

产品名称：智享 AI 智能音箱 X100

产品型号：X100-2025

版本：V2.0

第一章 产品概述

智享 AI 智能音箱 X100 是一款面向家庭和办公场景的智能语音助手，集成了最新的自然语言处理技术，支持多轮对话、智能家居控制、音乐播放、日程提醒等功能。设备采用环保材料，体积小巧，音质出色。

1.1 核心特点

- 远场语音唤醒（5 米范围内）
- 支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.3 双模连接
- 内置 4000mAh 电池，续航长达 8 小时
- 360° 全向麦克风阵列，降噪算法
- 兼容超过 200 种智能家居设备（米家、HomeKit、Alexa）

1.2 适用人群

- 家庭用户：儿童故事、老人提醒、家电控制
- 办公室用户：日程管理、会议记录、白噪音播放
- 开发者：提供开放 API，可自定义技能

第二章 技术规格

2.1 硬件参数

- 处理器：四核 Cortex-A53, 1.5GHz
- 内存：2GB DDR4
- 存储：16GB eMMC
- 扬声器：5W 全频单元，频率响应 80Hz-20kHz

- 麦克风: 6 个 MEMS 麦克风, 信噪比 64dB
- 电源输入: DC 5V/2A
- 尺寸: 直径 100mm, 高度 200mm
- 重量: 450g

2.2 网络与连接

- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz 双频
- 蓝牙: 5.3, 支持 A2DP、AVRCP、HFP
- 接口: Type-C (充电), 3.5mm 音频输出 (辅助)

2.3 传感器

- 红外传感器 (用于接近唤醒)
- 温度传感器 (用于环境监测, 需授权)

第三章 功能详解

3.1 语音交互

- 唤醒词: “小智小智” 或自定义唤醒词 (通过 App 设置)
- 支持连续对话, 无需重复唤醒 (可设置持续监听 8 秒)
- 支持 10 种语言: 普通话、英语、粤语、四川话等

3.2 音乐与音频

- 内置 QQ 音乐、网易云音乐、Spotify 插件 (需登录账号)
- 支持 DLNA、AirPlay 2 推送
- 可创建自定义播放列表, 语音控制上一首/下一首/音量/循环模式
- 音效模式: 标准、重低音、古典、摇滚、人声增强

3.3 智能家居控制

- 支持品牌：小米、Yeelight、Philips Hue、美的、海尔、科沃斯等
- 控制方式：语音指令（“打开客厅灯”、“空调设为 26 度”）、定时场景、自动化联动
- 支持设备类型：灯、插座、空调、风扇、窗帘、扫地机器人、空气净化器

3.4 日常助手

- 闹钟与提醒：可设置一次性或重复提醒（“每天上午 9 点提醒我吃药”）
- 备忘录：语音记录，可通过 App 查看
- 天气查询：实时天气、未来一周预报、空气质量指数
- 新闻播报：可订阅频道（科技、财经、体育、娱乐）
- 计算与单位换算：支持数学计算、汇率换算
- 翻译助手：支持中英日韩互译，可朗读译文

3.5 儿童模式

- 开启后过滤不良内容，限制使用时间
- 内置儿童故事库（格林童话、安徒生童话、伊索寓言）
- 互动学习：唐诗三百首、数学口算、英语单词跟读

3.6 开发者功能

- 开放 HTTP API，支持自定义技能开发
- 提供 Python SDK，可调用音频流、事件回调
- 示例技能：点餐机器人、公司内部查询、健康数据记录

第四章 使用方法

4.1 开箱清单

- 智享 X100 主机 ×1
- 电源适配器 ×1
- Type-C 充电线 ×1

- 快速入门指南 ×1
- 保修卡 ×1

4.2 首次设置步骤

1. 下载“智享 AI”App (iOS 和 Android 应用商店)。
2. 插入电源，等待设备提示灯变为橙色闪烁。
3. 打开 App，注册账号，点击“添加设备”，扫描音箱底部的二维码。
4. 按照提示连接家庭 Wi-Fi，等待设备联网成功 (提示灯变蓝色)。
5. 可选：进行声纹录入 (唤醒更灵敏)，设置默认音乐源。
6. 完成引导，开始使用。

4.3 常用语音指令示例

- “小智小智，今天天气怎么样？”
- “播放周杰伦的歌。”
- “设置一个明天早上 7 点的闹钟。”
- “提醒我晚上 8 点扔垃圾。”
- “把客厅灯调暗到 50%。”
- “翻译苹果怎么说英语。”
- “给我讲个睡前故事。”

第五章 安全与维护

5.1 注意事项

- 请勿将设备浸入液体中，避免高温高湿环境。
- 清洁时使用干布擦拭，不要使用酒精或腐蚀性清洁剂。
- 充电时请使用原装适配器，最大支持 2A 电流。
- 长时间不用，请关闭电源并置于干燥处。

5.2 故障排除

| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |

|-----|-----|-----|

| 无法唤醒 | 麦克风被遮挡/静音模式 | 检查顶部静音开关，清理麦克风孔 |

| 网络连接失败 | Wi-Fi 密码错误/信号弱 | 重新连接，移动至路由器附近 |

| 声音卡顿 | 蓝牙干扰/网络延迟 | 关闭附近其他蓝牙设备，重启路由器 |

| 电池耗电快 | 后台应用过多/音量过大 | 关闭不需要的技能，降低音量 |

5.3 保修政策

- 整机保修 12 个月，电池保修 6 个月。
- 非人为损坏享受免费维修，人为损坏需付费。
- 支持在线报修（App 内提交）和全国 100+ 城市上门服务。

第六章 常见问题（FAQ）

Q1：音箱支持多少米远的唤醒？

A1：安静环境下可达到 5 米，有噪音时约 3 米。

Q2：可以连接多个手机吗？

A2：不支持同时连接，但可以通过 App 授权家庭共享，最多 5 个成员使用。

Q3：是否支持连续对话？

A3：支持，需要在 App 中开启“连续对话模式”，唤醒后 8 秒内无需重复唤醒。

Q4：音乐播放支持哪些格式？

A4：MP3、WAV、FLAC、AAC，采样率最高 192kHz。

Q5：如何恢复出厂设置？

A5: 长按电源键 10 秒, 听到提示音后松开, 设备将重置所有配置。

第七章 版本记录

- V1.0 (2024 年 3 月): 初始版本, 基础功能。
- V1.5 (2024 年 9 月): 增加连续对话, 优化降噪算法。
- V2.0 (2025 年 5 月): 新增温度传感器, 支持 HomeKit, 提升电池续航。

附录: 开放 API 示例

请求地址: <https://api.zhixiang.com/v1/skill>

请求方法: POST

Header: Content-Type: application/json

请求体示例:

```
{  
  "skill_name": "查询订单",  
  "parameters": {  
    "order_id": "123456"  
  }  
}
```

返回示例:

```
{  
  "status": "success",  
  "data": {  
    "order_status": "已发货",  
    "express_no": "SF100123456"  
  }  
}
```

更多技术文档请访问：<https://developer.zhixiang.com>

—— 智享 AI 团队，让生活更智能。