PAM-W-07

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPEKTOR CUTTING

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI W / QA SSPV
ROBERTUS EDY P / PROD S.MGR	ANDI SURYAWAN / PROD J.MGR	NUR DIANENGSEH / PROD SPV OKTI VITASARI / PROD SPV
TEGUH W / NYS MGR	UMAR FAHRONI / NYS S.SPV	LILIS S / NYS SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPEKTOR CUTTING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang.

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian "Lembar Kerja Operator & Inspektor Cutting"

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di Pre Assembly yaitu cutting area yang menggunakan sistem barcode scanner

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi dan QA.

II. DEFINISI

1	Checksheet LK Operator & Inspector	Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau hasil inspeksi yang dilakukan oleh operator dan inspector, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. INSTRUKSI PENGISIAN C/S LK OPERATOR & INSPECTOR

1	Operator / Inspector	:	dicentang salah satu disesuaikan dengan job description. Jika digunakan oleh Operator maka centang pada kolom operator, jika digunakan oleh inspector maka centang pada kolom inspector
2	Setting nol mikrometer	:	diisi dengan "O" jika OK, "X" jika N-OK Setting nol mikrometer dilakukan pada awal shift oleh operator dan inspector sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04
3	Family	:	coret salah satu yang tidak sesuai jika ada 2 family
4	No. mesin	:	menunjukkan nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses
5	Tanggal	:	menunjukkan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung
6	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangsung contoh : A/I untuk shift A pagi dan A/II untuk shift A malam
7	Hal ….. dari …. hal	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan oleh operator dan inspector
8	A/B	:	kalau dikolom tersebut ada ket A/B menandakan untuk circuit Air bag dan jika kosong untuk circuit selain air bag
9	No urut	:	menunjukkan no urut sequence pada database
10	SEQ	:	adalah kepanjangan dari SEQUENCE yaitu menunjukkan data loading mesin yang sudah disetting pada database. Cara pengecekannya adalah dengan mencentang pada no seq. yang tertulis di Lembar Kerja Operator/Inspector (dicentang oleh operator & inspector)
11	Wire (kind, size, colour, C/L)	:	centang kind, size, color oleh operator dan inspector dan centang Cutting length oleh operator pada checksheet setelah dicek dengan kanban
12	Lot Id Wire	:	diisi dengan no lot id wire setiap ada pergantian wire baru oleh operator
13	Waktu (mulai)	:	diisi dengan saat mulai proses cutting oleh operator
14	Lot No Cutting ID	:	diisi dengan lot ID khusus untuk AIRBAG (A/B) seperti yang tercantum pada

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPEKTOR CUTTING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang.

			identitas lot id A/B oleh operator
15 a,b	No terminal sisi A,B	:	centang no terminal sisi A dan B yang tertulis pada checksheet setelah dicek dengan kanban oleh operator & inspector
16 a,b	Acc Sisi A,B	:	centang untuk part number Rubber Seal yang diproses di mesin tersebut untuk Sisi A dan B, jika part number Rubber Seal tidak diproses dimesin tersebut beri Tanda "X"
17 A,b	Stripping length sisi A,B	:	Menunjukkan stripping length sisi A dan B. Data stripping length pada kolom ini hanya dicentang untuk proses stripping only dan dilakukan oleh operator
18 a,b	Hasil crimping sisi A,B (1 pcs tiap set up)	:	diisi dengan hasil pengukuran Front Crimp High (F C/H), Front Crimp Width (FC/W), Rear Crimp High (R C/H), Rear Crimp Width (R C/W) yaitu 1 pcs setiap pergantian lot, tooling dan applicator oleh operator dan inspector. Lot adalah circuit dengan terminal, kind dan size wire yang sama hingga quantity maksimal 500 pcs Jika tidak ada pengukuran (Stripping only) diisi dengan tanda " – "
19 a,b	Hasil crimping/stripping Sisi A,B kondisi part 100%	:	Untuk pengecekan kondisi part 100% dan pengisian checksheet 1. Crimping : dilakukan oleh operator dan inspector 2. Stripping only : dilakukan oleh operator Jika : a. Ditemukan defect : Tuliskan kode defect pada kolom "Kind" sesuai dengan jenis defect yang ditemukan (lihat jenis defect di bawah) dan tuliskan jumlah defect yang ditemukan pada kolom "Qty". b. Tidak ditemukan defect : Jika tidak ditemukan defect maka kolom Kind & Qty dikosongkan
20 a,b	Lot no terminal A,B	:	diisi dengan nomor lot terminal setiap ada pergantian roll terminal baru oleh Operator
21	Jumlah proses kumulatif	:	diisi dengan jumlah kumulatif hasil inspeksi oleh operator dan inspector Untuk Lembar kerja Operator & Inspector Big Size, jumlah proses secara kumulatif pada masing-masing carline
22	Issue no	:	berisi no issue kanban, yang berfungsi sebagai kontrol oleh GL dan mempermudah traceability jika terjadi problem
23	Kolom Prepared & Checked	:	Prepared : diisi dengan paraf dan NIK operator/inspector
		:	Checked : diisi dengan paraf dan NIK GL Produksi/ GL Inspect yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan
24	Perubahan 4M	:	Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal terjadinya perubahan
		:	Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M
		:	Lingkari pada SEQ No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M

IV. INSTRUKSI PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA INSPECTOR CUTTING

1	Setting nol mikrometer	:	diisi dengan "O" jika OK, "X" jika N-OK Setting nol mikrometer dilakukan pada awal shift oleh operator dan inspector sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04
2	Family	:	diisi nama family dari circuit yang dikerjakan
3	No. mesin	:	diisi nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses
4	Tanggal	:	diisi tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung
5	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangsung contoh : A/I untuk shift A pagi dan A/II untuk shift A malam
6	Hal ….. dari …. hal	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan oleh operator dan inspector
7	Perubahan 4M	:	Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal terjadinya perubahan
		:	Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M
		:	Lingkari pada SEQ No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M
8	Seq No.	:	diisi dengan sequence no yang tertera pada kanban yang sedang dikerjakan jika no sequence pada kolom selanjutnya (bawahnya) sama maka diisi dengan tanda centang " √"
9	Issue No.	:	berisi no issue kanban, yang berfungsi sebagai kontrol oleh GL dan mempermudah traceability jika terjadi problem
10	Quantity Inspect		
	Sisi A	:	diisi dengan jumlah hasil pengecekan circuit sisi A
	Sisi B	:	diisi dengan jumlah hasil pengecekan circuit sisi B
	Jika quantity pada kolom selanjutnya (bawahnya) sama maka diisi dengan tanda centang " √"		
11	Defect Yang Ditemukan		
	Kind	:	tuliskan kode defect sesuai dengan jenis defect yang ditemukan (lihat jenis defect di bagiah bawah checksheet)
	Qty	:	diisi dengan jumlah defect yang ditemukan beserta posisi / sisi mana yang terjadi defect, Contoh : 1. Defect sisi A dengan quantity 3 ditulis " 3 (A)" 2. Defect sisi A quantity 5, sisi B quantity 10 ditulis " 5 (A), 10 (B) Jika tidak ditemukan defect, kolom Kind & Qty dikosongkan
12	Total		diisi total jumlah pengecekan circuit di masing-masing sisi
13	Kolom Prepared & Checked		
	Prepared	:	diisi dengan paraf dan NIK inspector
	Checked	:	diisi dengan paraf dan NIK GL Inspect yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	3 Nov 2003	QSA
14	- Penambahan instruksi pengisian checksheet HIB Cutting - Penambahan instruksi pengisian checksheet Lembar Kerja Inspector Cutting - Revisi cara pengisian CS LK Operator / Inspector Cutting kolom no.19 a & b, yaitu before jika tidak ditemukan defect diisi dengan tanda "√", after jika tidak ditemukan defect kolom dikosongkan	22 Sept 2021	QA
15	- Revisi Bab III no.18 (penambahan pengisian jika striping only) - Revisi pada note kolom perubahan 4M (dari lot pertama menjadi 3 kanban pertama) - Revisi jenis-jenis defect - Del untuk "Instruksi Pengisian C/S Pengerjaan Cutting (Rencana)/Hibara Cutting"	5 Oct 2023	QA
16	Revisi Approval	10 Nov 2025	QSA

PT JATIM AUTOCOMPINDONESIA

LAPORAN KERJA

Operator	(1)
Inspektor	

CUTTING

CONFIDENTIAL

Checked	Prepared
	(23)

Setting nol Mikrometer : ☐ (1) (2)
Family : (3)
No mesin : (4)
Tanggal : (5)
Shift : (6)
Halaman.....dari.....halaman (7)

*) : Dicentang oleh Operator & Inspector
**) : Diisi oleh Operator / Inspektor
***) : Diisi oleh Operator

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO (24)
☐ MAN (PROD / QA) ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE

No. Kontrol 4M : .....

Note : Lingkari SEQ No. & Centang salah satu kolom perubahan 4M untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M

CATATAN :

1. Setting nol mikrometer dilakukan diawal shift kerja sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04 - Diisi dengan "O" jika OK, dan "X" jika N-OK. Jika N-OK lapor GL/SPV
2. Pengukuran strip length hanya pada proses stripping only
3. Set up dilakukan : 1. Awal proses
   2. Setiap awal pergantian lot / kombinasi
   3. Saat quantity per lot cutting mencapai 500 pcs (Lot : Circuit dengan terminal, size & kind wire sama hingga quantity maximal 500 pcs)
4. Lot No. terminal diisi setiap ada pergantian roll terminal baru
5. Penulisan waktu mulai dilakukan tiap 1 jam sekali
6. Beri tanda "X" untuk Accesories selain part number Rubber Seal yang diproses dimesin tersebut
7. Untuk cct A/B kolom LOT ID wire, Lot no cutting ID dan Lot no terminal harus diisi untuk tiap kanban

A/B(7)	No urut	SEQ *)	WIRE				Lot ID Wire *)	Waktu mulai (5) *)	Lot No Cutting ID *)	No Terminal Sisi A *)	Acc Sisi A (6/7)	Stripping Length sisi A (2) *)	Hasil Crimping sisi A (1 pcs tiap setup)(3)				Hasil crimping/stripping kondisi part 100%		Lot no term. A (4) *)	No Terminal Sisi B *)	Acc Sisi B (6/7)	Stripping Length sisi B (2) *)	Hasil Crimping sisi B (1 pcs tiap setup)(3)				Hasil crimping / stripping kondisi part 100%		Lot no term. B (4) *)	Jumlah proses kumulatif *)	Issue NO
			Kind *)	Size *)	Colour *)	C/L *)							F C/H **)	F C/W **)	R C/H **)	R C/W **)	Kind **)	Qty **)					F C/H **)	F C/W **)	R C/H **)	R C/W **)	Kind **)	Qty **)			
(8)	(9)	(10)		(11)			(12)	(13)	(14)	(15a)	(16a)	(17a)		(18a)			(19a)		(20a)	(15b)	(16b)	(17b)			(18b)			(19b)	(20b)	(2)1	(22)

A. Core		B. Terminal		C. Front Crimping	D. Rear crimping		E. Insulation	F. Seal Rubber		G. Crimping	H. Lain-lain
A.1 Frying	A.4 Maju	B.1 Tergores	B.6 Open / Flare	C.1 C/H Terlalu Tinggi	D.1 C/H Terlalu Tinggi	D.5 Ada Didalam Insulasi	**E.1 Tercrimping ***	F.1 Terpotong	F.5 Tercrimping	G.1 Foreign Material	H.1 Lance Rusak
A.2 Cut Core	A.5 Mundur	B.2 Bent Up	B.7 Deform	C.2 C/H Terlalu Rendah	D.2 C/H Terlalu Rendah	D.6 Tidak Standard	E.2 Terlalu Mundur	F.2 Terbalik	F.6 Missing	G.2 Ada 2 Terminal Tercrimping	H.2 Stabilizer Rusak
A.3 Tidak Teratur	A.6 Tidak Tercrimping	B.3 Bent Down	B.8 Bridge Terlalu Panjang	C.3 C/W Terlalu Tinggi	D.3 C/W Terlalu Tinggi		E.3 Damage	F.3 Terlalu Mundur	F.7 Seal Sobek	**G.3 No Core ***	H.3 Bellmouth
	A.7 Scratch	B.4 Melintir	B.9 Cantilever Rusak	C.4 C/W Terlalu Rendah	D.4 C/W Terlalu Rendah		E.4 Tidak Rata	F.4 Terlalu Maju		**G.4 No Stripping ***	Tidak Standart
		B.5 Ujung Terpotong	B.10 Lepas Dari Circuit	C.5 Flash							

Note : * Jika ditemukan defect Insulation Tercrimping (E1), Tanpa Core / No Core (G3), & Tanpa Stripping / No Stripping (G4) maka harus segera lapor atasan dan buat Quality Alert

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPARTEMEN

LEMBAR KERJA INSPECTOR CUTTING

CONFIDENTIAL

Checked	Prepared
13	

Setting nol Mikrometer : [ ] 1
Family : 2
No mesin : 3
Tanggal : 4
Shift : 5
Halaman.....dari.....halaman 6

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO 7
☐ MAN ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE
No. Kontrol 4M : .....
Note: Lingkari SEQ No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

No.	Seq No.	Issue No.	Quantity Inspect		Defect Yang Ditemukan		No.	Seq No.	Issue No.	Quantity Inspect		Defect Yang Ditemukan		No.	Seq No.	Issue No.	Quantity Inspect		Defect Yang Ditemukan	
			Sisi A	Sisi B	Kind	Qty				Sisi A	Sisi B	Kind	Qty				Sisi A	Sisi B	Kind	Qty
1	8	9	10		11		26							51						
2							27							52						
3							28							53						
4							29							54						
5							30							55						
6							31							56						
7							32							57						
8							33							58						
9							34							59						
10							35							60						
11							36							61						
12							37							62						
13							38							63						
14							39							64						
15							40							65						
16							41							66						
17							42							67						
18							43							68						
19							44							69						
20							45							70						
21							46							71						
22							47							72						
23							48							73						
24							49							74						
25							50							75						
	12 TOTAL						TOTAL							TOTAL						

A. Core		B. Terminal		C. Front Crimping	D. Rear crimping		E. Insulation	F. Seal Rubber		G. Crimping	H. Lain-lain
A.1 Frying	A.4 Maju	B.1 Tergores	B.6 Open / Flare	C.1 C/H Terlalu Tinggi	D.1 C/H Terlalu Tinggi	D.5 Ada Didalam Insulasi	**E.1 Tercrimping** *	F.1 Terpotong	F.5 Tercrimping	G.1 Foreign Material	H.1 Lance Rusak
A.2 Cut Core	A.5 Mundur	B.2 Bent Up	B.7 Deform	C.2 C/H Terlalu Rendah	D.2 C/H Terlalu Rendah	D.6 Tidak Standard	E.2 Terlalu Mundur	F.2 Terbalik	F.6 Missing	G.2 Ada 2 Terminal Tercrimping	H.2 Stabilizer Rusak
A.3 Tidak Teratur	A.6 Tidak Tercrimping	B.3 Bent Down	B.8 Bridge Terlalu Panjang	C.3 C/W Terlalu Tinggi	D.3 C/W Terlalu Tinggi		E.3 Damage	F.3 Terlalu Mundur	F.7 Seal Sobek	**G.3 No Core** *	H.3 Bellmouth
	A.7 Scratch	B.4 Melintir	B.9 Cantilever Rusak	C.4 C/W Terlalu Rendah	D.4 C/W Terlalu Rendah		E.4 Tidak Rata	F.4 Terlalu Maju		**G.4 No Stripping** *	Tidak Standart
		B.5 Ujung Terpotong	B.10 Lepas Dari Circuit	C.5 Flash							

Note : * Jika ditemukan defect Insulation Tercrimping (E1), Tanpa Core / No Core (G3), & Tanpa Stripping / No Stripping (G4) maka harus segera lapor atasan dan buat Quality Alert