

# Übungsblatt 4: Race Conditions, Mutex und Priority Inversion

Musterlösung · Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

## Musterlösung

### Zielsetzung

Zwei getrennte Versuche auf dem Cortex-M4 (FreeRTOS über CMSIS-RTOS2; Board wie in Vorlesung 3, **NUCLEO-H755ZI-Q**, sofern das Cube-Projekt das ist). Zuerst schützen Sie eine ganze UART-Nachricht. Danach vergleichen Sie dieselbe CPU-Last einmal mit binärem Semaphore und einmal mit Mutex. Saubere Zeilen sind kein Deadline-Nachweis. Im Kursrepository liegt kein übersetzbares Firmwareprojekt; Pins, Baudrate und IRQ-Prioritäten stehen im jeweiligen Cube-Projekt.

---

### Aufgabe 1: UART, mögliches Fehlbild

1. Zwei Threads, `osPriorityNormal` und `osPriorityHigh`, sofern `cmsis_os2.c` diese Stufen nicht klemmt.
2. Beide schreiben **dieselbe** Ausgabefunktion, ungeschützt, mit `osDelay` nach der Ausgabe.
3. Lesen Sie nach, wohin `printf` wirklich geht: Retarget, Puffer, HAL-Polling, IT oder DMA.
4. Notieren Sie die Beobachtung. Möglich sind vermischte Zeichen, `HAL_BUSY`, verlorene Bytes oder bereits serialisierte Bibliothekszugriffe. „Immer Buchstabensalat“ ist kein Soll.

### Ihre Lösung

*(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)*

### Musterlösung Aufgabe 1

Code in den Funktionsblock USER CODE BEGIN Start..., nicht in Header\_....

```
void StartLow(void *argument)
{
    (void)argument;
    for (;;) {
        printf("Temp 21 C\n");
        osDelay(100);
    }
}
```

Ursache nur behaupten, wenn der Trace sie zeigt: Präemption während eines nicht geschützten gemeinsamen Pfads. Bei IT/DMA endet die Nutzung nicht mit der Rückkehr der Startfunktion.

---

## Aufgabe 2: Ganze Nachricht unter Mutex

```
const osMutexAttr_t uartAttr = { .attr_bits = osMutexPrioInherit };
osMutexId_t uartMx;
```

osMutexNew nach osKernelInitialize, Handle prüfen. Im genannten FreeRTOS-Adapter bleibt PIP oft auch ohne das Bit aktiv; das Bit dokumentiert die Absicht und schaltet PIP dort nicht zuverlässig ab.

Ablauf je Thread: in einen privaten Puffer formatieren, Acquire, gesamte Ausgabe inklusive Abschluss, Release, danach erst osDelay. Acquire-Fehler: nichts schreiben und nichts freigeben. osDelay nicht im gehaltenen Mutex.

### Ihre Lösung

*(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)*

### Musterlösung Aufgabe 2

```
static void write_line(const char *s)
{
    if (osMutexAcquire(uartMx, 50) != osOK) return;
    printf("%s", s);
    osMutexRelease(uartMx);
}

void StartLow(void *argument)
{
    (void)argument;
    for (;;) {
        write_line("Temp 21 C\n");
        osDelay(100);
    }
}
```

Dieselbe Funktion für den zweiten Thread. Alle konkurrierenden Writer müssen sie nutzen. Ein Bibliothekslock dahinter bleibt ein eigener Befund.

---

### Aufgabe 3: Inversion mit Start-Gate

Prioritäten prüfen: L normal, M `osPriorityAboveNormal`, H `osPriorityHigh`. Idle bleibt darunter.

Der Test-Lock ist ein binärer Semaphor, anfangs verfügbar:

```
osSemaphoreId_t testSem;  
osSemaphoreId_t gateH;  
osSemaphoreId_t gateM;
```

`testSem = osSemaphoreNew(1, 1, NULL)`, die Gates `osSemaphoreNew(1, 0, NULL)`. Gates und Test-Lock nicht vermischen.

1. H und M blockieren zuerst an ihrem Gate.
2. L nimmt `testSem`, setzt ein sichtbares „Lock gehalten“ (GPIO oder RAM-Protokoll, kein `printf` in der Messung).
3. Erst danach Releases der Gates. H ist höher und soll den belegten Lock zuerst anfordern.
4. L arbeitet danach ein **begrenztes** CPU-Pensum weiter, ohne `osDelay`. Das Pensum muss lang genug sein, dass H den Acquire versucht, während L noch Owner ist. `volatile` allein legt die Dauer nicht fest; Ergebnis benutzen und die Iterationen protokollieren.
5. M arbeitet ein begrenztes Pensum, fasst den Test-Lock nicht an und blockiert dann.
6. Eine Endlosschleife von M nur als separaten Grenzfall: nach dem Release kann L weiter verhungern. PIP ist dann keine Fairness.

Nicht `osDelay` als Ersatz für die CPU-Last von L verwenden. Eine Variante mit blockierendem UART wäre ein anderes Experiment: Vererbung beschleunigt keine noch laufende Übertragung.

### Ihre Lösung

*(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)*

### Musterlösung Aufgabe 3

```
static volatile uint32_t sink;  
static volatile uint32_t markL, markH;  
  
static void cpu_work(uint32_t n)  
{  
    uint32_t x = 1;  
    while (n-- > 0u) x = x * 1664525u + 1013904223u;  
    sink = x;  
}  
  
void StartL(void *argument)  
{  
    (void)argument;  
    if (osSemaphoreAcquire(testSem, osWaitForever) != osOK) for (;;) { }  
    markL = 1; /* Owner, bevor H und M loslaufen */  
    osSemaphoreRelease(gateH);  
    osSemaphoreRelease(gateM);  
    cpu_work(200000u); /* Dauer am Build prüfen */  
}
```

```

    osSemaphoreRelease(testSem);
    for (;;) osDelay(osWaitForever);
}

void StartH(void *argument)
{
    (void)argument;
    osSemaphoreAcquire(gateH, osWaitForever);
    markH = 1; /* Wunsch, Lock noch bei L? */
    if (osSemaphoreAcquire(testSem, osWaitForever) == osOK) {
        cpu_work(1000u);
        osSemaphoreRelease(testSem);
    }
    for (;;) osDelay(osWaitForever);
}

void StartM(void *argument)
{
    (void)argument;
    osSemaphoreAcquire(gateM, osWaitForever);
    cpu_work(800000u);
    for (;;) osDelay(osWaitForever);
}

```

Auswertung erst, wenn `markL` vor `markH` gilt und H zwischen Wunsch und erfolgreichem Acquire blockiert war. Sonst ist es keine Lock-Inversion. Die 24 ms aus der Vorlesung sind das Idealmodell, kein Sollwert des Boards.

---

#### Aufgabe 4: Dieselbe Last mit Mutex

Tauschen Sie Typ und alle Aufrufe, nicht nur den Namen:

```

const osMutexAttr_t testAttr = { .attr_bits = osMutexPrioInherit };
osMutexId_t testMx;
/* osMutexNew, osMutexAcquire, osMutexRelease */

```

Dieselben Gates, dieselben `cpu_work`-Argumente, dieselbe Freigabereihenfolge. Gates bleiben Semaphoren.

Messen Sie L-Acquire, H-Anforderung, M-Anfang und M-Ende, L-Release, H-Erfolg, H-Ende. `printf` erst danach. Gemeinsame Logs brauchen einen eigenen Schutz. `CYCCNT` nur bei laufendem Zähler und bekanntem Takt; er enthält auch fremde Zeit.

## Ihre Lösung

*(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)*

### Musterlösung Aufgabe 4

| Frage                                      | ohne PIP                | mit PIP            |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| War L Owner, bevor H forderte?             | nötig                   | nötig              |
| Wartete H am Test-Lock?                    | nötig                   | nötig              |
| Konnte M L während des Haltens verdrängen? | ja, im Modell           | erst nach Release  |
| Verhungert L nach dem Release weiter?      | nur im Endlos-Grenzfall | derselbe Grenzfall |

PIP kürzt die Medium-Zeit während Ls Haltens. Es löscht nicht die restliche Arbeit von L und macht M nicht fair. Ein grüner Build ist keine gehaltene Deadline.

Weitere API-Fälle, kurz prüfen: Acquire-Timeout ohne Ressourcenzugriff; Fehlerpfad gibt einen erfolgreich genommenen Mutex frei; Release auf vollem binärem Semaphor liefert einen Fehler und keinen zweiten Token.