Übungsblatt 3: Threads, Präemption und zeitgesteuertes Warten

Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Aufgabe 1: Zurückkehren, warten oder weiterrechnen? (6 Punkte)

Eine Sortierstation soll alle 200 ms eine neue Messung bearbeiten.

1. Im kooperativen Programm wird `MessungStep()` aus der Hauptschleife aufgerufen. In einem RTOS-Projekt gibt es stattdessen den Thread `Messung(void *argument)`. Wo darf eine Endlosschleife stehen und wie kommt jeweils die nächste Aufgabe zum Zug? (2 Punkte)
2. Der RTOS-Thread ruft `osDelay(7)` auf. Geben Sie seine Zustandsfolge bis zum nächsten Lauf an. Welche Einheit hat die Sieben und warum garantiert das Ablaufen der Wartezeit noch keinen sofortigen Start? (2 Punkte)
3. Jemand ersetzt den Aufruf durch die übliche `HAL_Delay(7)`. Wird der Thread dadurch Blocked? Können höher priorisierte Threads und zugelassene Interrupts trotzdem ausgeführt werden? (2 Punkte)

Aufgabe 2: Drei endliche Arbeiten auf einem Kern (10 Punkte)

Für eine Paketwaage gelten feste Prioritäten und Präemption. Alle API-, Interrupt- und Wechselkosten sind null. Die Tabelle enthält Freigaben und eigene CPU-Zeiten, keine Boardmessungen.

Thread	Priorität	Freigaben / Verhalten	CPU-Zeit pro Job
Ausschleusen	höchste	wartet bis 3 ms; ein Job, danach wieder warten	2 ms
Wiegen	mittlere	periodisch bei 0, 6, 12 ms; nach jedem Job bis zur nächsten Freigabe warten	2 ms
Etikettbericht	niedrigste	ein Job bei 0; nach Abschluss warten	5 ms

Für Wiegen gilt die relative Deadline $D = 3\,\text{ms}$. Der Ausschleusethread ist bei null bereits Blocked; andere Arbeit fehlt. Leerlauf wird als Idle bezeichnet.

1. Zeichnen Sie die CPU-Belegung im halboffenen Intervall $[0, 15)\,\text{ms}$. Kennzeichnen Sie die Ursachen der Wechsel. (4 Punkte)

2. Nennen Sie die Zustände der drei Threads bei 2,5 und 3,5 ms. (2 Punkte)
3. Berechnen Sie die CPU-Zeitanteile einschließlich Idle in diesem Intervall und die Antwortzeiten aller drei Wiegejobs. (2 Punkte)
4. Ausschleusen erhält zusätzlich einen zweiten Job bei 6 ms. Wann startet und endet der ebenfalls bei 6 ms freigegebene Wiegejob? Hält er seine Deadline? (2 Punkte)

Aufgabe 3: Ein Tickplan mit und ohne Drift (8 Punkte)

1. Ein Kernel hat $f_{\text{tick}} = 250\,\text{Hz}$. Berechnen Sie Tickperiode und aufgerundete Tickzahlen für 6 ms und 18 ms. Warum garantiert `osDelay(1)` keine physische Mindestwartezeit von einer ganzen Tickperiode? (3 Punkte)
2. Für diese Teilaufgabe gilt stattdessen ein 1-kHz-Tick. Drei Arbeitsphasen benötigen nacheinander 3, 1 und 5 ms. Der erste Start ist bei null, alle Arbeitsenden liegen genau auf Tickgrenzen; weitere Störungen fehlen. Bestimmen Sie die nächsten drei Starts bei „Arbeit, dann `osDelay(12)`“ und bei einem absoluten 12-Tick-Sollraster. (3 Punkte)
3. Eine Arbeit endet bei Tick 53; der nächste geplante Start bei Tick 48 ist bereits verpasst. Die Periode beträgt 12 Ticks. Geben Sie eine geeignete Reaktion ohne sofortige Nachholserie an. Was kann ein Zähler verpasster Warteziele aussagen, was ohne zusätzliche Deadlinedefinition nicht? (2 Punkte)

Aufgabe 4: Ressourcen und falsche Abhilfen (8 Punkte)

1. Drei CMSIS-Threads erhalten Stacks mit 768, 1536 und 640 Byte. Pro Thread werden zusätzlich 96 Byte Verwaltungsdaten angenommen. Berechnen Sie die Summe. Welche weiteren Anteile fehlen für eine vollständige Speicherbilanz? Wie viele Byte sind 192 native `StackType_t`-Elemente zu je vier Byte? (3 Punkte)
2. Ein Diagnose-Thread steht über einer Ausgabesteuerung, bleibt ständig Ready und ruft in seiner Rechenschleife `osThreadYield()` auf. Die Ausgabesteuerung bleibt ebenfalls Ready. Wird sie dadurch ausgewählt? Benennen Sie das Problem und eine geeignete Änderung. Es gibt keine gemeinsam gehaltene Ressource. (3 Punkte)
3. Die logische Interruptschwelle für Kernelaufrufe ist 6; vier Prioritätsbits und passende Gruppierung sind vorausgesetzt. Darf ein IRQ mit logischer Priorität 4 `osThreadFlagsSet` aufrufen? Darf ein hierfür zulässiger IRQ mit Priorität 7 `osThreadFlagsWait` aufrufen? (2 Punkte)

Aufgabe 5: Wie viele Hinweise bleiben erhalten?

Ein Thread wartet auf Bit 2, also die Maske `0x04U`. Ein zulässiger anderer Thread setzt dieses Bit bei 2, 3 und 9 ms. Der Empfänger ruft `osThreadFlagsWait(0x04U, osFlagsWaitAny, osWaitForever)` bei 5 und 11 ms und direkt nach dem zweiten erfolgreichen Wait noch einmal auf. Vorher ist das Bit gelöscht, weitere Set-Aufrufe fehlen. Erfolgreiche Waits löschen das angenommene Bit automatisch.

1. Welche beiden Waits kehren sofort zurück und was passiert beim dritten?
2. Wie viele Set-Aufrufe und wie viele erfolgreiche Waits gibt es? Warum sind diese Zahlen verschieden?
3. Wie erkennen Sie einen Fehler im Rückgabewert einer Flagfunktion? Weshalb wäre ein Vergleich mit `osOK` falsch?

Aufgabe 6: Zwei FreeRTOS-Threads mit LEDs

Programmieren, etwa 30–40 Minuten. Richten Sie mit **STM32CubeMX** zwei Threads auf dem **NUCLEO-H755ZI-Q / STM32H755ZIT6** ein und bearbeiten Sie das erzeugte Projekt in **VS Code mit STM32 VS Code Extension**. Ausschließlich **M4** läuft; M7 bleibt deaktiviert. Der eigenständige M4-Start und die gemeinsame SysTick-Zeitbasis werden vor dem Termin nach der Projektvorbereitung geprüft. Alle Bausteine für die Anwendungslogik stehen hier auf dem Blatt.

a) Pins und FreeRTOS in CubeMX einstellen

1. Öffnen Sie die `.ioc`-Datei der M4-Projektbasis. Kontrollieren Sie im Board-/MCU-Eintrag **NUCLEO-H755ZI-Q / STM32H755ZIT6** und wählen Sie den Konfigurationskontext **Cortex-M4 / CM4**. Die folgenden Ressourcen und FreeRTOS gehören zu diesem Kern.
2. Wählen Sie in **Pinout & Configuration** die Pins **PE1** und **PB0** jeweils als `GPIO_Output`. Ordnen Sie beide Pins über die Kontext-/Ressourcenzuordnung dem **CM4** zu. Unter **System Core > GPIO**: *Output Push Pull*, *No pull-up and no pull-down*, *Low speed*, Ausgangspegel *Low*. PE1 ist **LD2** für Heartbeat, PB0 **LD1** für HeavyMath. B1/PC13 wird nicht konfiguriert.
3. Öffnen Sie **Middleware and Software Packs > FREERTOS** (je nach Version *Middleware > FREERTOS*) im CM4-Kontext. Wählen Sie als **Interface** `CMSIS_V2`. Stellen Sie unter **Config parameters / Configuration** ein:

Einstellung	Wert / Kontrolle im erzeugten Projekt
`USE_PREEMPTION`	Enabled, also `configUSE_PREEMPTION = 1`
`TICK_RATE_HZ`	**1000**; ein Kerneltick entspricht nominell 1 ms
Tickbreite	**32 Bit**; `USE_16_BIT_TICKS` Disabled bzw. entsprechende Tick-Typ-Auswahl
`USE_TICKLESS_IDLE`	Disabled, also 0
Speicherverwaltung	dynamische Threadanlage, `heap_4`; Heap zunächst **16384 Byte**
HAL-Zeitbasis	**System Core > SYS > Timebase Source: SysTick**; gemeinsame Zeitbasis laut Projektvorbereitung

Die Bezeichnungen variieren mit CubeMX-/Firmwareversion. Kontrollieren Sie anschließend die Werte in der erzeugten `FreeRTOSConfig.h`. Zusätzliche Timer und eigene Interruptbehandlung sind für die Anwendung nicht erforderlich.

4. Öffnen Sie **FREERTOS > Tasks and Queues**. Entfernen Sie den automatisch angelegten `defaultTask` und fügen Sie genau zwei Anwendungsthreads hinzu. Wählen Sie dynamische Allokation und kein Argument:

Task Name	Entry Function	Priority	Stack in Byte
`Heartbeat`	`StartHeartbeatTask`	`osPriorityNormal`	512
`HeavyMath`	`StartHeavyMathTask`	`osPriorityBelowNormal`	1024

Stackeinheit prüfen: Zeigt der Dialog *Words* an, tragen Sie **128** bzw. **256** ein; ein Stackwort hat hier vier Byte. Zeigt er *Bytes* an, verwenden Sie **512** bzw. **1024**. Im erzeugten CMSIS-Attribut `.stack_size` müssen 512 bzw. 1024 Byte entstehen, etwa als `128 * 4` bzw. `256 * 4`. Die Größen sind Ausgangswerte, keine nachgewiesenen Minima. Der interne Idle-Thread zählt nicht zu den zwei Anwendungsthreads.

b) Projekt erzeugen und Threadfunktionen bearbeiten

Wählen Sie unter **Project Manager > Project** als **Toolchain / IDE: CMake**. Aktivieren Sie unter **Code Generator** den Erhalt der Benutzerbereiche (*Keep User Code when re-generating*) und erzeugen Sie den Code. Öffnen Sie das Projekt in VS Code und wählen Sie das **CM4-CMake-Ziel**. Kontrollieren Sie, dass `MX_GPIO_Init()` mit PE1/PB0 im CM4-Start aufgerufen wird. Erhalten Sie die geprüften M4-Start- und SysTick-Anpassungen der Projektbasis.

Suchen Sie im CM4-Quellbereich nach den **Definitionen** von `StartHeartbeatTask` und `StartHeavyMathTask`, je nach Generator in `freertos.c`, `app_freertos.c` oder `main.c`. Ersetzen Sie die vorhandene Warteschleife jeweils im zugehörigen `USER CODE BEGIN ...` / `USER CODE END ...`-Bereich. Die umschließende Funktion bleibt bestehen; legen Sie keine zweite Definition an. Benötigt werden die Projekt-/HAL-Deklarationen aus `main.h`, `cmsis_os2.h` und `stdint.h`.

1. **Heartbeat:** Schreiben Sie eine Endlosschleife, die immer wieder diesen Durchlauf ausführt:

```
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_1);
if (osDelay(500) != osOK) {
    Error_Handler();
}
```

`HAL_GPIO_TogglePin` schaltet LD2 um. `osDelay(500)` macht den Thread für 500 Kernelticks Blocked. Welche vollständige Hell-Dunkel-Periode erwarten Sie ungefähr?

2. **HeavyMath:** Legen Sie vor Ihrer Endlosschleife die lokale Variable `volatile uint32_t accumulator = 0U;` an. Wiederholen Sie in der Endlosschleife diesen konkreten Rechenblock:

```
for (uint32_t i = 0U; i < 10000000U; ++i) {
    accumulator = accumulator * 1664525U + 1013904223U;
}
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
```

HeavyMath soll weder Delay noch Yield oder Interruptsperren verwenden. Die Rechnung erzeugt dauerhafte CPU-Last; LD1 zeigt abgeschlossene Rechenblöcke an. `volatile` erhält die Speicherzugriffe und verhindert, dass die unbenutzte Rechnung wegoptimiert wird. Es ersetzt keine Synchronisation. Das LD1-Blinktempo ist nicht vorgegeben.

3. **Anlage kontrollieren:** CubeMX erzeugt die beiden `osThreadNew`-Aufrufe und die Kernelstartfolge. Ergänzen Sie unmittelbar nach der Threadanlage, noch vor `osKernelStart()`, im erhaltenen Benutzerbereich eine Prüfung auf `NULL`. Bei den oben gewählten Tasknamen heißen die Handles üblicherweise `HeartbeatHandle` und `HeavyMathHandle`; verwenden Sie die tatsächlich erzeugten Namen:

```
if (HeartbeatHandle == NULL || HeavyMathHandle == NULL) {
    Error_Handler();
}
```

Erhalten Sie genau eine Folge aus Kernelinitialisierung, Anlage der beiden Threads und Kernelstart. Es werden keine zusätzlichen Dateien oder Hilfsfunktionen aus `code/lab03/` eingebunden.

c) Starten und erklären

Bauen und laden Sie nur das CM4-Ziel. Prüfen Sie, dass LD2 regelmäßig blinkt und LD1 nach Rechenblöcken umschaltet. Erklären Sie, warum Heartbeat trotz der dauerhaften Rechenschleife ausgeführt wird und wann HeavyMath zum Zug kommt. Welche Zustände haben beide Threads während der Heartbeat-Wartezeit?

Optional: Stellen Sie unter **Tasks and Queues** HeavyMath auf `osPriorityAboveNormal`, erzeugen und bauen Sie erneut. Sagen Sie die Wirkung auf beide LEDs vor dem Neustart voraus und prüfen Sie sie. Stellen Sie anschließend `osPriorityBelowNormal` wieder her.

Ergebnis: zwei selbst bearbeitete, von CubeMX angelegte Threads und eine kurze LED-Beobachtung. Der Kernel nutzt weiterhin SysTick; Taster, EXTI und zusätzliche Peripherietimer entfallen. Ohne Boardlauf dessen Status angeben.

Quellen: Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*; Arm CMSIS-RTOS2; ST UM2408 und RM0399. Papierzeiten und Speichergrößen sind Lehrannahmen.