

Übungsblatt 3: Einführung FreeRTOS und Präemption

Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Zielsetzung

Ein FreeRTOS-Kernel läuft auf dem Cortex-M4 des Boards **NUCLEO-H755ZI-Q** (MCU STM32H755ZIT6). Der CM7 bleibt bei der vom Cube-Projekt vorgesehenen Startaufgabe und erhält keinen zweiten Scheduler. Sie legen drei CMSIS-RTOS2-Threads an, trennen die Zeitbasen in dieser Laborvariante und prüfen Präemption sowie Starvation. Es liegt kein fertiges .ioc-Projekt im Kursrepository; Menüs gelten für die bei Ihnen installierte Cube-Version.

Aufgabe 1: Toolchain

1. Projekt für das Board **NUCLEO-H755ZI-Q**, FreeRTOS nur auf dem CM4, Interface **CMSIS_V2**. Ab CubeIDE 2.0 oft: STM32CubeMX separat, danach Import. Ältere IDE: integriertes Device-Configuration-Tool. Die tatsächlichen Menünamen an der Version prüfen.
2. `configTOTAL_HEAP_SIZE` so setzen, dass die drei Threads, Idle und gegebenenfalls der Timer-Thread in die Map passen. 16 KB ist ein Startwert, kein Nachweis.
3. Für **dieses** Labor die HAL-Zeitbasis auf einen freien Timer legen, üblicherweise **TIM6**, und SysTick dem Kernel lassen. Ein gemeinsamer SysTick ist bei korrekter Integration möglich; die Trennung ist die gewählte Konfiguration, kein universelles Absturzgesetz. Handler, Priorität und Frequenz prüfen.
4. Lesen Sie in `cmsis_os2.c` nach, wie `osPriority_t` auf native Prioritäten abgebildet wird, und ob `configMAX_PRIORITIES` dafür reicht.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 2: Drei Threads

Legen Sie an, generieren Sie, und prüfen Sie Handles:

Thread	CMSIS-Priorität	Stack
Emergency	<code>osPriorityHigh</code>	1024 Byte, Feld gegen generierten Wert prüfen
Heartbeat	<code>osPriorityNormal</code>	512 Byte
HeavyMath	<code>osPriorityBelowNormal</code>	1024 Byte

`osKernelInitialize` vor `osThreadNew`. `osKernelStart` bei Erfolg kehrt normalerweise nicht zurück; der Zweig dahinter bleibt für den Fehlerfall. Funktionen nicht in `USER CODE BEGIN Header_...` schreiben.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 3: Heartbeat, HeavyMath, Emergency

LED **LD2 / PE1** (MB1363) dem CM4 zuweisen. Taster und EXTI am Board prüfen; den IRQ erst freigeben, wenn das Emergency-Handle existiert und der Kernel läuft. Vorhandenen HAL-Callback nutzen, keine zweite Handler-Definition.

1. Heartbeat: Toggle alle 500 ms **Sollraster** mit `osDelayUntil`. Ein voller On-Off-Zyklus dauert damit etwa 1 s. Nicht `HAL_Delay`.
2. HeavyMath: dauerhaft Ready, kein Delay, IRQs nicht sperren. Das Rechenergebnis einer `volatile`-Variablen zuweisen, damit der Compiler die Schleife behält.
3. Emergency: `osThreadFlagsWait` auf Bit 0, kurze Reaktion (eigener Messpin, nicht die Heartbeat-LED), wieder warten. ISR: `osThreadFlagsSet`. Rückgabewert über die Fehlerbits prüfen, nicht mit `osOK` vergleichen.
4. Erklären Sie, warum HeavyMath die CPU fordern kann und die LED trotzdem umschaltet.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 4: Starvation

1. Setzen Sie HeavyMath auf `osPriorityAboveNormal` (über Heartbeat, unter Emergency). Nicht beide auf `osPriorityHigh`, sonst entsteht ein Gleichstand; den nur untersuchen, wenn `configUSE_TIME_SLICING` bekannt ist.
2. Beobachten Sie PE1. Eine bereits leuchtende LED muss nicht dunkel werden; sie kann einfach an bleiben.
3. Ist das Priority Inversion? Hilft `osThreadYield` in HeavyMath?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)