

Übungsblatt 5: Inter-Task-Kommunikation & Interrupts

Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Zielsetzung

In dieser Übung verbinden wir die Hardware-Welt mit der Software-Welt des RTOS. Sie implementieren das in der Automobil- und Industriebranche weit verbreitete Architekturmuster des **Deferred Interrupt Processing** (Top-Half / Bottom-Half). Ein physischer Tasterdruck löst einen Hardware-Interrupt aus, welcher extrem kurz gehalten wird und lediglich über einen CMSIS-Semaphor eine FreeRTOS-Task aufweckt. Diese Task übernimmt dann die zeitaufwändige Bearbeitung des Ereignisses.

Aufgabe 1: Hardware- und OS-Konfiguration im CubeMX

Zuerst richten wir den Hardware-Interrupt (EXTI), die Task und den Signalisierungs-Mechanismus ein.

1. Starten Sie ein Projekt für das Board **STM32H755ZI-Q**. Aktivieren Sie FreeRTOS für den Cortex-M4 (Interface **CMSIS_V2**). Stellen Sie unter *System Core* → *SYS* die HAL-Timebase auf **TIM6** um (SysTick bleibt FreeRTOS vorbehalten).
2. Konfigurieren Sie den blauen User-Button (Pin PC13) als **GPIO_EXTI13**.
3. Gehen Sie im CubeMX in die NVIC-Einstellungen und setzen Sie zwingend den Haken bei **EXTI line[15:10] interrupts** (globaler Interrupt aktivieren).
4. Legen Sie unter FreeRTOS im Reiter *Timers and Semaphores* einen **binären Semaphor** mit dem Namen **ButtonSem** an.
5. Legen Sie unter *Tasks and Queues* eine Task namens **ButtonTask** an und geben Sie ihr eine hohe Priorität (**osPriorityHigh**).
6. Generieren Sie den Code.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 2: Die Top-Half (Die Hardware-ISR)

Die ISR (Top-Half) reagiert auf den Hardware-Interrupt. Ihre einzige Aufgabe ist es, das Signal ins RTOS zu werfen und sich sofort zu beenden.

1. Suchen Sie in der `main.c` nach dem Benutzer-Block `USER CODE BEGIN 4`.
2. Überschreiben Sie dort die schwache (*weak*) HAL-Funktion `HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)`.
3. Prüfen Sie mit einer `if`-Bedingung, ob der übergebene Pin wirklich der Taster-Pin (`USER_Btn_Pin`) ist.
4. Rufen Sie die CMSIS-Funktion zur Freigabe des Semaphors auf. Was ist die Besonderheit des CMSIS-Wrappers im Vergleich zur nativen FreeRTOS-API in einer ISR?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Aufgabe 3: Die Bottom-Half (Die RTOS-Task)

Die `ButtonTask` (Bottom-Half) übernimmt nun die eigentliche, zeitaufwändige Arbeit, ohne den Hardware-Interrupt-Kontext zu blockieren.

1. Suchen Sie die generierte Funktion `StartButtonTask` in Ihrer `main.c`.
2. Sorgen Sie dafür, dass die Task am Anfang der `for(;;)`-Schleife 0% CPU-Zeit verbraucht, bis der Semaphor von der ISR freigegeben wird (`osSemaphoreAcquire(..., osWaitForever)`).
3. Wenn die Task aufwacht, schalten Sie zur Visualisierung eine LED (z. B. an Pin **PE1**) um und geben Sie via `printf` einen Text aus.
4. (Optional) Fügen Sie ein blockierendes `HAL_Delay(100)` ein, um eine schwere, 100 ms dauernde Berechnung zu simulieren. Warum führt dieses Delay hier im RTOS-Kontext nicht zum Systemabsturz, wohl aber, wenn es direkt in der ISR stehen würde?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)