

# Übungsblatt 6: Multicore-Echtzeit und Shared Memory

## Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

### Zielsetzung

AMP auf dem STM32H755: Cortex-M7 Bare-Metal, Cortex-M4 mit FreeRTOS (CMSIS-RTOS2). Der Ping-Pong liegt in SRAM4. HSEM nur als Boot-Handshake, wie ihn Cube erzeugt. Im Kursrepository liegen keine .ioc-, HAL- oder Linker-Dateien. Board **NUCLEO-H755ZI-Q** nur verwenden, wenn das Projekt dieses Board ist. Takte, UART und HSEM-ID aus dem generierten Code abschreiben. Diese Anleitung baut hier nicht zu zwei ELF-Dateien.

---

### Aufgabe 1: Boot, nicht Reset-Halten

Beide Bootcodes können starten. Option Bytes können das ändern. Im üblichen Cube-Ablauf geht der M4 nach einer HSEM-Benachrichtigung in Stop. Der M7 setzt Takt und Shared-Block und gibt das HSEM frei. Stop ist kein gehaltenes Reset.

1. Generierten Handshake behalten. ID, HSEM-Takt und Wartebedingung notieren.
2. `HAL_PWREx_ReleaseCore` nicht ergänzen, wenn der Header sie nicht enthält.
3. Warten begrenzen. Bei Fehler einen Status ausgeben und stehen bleiben. Den Shared-Block nicht löschen, während der andere Kern schon läuft.
4. Pin Context ist Codegenerierung, keine Zugriffssperre. RCC nur einer Seite geben.

### Ihre Lösung

*(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)*

---

## Aufgabe 2: Ein Block, zwei Images

shared\_data.h enthält Typen, Konstanten und `extern`. Jedes Image hat genau eine Definitionsdatei.

```
#define IPC_MAGIC 0x49435031u
#define TURN_M7 1u
#define REQUEST_M4 2u
#define RESPONSE_M7 3u

typedef struct {
    uint32_t magic;
    uint32_t state;
    uint32_t payload;
} ipc_block_t;

extern volatile ipc_block_t ipc
    __attribute__((section(".shared")));

_Static_assert(sizeof(ipc_block_t) == 12, "layout");
_Static_assert(_Alignof(ipc_block_t) >= 4, "align");
```

Linker, nur wenn die Region schon RAM\_D3 = SRAM4 ist. Nicht ein zweites Mal anlegen. `.bss` beider Starts darf `.shared` nicht nullen.

```
.shared (NOLOAD) :
{
    . = ALIGN(32);
    KEEP(*(.shared))
    . = ALIGN(32);
} >RAM_D3
```

NOLOAD verhindert das Laden durch den Flash-Loader. Es befiehlt dem Startup nicht magisch, die Bytes nie anzufassen. Das prüfen Sie in den Startup-Tabellen.

Map-Soll, Schema bis die echten Maps da sind: dasselbe Symbol `ipc` in beiden Dateien, Adresse in `0x38000000-0x3800FFFF`, kein Heap darüber.

## Ihre Lösung

*(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)*

---

## Aufgabe 3: Ping-Pong mit einem Schreiber

M4, FreeRTOS-Task. `osDelay(1)` wartet **einen Tick**. Die Tickfrequenz steht in `FreeRTOSConfig.h`.

```

void IpcTask(void *argument)
{
    (void)argument;
    for (;;) {
        if (ipc.magic != IPC_MAGIC || ipc.state != REQUEST_M4) {
            osDelay(1);
            continue;
        }
        __DMB();
        ipc.payload = ipc.payload + 1u;
        __DMB();
        ipc.state = RESPONSE_M7;
    }
}

```

M7 nach dem ersten Request. HAL\_Delay(500) ist die sichtbare Pause, keine Latenzmessung. Timeout: drei Pausen ohne RESPONSE\_M7, dann eine Zeile mit state und Ende. Nicht automatisch auf 0 setzen.

```

for (int n = 0; n < 3; n++) {
    int spins = 0;
    while (ipc.state != RESPONSE_M7) {
        if (++spins > 3) { /* je Spin eine 500-ms-Pause */ fail(); }
        HAL_Delay(500);
    }
    __DMB();
    log_u32(ipc.payload); /* 1, dann 3, dann 5 */
    ipc.payload = ipc.payload + 1u;
    __DMB();
    ipc.state = REQUEST_M4;
}

```

Runde 0: Payload 0 wird zu 1, Druck 1. M7 legt 2 hin. Runde 1: M4 macht 3. M7 legt 4 hin. Runde 2: M4 macht 5. Danach schreibt keiner, bis er den Zustand wieder besitzt.

volatile ersetzt weder \_\_DMB() noch die MPU. Ein M4-Mutex gilt nicht für den M7.

## Ihre Lösung

*(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)*

---

## Aufgabe 4: MPU und zwei Versuche

Basis, bevor der D-Cache an geht und bevor ipc benutzt wird: 64-KiB-Region ab 0x38000000, Normal, TEX = 001, C = 0, B = 0, Execute Never, Schreiben erlaubt. Die Enum-Namen aus dem installierten stm32h7xx\_hal\_cortex.h übernehmen. Shareability so setzen, wie AN4838 sie für diesen Normal-Typ verlangt.

Versuch 2, separates Image, Neustart: D-Cache an, Region nachweislich cachebar und Write-Back, keine Clean/Invalidate-Paare. Erwartung: möglich ist ein veralteter Wert oder ein Timeout,

nicht in jedem Build ein kompletter Stillstand. CCR und die MPU-Region lesen, bevor Sie den Fehler dem Cache zuschreiben.

Versuch 3 nur mit vollständig getrennten 32-Byte-Blöcken und einem Schreiber je Block. Ein Clean über eine Line, in der noch fremde neue Daten und eigene Dirty-Bytes liegen, ist kein Erfolg.

Zwischen den Varianten neu starten. Die MPU nicht umschalten, während beide Kerne schreiben.

### **Ihre Lösung**

*(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)*