

CHIMAX 8.1 台達變頻器(VL.ED)控制盤配線圖

1. 控制盤 INV變頻器配線 0.3mmX10芯隔離線2.54莫士座 1.3M

INV	基板編號	線色	酷馬7700 變頻器端子	台達VL 變頻器端子	台達ED 變頻器端子
	E		⊕ E	⊕ E	⊕ E
	BB	藍	⊕ BX	⊕ MI8	⊕ MI8
	MS3	綠	⊕ JOG	⊕ MI3	⊕ MI3
	MS2	黃	⊕ MS2	⊕ MI2	⊕ MI2
	MS1	澄	⊕ MS1	⊕ MI1	⊕ MI1
	REV	紅	⊕ REV	⊕ REV	⊕ REV
	FWD	黑	⊕ FWD	⊕ FWD	⊕ FWD
	COM	紫	⊕ CM	⊕ DCM	⊕ COM
	SPD	白	⊕	⊕ MO2	⊕ R2A
	RUN	棕	⊕ Y2☆	⊕ MO1	⊕ R1A
	0V	粉紅	⊕ EC	⊕ MCM	⊕ RC ☆

☆ EB 串接
YC 串接

☆ RB 串接
R12C 串接

2. 控制盤 PG編碼器 (TB1 除頻) 0.3mmX4芯隔離線2.54莫士座 1.3M

PG	基板編號	台達VFD-ED 除頻配線圖
	E	變頻器TB1
	0V	黑 ⊕ VIN
	PB	紅 ⊕ A/O
	PA	綠 ⊕ B/O
	24V	白 ⊕ GND

3. 控制盤 PG編碼器 (TB1 除頻) 0.3mmX4芯隔離線2.54莫士座 1.3M

PG	基板編號	台達VFD-VL 除頻配線圖
	E	變頻器TB1
	0V	黑 ⊕ A/O
	PB	白 ⊕ A/O
	PA	綠 ⊕ B/O
	24V	紅 ⊕ B/O

4. 控制盤 PG編碼器 (除頻) 0.3mmX4芯隔離線2.54莫士座 1.3M

PG	基板編號	酷馬7700 除頻配線圖
	E	變頻器
	0V	黑 ⊕ G-12
	PB	白 ⊕ A02
	PA	綠 ⊕ A01
	24V	紅 ⊕