

Q11 z modułem Shelly X: rejestr usterek

AMPERE POINT · prowadzony od 29 września 2026 · oprac. Dawid Cekała

Wszystkie usterki i pułapki napotkane przy DevKicie (Q11 + Shelly X), także te już naprawione, żeby można było do nich wrócić. Każdy wpis mówi, co widać, skąd się bierze, jaki ma stan i gdzie jest opis. Numery się nie zmieniają; nowy wpis dostaje kolejny wolny numer (od S-37) i trafia do tabeli swojej grupy.

Stan: ✗ otwarte · ● obejście albo częściowo · ✓ naprawione.

Nasz skrypt w module

Nr	Objaw	Przyczyna	Stan	Dalej / opis
S-01	Rozjazd pola i sterownika: pole pokazuje wartość, której sterownik nie ma. 12:02:44 tryb „do limitu energii” (sterownik został przy „od razu”), 13:44:27 wyłączenie ładowania z aplikacji (sterownik odpowiedział 2 razy „wł.”)	Gdy odpowiedź sterownika równa się wartości zapamiętanej w module, moduł loguje „same” i nie powiadamia skryptu. Próba sprawdzania po zapisie (v4.1) cofała też dobre wartości	✗	Znane odrzucenia (tryb przy limicie 0, okno o równych godzinach) blokuje v4.3. Na resztę potrzebna próba: co widzi skrypt w <code>getDatapoint().v</code> po odrzuceniu. Testy B3c, B1 w dokumencie 01
S-02	Spóźniona odpowiedź sterownika wracała do niego jako polecenie: limit energii 3 → 2 kWh (12:03:07), włącznik „wł.” bez polecenia (12:03:37)	Zmiana z HA i wpisanie starej odpowiedzi przez skrypt docierały do skryptu po sobie; skrypt brał drugą za nowe polecenie	✓ v4.3	Zmiany ze źródłem „sys” pomijane. Atrapa, test 11
S-03	Seria kliknięć w HA dawała serię zapisów: 24 polecenia w 9 s, sterownik przestawał odpowiadać	Każda zmiana pola szła od razu na łącze	✓ v4.3	Wysyłana ostatnia wartość po 1 s ciszy. Próba 13:27: 7 → 9 → 7 dało 1 zapis
S-04	Przy każdym starcie modułu jedna zmiana pola „z zewnątrz” z wartością właśnie zgłoszoną przez sterownik	Źródło zdarzenia przy starcie nie jest „sys” (przyczyna nieustalona, startu nie widać w logu)	✓ v4.3.1	Zmiana na wartość, którą sterownik ma, nie idzie. Sprawdzić źródło, gdy będzie log startu (S-31)

Nr	Objaw	Przyczyna	Stan	Dalej / opis
S-05	Okno godzin „1600” poszło jako 4 znaki ASCII, sterownik zignorował	Moduł wysyła tekst do punktu raw dosłownie, choć odczyt podaje szesnastkowo	✓ v4.1	2 bajty przez String.fromCharCode
S-06	Kontrola po zapisie cofnęła tryb „od razu” na „harmonogram”	Po własnym zapisie wartość widoczna dla skryptu nie była odświeżana	✓ v4.2	Kontrolę usunięto; wraca w S-01
S-07	Czas sesji skakał (770 → 815 → 1066 min)	Liczony z zegara modułu, który zmienia się po synchronizacji	✓ v4	Liczony z tyknięć co 10 s
S-08	Wartości ułamkowe z HA: okno 0,01 h, limit 6,5 A	HA nie pilnuje kroku pola	✓ v4.3	Skrypt zaokrągla i wpisuje z powrotem

Moduł Shelly X i portal

Nr	Objaw	Przyczyna	Stan	Dalej / opis
S-10	Strona WWW modułu: kafelki faz „N/A A”, moc podpisana kW, choć jest w W	Szablon ekranu Shelly używa <code>displayValue</code> zamiast <code>value</code>	✗	Własny <code>web.svc.svelte</code> (panel)
S-11	Strona WWW nie pokazuje 9 nowych pól	Szablon ekranu zna tylko 6 pól ładowarki	✗	Jak S-10
S-12	Akcje i warunki w manifeście: 2 i 3 zamiast 6 i 12 (kompilacje 3812–3815; 3811 miała 6/12)	Nieustalona; portal przy kompilacji bierze te z szablonu	✗	Sprawdzić przy B5 (webhooki)
S-13	Moduł ponawia zapis po 0,3 s bez odpowiedzi („response to 07 timed out”). Ponowienia potrafią przestawić kolejność: 14:13:43–49 poszło 13, 12, 13, 13, 12 A; przez chwilę sterownik miał starsze 13 zamiast 12	Stały czas oczekiwania w module, sterownik odpowiada wolniej (S-23); moduł ponawia stare polecenie po wystąpieniu nowszego	✗	Dla Shelly: ponowienie nie powinno wyprzedzać nowszego zapisu tego samego punktu. U nas: odstępy między zapisami ≥ 3 s nie wystarczyły

Nr	Objaw	Przyczyna	Stan	Dalej / opis
S-14	Zapis punktu, którego sterownik jeszcze nie zgłosił: „Setting unknown datapoint”	Moduł dodaje punkt dopiero po pierwszym meldunku	🟡	Skrypt podcina punkt później i zapisuje komunikat
S-15	Otwarcie kreatora w portalu zakłada blokadę edycji; druga karta przechodzi w tryb tylko do odczytu	Blokada z sygnałem co 20 s	🟡	Nie otwierać kreatora, gdy Dawid edytuje; status /products/3109/edit-lock/status
S-16	Portal przedstawia wcięcie kilku linii skryptu	Edytor portalu	🟡	Porównywać treść bez białych znaków
S-17	„Development Wi-Fi” zapisuje hasło Wi-Fi jawnie w tokenie produktu	Tak działa portal	🟡	Wgrywać samą usługę (Wi-Fi zostaje)
S-18	Strona WWW i API bez hasła: każdy w sieci może sterować ładowarką	Hasło modułu wyłączone	✖	Test B11
S-19	Po restarcie bez internetu moduł nie ma czasu, a sterownik pyta o godzinę	Czas tylko z serwera w internecie	✖	Testy C; serwer czasu w sieci lokalnej
S-37	Zmiana pola z harmonogramu modułu (i innych wywołań wewnątrz modułu) dociera do skryptu bez pola źródła; w logu notifying for status: {"value":6} (B4, 13:53:52)	Tak moduł zgłasza zmiany z wywołań lokalnych	🟡	Skrypt uznaje brak źródła za zmianę z zewnątrz, więc harmonogram działa. Prawdopodobnie to samo przy starcie (S-04)
S-50	Po każdym restarcie modułu, około 40 s po nim, przychodzą webhooki „ładowanie” i „start ładowania”, choć ładowanie trwa bez przerwy (30.09 15:01, 15:04, 15:07)	Pole stanu po starcie ma wartość domyślną „wolna”; meldunek sterownika zmienia je na „ładowanie”, co wygląda jak nowy start	✖	Skrypt: po starcie nie wpisywać wartości domyślnej, tylko zostawić puste pole do pierwszego meldunku, albo webhooki z warunkiem na poprzedni stan; integracje liczące sesje muszą to odfiltrować

Nr	Objaw	Przyczyna	Stan	Dalej / opis
S-39	Moduł zgłasza sterownikowi stan sieci 4 („połączony z chmurą”), choć chmura jest wyłączona, także bez internetu (co 30 s, bez zmian). Ikona Wi-Fi na wyświetlaczu co kilkadziesiąt sekund znika i wraca (30.09, poziom C)	Moduł wysyła stan Wi-Fi według połączenia z routerem, nie z chmurą	X	tmcu. overwriteWifiState w skrypcie; test C5
S-40	Przy komplecie połączeń (HA, monitor, strona, wychodzące + 6) siódme nie wchodzi, a moduł zamyka połączenie Home Assistant	Limit połączeń w module (B9)	X	Liczyć połączenia w projekcie mostu OCPP; HA łączy się ponownie sam
S-41	Kopia konfiguracji niezaszyfrowana: hasło Wi-Fi i token chmury jawnie; nie zawiera plików usługi	Tak działa Sys. CreateBackup (B10)	🟡	Plik tylko w DevKit\kopie_konfiguracji; kopia nie odtworzy produktu na nowym module
S-42	Kanał UDP (B12) steruje ładowarką bez hasła	Kanał bez uwierzytelnienia	🟡	Wyłączony po teście; sprawdzić przy B11, czy hasło go obejmuje
S-44	Wartości pól zapamiętywanych (włącznik, limit prądu) moduł zapisuje do storage.json wprost, bez pliku tymczasowego: około 1,9 s po zmianie, najwyżej raz na około 3 s. Po zaniku przepadają zmiany z ostatnich około 3 s (30.09: 423 i 424 przepadły, wróciło 422). Częsta zmiana limitu zużywa pamięć: co 10 s granica około 2,7 roku, ciągłe zmiany poniżej roku	Tak moduł zapisuje pola z flagą „persisted”	X	Dokument 04 (P4–P6). Zanik w samym zapisie nie trafiony, plik nieuszkodzony. Dla produktu: limit sterowany automatycznie bez flagi zapamiętywania; sterownik i tak pamięta swój limit

Nr	Objaw	Przyczyna	Stan	Dalej / opis
S-45	Po zaniku zasilania, dopóki moduł nie dostanie godziny, wykonuje harmonogram według zapamiętanego, nieaktualnego zegara (30.09: start z zegarem 29.09 13:26:55, zadania co 5 s odpalały „o 13:27:00, 13:27:35...”), choć raportuje godzinę jako nieznaną	Moduł bez baterii zegara startuje od zapamiętanej chwili i nie wstrzymuje harmonogramu	X	Groźne na poziomie C: zadanie „22:00 zacznij ładować” odpali o złej porze. Serwer czasu w sieci lokalnej skraca okno do około 25 s; zgłosić do Shelly

Sterownik Q11

Nr	Objaw	Przyczyna	Stan	Dalej / opis
S-20	Po zapisie limitu energii sterownik przez kilka sekund powtarza meldunek limitu i trybu, około 10 par na sekundę (12:02:00–03 ≈ 45 par), i nie odpowiada modułowi (6 razy „Heartbeat timed out”, każde ustąpiło po 1–5 s)	Oprogramowanie sterownika	🟡	Skrypt ogranicza zapisy (S-03). Pytanie do fabryki
S-21	Tryb pracy zmienia się sam: limit energii > 0 → „do limitu energii”, okno → „harmonogram”, „od razu” zeruje limit; „do limitu energii” przy limicie 0 odrzucony	Tak działa sterownik (29.09)	🟡	Skrypt nie wysyła trybu, który zostanie odrzucony. DANE_DIAGNOSTYCZNE.md
S-22	Okno o równej godzinie startu i końca (0–0, 1–1) odrzucane	Sterownik	🟡	Skrypt go nie wysyła; stan fabryczny 0–0 nie do przywrócenia z modułu
S-23	Odpowiedź po 0,3–3 s i często najpierw ze starą wartością (limit 14 → zapis 9 → meldunki 14, 9)	Sterownik	🟡	Obsłużone w v4.3

Nr	Objaw	Przyczyna	Stan	Dalej / opis
S-24	Sterownik nie przyjmuje wyłączenia ładowania: 29.09 13:44:27 (z aplikacji), 30.09 10:59:56 i 11:06:50 (przez API). Restart samego modułu pokazał, że sterownik dalej ma „wł.”. 29.09 o 12:03 takie samo wyłączenie przyjął. Sam ustawia włącznik: „wł.” po włączeniu zasilania, „wył.” po zakończeniu sesji	Nieustalona; może zależeć od trybu albo stanu sterownika	X	Porównać warunki z 12:03 (tryb „do limitu energii”) z późniejszymi; pytanie do fabryki
S-25	Mapa usterek (punkt 10) ma 2 bajty, definicja 17 kodów; bit 16 „przegrzanie” się nie mieści	Sterownik albo definicja	X	Pytanie do fabryki
S-26	Limit prądu w definicji Tuya 6–32 A, Q11 to 16 A	Definicja produktu	🕒	Skrypt przyjmuje 6–16 A
S-46	Po restarcie modułu łączy ze sterownikiem utknęło w stanie „Fetching Config” na ponad 3 min (30.09 12:24–12:27): sterownik odpowiadał na sygnał życia i pytał o godzinę, ale moduł nie dokończył powitania i nie ponawiał pytania; brak danych i sterowania. Pomógł kolejny restart. Zdarzyło się przy pierwszym restarcie modułu po zaniku zasilania	Warstwa łączy w module (Shelly) nie ponawia pytania o konfigurację	X	Zgłosić do Shelly. U nas: w skrypcie strażnik — gdy przez 2 min po starcie brak meldunków sterownika, komunikat w stanie usługi i ewentualnie restart modułu
S-47	Przy zaniku zasilania sterownik traci ustawienie jednej sesji na czas: okno godzin z trybem „harmonogram” (wraca „od razu”) oraz opóźnienie i czas trwania z menu (sprawdzone 2 razy 30.09); limit prądu pamięta. Klient, który ustawił opóźnienie na tańszą taryfę, po mrugnięciu prądu ładuje od razu	Sterownik nie zapisuje ustawień sesji	X	Pytanie do fabryki. Propozycja (niesprawdzona): moduł zapamiętuje ustawienie sesji i odtwarza je po starcie. To nie jest harmonogram — harmonogram Tuya ustawia się w aplikacji

Nr	Objaw	Przyczyna	Stan	Dalej / opis
S-49	Opóźnienie i czas trwania ustawiane w menu, gdy ładowarka jest w stanie C, pokazują się na ekranie z innymi wartościami niż wybrane (Dawid, 30.09). Występuje też na ładowarce z modułem Tuya	Sterownik (nie moduł)	X	Powtarzalne niezależnie od ustawionych godzin; tak samo z Shelly i z WBR3, więc nie różnicuje modułów. Odłożone jako osobny, większy temat do fabryki (Dawid, 30.09)
S-48	Opóźnienie i czas trwania ładowania ustawione w menu ładowarki (30.09 ok. 12:35) są dla modułu niewidoczne: sterownik nic nie wysłał, a przy odpytaniu podał okno 0–0 i tryb „od razu”. Widać tylko skutek: z testerem stan „czeka” mimo sygnału auta „chce ładować” (12:41)	Funkcja menu nie ma odpowiednika w zgłaszanych punktach; kandydat: punkt 33 mode_set (surowy, do 128 B), nigdy nie zgłoszony	X	Z testerem: czy opóźnienie z menu działa i czy moduł widzi „czeka”. Pytanie do fabryki o punkt 33
S-27	Punkt 33 nigdy nie przyszedł; licznik (1) tylko w stanie „ładuje”, co 90 s. Wersję (23) „V1” sterownik zgłasza po włączeniu zasilania (30.09: 3 razy). Po włączeniu zasilania nie zgłasza okna godzin (19), także przy późniejszym restarcie samego modułu, więc pola okna zostają 0–0	Sterownik	🔴	Zestawienie DP; okno: sprawdzić, czy sterownik je kasuje przy zaniku (ustawić okno, zanik, odczyt z menu)
S-38	Zapis trybu „od razu” (14:01:43) bez żadnej odpowiedzi, a sterownik go przyjął (odpytanie przy starcie o 14:04: tryb 0). O 12:02:38 ten sam zapis potwierdził	Sterownik nie zawsze potwierdza zapis	X	Razem z S-01: brak potwierdzenia nie znaczy odmowy

Aplikacja Shelly, Home Assistant, narzędzia

Nr	Objaw	Przyczyna	Stan	Dalej / opis
S-30	Aplikacja Shelly bez chmury „offline”; w sieci lokalnej tylko sprawdza moduł	Aplikacja steruje wyłącznie przez chmurę (próba 13:43–13:45: z chmurą działa od razu)	✗	Ograniczenie Shelly; bez chmury strona WWW i HA. Test B1
S-31	Startu modułu nie widać w logu	Monitor łączy się 20–45 s po starcie; log przez MQTT też za późno i zapełnia się własnymi wpisami	🟡	Log UDP (odbiornik w kontenerze, port 8514) pokazuje start od 23. sekundy, czyli od połączenia z Wi-Fi; wcześniejszych sekund nie widać żadną drogą sieciową
S-43	Zegar laptopa spóźnia się o 8,3 s (serwer czasu w kontenerze), więc czasy w logach po stronie laptopa (webhooki, WebSocket, zdarzenia) są o 8 s wcześniejsze niż w logu modułu	Zegar Windows	🟡	Przy porównywaniu logów przesuwaj o 8 s albo zsynchronizować zegar laptopa (decyzja Dawida)
S-32	Aplikacja rysuje ogólny ekran ładowarki, nie ekran TopAC	Ekran zależy od typu produktu w aplikacji	✗	Do ustalenia z Shelly
S-33	Oficjalna integracja HA pokazuje tylko fazy (19 encji)	Encje tylko dla kluczy z listy w kodzie; limit i włącznik tylko dla TopAC (EVE01)	🟡	Łatka DevKit\ha_integracja (33 encje); docelowo zmiana w integracji
S-34	Integracja HA wywraca się na polu wyboru bez napisów opcji	Błąd w kodzie integracji (titles)	🟡	Naprawione w łatce; zgłosić do HA
S-35	Łatana kopia integracji HA po aktualizacji HA może nie wstać	Kopia z wersji 2026.6.4	🟡	ha_integracja\CZYTAJ.pdf
S-36	Polskie tłumaczenie aplikacji z błędami („Oskarżony”)	Aplikacja Shelly	✗	Analiza GAP