

# AMPERE POINT — custom device

## Schemat elektryczny — wersja 3 (styl EPLAN, poprawki po przeglądzie)

6 lipca 2026

Arkusze E1–E3 w konwencji stron EPLAN (rama z siatką odniesień, tabelka rysunkowa, symbole IEC 60617, odsyłacze */arkusz.kolumna*). Topologia i oznaczenia zgodne z wersjami 1–2 (koncepcja Z1–Z6); wersja 3 wprowadza poprawki wykryte w przeglądzie schematów — wykaz poniżej, uzasadnienia w dokumencie AMPERE\_POINT\_custom\_device\_schemat\_elektryczny\_objasnienie\_v1.pdf (rozdz. 8). Wartości i typy aparatów robocze — do potwierdzenia po etapie 0.

**E1** — tor mocy 3F: X1 → Q0 → F1–F3 → B1 → T1–T3 → K1 → X2; odczep X3 (7 żył) z zestykiem K4 w linii CP; odczep L1 do generatora A3 za oknem B1.

**E2** — łańcuch bezpieczeństwa 24 V: S0, F11.1–12, S1, K2, K10, A2, S2/RB, cewki RB i K1; nowa gałąź: S0:21–22 → cewka K4.

**E3** — moduł obciążenia (12 gałęzi K11–K22 / F12.1–12 / E1–E12), wentylatory F5/K3/K2/M3/M4, zasilacz F4/G1, sterowanie A1 (DO1–DO3 rozdzielone), cewka K3.

### Zmiany w wersji 3 względem wersji 2

| # | Arkusz | Zmiana                                                                                                                                                    |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | E1     | odczep -X3 rozszerzony do 7 żył (L1, L2, L3, N, PE, CP, PP) — gniazda L2/L3 PM701E aktywne, zgodnie z koncepcją                                           |
| 2 | E3     | rozdzielone wyjścia DO: DO1→-K10, DO2→-A2, DO3→-Y1 (w v2 błędnie jeden wspólny węzeł)                                                                     |
| 3 | E3     | nowy przełącznik -K3 załączający wentylatory -M3/-M4 (cewka w rzędzie -U5/-U6); -K2 pozostaje potwierdzeniem prądowym                                     |
| 4 | E3     | bezpieczniki gałęziowe stopni obciążenia -F12.1..-F12.12 (wymóg koncepcji B3)                                                                             |
| 5 | E1     | odczep generatora -A3 jawnie za oknem -B1 (weryfikacja krzyżowa CDSR i nadzór RCM podczas testu RDC-DD)                                                   |
| 6 | E2     | odsyłacze samopodtrzymania -RB:13-14 uzgodnione z siatką (/E2.4)                                                                                          |
| 7 | E1/E2  | nowy przełącznik -K4: zestyk w linii CP odczepu, cewka przez -S0:21-22 — E-STOP/zanik 24 V wymusza stan A (DUT otwiera stycznik); mostek serwisowy na -X3 |
| 8 | E3     | wkładki -F4 (zasilacz -G1) i -F5 (wentylatory) w torze -X4                                                                                                |
| 9 | E1     | adnotacja: -Q0 nie odłącza odczepu -X3/PM701E — tabliczka ostrzegawcza przy gniazdach bananowych                                                          |





