

投票系统接口文档

投票系统总共提供了四个接口，它们的调用方式，以及参数如下。

1、投票系统

1.1 获取所有问题

名称	获取所有问题
描述	获取所有问题
URL	http://127.0.0.1:8000/polls/questions
调用方式	get
传入参数	不需要入参
返回值	<pre>{"status": "200", "message": "success", "data": {"1": "What kind of sports do you like?" } }</pre>
状态码	200: 获取成功 10022: 查询结果为空
说明	

1.2 获取问题选项

名称	获取问题选项
描述	查询某问题都有哪些选项
URL	http://127.0.0.1:8000/polls/question_option/
调用方式	get
传入参数	qid 问题的 id
返回值	<pre>{"status": "200", "message": "success", "data": {"1": "Basketball", "2": "Football",</pre>

	<pre> "3": "Swimming", "4": "Bicycle"} } </pre>
状态码	200: 获取成功 10021: 参数为空 10022: 查询结果为空
说明	

1.3 获取问题投票结果

名称	获取某问题投票结果
描述	获取某问题投票的结果
URL	http://127.0.0.1:8000/polls/question_result/
调用方式	get
传入参数	question_id 问题的 id
返回值	<pre> {"status": "200", "message": "success", "data": {"Swimming": 6, "Basketball": 13, "Bicycle": 10, "Football": 22} } </pre>
状态码	200: 获取成功 10021: 参数为空 10022: 查询结果为空
说明	

1.4 问题投票

名称	问题投票
描述	对某问题的某选项进行投票
URL	http://127.0.0.1:8000/polls/question_vote/
调用方式	post
传入参数	qid 问题的 id cid 问题选项的 id
返回值	<pre>{"status": "200", "message": "success" }</pre>
状态码	200: 投票成功 10021: 参数错误 10022: 查询投票问题的 id 为空 10023: 根据问题的 id 找到问题选项
说明	该接口为 post 接口