

1. INSTALAR O SUPORTE ESP32 NA ARDUINO IDE

Abra:

- Arduino IDE
- Arquivo → Preferências

Em:

URLs adicionais para Gerenciadores de Placas

adicione:

https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

Depois:

- Ferramentas → Placa → Gerenciador de Placas
- procure:

esp32

Instale:

esp32 by Espressif Systems

Use de preferência:

versão 3.0.x ou 3.1.x

(evita bugs antigos do ESP-NOW)

2. PLACAS QUE VOCÊ VAI SELECIONAR

ESP32-S3

Em:

Ferramentas → Placa

Escolha algo como:

ESP32-C3

Escolha:

ESP32C3 Dev Module

3. BIBLIOTECAS USADAS NOS CÓDIGOS

Essas já vêm no pacote ESP32:

Biblioteca	Função
<code>WiFi.h</code>	WiFi ESP32
<code>esp_now.h</code>	comunicação ESP-NOW
<code>Wire.h</code>	I2C MPU6050
<code>driver/i2s.h</code>	áudio I2S
<code>math.h</code>	matemática

Você NÃO precisa instalar separadamente.

4.CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES DA IDE

Para MENOR LATÊNCIA:

ESP32-S3

Em Ferramentas:

Configuração	Valor
--------------	-------

CPU Frequency	240MHz
Flash Mode	QIO
Flash Frequency	80MHz
Partition Scheme	Huge APP
PSRAM	Disabled
USB CDC On Boot	Enabled

ESP32-C3

Configuração	Valor
CPU Frequency	160MHz
Flash Mode	QIO
Flash Frequency	80MHz

By: @doc.alme aka @FelipeAlme

Projeto feito com IA, paciência e muito cigarro <3