

DETEKTOR OBECNOŚCI

OPIS:


Element **SX 702** dokonuje detekcji obecności w poszczególnych lokalizacjach domu. Współpracuje ze wszystkimi czujnikami ruchu w całym domu, od których otrzymuje sygnały po wykryciu obecności. Posiada on wyjście binarne, na którym sygnalizowana jest obecność.





Detekcja dokonywana jest w zależności od wybranego trybu pracy dla: pokoju, piętra, całego domu lub na zewnątrz domu. W związku z tym, projekt musi zawierać obrys pomieszczeń. Co więcej, obrys nie może zostać dodany do projektu, na którym wcześniej zarejestrowano moduły/elementy. Należy pamiętać, że najpierw należy stworzyć plan domu, a następnie dodawać do niego elementy systemu - w przypadku odwrotnej kolejności, elementy nie zostaną powiązane z pomieszczeniem, piętrem itp.

Czas generowania sygnału obecności ustawiany jest w *Ustawienia instalatora*. Jest to czas, przez jaki na wyjściu elementu generowany będzie sygnał od ostatniej detekcji obecności przez czujnik ruchu.

SYMBOL:



WYJŚCIA			
schemat	nazwa	typ	podłączenie
	Detekcja	binarne	Wejście dowolnego elementu

Tryby zastosowań		
schemat	tryb	współpraca
	Detekcja w pokoju	Czujnik ruchu tylko w pokoju, w którym znajduje się ten element
	Detekcja na piętrze	Czujniki ruchu na całym piętrze, na którym znajduje się ten element
	Detekcja w domu	Czujniki ruchu w całym domu
	Detekcja na zewnątrz domu	Czujnik ruchu poza domem

Ustawienia instalatora			
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka / opis
Czas detekcji	Ustala czas, w jakim generowany będzie stan logiczny '1' od ostatniego wykrycia ruchu osób	1—600	minuta