

Instalasi Source Code dan Koneksi Mesin Absensi

Panduan penggunaan aplikasi Absensi Karyawan pada hosting cPanel atau Laragon, serta cara menghubungkan mesin absensi RFID melalui Setup Portal.

Versi dokumen	1.1
Tanggal	23 Agustus 2026
Aplikasi	Absensi Karyawan
Perangkat	Mesin Absensi Wemos RFID

Panduan Instalasi Source Code dan Koneksi Mesin Absensi
1. SEBELUM MEMULAI

Halaman 2 / 11

Urutan instalasi

Kerjakan proses berikut secara berurutan agar mesin dapat terhubung dengan benar.

1. Pasang source code aplikasi sampai halaman login dan panel admin dapat dibuka.
2. Buat akun Super Admin melalui installer.
3. Masuk ke Setup Portal mesin untuk mencatat Serial Number.
4. Daftarkan Serial Number di menu **Mesin Absensi** pada panel admin.
5. Isi WiFi dan URL aplikasi pada Setup Portal, lalu simpan.
6. Pastikan status mesin menjadi **Aktif** dan lakukan uji kartu RFID.

Data yang perlu disiapkan

Data	Keterangan
Domain atau IP server	Contoh: https://absensi.namadomain.com . Untuk penggunaan sehari-hari, gunakan domain HTTPS.
Database MySQL	Host, port, nama database, username, dan password.
Data admin	Nama, username, email opsional, serta password untuk Super Admin pertama.
WiFi lokasi mesin	SSID dan password WiFi 2.4 GHz yang stabil.
Ponsel/laptop	Digunakan untuk menjalankan Setup Portal mesin.

Persyaratan server

Komponen	Kebutuhan
PHP	PHP 8.2 atau lebih baru.
Ekstensi	bcmath, ctype, dom, fileinfo, gd, json, mbstring, openssl, pdo, pdo_mysql, tokenizer, dan xml.
Web server	Apache/LiteSpeed dengan rewrite URL aktif.
Folder yang dapat ditulis	Folder storage dan bootstrap/cache .

Jaringan mesin	WiFi 2.4 GHz dengan akses ke URL aplikasi.
Catatan penting. Jalankan installer hanya pada database kosong untuk instalasi pertama. Jangan menjalankan instalasi ulang pada database yang sudah berisi data tanpa backup.	

Instalasi pada hosting cPanel

Langkah 1 — Siapkan domain dan database

1. Masuk ke **cPanel** → **Domains**. Buat domain atau subdomain untuk aplikasi, misalnya **absensi.namadomain.com**.
2. Aktifkan SSL/AutoSSL. Pastikan domain dapat dibuka menggunakan **https://** tanpa peringatan sertifikat.
3. Buka **MySQL Database Wizard**. Buat database dan user baru, lalu hubungkan user tersebut ke database.
4. Catat nama database dan username lengkap. Pada cPanel, namanya biasanya memiliki awalan akun, misalnya **username_absensi**.
5. Di pengaturan PHP, pilih PHP 8.2 atau lebih baru dan aktifkan ekstensi yang dibutuhkan.

Langkah 2 — Unggah source code

1. Buat folder aplikasi, contoh: **/home/USERNAME/absensi-karyawan**.
2. Unggah file source code dalam format ZIP ke folder tersebut melalui **File Manager**, kemudian pilih **Extract**.
3. Pastikan file tersembunyi ikut tersedia: **.env** dan **.htaccess**. Jika file **.env** tidak ada, salin **.env.example** menjadi **.env**.
4. Jika domain belum mengarah ke Lokasi folder proyek Atur document root domain/subdomain ke folder **/home/USERNAME/absensikaryawan**.
5. Atur permission folder **storage** dan **bootstrap/cache** agar dapat ditulis server. Umumnya menggunakan permission 775, tetapi ikuti standar hosting Anda bila berbeda.

Jika document root tidak dapat diubah.

Source code sudah memiliki file **.htaccess** di root yang meneruskan permintaan ke folder **public**. Seluruh source dapat ditempatkan di **public_html** selama file **.htaccess** ikut terunggah. Metode document root langsung ke folder public tetap lebih direkomendasikan.

Langkah 3 — Jalankan installer

1. Buka alamat **https://domain-anda/install**. Gunakan domain final, bukan URL sementara.
2. Pastikan pemeriksaan PHP dan folder pada halaman installer semuanya lulus.
3. Masukkan host database (biasanya **127.0.0.1** atau **localhost**), port 3306, nama database, username, dan password.
4. Masukkan nama aplikasi, zona waktu, serta data Super Admin.
5. Selesaikan proses instalasi dan simpan username serta password Super Admin.

6. Buka domain utama. Halaman login harus muncul dan Anda harus dapat masuk ke panel admin.

Jika muncul error hak akses database.

Installer melakukan proses pembuatan database bila diperlukan. Sebagian shared hosting membatasi izin tersebut. Bila muncul pesan akses ditolak saat pembuatan database, hentikan proses dan hubungi penyedia hosting atau penjual untuk bantuan. Jangan mengulang instalasi pada database berisi data.

Composer dan Cron

Source code yang diberikan sudah menyertakan folder **vendor**. Jika folder vendor tidak tersedia pada paket yang diterima, jalankan perintah berikut melalui Terminal/SSH hosting:

```
cd /home/USERNAME/absensi-karyawan
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Jika memakai notifikasi yang diproses melalui antrian, aktifkan **QUEUE_CRON_ONLY=true** di file `.env` dan tambahkan cron setiap menit:

```
/usr/local/bin/php /home/USERNAME/absensi-karyawan/artisan schedule:run > /dev/null 2>&1
```

Cron tidak diperlukan untuk menerima scan RFID secara langsung; mesin mengirim scan ke API aplikasi ketika terhubung.

3. INSTALASI SOURCE CODE DI LARAGON

Instalasi pada localhost Laragon

1. Buka Laragon, lalu nyalakan **Apache** dan **MySQL**.
2. Letakkan source code di folder **C:\laragon\www\absensi-karyawan**.
3. Buka **Menu → MySQL → phpMyAdmin**, buat database kosong, misalnya **absensi_karyawan**.
4. Klik **Menu → Reload** atau restart Laragon.
5. Buka **http://absensi-karyawan.test/install**. Jika nama domain Laragon berbeda, gunakan URL yang ditampilkan Laragon.
6. Isi database. Konfigurasi Laragon umum adalah host **127.0.0.1**, port **3306**, user **root**, dan password sesuai pengaturan MySQL Laragon.
7. Selesaikan installer dan login sebagai Super Admin.

Penggunaan mesin bersama Laragon

Mesin tidak dapat menggunakan alamat **localhost** atau **127.0.0.1** sebagai Server URL karena alamat itu merujuk ke mesin Wemos sendiri.

Kebutuhan	Cara
Uji di jaringan kantor/rumah	Gunakan IP LAN komputer Laragon, misalnya http://192.168.1.10/ , dan pastikan Apache diizinkan oleh Windows Firewall. Ponsel/mesin harus berada pada WiFi yang sama.
Penggunaan operasional	Gunakan domain HTTPS di hosting. Ini adalah cara yang paling stabil dan dapat dijangkau mesin dari lokasi dengan internet.

4. KONEKSI MELALUI SETUP PORTAL

Hubungkan mesin ke aplikasi

Tidak perlu memasukkan token atau endpoint API secara manual. Cukup hubungkan mesin ke WiFi dan masukkan URL dasar aplikasi pada Setup Portal.

Langkah 1 — Masuk Setup Portal

1. Nyalakan mesin. Jika mesin belum memiliki WiFi atau URL server, Setup Portal akan aktif otomatis.
2. Jika mesin sudah pernah dipakai, tekan dan tahan tombol fisik sekitar **5 detik**. Lepaskan setelah LCD menampilkan **Entering Setup Mode**.
3. LCD akan menampilkan informasi bergantian, termasuk nama hotspot, password hotspot, IP portal, password login portal, dan Serial Number.
4. Sambungkan ponsel/laptop ke WiFi **ABSENSI-SETUP-XXXX**.
5. Masukkan password hotspot: **1234567890**.
6. Buka browser lalu akses **http://192.168.10.1**.
7. Masukkan password login portal. Password tersebut adalah **6 karakter heksadesimal terakhir chip ID** yang ditampilkan pada LCD atau label informasi mesin.

Langkah 2 — Isi konfigurasi

Kolom pada Setup Portal	Cara mengisi
-------------------------	--------------

Server URL	Masukkan URL dasar aplikasi. Contoh: https://absensi.namadomain.com . Jangan masukkan /api atau /api/device/activate .
Zona Waktu	Pilih WIB untuk Jakarta dan wilayah UTC+7, WITA untuk UTC+8, atau WIT untuk UTC+9.
SSID WiFi	Klik Scan WiFi lalu pilih jaringan WiFi 2.4 GHz yang akan digunakan mesin.
Password WiFi	Isi password sesuai WiFi yang dipilih. Untuk WiFi terbuka, password dikosongkan.
WiFi Cadangan	Opsional. Aktifkan hanya jika ada jaringan WiFi kedua yang dapat digunakan.

Teks LCD	Opsional. Maksimal 16 karakter untuk masing-masing baris.
----------	---

1. Setelah semua data benar, klik **Simpan**.
2. Mesin akan menyimpan konfigurasi lalu restart otomatis.
3. Tunggu mesin terhubung ke WiFi dan server.

Server URL tidak muncul di portal.

Kolom Server URL dan zona waktu hanya ditampilkan ketika mesin belum menyimpan konfigurasi awal. Jika Anda benar-benar perlu mengganti URL yang tersimpan, lakukan factory reset dengan menekan tombol sekitar **10 detik**, lalu konfigurasi ulang. Factory reset menghapus WiFi, URL, token, dan antrian scan offline.

Aktivasi mesin di panel admin

1. Saat berada di Setup Portal, catat **Serial Number** yang muncul pada LCD.
2. Pada aplikasi, login sebagai Super Admin/Admin.
3. Buka menu **Mesin Absensi**, kemudian klik **Tambah Mesin**.
4. Masukkan nama mesin, misalnya **Mesin Lobby**, dan masukkan Serial Number persis seperti LCD.
5. Simpan data. Status awal mesin adalah **Pending**.
6. Kembali ke mesin dan simpan konfigurasi Setup Portal. Setelah mesin tersambung ke server, aktivasi dilakukan otomatis.
7. Jika berhasil, LCD menampilkan **ACTIVATED / SIAP DIGUNAKAN**. Panel admin akan menampilkan status **Aktif**, MAC address, firmware, dan waktu terakhir terlihat.

Pair kartu RFID ke data karyawan

1. Buka menu **Karyawan**, lalu tambah atau edit data karyawan.
2. Di bagian UID RFID, klik tombol **Pair RFID**.
3. Dalam waktu sekitar 30 detik, tempelkan kartu RFID ke mesin yang sudah aktif.
4. UID kartu akan terbaca pada form. Simpan data karyawan.
5. Tempelkan kartu sekali lagi untuk menguji absensi, lalu periksa menu **Absensi** atau **Log Mesin**.

Hasil yang diharapkan

Pemeriksaan	Hasil
Mesin tersambung	Panel admin menampilkan status Aktif dan waktu terakhir terlihat.
Kartu sudah dipairing	Scan menghasilkan respons berhasil dan data hadir masuk ke aplikasi.

Internet sementara putus	Mesin menyimpan scan pada antrian offline dan mencoba mengirim kembali setelah koneksi pulih.
--------------------------	---

6. PEMECAHAN MASALAH

Masalah umum

Masalah	Tindakan
Portal tidak dapat dibuka	Pastikan ponsel sudah tersambung ke ABSENSI-SETUP-XXXX. Matikan sementara data seluler atau VPN, lalu buka http://192.168.10.1 .
WiFi tidak terlihat	Gunakan WiFi 2.4 GHz, dekatkan mesin ke access point, lalu lakukan Scan WiFi kembali.
LCD menampilkan SN tidak valid	Serial Number belum didaftarkan atau berbeda. Periksa menu Mesin Absensi dan samakan serial dengan LCD.
LCD menunjukkan mesin nonaktif/dicabut	Periksa status pada menu Mesin Absensi. Aktifkan kembali jika status Nonaktif. Jika status Dicabut, lakukan Reset data mesin di panel lalu aktivasi ulang.
Mesin tidak bisa terhubung ke server	Periksa Server URL, koneksi internet, SSL, dan apakah domain dapat dibuka dari ponsel. Gunakan URL dasar tanpa tambahan /api.
Kartu ditolak	Pair RFID kartu ke data karyawan dan pastikan status karyawan aktif.

Waktu scan salah saat internet mati	Periksa zona waktu pada Setup Portal dan baterai RTC di dalam mesin.
-------------------------------------	--

Data yang disiapkan saat meminta bantuan

- URL aplikasi dan screenshot pesan error.
- Serial Number mesin dan teks yang tampil di LCD.
- Status mesin pada panel admin.
- Waktu kejadian dan status WiFi saat masalah terjadi.

Jangan mengirim file .env, password database, token mesin, atau password WiFi kepada pihak yang tidak berwenang.