Codici per la rilevazione e la correzione di errori

Unità di Apprendimento 2 · Lezione 3

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni (TPSI)

Classe 3ª · Istituto Tecnico – Informatica

Prof. Dicara

In questa lezione impareremo

- il concetto di **distanza** e di **distanza minima** di un codice
- la differenza tra **rilevazione** e **correzione** degli errori
- la codifica con **bit di parità** (VRC, LRC, parità incrociata)
- il controllo **CRC** (*Cyclic Redundancy Check*)
- il **codice di Hamming**

> Domanda guida: *come fa un calcolatore ad accorgersi che un dato è arrivato sbagliato? E può anche rimetterlo a posto da solo?*

Mappa della lezione

Parte	Argomento
A	Il problema: errori di trasmissione e ridondanza
B	Distanza di Hamming e distanza minima Dmin
C	Bit di parità (VRC)
D	CRC: controllo a ridondanza ciclica
E	Checksum e parità incrociata (LRC)
F	Il codice di Hamming (correzione automatica)

Parte A

Il problema: gli errori di trasmissione


Introduzione: l'informazione "in movimento"

All'interno di un calcolatore, tra **unità di elaborazione** e **unità di memoria**, avvengono continuamente scambi di informazioni.

- L'informazione si muove lungo un insieme di **fili paralleli**: il **bus**.
- I valori di tensione sono **"alto"** e **"basso"** e rappresentano i segnali logici **1** e **0**.
- Ogni filo trasporta **un bit**; un bus a 32 fili trasferisce 32 bit alla volta.

Esempio: il bus tra CPU e RAM, oppure tra il computer e un disco SATA/USB.

Un bus parallelo reale




Nella figura è riportato un **bus parallelo** utilizzato per il trasferimento dei dati dall'**hard disk** alle unità ottiche (CD e DVD): il cavo piatto contiene molti conduttori, uno per ogni bit trasferito.

Il rumore elettromagnetico

I segnali sono soggetti a **rumori di natura elettromagnetica** (motori, fulmini, cavi vicini, alimentatori, onde radio…).

- Il rumore si può **sovrapporre al segnale** fino a distorcere il valore iniziale.
- A destinazione arriva **un'informazione diversa** da quella trasmessa.



Nell'esempio **un bit ha cambiato valore**: il dato **10011**, trasmesso dal mittente, viene interpretato come **10111** dal ricevente. In questo caso si dice che **un bit si è sporcato**.

Quanto è grave un bit sporcato?

Un solo bit sbagliato può cambiare completamente il significato di un dato.

Dato	Bit trasmessi	Bit ricevuti	Effetto
Numero	`00001100` (12)	`10001100`	diventa **140**
Carattere ASCII	`01000001` ("A")	`01000011`	diventa **"C"**
Importo bonifico	`0000 0111 1101` (125)	`0100 0111 1101`	diventa **1149**

> Per questo la protezione dagli errori è fondamentale in rete, nella memoria, nei dischi, nei CD/DVD, nei QR code, nelle comunicazioni spaziali.


Come si difende un sistema

È necessario introdurre un sistema che permetta innanzitutto di **individuare** la presenza di errori.

L'ideale sarebbe un meccanismo capace di **correggere automaticamente** gli errori.

Ciò è possibile **"arricchendo"** il contenuto dei dati trasmessi con **informazioni ridondanti**: bit in più che non portano informazione nuova, ma servono a **controllare** quella che c'è già.

Esempio di informazione ridondante



Il **mittente** calcola un **codice di controllo ridondante** a partire dai dati e lo spedisce insieme ad essi. Il **destinatario** esegue la **procedura di controllo**: i dati vengono **accettati** o **rigettati**.

> **Analogia:** quando dettate un numero di telefono lo ripetete, oppure dite "il 3 di Torino": l'informazione in più serve a capire se avete sentito bene.

Cosa si fa quando c'è un errore?

In presenza di errore ci sono sostanzialmente quattro possibilità:

1. **scartare** il messaggio;
2. **richiedere la ritrasmissione** del messaggio;
3. **migliorare la qualità del canale** fino a rendere nulla la probabilità di errore (irrealizzabile in pratica);
4. effettuare la **correzione**.

Strategia	Esempio reale
Scarto	pacchetto di streaming audio/video perso
Ritrasmissione	protocollo **TCP** (richiede di nuovo il segmento)
Correzione	memoria **ECC**, CD/DVD, comunicazioni dallo spazio

Parte B

Distanza di Hamming e distanza minima

Distanza di Hamming

DISTANZA

Con **distanza** di due configurazioni binarie si intende il **numero di bit** per cui le due configurazioni differiscono; prende anche il nome di **distanza di Hamming**.

La **distanza di Hamming** tra due parole binarie della stessa lunghezza è il **numero di posizioni** in cui i loro bit sono diversi.

ESEMPIO

- D(1000 - 1010) = 1
- D(0110 - 0000) = 2
- D(0100 - 1010) = 3
- D(0100 - 0011) = 3

Come si calcola: si esegue lo **XOR** bit a bit e si **contano gli 1** del risultato.

Calcolare la distanza con lo XOR


A	B	Output
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Esempio: D(0100, 1010)

```
  0100
⊕ 1010
------
  1110   → tre 1  ⇒  D = 3
```

Il reticolo di Hamming

Nel caso di un codice a **3 bit** la distanza tra due codici si individua visivamente sul **reticolo di Hamming** (un **cubo**): è il **minor numero di lati** da percorrere per andare dal primo codice al secondo.



In rosso il percorso da **000** a **101**: la strada più breve è formata da **due segmenti** → le due configurazioni hanno distanza **D = 2**.

Distanza minima Dmin di un codice

La **distanza minima (Dmin)** di un codice è il **minimo** delle distanze tra tutte le coppie di parole **valide** (legittime) del codice.

> I codici non ridondanti hanno DMIN = 1. I codici ridondanti devono avere DMIN > 1.

- **Codici non ridondanti:** tutte le configurazioni sono valide, quindi Dmin = 1: un errore trasforma una parola valida in un'altra parola valida, e **non si vede**.
- **Codici ridondanti:** devono avere Dmin > 1, così un errore porta in una configurazione **non valida**.

Dmin: come si calcola su un esempio

Codice con quattro parole valide: **A = 000, B = 011, C = 101, D = 110**.

Coppia	XOR	Distanza
A–B	011	2
A–C	101	2
A–D	110	2
B–C	110	2
B–D	101	2
C–D	011	2

Dmin = 2 → è un codice a **rilevazione di errore singolo**. È proprio il codice di **parità pari** a 3 bit (2 bit di dati + 1 di parità).

Il codice SEDC

Un codice impiegato per la **rilevazione di tutti i possibili errori singoli** è detto **SEDC** (*Single Error Detection Code*).

CODICE SEDC

Un codice SEDC deve avere almeno DMIN = 2.


Non deve utilizzare configurazioni a distanza 1 l'una dall'altra: altrimenti un singolo errore porterebbe a una **codifica valida** e sarebbe **impossibile individuarlo**.

Tre codici a confronto: A, B, C

Vogliamo trasmettere il comando di una lampada: **on** oppure **off**.

A Codice irridondante

on = 0
off = 1




Codice A (irridondante): on = 0, off = 1. Se un bit si sporca si passa **sempre in una situazione valida**: è **impossibile** riconoscere l'errore.

Codice B: ridondante con distanza minima 1

Ⓑ Codice ridondante con distanza minima 1

on = 00
off = 01



on = **00**, off = **01**. Le parole valide sono 2 su 4 configurazioni, ma **00 e 01 sono adiacenti** (distanza 1).


- se si sporca il **secondo bit** si passa da una parola valida all'altra → errore **non riconosciuto**;
- se si sporca il **primo bit** si arriva a 10 o 11 → configurazione non valida → errore riconosciuto.

Quindi **non sempre** è possibile riconoscere un errore.

Codice C: ridondante con distanza minima 2

C Codice ridondante con distanza minima 2

on = 00
off = 11



on = **00**, off = **11**. Le due parole valide sono a **distanza 2**.

Se un bit si sporca si passa **sempre** in 01 o 10, configurazioni **non valide**: è **sempre possibile** riconoscere il malfunzionamento.

> Un codice per la rilevazione di modifiche su k bit deve avere almeno **DMIN = k + 1**.

Rilevare o correggere: la regola generale

Obiettivo	Condizione su Dmin	Errori gestiti
Rilevare fino a *k* errori	**Dmin ≥ k + 1**	*k*
Correggere fino a *n* errori	**Dmin ≥ 2n + 1**	*n*

CODICE CORRETTORE DI ORDINE n

Se la **distanza di Hamming** tra codici legittimi è pari almeno a **$d = 2^n + 1$**, allora è possibile **correggere** l'errore sino all'ordine n di errori.

Dmin	Rileva	Corregge
1	0	0
2	1	0
3	2	1
4	3	1 (e rileva 2)
5	4	2

Perché Dmin ≥ 2n + 1 per correggere

Per **correggere** si sostituisce la parola ricevuta con la parola valida **più vicina**.

Se tra due parole valide ci sono **3 passi** (Dmin = 3):

```
valida A ── ● ── ● ── valida B
        1 passo  2 passi
```

- un errore da A porta a distanza 1 da A e 2 da B → si corregge verso **A**;
- ma con **due errori** da A si sarebbe a distanza 2 da A e 1 da B → si corregge male verso **B**.

> Dmin = 3 corregge **1** errore. Per correggerne 2 serve Dmin = 5.

Due tipi di codici ridondanti

L'aggiunta di **bit di ridondanza** permette di costruire codici che controllano eventuali errori di trasmissione. Si hanno due tipi di codici:

- **codici a rivelazione di errore**: consentono di **individuare** la presenza di un errore;
- **codici a correzione di errore**: consentono non solo di individuare l'errore, ma anche di **identificarne la posizione** per **correggerlo**.

Codici correttori visti in questa lezione:

- controllo di **parità trasversale e longitudinale** (parità incrociata);
- **codice di Hamming**.

Parte C

Bit di parità (VRC)

Il bit di parità

Il codice più semplice per **individuare un errore** consiste nell'aggiungere **un bit in più** alla parola: il **bit di parità**.

BIT DI PARITÀ

Data una sequenza di n – 1 bit, il corrispettivo codice di parità si ottiene aggiungendo un bit di controllo, detto **bit di parità**, in modo tale che:

- il numero di bit a 1 sia pari (**parità pari**, **Parity Even** o **PE**);
- il numero di bit a 1 sia dispari (**parità dispari**, **Parity Odd** o **PO**).

- **Parità pari** (*Even*, PE): il numero totale di 1 (dati + parità) è **pari**;
- **Parità dispari** (*Odd*, PO): il numero totale di 1 è **dispari**.

Questo metodo prende anche il nome di **VRC** (**Vertical Redundancy Check**).

Parità pari: esempio

Aggiungiamo il **bit di parità pari** come **LSB** a un alfabeto di parole a 7 bit: in questo modo si rende **pari** il numero di 1 in ogni configurazione.

PAROLA IN CODICE A 7 BIT	BIT DI PARITÀ	PAROLA CON PARITÀ A 8 BIT	NUMERO DI 1
0000000	0	00000000	0
0101010	1	01010101	4
0111011	1	01110111	6
0101011	0	01010110	4
1001100	1	10011001	4
1111111	1	11111111	8
1000100	0	10001000	2

Regola pratica: se i dati hanno un numero **dispari** di 1, il bit di parità è **1**; se ne hanno un numero **pari**, il bit di parità è **0**.

Parità: il codice di Hamming "di identificazione"


Per ogni parola il codice di identificazione dell'errore (parità) è il seguente:

Parola in codice	Codice di Hamming
0000000	00000000
0101010	01010101
0111011	01110111
0101011	01010110
1001100	10011001
1111111	11111111
1000100	10001000

Il bit aggiunto (in rosso) rende pari il numero di 1 della parola completa.

Rilevazione dell'errore con la parità

Se durante la trasmissione un bit si sporca, il ricevitore se ne accorge **semplicemente contando gli 1**: se il numero è **dispari** (in parità pari) c'è stato un errore.



Il generatore di parità calcola il bit **VRC**; il destinatario controlla se **il numero totale di bit 1 è pari**.

Le parole legittime

CODICE LEGITTIMO

Si definisce **codice legittimo** una parola in codice che soddisfa l'algoritmo di parità.

Codifica	Numero di 1	
00011000	2	legittimo
01111110	6	legittimo
00000011	2	legittimo
00110000	2	legittimo
...		

Una parola con un **numero pari di 1** è **legittima**; se il numero di 1 è dispari, la parola è **sicuramente errata**.

Il limite della parità

Il destinatario è però in grado solamente di individuare la parola che arriva errata, ma non è in grado di correggerla in quanto gli è impossibile scoprire quale degli 8 bit si è sporcato e, quindi, riportarlo al valore originale. Una volta intercettato l'errore viene richiesta la ritrasmissione del messaggio.

Il controllo di **parità con ridondanza singola** non si accorge di doppi errori e, comunque, in caso di singolo errore non può correggerlo ma solamente identificarlo.

Esempio con 1 errore: `01010101` (parità pari) → ricevo `01010111` → 5 uno → **errore rilevato**.


Esempio con 2 errori: `01010101` → ricevo `01110111` → 6 uno → pari → **errore NON rilevato**.

Parità: chi riconosce che cosa

Numero di bit sbagliati	Parità rileva?
1	**Sì**
2	**No** (parità ancora pari)
3	**Sì**
4	No
numero dispari	**Sì**
numero pari	No

Il bit di parità ha **Dmin = 2**: rileva **un solo** errore (e tutti quelli dispari), ma **non può correggerlo**, perché non indica **quale** bit è sbagliato.

Il cubo del codice di parità



I vertici **triangolari** sono le parole di codice (numero **pari** di 1: 000, 011, 101, 110); i **cerchi rossi** sono parole non appartenenti al codice (numero dispari di 1). Ogni parola valida è circondata da vertici non validi: un errore singolo è sempre visibile.

Parte D

CRC: Cyclic Redundancy Check

CRC: controllo a ridondanza ciclica

Il metodo **CRC**, noto anche come **polynomial code**, è **più efficiente del bit di parità** per la semplice rilevazione degli errori. **Sfrutta la divisione tra polinomi.**

Dove si usa: reti Ethernet e Wi-Fi, file ZIP e PNG, dischi, USB, protocolli industriali.

Idea di partenza. Il dato da inviare è una sequenza di **m bit** che rappresentano i **coefficienti di un polinomio M(x)** con termini da x^(m−1) a x^0:

- il termine è **presente** se il bit vale **1**;
- il termine è **assente** se il bit vale **0**.

Dalla stringa di bit al polinomio

Stringa	m	Polinomio
`111`	3	$M(x) = x^2 + x + 1.$
`11001`	5	$M(x) = x^4 + x^3 + 1.$
`1010011`	7	$M(x) = x^6 + x^4 + x + 1.$

Come si ricava: si numerano i bit da destra (x^0) a sinistra:

`1 0 1 0 0 1 1` → $x^6 + x^4 + x^1 + x^0 = \mathbf{x^6 + x^4 + x + 1}$.

> Il bit più a sinistra ha l'esponente più alto, che è il **grado** del polinomio (m − 1).

Il polinomio generatore G(x)

Viene inoltre utilizzato un polinomio **G(x)** di **grado r**, chiamato **polinomio generatore**:

- è composto da **r + 1** coefficienti (bit);
- è **noto sia al mittente sia al destinatario**;
- deve avere **grado inferiore** al grado del polinomio M(x).

ESEMPIO

Un polinomio generatore **G(x)** = $x^2 + 1$ (di grado 2) equivale ai 3 bit 101.
Un polinomio generatore **G(x)** = $x^3 + 1$ (di grado 3) equivale ai 4 bit 1001.
Un polinomio generatore **G(x)** = $x^5 + 1$ (di grado 5) equivale ai 6 bit 100001.

Idea del metodo CRC

Il metodo si basa sul calcolo di una **checksum** da aggiungere in fondo alla stringa di M(x), in modo che la stringa ottenuta sia **divisibile** per G(x).

Cioè, si fa in modo che **M'(x) diviso G(x) dia resto 0**.

> **Analogia con i numeri:** voglio spedire 47 con controllo "divisibile per 5": calcolo 47 mod 5 = 2, quindi spedisco 47 + (5 − 2) = 50. Chi riceve verifica che il numero sia multiplo di 5. Nel CRC succede lo stesso, ma con **divisioni tra polinomi (aritmetica modulo 2)**.

Cosa fanno mittente e destinatario

Il mittente:

1. **aggiunge** in fondo al messaggio tanti **zeri** quanto è il **grado di G(x)**;
2. **divide** il risultato per G(x) con **sottrazione modulo due**;
3. **aggiunge il resto** al messaggio originale: otterrà M′(x).

Il destinatario:

- esegue la divisione tra il messaggio ricevuto M′(x) e G(x):
  - se il **resto è 0** → il codice ricevuto è **esatto**;
  - se il resto è **diverso da 0** → **uno o più bit** si sono sporcati.

La sottrazione modulo 2 (XOR)

La divisione tra numeri binari si calcola con la **sottrazione modulo 2**, eseguita con l'operatore **OR esclusivo (EX-OR o XOR)**.

A	B	A⊕B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Regola: il risultato è **1** se i bit sono **diversi**, **0** se sono **uguali**. Non esistono **riporti** né **prestiti**: per questo il calcolo è semplice e veloce da realizzare in hardware.

Un esempio semplice, passo passo

Messaggio **M = 1011**, generatore **G = 101** (grado 2).

1. Aggiungo 2 zeri: `101100`.
2. Divido con XOR, allineando G sotto il primo **1**:

```
  1 0 1 1 0 0
^ 1 0 1
-----------
  0 0 0 1 0 0
      ^ 1 0 1        (si allinea sotto il successivo 1)
-----------
  0 0 0 0 0 1       ⇒ resto = 01
```

3. Trasmetto **M′ = 1011 01 = 101101**.
4. Verifica: `101101 ÷ 101` ha resto **00** ✓.
5. Se arriva `101111` (un bit sporcato) il resto è **10** ≠ 0 → **errore rilevato**.


CRC · Esempio 1

Esempio 1

Consideriamo $M(x) = x^6 + x^5 + x + 1$, equivale a 1100011

e $G(x) = x^2 + 1$ (di grado 2) equivale a 101.

Aggiungiamo 00 a M(x) e iniziamo la divisione per 101.



CRC · Esempio 1 (commento)

- M(x) = $x^6 + x^5 + x + 1$ → `1100011`; G(x) = $x^2 + 1$ → `101`.
- Si aggiungono **2 zeri** (grado di G): `110001100`.
- Dopo le divisioni a XOR il **resto è 00**: la stringa originale (con i due zeri) è **già divisibile** per 101.
- Si trasmette quindi **M′ = 110001100**.


> Un resto uguale a 0 è un caso possibile: significa semplicemente che M era già un multiplo di G(x) dopo l'aggiunta degli zeri.

CRC · Esempio 2

Esempio 2

Consideriamo $M(x) = x^7 + x^6 + x^3 + 1$, equivalente a 11001001
e $G(x) = x^3 + 1$ (di grado 3), equivalente a 1001.

Aggiungiamo 000 a M(x) e iniziamo la divisione per 1001.



CRC · Esempio 2 (commento)

- M(x) = $x^7 + x^6 + x^3 + 1$ → `11001001`; G(x) = $x^3 + 1$ → `1001` (grado 3).
- Si aggiungono **3 zeri**: `11001001000`.
- Il **resto** della divisione è **011** (3 bit, uguale al grado di G).
- Il messaggio trasmesso è **M′ = 11001001 011**.

Verifica del destinatario: `11001001011 ÷ 1001` → resto **000** ✓. Se un bit cambia, il resto è diverso da 000.

CRC: quanto è potente?

Questo metodo è molto potente, infatti un codice polinomiale con **r** bit:

- rileva tutti gli errori singoli e doppi;
- rileva tutti gli errori di x bit, x dispari;
- rileva tutti gli errori consecutivi (**burst**) di lunghezza ≤ **r**.

- Un polinomio di grado **r** produce un resto di **r bit**.
- Con r = 16 la probabilità che un errore casuale non venga rilevato è circa **1 su 65 536**.
- Con r = 32 (CRC-32 di Ethernet e ZIP) è circa **1 su 4 miliardi**.

> Gli errori *burst* (più bit consecutivi, tipici dei disturbi su cavo o sul disco) sono la causa più frequente, ed è proprio dove il CRC è più efficace.

Polinomi standard per il CRC

Tra i polinomi divisori **G(x)** alcuni sono diventati standard internazionali, come i seguenti:

- **CRC-12**: $x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x^1 + 1$;
- **CRC-16**: $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$;
- **CRC-CCITT**: $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$.

Standard	Bit di resto	Uso tipico
CRC-12	12	trasmissioni a 6 bit per carattere
CRC-16	16	protocolli seriali, Modbus
CRC-CCITT	16	HDLC, X.25, Bluetooth
CRC-32	32	Ethernet, ZIP, PNG

Parte E

Checksum e parità incrociata (LRC)

Identificazione degli errori: il limite dei 2 bit

Supponiamo che l'ultimo byte `1000 1000` arrivi a destinazione come `0000 0000`: **si sono sporcati 2 bit**.

Il destinatario **non si accorgerebbe** dell'errore (il numero di 1 resta pari) e lo interpreterebbe come **dato valido**.


> Il bit di parità riconosce **un solo** errore: due bit sbagliati si "compensano" e la parità torna a essere rispettata.

Regola generale per i codici di Hamming

> Se la distanza di Hamming tra codici legittimi è pari almeno a **d = n + 1**, allora è identificabile l'errore fino all'ordine **n** di errori.

- Con codici legittimi a **distanza 2** (parità) **non** è riconoscibile il doppio errore, ma **solo l'errore singolo**.
- Per riconoscere **2 errori** serve distanza almeno **3**; per riconoscerne **3**, distanza almeno **4**.

Sul reticolo di Hamming (cubo) le parole legittime sono i **punti azzurri**. Se un bit si sporca si passa da un vertice a quello **adiacente**, che **non è legittimo** (freccia da 000 a 100): l'errore viene individuato.



Parità: singolo e doppio errore (tabella)

Messaggio a 2 bit, parola in codice a 3 bit (parità pari):

Messaggio	Parola	1 errore (esempi)	2 errori (esempi)
00	`000`	001, 010, 100 → **rilevati**	011, 101, 110 → **non rilevati**
01	`011`	111, 001, 010 → **rilevati**	000, 101, 110 → **non rilevati**
10	`101`	001, 111, 100 → **rilevati**	000, 011, 110 → **non rilevati**
11	`110`	010, 100, 111 → **rilevati**	000, 011, 101 → **non rilevati**

- **Un errore** porta a parole con numero **dispari** di 1 → **rilevato**.
- **Due errori** riportano a parole con numero **pari** di 1 → sembrano valide → **non rilevati**.

Correggere con la parità incrociata

Per riuscire a **correggere** l'errore con un codice di parità è necessario usare il **controllo di parità incrociata**.

Si introduce in coda a un blocco di **n dati** un byte, chiamato **byte di checksum**, calcolato con l'operazione di **XOR su tutti i byte** del blocco-dati.

Questo metodo prende il nome di **controllo di parità longitudinale LRC** (*Longitudinal Redundancy Check*). Il bit di parità visto in precedenza è detto anche **controllo di parità trasversale** (VRC).

La tabella del checksum

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	BIT DI PARITÀ
Dato1	1	1	0	0	1	1	1	1
Dato2	0	1	0	0	0	0	0	1
Dato3	0	0	1	1	0	0	0	0
Dato4	1	1	0	0	1	1	0	0
checksum	0	1	1	1	0	0	1	0

- Ogni **riga** è un dato di 7 bit + il suo **bit di parità** (controllo trasversale).
- L'ultima riga, **checksum**, contiene la parità di ogni **colonna** (controllo longitudinale): è lo XOR di tutte le righe.

Esempio colonna b7: $1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$.

Un bit si sporca: individuiamo la riga

Supponiamo che durante la trasmissione un bit del **Dato3** si sporchi.

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	BIT DI PARITÀ
Dato1	1	1	0	0	1	1	1	1
Dato2	0	1	0	0	0	0	0	1
Dato3	0	0	0	1	0	0	0	0
Dato4	1	1	0	0	1	1	0	0
checksum	0	1	1	1	0	0	1	0

Alla ricezione il controllo di parità **trasversale** segnala l'errore **sul Dato3**, senza però indicarne la posizione dentro il dato.

Individuiamo la colonna e correggiamo

Alla fine della trasmissione il controllo **"verticale"** (checksum) segnala un errore nel bit **b5**, perché il numero di 1 in quella colonna è **dispari**.

Intersezione tra la **riga** (Dato3) e la **colonna** (b5): individuiamo il bit sporcato → **siamo in grado di correggere un errore**: basta **invertirlo**.

Controllo	Segnala	Informazione
parità **di riga** (VRC)	Dato3	quale **riga**
parità **di colonna** (LRC)	b5	quale **colonna**
intersezione	Dato3 / b5	**il bit errato**

Se gli errori crescono...

Se gli errori crescono non sono più correggibili ed è necessario **aumentare la distanza minima di Hamming** introducendo ulteriori bit di ridondanza.

Per esempio, con **due errori** ci troviamo in questa situazione:

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	BIT DI PARITÀ
Dato1	1	1	0	0	1	0	1	1
Dato2	0	1	0	0	0	0	0	1
Dato3	0	0	0	1	0	0	0	0
Dato4	1	1	0	0	1	1	0	0
checksum	0	1	1	1	0	0	1	0

Le due righe e le due colonne con parità errata individuano **4 punti** possibili di intersezione: non sappiamo quali due bit siano sbagliati.

Ambiguità di correzione con due errori

Non siamo in grado di correggere, perché **entrambe le correzioni portano a configurazioni legittime** e quindi generano un'**ambiguità**.

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	BIT DI PARITÀ
Dato1	1	1	1	0	1	0	1	1
Dato3	0	0	0	1	0	1	0	0

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	BIT DI PARITÀ
Dato1	1	1	0	0	1	1	1	1
Dato3	0	0	1	1	0	0	0	0

> Conclusione: la parità incrociata corregge **un solo errore** e **rileva** due errori, ma non basta quando gli errori sono di più. Serve un codice più forte: il **codice di Hamming**.

Parte F

Il codice di Hamming

Il codice di Hamming: l'idea

Un modo semplice per creare codici correttori consiste nel **replicare l'informazione** (ad esempio inviare ogni bit 3 volte e scegliere "a maggioranza"). È efficace, ma **sprecato**: servono il 200 % di bit in più.

Nel 1950 Richard Hamming (Bell Labs) propone un sistema di codifica a correzione d'errore molto più efficiente, che oggi porta il suo nome: il **codice di Hamming**.

> **Esempio di replicazione:** invio `1` come `111`. Se arriva `101` scelgo "1" perché ci sono più 1 che 0. Rileva 2 errori e ne corregge 1, ma costa il triplo dei bit.

L'idea di base di Hamming

L'idea è di **codificare la posizione dell'eventuale errore**.

- Si aggiungono alcuni **bit di controllo**, tanti quanti ne servono per **codificare la posizione** del bit errato.
- Poiché anche i bit di controllo possono sbagliarsi, bisogna **includere anche le loro posizioni** nel conteggio totale.

Regola: con *r* bit di controllo si distinguono 2^r posizioni (compresa la posizione "nessun errore"):

> **2^r ≥ k + r + 1** (k = bit di dati)

Quanti bit di controllo servono?

Data una stringa di **8 bit** di dati si aggiungono **4 bit di controllo**, per un totale di **12 bit di codeword**.

- 4 bit di posizione bastano per codificare le 12 posizioni, dato che $2^4 = 16$ permette di codificare 16 posizioni (**4 configurazioni non utilizzate**).
- Una **codeword** è il risultato dell'unione tra i bit di dati e i bit di controllo.

Bit di dati k	Bit di controllo r	Codeword n = k + r	Nome
1	2	3	Hamming (3,1)
4	3	7	**Hamming (7,4)**
8	4	12	**Hamming (12,8)**
11	4	15	Hamming (15,11)
26	5	31	Hamming (31,26)

Costruire la codeword: le posizioni

Si costruisce la codeword "**mischiando**" bit di informazione e bit di controllo.

Prima si **numerano** i bit della parola da trasmettere, da **sinistra verso destra** (a partire da 1); a ogni posizione il cui indice è una **potenza di 2** (1, 2, 4, 8, …) si riserva il posto per un **bit di controllo**.

	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11
Dato	CTR	CTR	x	CTR	x	x	x	CTR	x	x	x

Su 12 bit saranno di controllo il bit1 (2^0), il bit2 (2^1), il bit4 (2^2) e il bit8 (2^3).

Su 12 bit saranno di controllo: **bit 1** (2^0), **bit 2** (2^1), **bit 4** (2^2) e **bit 8** (2^3). Le altre posizioni (3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) contengono i **dati**.

Chi controlla chi

Ogni bit di controllo è un **bit di parità** che esprime la parità di un **sottoinsieme** di bit della stringa.

> Il bit di controllo in posizione **2^j** controlla la parità di tutti i bit la cui posizione, scritta in binario, ha il **j-esimo bit a 1**.

Posizione del bit di controllo	Posizione dei bit controllati
1	1,3,5,7,9,11
2	2,3,6,7,10,11
4	4,5,6,7,12
8	8,9,10,11,12

Il primo bit di controllo (posizione 1)

Il **primo** bit di controllo è la parità di tutti i bit in posizione tale che la loro codifica binaria ha **1 nel bit meno significativo**: sono tutte le posizioni **dispari**.

1 = 0001	sì
2 = 0010	no
3 = 0011	sì
4 = 0100	no
5 = 0101	sì
6 = 0110	no
7 = 0111	sì
8 = 1000	no
9 = 1001	sì
10 = 1010	no
11 = 1011	sì
12 = 1100	no

Bit 1 controlla: **1, 3, 5, 7, 9, 11**.

Secondo, terzo e quarto bit di controllo

	[I°]	[II°]
1 = 0001	sì	
2 = 0010	no	sì
3 = 0011	sì	sì
4 = 0100	no	
5 = 0101	sì	
6 = 0110	no	sì
7 = 0111	sì	sì
8 = 1000	no	
9 = 1001	sì	
10 = 1010	no	sì
11 = 1011	sì	sì
12 = 1100	no	

- **Secondo bit**: parità delle posizioni con il **2° bit = 1** → **2, 3, 6, 7, 10, 11, …**
- **Terzo bit**: posizioni con il **3° bit = 1** → **4, 5, 6, 7, 12, …**
- **Quarto bit**: posizioni con il **4° bit = 1** → **8, 9, 10, 11, 12, …**

Il terzo e il quarto bit nella tabella

	[III°]	[IV°]
1 = 0001		
2 = 0010		
3 = 0011		
4 = 0100	sì	
5 = 0101	sì	
6 = 0110	sì	
7 = 0111	sì	
8 = 1000		sì
9 = 1001		sì
10 = 1010		sì
11 = 1011		sì
12 = 1100	sì	sì

Ogni bit dati è coperto da **più** bit di controllo (quelli che corrispondono agli 1 della sua posizione in binario). Ad esempio il bit **6 = 0110** è controllato dai bit di controllo **2 e 4**.

Esempio: codifica di 00101101 (Hamming 12,8)


Dato da codificare: `0 0 1 0 1 1 0 1`

Inseriamo i dati nelle posizioni **3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12**:

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bit	b1	b2	0	b4	0	1	0	b8	1	1	0	1

Ora calcoliamo uno ad uno i quattro bit di controllo, con **parità pari**.


Esempio: calcolo di b1



Essendoci un solo uno la parità si ottiene ponendo b1 = 1.

Posizioni controllate: 1, 3, 5, 7, 9, 11 → bit di dati: **0, 0, 0, 1, 0** → c'è **un solo 1**: per avere parità pari si pone **b1 = 1**.


Esempio: calcolo di b2



Essendoci due 1 la parità è già "fatta" e quindi b2 = 0.

Posizioni controllate: 2, 3, 6, 7, 10, 11 → bit di dati: **0, 1, 0, 1, 0** → ci sono **due 1**: la parità è già "fatta" → **b2 = 0**.


Esempio: calcolo di b4



Essendoci due 1 la parità è già "fatta" e quindi anche b4 = 0.

Posizioni controllate: 4, 5, 6, 7, 12 → bit di dati: **0, 1, 0, 1** → **due 1** → **b4 = 0**.

Esempio: calcolo di b8



Essendoci tre 1 la parità si ottiene ponendo b8 = 1.

Posizioni controllate: 8, 9, 10, 11, 12 → bit di dati: **1, 1, 0, 1** → **tre 1**: per avere parità pari si pone **b8 = 1**.

Esempio: la codeword finale

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bit	**1**	**0**	0	**0**	0	1	0	**1**	1	1	0	1

I bit in grassetto sono quelli di controllo.

> **Codeword trasmessa:** `100001011101`

Dai **8 bit di dati** siamo passati a **12 bit**: un'efficienza di 8/12 ≈ 67 %. Con la replicazione tripla (3 × 8 = 24 bit) l'efficienza sarebbe solo 33 %.

Rilevare e correggere l'errore

Nel caso di errore in trasmissione è molto semplice **individuare la posizione** del bit sporcato **verificando uno per uno** i bit di parità:

- se **tutti** i controlli sono corretti, la parola di codice viene **accettata**;
- se **alcuni** controlli sono errati, la **posizione dell'errore** è data dalla **somma degli indici** dei bit di controllo con valore sbagliato.

Esempio: controlli sbagliati = bit 2 e bit 4 → posizione errata = 2 + 4 = **6**.

Il ricevitore **inverte** il bit in posizione 6 e il messaggio è corretto.

Esempio di correzione: si sporca il bit 6

Trasmesso: `100001011101`. Ricevuto: `100000011101` (il bit 6 è passato da 1 a 0).

dato		00101101											
codifica	3210	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100
trasmissione		1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
bit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ricezione		1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
parità		1	1		11				1				
discordanze		N	S		S				N				
bit errato				2 + 4 = 6									

Verifica di ogni parità

Eseguiamo per ogni bit il controllo di parità:

- 1 bit → somma bit 1 3 5 7 9 11 = 1 0 0 0 1 0 = pari ok
- 2 bit → somma bit 2 3 6 7 10 11 = 0 0 0 0 1 0 = dispari ERROR = POSIZ 2
- 4 bit → somma bit 4 5 6 7 12 = 0 0 0 0 1 = dispari ERROR = POSIZ 4
- 8 bit → somma bit 8 9 10 11 12 = 1 1 1 0 1 = pari ok

Sommando le posizioni dei bit con check errato, cioè il secondo e il quarto, otteniamo la posizione del bit del messaggio che si è sporcato: il bit numero 6.

Controllo	Bit verificati	Somma	Esito
1	1,3,5,7,9,11	1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 2	pari → **ok**
2	2,3,6,7,10,11	0 + 0 + **0** + 0 + 1 + 0 = 1	dispari → **errore**
4	4,5,6,7,12	0 + 0 + **0** + 0 + 1 = 1	dispari → **errore**
8	8,9,10,11,12	1 + 1 + 1 + 0 + 1 = 4	pari → **ok**

Controlli errati: **2 e 4** → posizione dell'errore **2 + 4 = 6** → si inverte il bit 6.

La sindrome come numero binario

Si possono leggere i risultati dei controlli come un **numero binario di 4 bit** (la **sindrome**), con il controllo 8 come bit più significativo:

Controllo 8	Controllo 4	Controllo 2	Controllo 1
0 (ok)	1 (errore)	1 (errore)	0 (ok)

Sindrome = `0110` = **6** → il bit errato è in posizione **6**.

> Se la sindrome è `0000` non ci sono errori. Se è `1010` l'errore è nel bit 10, e così via. Per questo la **posizione dell'errore è scritta direttamente nei bit di controllo**.

Altro esempio: Hamming (7,4)

Vogliamo trasmettere i 4 bit di dati **1011**.

Posizioni: 1(c) 2(c) 3(d) 4(c) 5(d) 6(d) 7(d) → dati in 3, 5, 6, 7 = **1, 0, 1, 1**.

Controllo	Posizioni	Bit dati	Parità pari ⇒
c1	1, 3, 5, 7	1, 0, 1	2 uno → **0**
c2	2, 3, 6, 7	1, 1, 1	3 uno → **1**
c4	4, 5, 6, 7	0, 1, 1	2 uno → **0**

Codeword: `0110011` (c1=0, c2=1, d=1, c4=0, d=0, d=1, d=1).

Supponiamo che arrivi `0110111` (si è sporcato il bit 5):

- c1 (posizioni 1, 3, 5, 7 = 0, 1, 1, 1) → dispari → **errato**;
- c2 (posizioni 2, 3, 6, 7 = 1, 1, 1, 1) → pari → corretto;
- c4 (posizioni 4, 5, 6, 7 = 0, 1, 1, 1) → dispari → **errato**.

Somma degli indici sbagliati: 1 + 4 = **5** → si inverte il bit 5 → `0110011` ✓

Hamming (7,4): schema

```
Posizione:   1   2   3   4   5   6   7
Ruolo:      c1  c2  d1  c4  d2  d3  d4
Dati 1011:   -   -   1   -   0   1   1
Controlli:   0   1       0
Codeword:    0   1   1   0   0   1   1
```

Controllo	Copre
c1	1 3 5 7
c2	2 3 6 7
c4	4 5 6 7

Con 3 bit di controllo e 4 di dati: $2^3 = 8 \geq 4 + 3 + 1 = 8$ → il codice è **ottimo (perfetto)**: non c'è nessuna configurazione sprecata.


Altro esempio: 7 bit di dati

Codifichiamo la stringa di **7 bit 0000101** → servono **4** bit di controllo (11 posizioni).

ESEMPIO

Codifichiamo per la trasmissione la seguente stringa di 7 bit: 0000101.

Ⓐ Codifica in codice di Hamming



La figura mostra come i 7 bit di dati si dispongono nelle posizioni **3, 5, 6, 7, 9, 10, 11**; sotto ogni posizione è scritta la sua codifica binaria su 4 bit (la **maschera** che indica quali controlli la coprono).

0000101: calcolo dei bit di controllo

Dati nelle posizioni: 3=0, 5=0, 6=0, 7=0, 9=1, 10=0, 11=1.

Controllo	Posizioni	Bit	N. di 1	Bit di controllo
b1	1, 3, 5, 7, 9, 11	0 0 0 1 1	2	**0**
b2	2, 3, 6, 7, 10, 11	0 0 0 0 1	1	**1**
b4	4, 5, 6, 7	0 0 0	0	**0**
b8	8, 9, 10, 11	1 0 1	2	**0**

Codeword: `01000000101`

Se si sporca il bit **11** (arriva `01000000100`): i controlli b1, b2 e b8 risultano errati → 1 + 2 + 8 = **11** ✓ → si corregge il bit 11.

(L'esempio svolto nelle slide originali per questa stringa presenta alcune incongruenze nei conti; qui è stato ricalcolato da capo con la parità pari.)

Il codice correttore ottimo

CODICE CORRETTORE OTTIMO

Un codice correttore è ottimo se vale la seguente relazione:

$$bit_dati + bit_controllo + 1 \leq 2^{bit_controllo}$$

Un codice correttore è **ottimo** se vale:

> **bit_dati + bit_controllo + 1 ≤ 2^bit_controllo**

Significa che le configurazioni possibili della **sindrome** (2^r) bastano a indicare **ogni posizione di errore più il caso "nessun errore"**.

Se vale l'**uguaglianza** (es. Hamming 7,4: 8 = 8) il codice è anche detto **perfetto**.

Esempi di codici ottimi

ESEMPIO

- con 3 bit di controllo e 4 bit dei dati (1 nibble) avremo: $3 + 4 + 1 \leq 2^3$, quindi è ottimo;
- con 4 bit di controllo e 8 bit dei dati (ASCII) avremo: $4 + 8 + 1 \leq 2^4$, quindi è ottimo.

Nel primo caso il codice generato prende il nome di codice di Hamming (7,4) mentre nel secondo caso avremo il codice di Hamming (12,8).

Dati	Controllo	Calcolo	Esito
4	3	$4 + 3 + 1 = 8 \leq 2^3 = 8$	ottimo (perfetto)
8	4	$8 + 4 + 1 = 13 \leq 2^4 = 16$	ottimo
3	3	$3 + 3 + 1 = 7 \leq 8$	ottimo (ma 1 config. libera)
8	3	$8 + 3 + 1 = 12 > 8$	**non basta**: servono 4 bit

Hamming esteso (SECDED)

Il codice di Hamming **corregge 1 errore**, ma se gli errori sono **2** può **correggere male** (scambia il caso per un errore singolo).

Soluzione: si aggiunge **un bit di parità globale** su tutta la codeword → **SECDED** (*Single Error Correction, Double Error Detection*), con **Dmin = 4**.

Sindrome	Parità globale	Interpretazione
0	corretta	nessun errore
≠ 0	**errata**	**1 errore** → si corregge
≠ 0	corretta	**2 errori** → rilevati, non correggibili
0	errata	errore nel bit di parità globale

Uso reale: memorie **ECC** dei server e dei computer professionali.

Confronto tra i metodi

Metodo	Ridondanza	Rileva	Corregge	Dove si usa
Bit di parità (VRC)	1 bit per parola	1 errore (e tutti i dispari)	No	RAM semplice, UART seriali
Parità incrociata (LRC)	1 byte per blocco + 1 bit/dato	1 errore, spesso 2	**1 errore**	nastri, trasmissioni a blocchi
CRC	r bit (es. 16 o 32)	errori singoli, doppi, burst ≤ r	No	Ethernet, ZIP, dischi
Hamming	r bit ($\log_2 k$)	2 errori (con SECDED)	**1 errore**	memorie ECC, codici a bit
Replicazione	200 %	fino a 2	1	sistemi critici

Riepilogo: i punti chiave

- Il **rumore** può far "sporcare" i bit; si risponde con **ridondanza**.
- **Distanza di Hamming** = numero di bit diversi (XOR + conteggio degli 1).
- **Rilevare *k* errori:** Dmin ≥ $k + 1$. **Correggere *n* errori:** Dmin ≥ $2n + 1$.
- **Bit di parità**: Dmin = 2, rileva 1 errore ma non lo corregge.
- **CRC**: divisione tra polinomi modulo 2; il destinatario controlla che il **resto sia 0**.
- **Parità incrociata (VRC + LRC)**: l'intersezione riga/colonna individua il bit errato e lo si può **correggere**.
- **Hamming**: i bit di controllo stanno nelle posizioni 1, 2, 4, 8…; la **somma degli indici dei controlli sbagliati** dà la **posizione dell'errore**.
- Codice **ottimo**: k + r + 1 ≤ 2^r.

Verifica: esercizi

1. Calcola la distanza di Hamming tra `10110` e `11011`. Qual è la Dmin del codice {000, 011, 101, 110}?
2. Quanti errori rileva e quanti ne corregge un codice con Dmin = 5?
3. Aggiungi il bit di parità **pari** alle parole `1011001` e `0110000`. La parola `10110101` è valida (parità pari)?
4. Calcola il CRC di `1101` con $G(x) = x^2 + 1$ (`101`). Quale messaggio si trasmette?
5. Nella tabella di parità incrociata il controllo di riga segnala la riga 3 e quello di colonna segnala b2: in che bit è l'errore?
6. Quanti bit di controllo servono per 16 bit di dati?
7. Codifica in Hamming (7,4) i dati **1101**.
8. Hai ricevuto `0110111` (Hamming 7,4). Trova e correggi l'errore.

Verifica: soluzioni

1. `10110 ⊕ 11011 = 01101` → tre 1 → **D = 3**. Il codice {000, 011, 101, 110} ha **Dmin = 2**.
2. Dmin = 5 → rileva fino a **4** errori e corregge fino a **2** (2·2 + 1 = 5).
3. `1011001` ha quattro 1 → parità **0** → `10110010`. `0110000` ha due 1 → parità **0** → `01100000`. `10110101` ha cinque 1 → **non valida**.
4. `1101` + `00` = `110100`; dividendo per `101` con XOR si ottiene il resto **10** → si trasmette **110110** (verifica: `110110 ÷ 101` dà resto 00).
5. L'errore è nel **bit b2 del Dato 3** (intersezione riga/colonna): basta invertirlo.
6. 2^r ≥ 16 + r + 1 → r = 5 (32 ≥ 22). Si ottiene **Hamming (21,16)**.
7. Dati 1101 in posizioni 3, 5, 6, 7. c1 (pos 3,5,7 = 1,1,1) → **1**; c2 (pos 3,6,7 = 1,0,1) → **0**; c4 (pos 5,6,7 = 1,0,1) → **0** → codeword **`1010101`**.
8. `0110111`: c1 (1,3,5,7) = 0,1,1,1 → dispari *X*; c2 (2,3,6,7) = 1,1,1,1 → pari ✓; c4 (4,5,6,7) = 0,1,1,1 → dispari *X* → 1 + 4 = **5** → il bit 5 va invertito → **`0110011`**.

Grazie per l'attenzione

Domande?