

户外电源-PB21

1000W大功率



400000mAh/1280Wh
大容量



汽车启动



多种充电方式



正弦波



全面兼容



多电压输出

强劲电量，长时续航

1960mAh 手机

供电173次



6000mAh 平板电脑

供电57次



1800mAh 单反相机

供电189次



35W 车载冰箱

供电33h



50W 32吋液晶电视

供电23h



60W 笔记本

供电18h




10W 照明灯泡

供电109h



支持太阳能板充电



三种充电方式



产品亮点

- 1280Wh, 高能量密度磷酸铁锂电池, 储存电量大, 输出转换效率高达85%以上;
- 12V汽车应急启动, 远离拖车烦恼;
- 出色的兼容性: 多个输出端口, 支持多种接口 (USB-C*2, USB*4, DC(12V)*2, 车充12V*1、AC输出*3, 12V启动*1), 满足更多电子设备同时充电的需求;
- 12W LED 照明: 大功率、高亮度, 具备照明/SOS/爆闪3种模式;
- LCD显示屏, 各种运行状态一目了然;
- 拥有三种充电方式, 可选太阳能充电, 保证户外供电续航能力;
- 采用正弦波交流电, 能适配1000W及以下的多种设备供电且对设备不会有损害;
- 全能战士, 可适用户外野营、户外探险、户外应急救援、户外垂钓、户外聚会、户外作业、户外摄影等多个领域。
- 可选副电池, 电池容量扩大一倍
- 循环寿命使用次数 ≥ 2000 次。

技术参数

容量	400000mAh(1280Wh)
尺寸	360*270*280mm
重量	16.8kg
输入	DC 12-30V(200W, 支持车充, 支持两个100W太阳能板同时充电)
USB输出	USB-C PD100W 快充(5V/3A;9V/3A;12V/3A;15V/3A;20V/5A)*2 5V/2.4A*3 QC3.0快充(5V3A,9V/2A,12V/1.5A)
DC输出	车充插头+DC接口(x2): 12V/10A
输出	12V 汽车启动
AC 输出	110V 60Hz/220V 50Hz
输出波形	1000W 正弦波
启动电流	500A
峰值电流	1000A

产品接口图



标准配件



八大保护



*所标数据均为实验室数据、设计技术参数及供应商提供数据, 实际数据会受软件版本、使用环境、温度等因素影响略有差异, 产品展示结构图片, 均为功能示意图, 并非绝对实际结构, 最终以实物为准。

深圳市华思旭科技有限公司

公司地址: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区联润路七星创意工场A栋
工厂地址: 广东省惠州市惠城区三栋数码园惠泰路7号赢合科技园D栋
电话: 0755-8995 5266 网址: www.carku.com



扫我就赚

全国服务热线
4000-222-942