



Reporte de Ejemplo HWMonitor

Las siguientes capturas corresponden al análisis de uso, temperaturas y voltajes obtenidos con la herramienta HWMonitor en un equipo laptop HP Notebook HP 15-dy1005la. Se anexan las respectivas descripciones y conclusiones.

Informe HwMonitor Laptop HP 15-dy100la

File View Tools Help				
Sensor	Value	Min	Max	
ANDRES_LAPTOP				
Intel Core i5 1035G1				
Voltages				
VID (Max)	1.102 V	0.715 V	1.117 V	
VID #0	0.705 V	0.695 V	1.105 V	
VID #1	1.102 V	0.697 V	1.102 V	
VID #2	1.102 V	0.690 V	1.102 V	
VID #3	1.052 V	0.712 V	1.117 V	
Temperatures				
Package	52.0 °C	50.0 °C	86.0 °C	
Cores (Max)	56.0 °C	48.0 °C	86.0 °C	
Powers				
Package	2.14 W	1.74 W	34.98 W	
IA Cores	0.69 W	0.40 W	8.24 W	
GT	0.16 W	0.00 W	0.34 W	
Power Max (PL1)	19.00 W	19.00 W	19.00 W	
Short Power Max (PL2)	40.00 W	40.00 W	40.00 W	
Max Peak Power (PL4)	129.00 W	129.00 W	129.00 W	
Utilization				
Processor	3.8 %	2.3 %	14.4 %	
CPU #0	4.5 %	0.0 %	22.7 %	
CPU #1	2.0 %	0.0 %	11.8 %	
CPU #2	9.7 %	0.0 %	21.6 %	
CPU #3	2.6 %	0.0 %	72.5 %	
CPU #4	2.6 %	0.0 %	15.9 %	
CPU #5	2.1 %	0.0 %	17.0 %	
CPU #6	5.8 %	0.0 %	16.9 %	
CPU #7	0.8 %	0.0 %	9.2 %	

Puntos principales

1. Temperaturas 🔥

- Paquete (Package, temperatura total del procesador, con todos sus componentes): 52°C (actual) / 86°C (máx.)
- Cores (Máx.): 56°C (actual) / 86°C (máx.)



● Evaluación:

- **52°C en reposo es aceptable**, pero **86°C como temperatura máxima es alta**. Esto sugiere que en algún momento el procesador alcanzó temperaturas peligrosas, lo que podría afectar su rendimiento y longevidad.
- Si el equipo alcanzó **86°C bajo carga**, podría deberse a:
 - **Pasta térmica degradada.**
 - **Acumulación de polvo en el disipador o ventiladores.**
 - **Mala ventilación del equipo.**
 - **Uso de software exigente sin suficiente disipación de calor.**

✂ Recomendación:

- **Realizar mantenimiento preventivo** (limpieza interna y cambio de pasta térmica si es necesario).
- **Monitorear las temperaturas** mientras se ejecutan tareas pesadas para ver si se mantiene cerca de los 86°C.
- **Evitar el uso sobre superficies que bloqueen la ventilación**, como camas o sofás.

2. Voltajes ⚡

- **VID - Voltage Identification Definition- (Max): 1.102 V**
- **VID (Min): 0.715 V**

● Evaluación:

- Los valores están dentro de los rangos normales para un **Intel Core i5-1035G1**.
- No hay indicios de sobrevoltaje o fluctuaciones peligrosas.

✂ Recomendación:

- No es necesario realizar ajustes en la alimentación eléctrica, pero si notas inestabilidad en el sistema (apagados inesperados o fallos), puedes hacer pruebas con una fuente de poder confiable.
-



3. Consumo de Energía (Power) ⚙️

- **Package: 2.14 W (actual) / 34.98 W (máx.)**
- **IA Cores: 0.69 W**
- **GT (gráficos): 0.16 W**

● Evaluación:

- **El consumo actual es bajo**, lo cual es bueno porque indica que el equipo está en reposo.
- **El máximo de 34.98W es normal** para este procesador en carga media/alta.
- **El consumo de GPU (GT) es bajo**, lo que sugiere que no se está usando aceleración gráfica en ese momento.

✂️ Recomendación:

- Si notas un consumo de energía anormalmente alto en tareas básicas, revisa programas en segundo plano que puedan estar consumiendo recursos.
 - Puedes hacer pruebas de rendimiento para ver si el procesador está rindiendo al máximo sin problemas de temperatura.
-

4. Uso del Procesador (Utilization) 💻

- **Uso general del procesador: 3.8% (bajo, lo cual es bueno).**
- **Uso de los núcleos individuales:**
 - CPU #3 tiene un pico de 72.5% (posible proceso en segundo plano).
 - Otros núcleos tienen cargas menores al 12%.

● Evaluación:

- El **uso general es bajo**, lo cual es **buena señal en reposo**.
- El **pico del 72.5% en CPU #3** puede ser normal si un proceso en segundo plano estaba corriendo en ese momento.
- Si el equipo se siente lento a pesar del bajo uso del CPU, podría ser por **falta de RAM** o **uso intensivo del disco** (si es un HDD).



✂ Recomendación:

- **Revisar el Administrador de Tareas** para identificar si hay procesos consumiendo CPU innecesariamente.
 - Si el equipo tiene un **disco mecánico (HDD)**, considerar cambiarlo a un **SSD** para mejorar el rendimiento.
-

Conclusión General

- ✓ Voltajes y consumo de energía en buen estado.
- ⚠ Temperatura máxima de 86°C es un posible problema que requiere revisión.
- ⚠ Pico de 72.5% en un núcleo podría indicar procesos en segundo plano que deben monitorearse.

📌 ¿Qué hacer?

1. Realizar una limpieza interna y revisar la pasta térmica.
2. Monitorear temperaturas mientras se usa el equipo con tareas exigentes.
3. Revisar procesos en segundo plano para evitar consumo innecesario de CPU.
4. Si se usa HDD, considerar un SSD para mejorar el rendimiento.



Clocks			
Core #0	1297.4 MHz	1195.9 MHz	3691.7 MHz
Core #1	1297.4 MHz	1193.7 MHz	3786.8 MHz
Core #2	1297.4 MHz	1097.6 MHz	3611.7 MHz
Core #3	1297.4 MHz	1288.5 MHz	3691.7 MHz
CPU BCLK	99.8 MHz	99.1 MHz	105.4 MHz
INTEL HBRPEKNX0202AHO			
Temperatures			
Air Flow	38.0 °C	38.0 °C	46.0 °C
Counters			
Power-On-Hours	6738 hrs	6738 hrs	6738 hrs
Power Cycle Count	7933 x	7933 x	7933 x
Utilization			
Space (e)	0.2 %	0.2 %	0.2 %
Activity	0.8 %	0.0 %	1.4 %
Speed			
Read Rate	0.00 MB/s	0.00 MB/s	0.00 MB/s
Write Rate	0.00 MB/s	0.00 MB/s	0.00 MB/s
INTEL HBRPEKNX0202AH			
Temperatures			
Air Flow	30.0 °C	30.0 °C	42.0 °C
Counters			
Power-On-Hours	5805 hrs	5805 hrs	5805 hrs
Power Cycle Count	7929 x	7929 x	7929 x
Utilization			
Space (c)	41.6 %	41.6 %	41.6 %
Space (d)	28.1 %	28.1 %	28.1 %
Activity	0.8 %	0.0 %	60.6 %
Speed			
Read Rate	0.00 MB/s	0.00 MB/s	14.52 MB/s
Write Rate	0.00 MB/s	0.00 MB/s	1.03 MB/s

Puntos principales

1. Velocidades de Reloj del Procesador (Clocks)

- **Cores (#0 - #3):** Cada uno de los núcleos del procesador está operando a aproximadamente **1297.4 MHz (1.3 GHz) en reposo**, con un **máximo de hasta 3691.7 MHz (3.7 GHz)**.
- **CPU BCLK (Base Clock):** 99.8 MHz, que es el valor normal para la mayoría de los procesadores Intel.

◆ ¿Qué significa?

- **El procesador está operando correctamente.**
- La variación en la frecuencia (de 1.1 GHz a 3.7 GHz) indica que **el sistema está ajustando dinámicamente la velocidad** según la carga de trabajo.
- **Si el equipo está lento, el problema puede estar en otro componente, como el almacenamiento o la memoria RAM.**



2. Estado de los Discos duros / SSD

Los dispositivos **INTEL HBPRPKNX0202AHO** y **INTEL HBPRPKNX0202AH** parecen ser **unidades de almacenamiento**, probablemente **SSD o NVMe**.

Temperaturas de los SSD

- **Disco 1:** 38°C (mínima) - 46°C (máxima).
- **Disco 2:** 30°C (mínima) - 42°C (máxima).

♦ ¿Qué significa?

- **Las temperaturas son normales.** Los SSD pueden operar sin problemas hasta los 60-70°C, aunque lo ideal es mantenerlos por debajo de **50°C**.
- No hay sobrecalentamiento, lo que indica **buena ventilación y correcto funcionamiento**.

Tiempo de uso (Power-On-Hours) y Ciclos de encendido

- **Disco 1:** 6738 horas de uso (~281 días de uso continuo).
- **Disco 2:** 5805 horas de uso (~242 días de uso continuo).
- **Ciclos de encendido:** Ambos discos tienen alrededor de **7933 y 7929 encendidos**, lo que indica que han sido usados y apagados muchas veces.

♦ ¿Qué significa?

- **Los discos tienen un tiempo de uso considerable**, pero aún pueden funcionar bien.
- Es recomendable hacer **una prueba de estado S.M.A.R.T.** para asegurarse de que no haya sectores dañados o desgaste excesivo.

Utilización y Actividad

- **Disco 1 (INTEL HBPRPKNX0202AHO):**
 - Utilización de espacio: **baja (0.2%)**, lo que indica que no está en uso activo.
 - Actividad: **cercana a 0%**, lo que sugiere que este disco no está haciendo lecturas/escrituras en ese momento.



- **Disco 2 (INTEL HBPRPKNX0202AH):**
 - Espacio ocupado: **41.6% en la partición principal, 28.1% en otra partición.**
 - Actividad: **60.6% en algún momento**, lo que sugiere que **se estaba usando recientemente para lectura/escritura de datos.**

♦ **¿Qué significa?**

- **Disco 1 parece estar en reposo.** Podría ser un disco secundario o uno que no está en uso frecuente.
- **Disco 2 está en actividad** y está manejando la mayoría de las operaciones de lectura/escritura.

Velocidades de Lectura/Escritura

- **Disco 1:** No muestra actividad de lectura ni escritura.
- **Disco 2:**
 - **Lectura máxima: 14.52 MB/s**
 - **Escritura máxima: 1.03 MB/s**

♦ **¿Qué significa?**

- **Las velocidades no son altas, pero pueden ser normales si solo se están ejecutando tareas livianas.**
- **Si el equipo se siente lento, podría ser útil hacer una prueba de velocidad con CrystalDiskMark** para ver si el SSD está funcionando a su máximo rendimiento.

Conclusión General

- ✓ **El procesador está funcionando correctamente con velocidades de reloj dinámicas.**
- ✓ **Las temperaturas de los SSD son normales.**
- ✓ **Los discos tienen un uso considerable, pero no muestran signos inmediatos de falla.**

Recomendaciones:



1. **Ejecutar una prueba S.M.A.R.T. en los discos** para verificar su estado.
2. **Si el equipo está lento, hacer un benchmark de velocidad en los SSD** (puede que el almacenamiento esté afectando el rendimiento).
3. **Revisar qué procesos están usando el disco 2**, ya que tuvo picos del 60.6% de actividad.

Primary			
Voltages			
Current Voltage	12.856 V	12.856 V	12.879 V
Capacities			
Designed Capacity	24442 mWh	24442 mWh	24442 mWh
Full Charge Capacity	24442 mWh	24442 mWh	24442 mWh
Current Capacity	24521 mWh	24521 mWh	24521 mWh
Levels			
Wear Level	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Charge Level	100.3 %	100.3 %	100.3 %
Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n...			
Speed			
Download Speed	0.00 Mbps	0.00 Mbps	1.05 Mbps
Upload Speed	0.00 Mbps	0.00 Mbps	0.44 Mbps
HP 86C9			

Puntos principales

Estado de la batería (Primary)

La batería está en **buen estado**, y los datos indican lo siguiente:

1. Voltaje actual de la batería

- **Valores mostrados:**
 - **Actual:** 12.856 V
 - **Mínimo:** 12.856 V
 - **Máximo:** 12.879 V
- **¿Qué significa?**
 - Estos valores indican un voltaje estable en la batería, lo cual es **normal y saludable**.

2. Capacidad de la batería



- **Designed Capacity (Capacidad de diseño):** 24442 mWh
- **Full Charge Capacity (Capacidad de carga completa):** 24442 mWh
- **Current Capacity (Capacidad actual):** 24521 mWh
- **¿Qué significa?**
 - La **capacidad de diseño** es la capacidad original de la batería cuando era nueva.
 - La **capacidad de carga completa** muestra la cantidad de energía que la batería puede retener después de cargas y descargas repetidas.
 - En este caso, la **capacidad de carga completa es igual a la de diseño**, lo cual es excelente.
 - La **capacidad actual** muestra la carga actual (100.3%), lo que indica que la batería está completamente cargada.

3. Nivel de desgaste de la batería (Wear Level)

- **Wear Level (Nivel de desgaste):** 0.0%
- **¿Qué significa?**
 - ¡Excelente noticia! Tu batería no ha perdido capacidad con el tiempo.
 - Normalmente, con el uso, el **nivel de desgaste aumenta** y la batería pierde capacidad de carga. Pero en este caso, está como nueva.

✓ Conclusión sobre la batería:

- **La batería está en perfecto estado** (sin desgaste y con capacidad de carga completa).
- **El voltaje es estable.**
- **No es necesario reemplazarla ni recalibrarla.**

🌐 Estado de la Conexión Wi-Fi (Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n)

Aquí se muestran detalles sobre la velocidad de conexión Wi-Fi.

1. Velocidad de descarga y subida (Speed)

- **Download Speed (Velocidad de descarga):** 0.00 Mbps (mín) / 1.05 Mbps (máx).



- **Upload Speed (Velocidad de subida):** 0.00 Mbps (mín) / 0.44 Mbps (máx).
 - **¿Qué significa?**
 - **Velocidad de descarga baja:** Esto sugiere que en el momento de la captura, el equipo no estaba descargando datos activamente.
 - **Velocidad de subida baja:** Indica que no se estaban enviando datos en ese momento.
 - ♦ **Si notas que el internet es lento:**
 1. **Verifica tu velocidad real** con un test en speedtest.net.
 2. **Revisa si hay otros dispositivos consumiendo ancho de banda.**
 3. **Si tu conexión sigue lenta**, reinicia el router o prueba una conexión por cable Ethernet.
-

📌 **Conclusión General**

- ✅ **La batería está en excelente estado, sin desgaste y con carga completa.**
- ⚠️ **El Wi-Fi estaba funcionando a baja velocidad en el momento de la captura, lo cual podría ser normal si no había actividad de red.**