Smart Remote — V10

Poprawka krótkiego szarego szumu przed logo po wybudzeniu. Podświetlenie pozostaje wyłączone, dopóki na LCD nie zostanie wysłana pierwsza pełna klatka.

Co zmieniono

Wyjście podświetlenia jest przygotowywane przed zasileniem peryferiów. Światło startuje jako wyłączone. Po narysowaniu logo lub menu i zakończeniu transmisji SPI kod przywraca jasność ręczną albo automatyczną zgodną z zapisanymi ustawieniami.

Nie ma sztywnego opóźnienia włączającego podświetlenie. Samo puste odświeżenie LVGL go nie odblokuje. Przed uśpieniem kod bezpośrednio wyłącza wyjście podświetlenia, a następnie zasilanie peryferiów.

Wgranie

Wgraj pełny smart-remote.yaml lub identyczną zawartość txt/smart-remote-v10.txt. Swoje wpisy Wi-Fi zachowaj w secrets.yaml. Wystarczy aktualizacja pilota; obecne pakiety HA pozostają aktualne.

Logo i pozostałe ustawienia

Logo Home Assistant, Smart Remote i KubAI pozostają takie jak w V9. Ustawiony czas logo, domyślnie 2 s, zaczyna biec po zakończeniu pierwszej klatki. Zmienisz go w Ustawienia → Konfiguracja → Czasy → Ekran startowy: zakres 0–10 s, 0 wyłącza logo. Również przy 0 s podświetlenie czeka na gotowy obraz menu.

Wi-Fi łączy się w tle. Domyślne czasy pozostają: mikrofon 2 s, deep sleep 25 s, powrót do menu 10 s. Zachowane są lampy, gniazda, rolety, termostaty, czujniki, IR i test mikrofonu.

Sprawdzenie po wgraniu

Sprawdź zwykłe włączenie oraz wybudzenie z deep sleep. Oczekiwany efekt: krótki ciemny ekran, potem gotowe logo lub menu. W logu pojawia się: „Pierwsza pelna klatka wyslana; podswietlenie odblokowane”.

Poprawkę zweryfikowano testami rzeczywistych lambd, walidacją i kompilacją dla ESP32-S3. Efekt optyczny wymaga potwierdzenia na PCB. Jeśli błysk pozostanie jeszcze przed uruchomieniem firmware, trzeba sprawdzić stan klucza oraz rozładowanie C1, który jest po stronie podświetlenia.