MCU: STM32G071RBT6
Mainboard version: r1B3
Last modified: 15.10.2026

Pin Nb	PINs	FUNCTIONs	LABELs	NOTE
1	PC11	GPIO_Output	DIB4_BOOT0	DIB2 slot 4 BOOT0 control
2	PC12	GPIO_Output	DIB5_BOOT0	DIB2 slot 5 BOOT0 control
3	PC13	GPIO_Output	DIB1_CSB	DIB2 slot 1 auxiliary CS (chip select)
4	PC14-OSC32_IN (PC14)	RCC_OSC32_IN		LSE crystal input
5	PC15-OSC32_OUT (PC15)	RCC_OSC32_OUT		LSE crystal output
10	PF0-OSC_IN (PF0)	RCC_OSC_IN	SYSMCU_CLK	HSE input (10 MHz)
11	PF1-OSC_OUT (PF1)	GPIO_Input	CM5_LED_PWR	CM5 activity LED
12	PF2-NRST	NRST	SYSMCU_RESET	System RESET (active low)
13	PC0	GPIO_Output	DIB4_CSB	DIB2 slot 4 auxiliary CS (chip select)
14	PC1	GPIO_Output	DIB5_CSB	DIB2 slot 5 auxiliary CS (chip select)
15	PC2	GPIO_Output	SOFT_PWR	Soft power control
16	PC3	SPI2_MOSI	SYSMCU_MOSI	SPI slave MOSI
17	PA0	SPI2_SCK	SYSMCU_SCLK	SPI slave Clock
18	PA1	GPIO_Input	FAN_FAULT	Fan controller fault (OD, active low)
19	PA2	ADC1_IN2	MON_5V	5V monitoring
20	PA3	GPIO_Output	CM5_PWR_ON	CM5 power control
21	PA4	GPIO_Output	SPKR_OUT	Buzzer output (DAC)
22	PA5	SPI1_SCK	DIB4_SCLK	DIB2 slot 4 SPI clock
23	PA6	SPI1_MISO	DIB4_MISO	DIB2 slot 4 SPI MISO
24	PA7	SPI1_MOSI	DIB4_MOSI	DIB2 slot 4 SPI MOS
25	PC4	GPIO_Output	SYSMCU_IRQ	SPI slave IRQ
26	PC5	GPIO_Output	WDG_OUT	Watchdog heartbeat
27	PB0	GPIO_Output	REAR_USB_TOP_FAULT	Rear USB top socket power fault
28	PB1	GPIO_Output	DIB_SHUTDOWN	DIB2 shutdown control (active low)
29	PB2	SPI2_MISO	SYSMCU_MISO	SPI slave MISO
30	PB10	GPIO_EXTI10	SMBUS_ALERT	DIB2 SMBUS alert (active low)
31	PB11	GPIO_EXTI11	DIB_FAULT	DIB2 fault (active low)
32	PB12	GPIO_EXTI12	USBC_CONN_DET	USB CC Connection detected
33	PB13	GPIO_Output	RELAY_CS	Relay driver CS (chip select)
34	PB14	GPIO_Output	CM5_BOOT0	CM5 BOOT0 control
35	PB15	RTC_REFIN	AC_FREQ	Mains frequency (50/60 Hz)
36	PA8	RCC_MCO	RTC_OUT	RTC frequency (32.758 kHz)
37	PA9	GPIO_Input	ENC_SW	Encoder push button input
38	PC6	TIM3_CH1	ENC_A	Encoder A input
39	PC7	TIM3_CH2	ENC_B	Encoder B input
40	PD8	GPIO_EXTI8	DVID_PWR_FAULT	DVID power fault
41	PD9	SPI1_NSS	SYSMCU_CS	SPI slave CS (chip select)
42	PA10	GPIO_Output	WDG_SET	Watchdog enable
43	PA11 [PA9]	GPIO_Output	DIB2_RESET	DIB2 slot 2 RESET (active low)
44	PA12 [PA10]	GPIO_Output	DIB3_RESET	DIB2 slot 3 RESET (active low)
45	PA13	SYS_SWDIO	SYSMCU_SWDIO	Debug SWDIO
46	PA14-BOOT0	SYS_SWCLK	SYSMCU_SWCLK_BOOT0	Debug SWCLK/BOOT0
47	PA15	GPIO_Output	DIB4_RESET	DIB2 slot 4 RESET (active low)
48	PC8	GPIO_Output	DIB5_RESET	DIB2 slot 5 RESET (active low)
49	PC9	TIM1_CH2	TFT_BRIGHTNESS	TFT display backlight control (PWM)
50	PD0	GPIO_Output	FLEX_CMD	USB hub FlexConnect control
51	PD1	GPIO_EXTI1	USBC_ID	USB CC ID
52	PD2	GPIO_EXTI2	FLEX_STATE	USB hub FlexConnect state
53	PD3	GPIO_Output	DVID_PWR_ON	DVID 5V power enable
54	PD4	GPIO_EXTI4	POWER_SW	Front panel power switch input
55	PD5	GPIO_Output	DIB1_RESET	DIB2 slot 1 RESET (active low)
56	PD6	GPIO_Output	TEST_LED	Test LED (optional)
57	PB3	GPIO_Output	DIB2_CSB	DIB2 slot 2 auxiliary CS (chip select)
58	PB4	GPIO_Output	DIB3_CSB	DIB2 slot 3 auxiliary CS (chip select)
59	PB5	GPIO_EXTI5	USBC_IRQ	USB CC IRQ
60	PB6	I2C1_SCL	SYS_SCL	System I2C SCL
61	PB7	I2C1_SDA	SYS_SDA	System I2C SDA
62	PB8	GPIO_Output	DIB1_BOOT0	DIB2 slot 1 BOOT0 control
63	PB9	GPIO_Output	DIB2_BOOT0	DIB2 slot 2 BOOT0 control
64	PC10	GPIO_Output	DIB3_BOOT0	DIB2 slot 3 BOOT0 control