

Il binario facile

Classe 1 · da decimale a binario · il metodo della lavagna · italiano

Il resto è facile: numero **PARI** → resto **0** · numero **DISPARI** → resto **1**.

Il 37, passo per passo (come alla lavagna)

1

÷ 2 resto

37 **1**

Scrivo **37**. È dispari → resto **1**. Poi $37 : 2 = 18$ (va sotto).

2

÷ 2 resto

37 **1**

18 **0**

18 è pari → resto **0**. Poi $18 : 2 = 9$.

3

÷ 2	resto
37	1
18	0
9	1

9 è dispari → resto **1**. Poi $9 : 2 = 4$.

4

÷ 2	resto
37	1
18	0
9	1
4	0
2	0

4 pari → **0**, poi **2**. **2** pari → **0**, poi **1**.

5

÷ 2	resto
37	1
18	0
9	1
4	0
2	0
1	1

1 → resto **1**. Finito!

6

÷ 2	resto
37	1
18	0
9	1
4	0
2	0
1	1

Leggo i resti **DAL BASSO VERSO L'ALTO**:
100101.

Il byte: sempre 8 caselle

100101 ha **6** cifre. Il byte ne ha **8**. Mancano 2 → metto **2 zeri DAVANTI** (in rosso):

0	0	1	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Gli zeri davanti non cambiano il numero (come $007 = 7$).

Ricorda: 3 cose

1. Dividi per 2: resto a destra (pari 0, dispari 1).

2. Leggi i resti dal BASSO verso l'ALTO.

3. Zeri DAVANTI fino a 8 caselle.

Prova tu

÷ 2 resto

6

6

binario (dal basso): _____

byte (8 caselle):

--	--	--	--	--	--	--	--

÷ 2 resto

9

9

binario (dal basso): _____

byte (8 caselle):

--	--	--	--	--	--	--	--

÷ 2 resto

12

12

binario (dal basso): _____

byte (8 caselle):

--	--	--	--	--	--	--	--

Se ci riesci: BRAVO! Hai capito il binario.