

מדריך למשתמש

SmartBox MP-264



| שילוב מקשים | פעולה |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 00 | חיוג בינלאומי |
| 01 | חיוג בינלאומי עם בחירת ספק |
| #1 | אינטרקום 1 / העברת שיחה |
| #2 | אינטרקום 2 / העברת שיחה |
| *43 | חסימת זיהוי |
| *72 | שיחת "עקוב אחרי" |
| #72 | ביטול שיחת "עקוב אחרי" |
| *73 | הפניית "שיחה בתפוס" |
| #73 | ביטול הפניית "שיחה בתפוס" |
| *74 | העברת שיחות למספר אחר |
| #74 | ביטול העברת שיחות למספר אחר |
| *75 | הפניית שיחות ישירות לתא הקולי |
| #75 | ביטול הפניית שיחות ישירות לתא הקולי |
| 100, 101, 102, 103, 199 | שיחות מיוחדות |
| *151 | תיבת הודעות קוליות |

הפרטים שלכם:

SmartBox

שם משתמש: _____ סיסמה: _____
מספר סידורי: _____

רשת אלחוטית

שם רשת אלחוטית (SSID): _____
סיסמת רשת (WPA): _____

טלפון

מספר טלפון: _____

E-mail

שם משתמש: _____ סיסמה: _____

תכולת הערכה

- SmartBox MP-264
- כבל חיבור לקו טלפון (RJ-11) X 1
- כבל חיבור רשת (RJ-45) X 1
- ספק כוח 12V (יש להשתמש רק בספק הכוח המסופק)

חיבורים

1. באמצעות כבל חיבור לקו טלפון (RJ-11) חברו בין שקע xDSL במכשיר לשקע קו הטלפון. 1
2. חברו את המחשבים (PC) אל שקעי LAN (1-4) באמצעות כבל חיבור לרשת פנימית (RJ-45). 2
3. חברו את מכשירי הטלפון אל שקעי Phone (1-2) באמצעות כבל חיבור לקו טלפון (RJ-11). 3

⚠️ לפני החיבור לשקע החשמל, יש לוודא כי מתח ההזנה של ספק הכוח מתאים למתח בשקע החשמל.

4. חברו את פתיל ספק הכוח לשקע Power והתקינו את ספק הכוח בשקע חשמל רגיל. 4
5. לחצו על כפתור ההפעלה (On/Off) בגב המכשיר, נורית Status תידלק באדום והמכשיר יחל בתהליך האתחול (כ-2 דקות) ובסיומו צבע הנורית יתחלף לירוק.

הגדרת מאפייני רשת

⚠️ כדי להפעיל את הרשת האלחוטית (Wi-Fi) של המכשיר, יש לפתוח את דפדפן האינטרנט, בחיבור לפי ברירת המחדל, כאשר שם המשתמש (username) הוא "home" והסיסמה (password) "12345678".

1. ודאו כי המחשב מחובר לרשת הפנימית (Connected) כאשר במערכת הפעלה "חלונות" ניתן לוודא בצורה הבאה:
Start (התחל) < Settings (הגדרות) < Network Connections (חיבורי רשת) < Local Area Connection (חיבור רשת מקומית).
2. אם רשום "Disconnected" (מנותק), לחצו על Properties (מאפיינים), בחרו Internet Protocol (TCP/IP), ולחצו על Properties (מאפיינים). ודאו כי נבחרה האפשרות 'Obtain an IP address automatically' (השג אוטומטית כתובת IP).
3. פתחו את דפדפן האינטרנט, והכניסו את כתובת URL: http://192.168.1.1.
במסך יפתח חלון הכניסה של הנתב.
4. בדף ההגדרות 'Quick Setup' בחרו את תצורת החיבור לאינטרנט (DHCP, PPPoE, PPTP או L2TP) והגדירו את חיבור הרשת האלחוטית (שם הרשת האלחוטית SSID וסיסמת הרשת. במידת הצורך ניתן להתייעץ עם מוקד התמיכה הטכנית במספר *5474).
5. במסך Home בממשק ניתן לראות כלל המכשירים המחוברים אל ה-SmartBox.

⚠️ אם החיבור לאינטרנט מנותק, במסך ה-Home יופיע "א" אדום ליד צלמית "כדור הארץ", בדקו את בעיית החיבור מול מוקד התמיכה הטכנית.

**👤 מוקד התמיכה הטכני ללקוחות 012-123-801-1 או *3012
מוקד התמיכה הטכני ללקוחות Orange: 074-074-800-1 או *5474**

