

Mrežni sustavi



Fakultet informatike u Puli

Vježba 1

Fizički sloj i prijenos podataka

Predavanja: doc. dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Vježbe: Elvis Starić mag. inf.

U uvodnoj vježbi povezali smo mrežne uređaje, sučelja i protokole s njihovim ulogama. Sada ćemo se zadržati na prijenosu: koliko podataka šaljemo, koliko traje njihovo slanje i na koji ih način signal prenosi preko kabela, optičkog vlakna ili prostora.

Razlika između veze od 100 Mbit/s i veze od 1 Gbit/s postaje jasnija kada izračunamo vrijeme prijenosa iste datoteke. Međutim, brža veza ne uklanja svako kašnjenje, a fizička povezanost ne jamči da će svi podaci stići. Te ćemo razlike primijeniti u računskim zadacima, skicama i GNS3 pokusima.

U GNS3-u ćemo povezati dva virtualna računala, postaviti im zadane adrese i provjeriti komunikaciju. Zatim ćemo na jednoj vezi dodavati kašnjenje i izazvati gubitke. Usporedbom rezultata razlikovat ćemo spor odgovor od izostanka odgovora. Za računske zadatke pripremite kalkulator.

GNS3 modelira komunikaciju uređaja i omogućuje nametanje odabranih uvjeta prijenosa. Oblik električkog ili radijskog signala proučavat ćemo na skicama. Brzinu prijenosa računat ćemo iz zadanih podataka. Naredba `ping`, koju ćemo koristiti u laboratoriju, mjeri vrijeme do odgovora i ne predstavlja mjerenje propusnosti veze.

1 Količina podataka i jedinice

1.1 Bit i bajt

Mrežna veza prenosi podatke koji se mogu zapisati kao niz nula i jedinica. Jedna takva vrijednost predstavlja **bit**. Primjerice, niz **10110010** sadrži osam bitova. Kada osam bitova promatramo zajedno, govorimo o jednom **bajtu**.

Veličinu datoteke obično navodimo u bajtovima, a brzinu mrežne veze u bitovima u sekundi. Zato prije računanja trebamo provjeriti jedinice. Datoteka veličine 10 MB i veza brzine 10 Mbit/s koriste istu decimalnu oznaku „mega”, ali različite osnovne jedinice.

Bit i bajt

Bit je jedinica količine podataka koja može imati vrijednost 0 ili 1.

Bajt (*byte*, oznaka **B**) sadrži osam bitova: **1 B = 8 bit**.

Pri pretvorbi iz bajtova u bitove množimo s osam. Pri pretvorbi iz bitova u bajtove dijelimo s osam. Primjerice, $1500 \text{ B} \times 8 = 12\,000 \text{ bit}$, dok $80\,000 \text{ bit} \div 8 = 10\,000 \text{ B}$.

1.2 Što se zapravo prenosi?

Dokument na računalu zauzima određeni broj bajtova. Pri prijenosu uz njegov sadržaj obično putuju i dodatni podaci koji uređajima omogućuju prepoznati pošiljatelja, odredište i način obrade. Zbog toga količina podataka prenesena preko veze može biti veća od veličine same datoteke.

Primjerice, program za preuzimanje može brojiti samo sadržaj datoteke, dok se preko veze prenose i dodatni podaci. Zato veličina datoteke i ukupna prenesena količina nisu nužno jednake. U računskim zadacima navest ćemo koju količinu koristimo i što zanemarujemo; dodatne podatke i zaglavlja detaljnije ćemo razmotriti uz Ethernet u sljedećoj vježbi.

1.3 Decimalne i binarne oznake

Za velike količine podataka koristimo prefikse. U ovoj skripti **kB**, **MB** i **GB** imaju **decimalno značenje**, odnosno koriste potencije broja 1000. Ako se koristi potencija broja 1024, pišemo **KiB**, **MiB** i **GiB**. Razlikovanje tih zapisa važno je kada veličinu datoteke preuzimamo iz programa koji koristi binarne jedinice.

Jedinicama **kB**, **MB** i **GB** najčešće iskazujemo veličine datoteka i kapacitete uređaja za pohranu, **KiB**, **MiB** i **GiB** koristimo kada te količine ili kapacitet memorije izražavamo binarnim jedinicama, a **kbit/s**, **Mbit/s** i **Gbit/s** za brzinu prijenosa podataka kroz mrežu.

Pregled jedinica

Oznaka	Značenje	Vrijednost
kB	kilobajt	1000 B
MB	megabajt	1 000 000 B
GB	gigabajt	1 000 000 000 B
KiB	kibibajt	1024 B
MiB	mebibajt	1 048 576 B
GiB	gibibajt	1 073 741 824 B
kbit/s	kilobit u sekundi	1000 bit/s
Mbit/s	megabit u sekundi	1 000 000 bit/s
Gbit/s	gigabit u sekundi	1 000 000 000 bit/s

Veza od 80 Mbit/s u teoriji prenosi $80 \div 8 = 10$ MB/s. To je pretvorba jedinice, a ne obećanje da će aplikacija u svakoj sekundi primiti baš toliko korisnih podataka. Dio prijenosa pripada upravljačkim podacima, a brzina može biti ograničena drugim dijelovima sustava.

Veliko i malo slovo nisu zamjenjivi

MB/s označava megabajte u sekundi, a **Mbit/s** megabite u sekundi. Za računanje u ovoj skripti koristimo zapis **bit**, kako se malo slovo **b** ne bi zamijenilo s velikim **B**.

Nemojte pretpostaviti da je $1 \text{ MB} = 1024 \times 1024 \text{ B}$, ta vrijednost pripada jedinici **MiB**.

1.4 Pretvorba podataka za zadani prijenos

Datoteka ima 25 MB. Koliko bitova treba prenijeti i koja bi brzina u MB/s odgovarala vezi od 100 Mbit/s?

- Veličinu pretvorimo u bajtove: $25 \times 1\,000\,000 = 25\,000\,000 \text{ B}$.
- Bajtove pretvorimo u bitove: $25\,000\,000 \times 8 = 200\,000\,000 \text{ bit}$.
- Brzinu veze pretvorimo u MB/s: $100 \div 8 = 12,5 \text{ MB/s}$.

Ista količina podataka može se zapisati kao 25 MB ili 200 Mbit. Promijenili smo jedinicu, dok je količina ostala ista.

U tablici su prikazane dovršene pretvorbe. Za decimalne megabajte množimo s 1 000 000, a za mebibajte s 1 048 576 kako bismo dobili bajtove. Dobiveni broj bajtova zatim množimo s osam za pretvorbu u bitove.

Zadana količina	Količina u B	Količina u bitovima
25 MB	25 000 000	200 000 000
12 MB	12 000 000	96 000 000

Zadana količina	Količina u B	Količina u bitovima
12 MiB	12 582 912	100 663 296

Zadatak

1. Pretvorite 16 MB u bitove i 16 MiB u bajtove. Jesu li to jednake količine podataka?
2. Kolikoj brzini u MB/s odgovara 320 Mbit/s?
3. Program prikazuje prijenos od 9 MB/s na vezi od 100 Mbit/s. Pretvorite prikazanu brzinu u Mbit/s. Premašuje li ona brzinu veze?

▼ Prikaži rješenje

1. $16 \text{ MB} = 16 \cdot 1000 \cdot 1000 \text{ B} = 128 \cdot 1000 \cdot 1000 \text{ bit}$. $16 \text{ MiB} = 16 \times 1048576 = 16777216 \text{ B}$.
2. $320 \div 8 = 40 \text{ MB/s}$.
3. $9 \times 8 = 72 \text{ Mbit/s}$. Prikazana brzina manja je od 100 Mbit/s.

2 Povezivanje i provjera mreže u GNS3-u


2.1 Projekt i uređaji

Napravit ćemo malu mrežu u kojoj PC1 šalje provjerne poruke računalu PC2, a PC2 odgovara. Taj isti projekt koristit ćemo u nastavku: prvo ćemo provjeriti radi li komunikacija, a zatim na jednoj vezi odgađati ili odbacivati dio prometa.

Koristimo **dva VPCS čvora** i GNS3-ov ugrađeni **Ethernet switch**. Preklopnik povezuje računala u lokalnoj mreži; u ovoj vježbi koristimo njegove početne postavke. Način njegova prosljeđivanja i Ethernet okvire detaljnije ćemo obraditi u sljedećoj vježbi.

1. U GNS3-u odaberite **File → New blank project** i napravite projekt **MS_V1_Prijenos**.
2. U skupini **End devices** pronađite **VPCS** i dvaput ga povucite na radnu površinu.
3. Preimenujte čvorove u **PC1** i **PC2** preko njihova kontekstnog izbornika, opcijom **Change hostname**, ako je potrebno.
4. U skupini **Switches**, ili pretragom svih uređaja, pronađite ugrađeni **Ethernet switch**. Povucite ga između računala i nazovite **SW1**.
5. Ako program traži poslužitelj, za sve čvorove odaberite isti lokalni poslužitelj koji ste provjerili u uvodnoj vježbi.

Ugrađeni Ethernet switch dostupan je bez uvoza operacijskog sustava usmjernika ili preklopnika. Nemojte u ovom koraku birati predložak poput IOSvL2 koji traži zasebnu sliku. Ako ne vidite ugrađeni uređaj, otvorite popis svih uređaja i pretražite naziv **Ethernet switch**.



Oba računala i preklopnik na istom lokalnom poslužitelju.

Topologija laboratorija: dva VPCS računala povezana preko ugrađenog preklopnika.

2.2 Povezivanje sučelja

Povlačenje uređaja na radnu površinu još ne stvara veze. Svaku vezu trebamo spojiti na mrežno sučelje računala i na jedan priključak preklopnika. Priključak ovdje znači mjesto na koje spajamo virtualni kabel.

1. Odaberite alat **Add a link**, označen ikonom kabela.
2. Kliknite PC1 i odaberite njegovo sučelje **Ethernet0**.
3. Kliknite SW1 i odaberite prvi slobodni priključak, primjerice **Ethernet0**.
4. Ponovno odaberite dodavanje veze. Spojite **Ethernet0** na PC2 s drugim slobodnim priključkom SW1, primjerice **Ethernet1**.

5. Izadite iz načina dodavanja veza ponovnim klikom na ikonu kabela ili tipkom Escape.
6. Pokrenite čvorove zelenim gumbom **Start/Resume all devices**. Otvorite konzole PC1 i PC2.

Provjerite da su na shemi dvije veze: PC1–SW1 i SW1–PC2. Računala ne spajamo na isti priključak SW1. Ugrađeni preklopnik nema konzolu za konfiguriranje poput VPCS-a, za ovaj rad njegove priključke ostavljamo na početnim postavkama.

2.3 Zadane mrežne adrese

Za slanje poruke računalu treba odredišna adresa. Dodijelit ćemo dvije **IPv4 adrese**: PC1 dobiva **192.168.10.1**, a PC2 **192.168.10.2**. Adrese se moraju razlikovati kako bismo mogli odrediti kojem računalu šaljemo poruku.

Uz obje adrese koristimo oznaku **/24**. Ona označava duljinu mrežnog dijela adrese i odgovara maski **255.255.255.0**. Za ove zadane adrese to znači da su računala u istoj IP mreži: početni dio **192.168.10** zajednički im je, a posljednji broj razlikuje računala. To pravilo čitanja po trima brojevima vrijedi za ovdje zadanu masku, ostale maske i izračune obradit ćemo u vježbi o adresiranju.

Postavke laboratorija				
Čvor	Sučelje	IPv4 adresa	Maska	Zadani pristupnik
PC1	Ethernet0	192.168.10.1	/24, odnosno 255.255.255.0	Ne postavljamo
PC2	Ethernet0	192.168.10.2	/24, odnosno 255.255.255.0	Ne postavljamo

Zadani pristupnik služi komunikaciji prema drugim mrežama. U ovoj topologiji oba su računala u istoj mreži, pa nam za njihov razgovor nije potreban. Ove postavke unosimo samo u virtualne čvorove, u njihove VPCS konzole.

U konzoli **PC1** izvršite:

```
ip 192.168.10.1/24
show ip
```

U konzoli **PC2** izvršite:

```
ip 192.168.10.2/24
show ip
```

U ispisu **show ip** usporedite adresu i masku s tablicom. Adresa **0.0.0.0** u polju pristupnika ovdje je očekivana jer ga nismo postavili. Ako se u polju vlastite IP adrese i dalje prikazuje **0.0.0.0**, ponovno provjerite unos naredbe **ip** u toj konzoli.

Sada u **obje konzole** izvršite **save**. Time postavke svakog VPCS-a spremate u njegovu početnu konfiguraciju.

2.4 Prva provjera komunikacije

Naredba `ping` šalje provjernu poruku odredištu i čeka odgovor. U ovoj provjeri koristi poruke protokola **ICMP**, namijenjenog između ostaloga mrežnim provjerama i obavijestima. Za svaki zahtjev očekujemo odgovarajući odgovor. To nam omogućuje provjeriti povratnu komunikaciju i vrijeme potrebno za nju.

U konzoli **PC1** izvršite:

```
ping 192.168.10.2 -c 5
```

Adresa označava PC2, a `-c 5` zadaje pet provjera. Zatim u konzoli PC2 provjerite suprotan smjer naredbom

```
ping 192.168.10.1 -c 5
```

Uspješan odgovor sadrži adresu odredišta, redni broj `icmp_seq` i vrijeme `time`.

Primjer izgleda odgovora:

```
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.850 ms
```

- `192.168.10.2` pokazuje s kojeg je odredišta stigao odgovor.
- `icmp_seq=1` označava prvu provjeru u nizu.
- `time=0.850 ms` označava vrijeme od slanja zahtjeva do primitka odgovora.
- `ttl` je podatak vezan uz ograničavanje životnog vijeka IP paketa (u ovoj ga vježbi ne mijenjamo).

Vrijednost `time` u prikazanom odgovoru mjeri cijeli povratni put: PC1 šalje zahtjev, PC2 ga prima i šalje odgovor, a PC1 zaustavlja mjerenje kada taj odgovor stigne. To vrijeme nazivamo **RTT** (*round-trip time*). U primjeru RTT iznosi 0,850 ms. Ono uključuje odlazak zahtjeva do PC2 i povratak odgovora, a ne samo putovanje poruke u jednom smjeru.

Odgovor ne mora uvijek stići. Primjerice, ako prekinemo vezu dok se provjere izvršavaju, PC1 može poslati zahtjev i ostati čekati odgovor. Naredba `ping` ne čeka neograničeno: nakon isteka predviđenog vremena prijavljuje **timeout**, odnosno istek vremena čekanja. To se može dogoditi i ako je zahtjev ili odgovor izgubljen ili ako odgovor stigne prekasno. Zato timeout bilježimo kao neuspješnu provjeru, a ne kao odgovor s vremenom 0 ms.

RTT i izostanak odgovora

RTT (*round-trip time*) vrijeme je od slanja provjernog zahtjeva do primitka pripadajućeg odgovora. Obuhvaća put do odredišta i natrag te obradu na tom putu.

Timeout znači da odgovor nije stigao unutar vremena čekanja. Sam po sebi ne govori je li izgubljen zahtjev, odgovor ili je došlo do prevelikog kašnjenja.

RTT nije vrijeme samo jednog smjera, a kratko RTT vrijeme ne govori koliko brzo možemo prenijeti veliku datoteku. Uspješan `ping` također ne potvrđuje rad svake mrežne usluge, ovdje provjerava upravo ovu razmjenu ICMP poruka.

Zadatak

Provjerite izrađenu mrežu: PC1 treba imati adresu `192.168.10.1/24`, a PC2 `192.168.10.2/24`. Naredbom `ping` potvrdite komunikaciju u oba smjera i objasnite zašto u konzoli PC1 upisujete adresu PC2. Ako nema odgovora, provjerite pokrenute čvorove, veze i adrese. Na oba VPCS-a spremite konfiguraciju naredbom `save` i ostavite projekt otvoren.

▼ Prikaži provjeru izvedenog rada

Iz PC1 provjera je `ping 192.168.10.2 -c 5`, a iz PC2 `ping 192.168.10.1 -c 5`. Adresa iza naredbe određuje od kojeg računala tražimo odgovor. Provjera vlastite adrese ne bi potvrdila prolazak poruka preko SW1 do drugog računala. U ispravnoj mreži očekujemo odgovore u oba smjera. `save` izvršavamo zasebno na PC1 i PC2.

3 Vrijeme prijenosa i kašnjenje

3.1 Vrijeme slanja podataka na vezu

Zamislimo da šaljemo datoteku preko veze koja svake sekunde može prihvatiti određeni broj bitova. Slanje traje dok posljednji bit datoteke ne bude poslan na vezu. Što je datoteka veća, vrijeme je dulje, što je brzina veze veća, vrijeme je kraće.

To vrijeme nazivamo **vremenom slanja**, odnosno transmisijskim kašnjenjem. Računamo ga iz količine podataka i brzine veze:

$$t_{sl} = L / R$$

L je količina podataka u bitovima, R brzina u bit/s, a rezultat dobivamo u sekundama. Ako su brojnik i nazivnik izraženi u Mbit i Mbit/s, decimalni faktor se poništava i rezultat je također u sekundama.

💡 Brzina i vrijeme slanja

Brzina prijenosa izražava koliko se bitova može prenijeti u jedinici vremena, primjerice u bit/s.

Vrijeme slanja vrijeme je potrebno da pošiljalatelj sve bitove zadane količine podataka pošalje na vezu pri zadanoj brzini.

Za datoteku od 25 MB i vezu od 100 Mbit/s dobivamo $t_{sl} = 200 \text{ Mbit} / 100 \text{ Mbit/s} = 2 \text{ s}$. Na vezi od 1 Gbit/s ista bi količina pri idealnim uvjetima bila poslana za $200 / 1000 = 0,2 \text{ s}$.

Ovdje pretpostavljamo stalnu brzinu, isključivo korištenje veze i prienos bez dodatnih podataka ili ponavljanja. Za stvarni dohvat datoteke rezultat je idealna procjena: potrebno je uračunati i ostale dijelove komunikacije.

3.2 Vrijeme širenja signala

Prvi bit ne stiže na drugi kraj veze u trenutku kada je poslan. Signal se širi konačnom brzinom i treba prijeći udaljenost između uređaja. Vrijeme tog putovanja nazivamo **vremenom širenja**, odnosno propagacijskim kašnjenjem.

$$t_{\text{š}} = d / v$$

d je duljina puta koji signal prelazi kroz medij, izražena u metrima. v je brzina kojom se signal širi kroz taj medij, izražena u m/s. **Vrijednost v bit će zadana u zadatku za medij koji promatramo.** Ona opisuje koliko metara signal prijeđe u sekundi, brzina prijenosa podataka u bit/s zasebna je veličina.

💡 Vrijeme širenja

Vrijeme širenja vrijeme je potrebno da signal prijeđe zadani put od pošiljalatelja do primatelja. Ovisi o udaljenosti i brzini širenja signala kroz medij.

Za put dug 100 km najprije pretvorimo udaljenost: $100 \text{ km} = 100\,000 \text{ m}$. Zatim računamo $100\,000 / 200\,000 = 0,0005 \text{ s} = 0,5 \text{ ms}$.

Veća brzina veze skraćuje vrijeme slanja iste količine podataka. Ako udaljenost i medij ostaju jednaki, ona ne skraćuje vrijeme širenja signala. Uočite i različite jedinice: **Mbit/s** opisuje broj bitova u sekundi, a **m/s** put koji signal prijeđe u sekundi.

3.3 Pretvorba vremenskih jedinica

U računanju trajanja kratkih prijenosa često dobivamo djeliće sekunde. Umjesto mnogo nula koristimo milisekunde i mikrosekunde:

Jedinica	Odnos prema sekundi	Primjer
Milisekunda, ms	1 ms = 0,001 s	0,025 s = 25 ms
Mikrosekunda, μ s	1 μ s = 0,000001 s	0,000025 s = 25 μ s

Jedna milisekunda sadrži 1000 mikrosekundi. Ako dijeljenjem bitova s bitovima u sekundi dobijete **0,00008**, rezultat je u sekundama: **0,00008 s = 0,08 ms = 80 μ s**. Zapisivanje jedinice uz svaki međurezultat sprječava pogrešku od tisuću puta.

Pokazni primjer: 1000 B šaljemo pri 100 Mbit/s. Količina je 8000 bitova, pa slanje traje **8000 / 100 000 000 = 0,00008 s**. Prvi bit kreće na početku intervala, a posljednji nakon 80 μ s. To još ne govori koliko je udaljen primatelj niti kada je njegov odgovor stigao natrag.


3.4 Kada stiže posljednji bit?

Na jednoj vezi slanje i širenje odvijaju se istodobno. Dok pošiljalatelj šalje kasnije bitove, ranije poslani bitovi već putuju prema primatelju. Posljednji bit kreće nakon isteka vremena slanja, a zatim mu treba još vrijeme širenja do odredišta.

U pojednostavljenom primjeru bez obrade i čekanja vrijedi:

$$t_{uk} = t_{sl} + t_{\dot{s}}$$

Slanje i širenje na jednoj vezi



Vrijeme teče prema dolje. Skica nije u mjerilu.

Slanje bitova i njihovo širenje preko jedne veze.

Za blok od 1500 B na vezi od 10 Mbit/s vrijeme slanja je $12\ 000 / 10\ 000\ 000 = 0,0012\ s = 1,2\ ms$. Ako signal putuje 100 km pri zadanoj brzini od 200 000 000 m/s, vrijeme širenja iznosi 0,5 ms. Posljednji bit stiže **1,7 ms** nakon početka slanja.

3.5 Stvarni uvjeti prijenosa

U stvarnoj komunikaciji uređaji obrađuju podatke, a na zauzetoj izlaznoj vezi podaci mogu čekati. Ta vremena nisu uključena u prethodni zbroj. Ako put sadrži veze različitih brzina, najsporija može ograničavati ostvareni prijenos; taj dio nazivamo **uskim grlom**.

Ni nazivna brzina veze nije jamstvo brzine preuzimanja datoteke. Ako 30 MB korisnog sadržaja preuzmemo za 6 s, ostvarili smo $30 / 6 = 5\ MB/s$, odnosno 40 Mbit/s. Pri tom računamo uspješno preneseni korisni sadržaj, bez dodatnih zaglavlja i ponovljenih kopija.

Brzina korisnog prijenosa

Brzina korisnog prijenosa (*goodput*) omjer je uspješno prenesene količine korisnih podataka i vremena potrebnog za taj prijenos. Razlikujemo je od nazivne brzine veze, koja opisuje deklariranu brzinu rada sučelja.

Pazite što se u zadatku traži

Vrijeme slanja cijele datoteke, vrijeme širenja signala i kašnjenje do odgovora različite su veličine. Formula L / R sama ne daje vrijeme čekanja odgovora s udaljenog poslužitelja.

U zadacima navodimo što zanemarujemo. Rezultat idealnog modela nemojte prikazivati kao zajamčeno trajanje stvarnog preuzimanja.

3.6 GNS3: mjerenje učinka kašnjenja

Otvorite projekt `MS_V1_Prijenos` i u PC1 izvršite `ping 192.168.10.2 -c 5`. Očitajte nekoliko vrijednosti `time` kako biste vidjeli približan RTT prije promjene. Za ovaj pokus nije potrebno ispunjavati tablicu ni računati prosjek.

GNS3 omogućuje postavljanje **filtra na vezu**: pravila kojim se promet namjerno odgađa ili odbacuje. Primijenit ćemo ga samo na **SW1-PC2** kako bismo znali gdje smo promijenili uvjete.

1. Desnom tipkom kliknite liniju između SW1 i PC2 i odaberite **Packet filters**.
2. Otvorite karticu **Delay**. Postavite **Latency** na **50 ms**, a **Jitter** na **0 ms**.
3. Kliknite **Apply** i zatim **OK**. Ostale filtre ostavite isključenima.
4. U PC1 ponovno izvršite `ping 192.168.10.2 -c 5` i usporedite vrijednosti `time` s onima prije promjene.

Zahtjev prelazi vezu SW1-PC2 na putu prema PC2, a odgovor prelazi istu vezu natrag. Dodanih 50 ms zato očekivano povećava RTT za približno **100 ms**. Ako je RTT prije promjene bio oko 1 ms, nakon promjene očekujemo oko 101 ms. Izvođenje simulatora i opterećenje računala mogu uzrokovati odstupanja.

Ako je povećanje znatno veće, provjerite jeste li filter postavili i na drugu vezu te jesu li aktivni drugi filtri. Nakon pokusa vratite **Latency** i **Jitter** na 0, primijenite promjenu i kratkim `ping`-om potvrdite povratak uobičajenog RTT-a.

Zadatak

1. Datoteku od 60 MB šaljemo preko veze od 40 Mbit/s. Izračunajte idealno vrijeme slanja.
2. Blok od 2000 B šaljemo vezom od 8 Mbit/s preko puta dugog 40 km. Brzina širenja kroz zadani medij je 200 000 000 m/s. Izračunajte vrijeme slanja, vrijeme širenja i trenutak dolaska posljednjeg bita. Zanimajte obradu i čekanje. Zatim udvostručite brzinu veze: koje se vrijeme mijenja i koliki je novi zbroj?
3. Prema izvedenom GNS3 pokusu objasnite zašto je 50 ms dodanog kašnjenja povećalo RTT za približno 100 ms. Mjeri li taj pokus brzinu prijenosa velike datoteke?

▼ Prikaži postupak i rezultate

1. $60 \text{ MB} \times 8 = 480 \text{ Mbit}$. Vrijeme slanja je $480 / 40 = 12 \text{ s}$.
2. $2000 \text{ B} = 16\,000 \text{ bit}$. Slanje traje $16\,000 / 8\,000\,000 = 0,002 \text{ s} = 2 \text{ ms}$. Širenje traje $40\,000 / 200\,000\,000 = 0,0002 \text{ s} = 0,2 \text{ ms}$. Posljednji bit stiže nakon **2,2 ms**. Pri 16 Mbit/s slanje traje 1 ms, širenje ostaje 0,2 ms, a zbroj je **1,2 ms**.
3. Zahtjev i odgovor prolaze filtriranu vezu, svaki u svojem smjeru, pa se kašnjenje dodaje dvaput. **ping** mjeri vrijeme do odgovora, a ne brzinu prijenosa datoteke.


4 Signali i dijeljenje prijenosnog kanala

4.1 Od bitova do signala

Nule i jedinice zapisane na računalu same ne mogu prijeći iz jednog uređaja u drugi. Za prijenos je potreban **signal**: električna veličina u bakrenom kabelu, svjetlost u optičkom vlaknu ili elektromagnetski val pri bežičnom prijenosu. Predajnik oblikuje signal prema podacima, a prijamnik iz primljenog signala određuje njihove vrijednosti.

Zamislamo da šaljemo niz **10110010**. Dogovorimo da viša razina predstavlja **1**, a niža **0**, te da svaki bit zauzima jedno vremensko polje od 1 ms. Prijamnik mora poznavati i značenje razina i trajanje polja. Taj dogovoreni način predstavljanja podataka signalom nazivamo **signalizacijom**.

Signal prema pravilu: viša razina = 1, niža = 0



Jedno polje = jedan bit u ovom primjeru; prikaz ne predstavlja određeni Ethernet standard.

Primjer predstavljanja niza bitova dvjema razinama signala.

Treće i četvrto polje predstavljaju dvije uzastopne jedinice. Između njih nema promjene razine, ali prenesena su **dva bita**. Zato broj promjena razine nije jednak broju bitova; prijamnik mora znati granice vremenskih polja.

💡 Signal i signalizacija

Signal je fizikalna veličina ili pojava kojom se predstavljaju i prenose podaci, primjerice električni napon, svjetlost ili elektromagnetski val.

Signalizacija je dogovoreni način predstavljanja podataka signalom. Određuje značenje signalnih stanja ili promjena te njihovo prepoznavanje u vremenu.

Osam bitova uz trajanje polja od 1 ms šaljemo za $8 \times 1 \text{ ms} = 8 \text{ ms}$. U jednoj sekundi stane 1000 takvih polja, pa brzina iznosi 1000 bit/s. Uz polje od 0,5 ms niz traje 4 ms, a brzina je 2000 bit/s. Skica prikazuje jednostavno pravilo za vježbu, a ne signalizaciju konkretnog Ethernet standarda.

4.2 Slabljenje i šum

Signal na kraju veze može imati manju snagu nego na početku, što nazivamo **slabljenjem**. Uz njega se mogu pojaviti **šum i smetnje**, odnosno neželjeni utjecaji koji mijenjaju primljeni signal. Prijamnik zato ne mora očitati potpuno iste vrijednosti koje je predajnik poslao.

U jednostavnom primjeru predajnik za **0** šalje 0 V, a za **1** šalje 1 V. Prijamnik koristi prag od 0,5 V: niže vrijednosti tumači kao **0**, a vrijednosti od 0,5 V naviše kao **1**. Poslana jedinica očitana kao 0,8 V prepoznata je ispravno; ako je očitana kao 0,4 V, nastaje pogreška. Te su vrijednosti zadane za primjer i nisu naponske razine Ethernet sučelja.

💡 Slabljenje i šum

Slabljenje je smanjenje snage signala tijekom prolaska kroz medij.

Šum je neželjeni dodatak korisnom signalu koji može otežati ispravno očitavanje podataka.

4.3 Modulacija


Podatke možemo predstavljati i promjenama svojstava vala koji pravilno oscilira. Val koji pritom služi kao osnova nazivamo **nosivim valom**, a postupak **modulacijom**. Možemo mijenjati njegovu amplitudu, odnosno veličinu oscilacije, frekvenciju, odnosno broj oscilacija u sekundi, ili fazu, odnosno položaj u ciklusu prema referentnom valu.

Na skicama za isti niz **0101** ASK mijenja visinu vala, FSK broj oscilacija u jednakom vremenskom polju, a PSK fazu u odnosu na referentni val. U svim slučajevima predajnik i prijamnik moraju koristiti istu dodjelu signalnih stanja bitovima.

💡 Modulacija

Modulacija je postupak predstavljanja podataka promjenama odabranih svojstava nosivog vala. Kod **ASK-a** mijenja se amplituda, kod **FSK-a** frekvencija, a kod **PSK-a** faza.

Što se mijenja u pojedinom simboličkom intervalu?



Pravila ove skice: 1 = veća amplituda / viša frekvencija / fazni pomak od 180°. Vrijeme teče udesno.

Pojednostavljene skice ASK, FSK i PSK modulacije za niz 0101.

4.4 Multipleksiranje


Ako više tokova podataka koristi isti prijenosni put, treba dogovoriti kako će se razdvajati. Kod **vremenskog multipleksiranja (TDM)** svaki sudionik dobiva vremensko polje. Primjerice, tri sudionika šalju prema rasporedu **A | B | C**, koji se ponavlja. Ako su polja jednaka, svaki koristi jednu trećinu vremena. Kod fiksnog rasporeda prazno polje ne dodjeljuje se automatski drugom sudioniku.

Kod **frekvencijskog multipleksiranja (FDM)** tokovi mogu slati istodobno, svaki u zasebnom frekvencijskom pojasu. Kod **multipleksiranja po valnim duljinama (WDM)** više optičkih tokova koristi isto vlakno, svaki uz različitu valnu duljinu svjetlosti.

💡 Multipleksiranje


Multipleksiranje je zajednički prijenos više tokova istim prijenosnim putem, uz pravilo koje omogućuje njihovo razdvajanje na prijemu. **TDM** ih razdvaja u vremenu, **FDM** prema frekvencijskim pojasevima, a **WDM** prema valnim duljinama svjetlosti.

TDM — podjela vremena



Sudionici se izmjenjuju u vremenskim odsječcima.

FDM — podjela frekvencija



Odvojeni pojasevi mogu se koristiti istodobno; između njih su zaštitni razmaci.

Vremensko i frekvencijsko dijeljenje kanala među sudionicima A, B i C.

Pokazni izračun: kanal od 12 Mbit/s ravnomjerno dijelimo na tri sudionika u fiksnom TDM rasporedu. Svaki dobiva $12 / 3 = 4 \text{ Mbit/s}$. Za slanje 8 Mbit jednog sudionika treba $8 / 4 = 2 \text{ s}$. Zanimarujemo dodatne podatke i početno čekanje vlastitog polja. Modulacija određuje kako signal predstavlja podatke, a multipleksiranje kako više tokova dijeli prijenosni put.

📌 Zadatak

1. Prema pravilu „viša razina = 1, niža = 0” skicirajte signal za **11001010**. Ako jedno polje traje 0,5 ms, koliko traje cijeli niz? Prijamnik je očitao napone **0,9; 0,8; 0,1; 0,6; 0,9; 0,2; 0,8; 0,1 V**. Uz prag 0,5 V zapišite očitani niz i označite pogrešan bit.
2. Četiri sudionika ravnomjerno dijele kanal od 20 Mbit/s u fiksnom TDM rasporedu. Koliki udio dobiva svaki i koliko traje idealno slanje 8 Mbit jednog sudionika? Zanimarite dodatne podatke i početno čekanje.

▼ Prikaži rješenje

1. Razine su redom visoka, visoka, niska, niska, visoka, niska, visoka, niska. Niz traje $8 \times 0,5 = 4 \text{ ms}$. Očitani niz je **11011010**; pogrešan je četvrti bit, jer je 0,6 V iznad praga pa je poslanu nulu prijamnik protumačio kao jedinicu.
2. Svaki dobiva $20 / 4 = 5 \text{ Mbit/s}$. Vrijeme slanja je $8 / 5 = 1,6 \text{ s}$ u zadanom modelu.

5 Prijenosni mediji

Signal između uređaja treba prijeći fizički put. Primjerice, stalno računalo možemo povezati s preklopnikom kabelom, a laptop s pristupnom točkom bežično. U prvom slučaju signal putuje kroz kabel, a u drugom kroz prostor. Ono kroz što se signal širi nazivamo **prijenosnim medijem**. Iste podatke možemo prenijeti različitim medijima ako uređaji imaju odgovarajuća sučelja.

Prijenosni medij

Prijenosni medij fizičko je sredstvo ili prostor kroz koji se signal širi između uređaja. Bakreni vodiči prenose električne signale, optičko vlakno vodi svjetlost, a bežični prijenos koristi elektromagnetske valove kroz prostor.

Bakreni kabel čest je izbor za povezivanje stalnih računala unutar zgrade. U uobičajenom Ethernet kabelu vodiči su raspoređeni u međusobno uvijene parove, pa govorimo o **upletenoj parici**. Uvijanje pomaže smanjiti utjecaj smetnji, ali prijenos i dalje ovisi o duljini, kvaliteti kabela i spojeva te svojstvima sučelja. Pri povezivanju zato provjeravamo podržavaju li kabel i oba uređaja traženu brzinu na zadanoj udaljenosti.

Optičko vlakno prenosi podatke svjetlosnim signalima. Korisno je za povezivanje udaljenijih dijelova mreže, primjerice dviju zgrada, te u okruženjima s jakim elektromagnetskim smetnjama koje ne ometaju svjetlosni prijenos kroz vlakno. Na krajevima trebaju biti odgovarajuća optička sučelja ili moduli. Podržana udaljenost i brzina ovise o kombinaciji vlakna i opreme, pa sama oznaka „optika” nije dovoljna za odabir.

Bežični prijenos omogućuje povezivanje bez kabela do svakog uređaja. U Wi-Fi mreži laptopi i telefoni mogu se kretati unutar područja pokrivanja pristupne točke. Na rad utječu udaljenost, zidovi, smetnje i drugi korisnici koji dijele raspoloživi kanal. Prisutnost signala zato ne jamči dovoljnu brzinu za sve korisnike, a najveća navedena brzina nije brzina koju svaki od njih istodobno ostvaruje.

Primjer odabira: u učionici s postojećom kabelskom instalacijom stalna računala povezujemo bakrom, pokretne laptop Wi-Fi mrežom, a vezu prema drugoj zgradi možemo ostvariti optikom. Jedna mreža tako koristi više medija prema potrebama pojedine veze. Pri odabiru gledamo **udaljenost, traženu brzinu, smetnje, pokretljivost i mogućnosti uređaja na oba kraja**.

6 Gubici u komunikaciji

6.1 Gubitak poruke i neuspješna provjera

Pošiljalatelj može poslati deset poruka, a primatelj dobiti samo osam. Dvije nedostaju, pa je udio gubitaka $2 / 10 \times 100 = 20 \%$. Ako svaka poruka ima 1000 B, primljeno je 8000 B, a nedostaje 2000 B. Uzrok može biti pogreška prijenosa, odbacivanje u uređaju ili prekid puta; sam broj izgubljenih poruka ne otkriva uzrok.

Gubitak i udio gubitaka

Gubitak poruke znači da poslanu poruku primatelj nije uspješno primio u promatranoj razmjeni.

Udio izgubljenih poruka omjer je broja izgubljenih i ukupnog broja poslanih poruka, izražen u postotcima:
 $\text{izgubljeno} / \text{poslano} \times 100 \%$.

Kod **ping**-a promatramo cijelu provjeru: zahtjev treba stići do PC2, a odgovor natrag do PC1 unutar vremena čekanja. Ako od 20 provjera dobijemo 17 odgovora, tri nisu uspjele, odnosno $3 / 20 \times 100 = 15 \%$. To nije izravno mjerenje gubitaka u jednom smjeru, jer je mogao izostati zahtjev ili odgovor.

Neuspješna ping provjera

Neuspješna ping provjera pokušaj je za koji pošiljalatelj nije dobio očekivani odgovor unutar vremena čekanja. Njezin uzrok može biti gubitak zahtjeva, gubitak odgovora ili prekasni odgovor.

6.2 GNS3: namjerno izazivanje gubitaka

U pokusu kašnjenja poruke su stizale kasnije. Sada ćemo na istoj vezi odbacivati dio prometa. Koristite projekt **MS_V1_Prijenos** i prije promjene kratkim **ping**-om provjerite da komunikacija radi bez aktivnih filtara.

1. Na vezi **SW1-PC2** otvorite **Packet filters** → **Packet loss**.
2. Postavite gubitak na **10 %**, kliknite **Apply** i zatim **OK**. Kašnjenje i ostale filtre ostavite isključenima.
3. U PC1 izvršite **ping 192.168.10.2 -c 20** i pričekajte završetak.
4. Prebrojite uspješne odgovore. Broj neuspješnih provjera dobivate oduzimanjem tog broja od 20; izračunajte njihov postotak.
5. Vratite gubitak na **0 %**, primijenite promjenu i naredbom **ping 192.168.10.2 -c 5** potvrdite povratak komunikacije.

Vrijednost 10 % zadaje vjerojatnost slučajnog odbacivanja pri prolasku kroz filter. Ne znači da će od 20 provjera točno dvije biti neuspješne. Osim slučajnosti, filter djeluje na zahtjev i odgovor u oba smjera, pa postotak neuspješnih provjera ne mora odgovarati upisanoj vrijednosti.

Ako VPCS prekine niz prije svih 20 provjera, nemojte ga računati kao završen niz od 20. Isključite filter, provjerite veze i adrese te uspostavite osnovnu komunikaciju prije ponovnog pokušaja.

Zadatak

1. Za izvedeni pokus navedite broj uspješnih odgovora i izračunajte postotak neuspješnih provjera. Objasnite po čemu se opažanje razlikuje od pokusa kašnjenja.
2. U zasebnom primjeru pošaljemo deset blokova po 1000 B, a primatelj dobije osam. Koliki je udio izgubljenih blokova i koliko je bajtova primljeno? Možemo li iz tih podataka zaključiti da je uzrok loš kabel?

▼ Prikaži rješenje

1. Rezultat ovisi o slučajnom odbacivanju. Primjerice, 16 odgovora znači četiri neuspjeha, odnosno $4 / 20 \times 100 = 20 \%$. To je primjer, a ne rezultat koji treba dobiti. Kašnjenje se u prethodnom pokusu pokazalo većim RTT-om, dok se gubici pokazuju izostankom dijela odgovora.
2. Izgubljena su dva od deset blokova, odnosno **20 %**. Primitljeno je $8 \times 1000 = 8000 \text{ B}$. Podaci ne otkrivaju uzrok gubitaka, pa ne možemo zaključiti da je kabel neispravan.

Prije završetka provjerite da su filtri isključeni i da komunikacija radi. Na oba VPCS-a izvršite **save**. Ako projekt šaljete, zaustavite uređaje i koristite **File → Export portable project**. Upute za spremanje i izvoz nalaze se u uvodnoj vježbi.

Pregled formula

U tablici su objedinjene formule korištene u ovoj vježbi. Prije uvrštavanja uskladite jedinice: ako koristite bitove i bit/s, vrijeme dobivate u sekundama.

🔔 Formule i pretvorbe

Namjena	Formula ili odnos	Oznake i uvjeti
Bajtovi i bitovi	$L_{\text{bit}} = 8 \times L_B$	L_B je količina u bajtovima, a L_{bit} u bitovima.
Brzina u bajtovima i bitovima	$R_{\text{bit/s}} = 8 \times R_{B/s}$, $R_{B/s} = R_{\text{bit/s}} / 8$	Uz isti decimalni prefiks vrijedi i $R_{\text{Mbit/s}} = 8 \times R_{MB/s}$
Vrijeme slanja i potrebna brzina	$t_{\text{sl}} = L / R$; $R = L / t_{\text{sl}}$	L je količina u bitovima, R stalna brzina u bit/s, rezultat je u s. Za TDM koristimo brzinu dodijeljenu promatranom sudioniku.
Vrijeme širenja	$t_{\text{š}} = d / v$	d je put u m, a v zadana brzina širenja kroz promatrani medij u m/s; rezultat je u s.
Dolazak posljednjeg bita jednog bloka	$t_{\text{uk}} = t_{\text{sl}} + t_{\text{š}}$	Vrijeme od početka slanja na jednoj vezi, bez obrade i čekanja.
Ostvarena brzina korisnog prijenosa	$R_{\text{korisno}} = L_{\text{korisno}} / t$	Uspješno prenesena korisna količina podijeljena proteklom vremenom. Bitovi i sekunde daju bit/s, bajtovi i sekunde daju B/s.
Trajanje niza bitova	$t_{\text{niz}} = N_{\text{bit}} \times T_{\text{bit}}$	N_{bit} je broj bitova, a T_{bit} trajanje jednog bitnog polja.
Brzina pri jednom bitu po polju	$R = 1 / T_{\text{bit}}$	T_{bit} mora biti u sekundama, rezultat je u bit/s.
Brzina sudionika u TDM-u	$R_i = R / n$	R je brzina kanala, a n broj sudionika koji dobivaju jednaka vremenska polja. Zanimamo dodatne podatke.
Broj izgubljenih poruka ili blokova	$N_{\text{izgubljeno}} = N_{\text{poslano}} - N_{\text{primljeno}}$	Brojimo iste vrste jedinica; u zadanom modelu nema ponovnog slanja ni duplikata.
Udio gubitaka	$\text{gubitak} = (N_{\text{izgubljeno}} / N_{\text{poslano}}) \times 100 \%$	Odnosi se na promatrani prijenos od pošiljatelja prema primatelju.
Primljena i nedostajuća količina	$L_{\text{primljeno}} = N_{\text{primljeno}} \times L_{\text{blok}}$, $L_{\text{nedostaje}} = N_{\text{izgubljeno}} \times L_{\text{blok}}$	Svi blokovi imaju jednaku veličinu L_{blok} . Ako je ona u B, količine su također u B.
Udio neuspješnih ping provjera	$\text{udio} = ((N_{\text{provjera}} - N_{\text{odgovora}}) / N_{\text{provjera}}) \times 100 \%$	Brojimo poslane zahtjeve i primljene odgovore u promatranom nizu.

7 Samostalni zadaci

Zadaci služe isključivo za dodatnu vježbu. **Nisu obavezni i ne buduju se.** Odgovore zapišite uz broj zadatka i prikažite pretvorbe, postupak računanja ili obrazloženje. Za GNS3 zadatke koristite projekt `MS_V1_Prijenos`. Rješenja su u sljedećem poglavlju.

7.1 Zadatak 1

Datoteka ima 18 MB, a veza brzinu 24 Mbit/s. Izračunajte idealno vrijeme slanja. Dali bi slanje datoteke od 18 MiB trajalo jednako dugo? Provjerite tvrdnju pretvorbom u bitove i drugim izračunom. Zanimarite sve osim vremena slanja.

7.2 Zadatak 2

Blok od 1250 B šalje se preko veze od 20 Mbit/s. Put je dug 300 km, a za promatrani medij zadana je brzina širenja 200 000 000 m/s. Izračunajte vrijeme slanja, vrijeme širenja i vrijeme od početka slanja do dolaska posljednjeg bita. Obradu i čekanje zanemarite. Hoće li povećanje brzine veze na 100 Mbit/s pet puta skratiti ukupno vrijeme?

7.3 Zadatak 3

Za blok od 1500 B na vezi od 100 Mbit/s u izračunu `t_sl = 1500 / 100 000 000 = 0,000015 s` pronađite pogrešku i napišite ispravan postupak. Rezultat izrazite u sekundama, milisekundama i mikrosekundama

7.4 Zadatak 4

Tri sudionika ravnomjerno dijele kanal od 18 Mbit/s u fiksnom TDM rasporedu jednakih polja. Koliki udio dobiva svaki i koliko traje idealno slanje 9 MB jednog sudionika? Zatim raspored promijenimo tako da četiri sudionika dobivaju po jedno jednako polje. Ponovite izračun za istu količinu. Ako četvrti sudionik trenutačno ne šalje, vraća li se vrijeme automatski na prvotni rezultat? Zanimarite dodatne podatke i početno čekanje polja.

7.5 Zadatak 5

Predložite prijenosni medij za stalna računala u uredu s postojećom bakrenom instalacijom, vezu dviju zgrada uz jake elektromagnetske smetnje i laptope koji se kreću učionicom. Za svaki slučaj navedite što treba provjeriti. Procijenite i tvrdnju: „Ako bakreni kabel zamijenimo optikom, prijenos će sigurno biti brži, neovisno o uređajima na krajevima.”

7.6 Zadatak 6

Posiljalatelj šalje 25 blokova po 800 B. Primalatelj dobije sve osim blokova 4, 12 i 19, bez ponovnog slanja. Izračunajte udio izgubljenih blokova, primljenu količinu i količinu koja nedostaje. Primalatelj je dobio blok 25: znači li to da je dobio cijeli sadržaj?

7.7 Zadatak 7

U projektu **MS_V1_Prijenos** na vezi SW1–PC2 redom postavite dodatno kašnjenje 0 ms, 20 ms i 60 ms. Jitter i gubitak ostavite na 0, a na drugoj vezi filtre isključite. Za svako stanje iz PC1 pošaljite pet provjera prema PC2 i očitajte nekoliko RTT vrijednosti. Predvidite povećanje prema početnom stanju i usporedite ga s opažanjima. Objasnite zašto RTT nije jednak samo vrijednosti upisanoj u polje Latency. Na kraju vratite kašnjenje na 0.

7.8 Zadatak 8

U istom projektu isključite kašnjenje i uključite gubitak od 5 % samo na vezi SW1–PC2. Iz PC1 prema PC2 pošaljite 20 provjera i izračunajte udio neuspješnih provjera. Student tvrdi da mora dobiti točno jedan neuspjeh jer je 5 % od 20 jednako 1. Je li u pravu? Objasnite bez računanja teorijske vjerojatnosti. Vratite gubitak na 0, potvrdite komunikaciju i spremite konfiguracije na oba VPCS-a.

7.9 Zadatak 9

Datoteka od 48 MB uspješno je preuzeta za 12 s preko veze čija je nazivna brzina 100 Mbit/s. Izračunajte ostvarenu brzinu korisnog prijenosa u MB/s i Mbit/s. Kolega zaključuje da je sučelje zato sigurno podešeno na dobivenu brzinu. Može li se to zaključiti iz ovog mjerenja?

7.10 Zadatak 10

Veza A ima brzinu 10 Mbit/s i vrijeme širenja 1 ms, a veza B brzinu 100 Mbit/s i vrijeme širenja 5 ms. Za obje veze izračunajte vrijeme od početka slanja do dolaska posljednjeg bita bloka od 1000 B. Ponovite izračun za 1 MB podataka. Koja je veza povoljnija za malu, a koja za veću količinu u ovom modelu? Zanimarite zaglavlja, obradu i čekanje te promatrajte prijenos u jednom smjeru.

7.11 Zadatak 11

Datoteku od 24 MB treba u idealnom modelu poslati za najviše 6 s. Kolika je najmanja potrebna brzina veze u Mbit/s? Provjerite mogu li taj zahtjev zadovoljiti veze od 20 Mbit/s i 40 Mbit/s. Zanimarite sve osim vremena slanja.

7.12 Zadatak 12

Prema pravilu „viša razina = 1, niža = 0” primljen je signal: tri uzastopna polja visoke razine, dva niske, četiri visoke i jedno niske. Sva polja traju 0,25 ms. Zapišite niz bitova, ukupno trajanje i brzinu u bit/s. Koliko ima promjena razine između susjednih polja i zašto to nije broj prenesenih bitova?

7.13 Zadatak 13

Tri skice imaju jednako široka vremenska polja. Na prvoj se mijenja visina vala, uz jednak broj oscilacija po polju. Na drugoj se mijenja broj oscilacija, uz jednaku amplitudu. Na trećoj su amplituda i frekvencija jednake, ali je val fazno pomaknut prema referentnom valu. Za svaku skicu odredite ASK, FSK ili PSK i navedite svojstvo koje se mijenja. Možete li samo iz tih opisa odrediti poslani niz bitova?

7.14 Zadatak 14

U prvom sustavu tri toka naizmjenično koriste svoja vremenska polja. U drugom šalju istodobno, svaki u zasebnom frekvencijskom pojasu. U trećem se kroz isto optičko vlakno istodobno prenose tokovi različitih valnih duljina. Odredite vrstu multipleksiranja u svakom slučaju. Zatim procijenite tvrdnju: „Svaka promjena frekvencije vala znači da se koristi FDM.”

7.15 Zadatak 15

U projektu PC1–SW1–PC2 oba su VPCS-a pokrenuta, veze spojene i filtri isključeni. Naredba `show ip` prikazuje `192.168.10.1/24` na PC1 i `192.168.10.3/24` na PC2. Student iz PC1 izvrši `ping 192.168.10.2 -c 5`, ne dobije odgovor i zaključi da PC2 ne radi. Zatim uspješno provjeri adresu `192.168.10.1` i proglasi vezu do PC2 ispravnom. Objasnite obje pogreške u zaključivanju. U GNS3-u postavite PC2 na adresu iz zadatka i provjerite komunikaciju prema njegovoj stvarnoj adresi, a zatim vratite PC2 na adresu iz skripte i spremite konfiguraciju.

8 Rješenja samostalnih zadataka

8.1 Rješenje zadatka 1

▼ Prikaži rješenje

$18 \text{ MB} = 18\,000\,000 \text{ B} = 144\,000\,000 \text{ bit}$, pa je vrijeme slanja $144\,000\,000 / 24\,000\,000 = 6 \text{ s}$.

$18 \text{ MiB} = 18 \times 1\,048\,576 = 18\,874\,368 \text{ B} = 150\,994\,944 \text{ bit}$, pa slanje traje $150\,994\,944 / 24\,000\,000 = 6,291456 \text{ s}$, približno **6,29 s**. Tvrdnja nije točna: jednak broj uz različite jedinice ne označava jednaku količinu podataka.

8.2 Rješenje zadatka 2

▼ Prikaži rješenje

$1250 \text{ B} = 10\,000 \text{ bit}$. Slanje traje $10\,000 / 20\,000\,000 = 0,0005 \text{ s} = 0,5 \text{ ms}$. Širenje traje $300\,000 / 200\,000\,000 = 0,0015 \text{ s} = 1,5 \text{ ms}$. Posljednji bit stiže nakon **2 ms** od početka slanja.

Pri 100 Mbit/s slanje traje 0,1 ms, a širenje ostaje 1,5 ms. Novi je zbroj **1,6 ms**. Pet puta brža veza ne daje pet puta kraće ukupno vrijeme jer se vrijeme širenja nije promijenilo.

8.3 Rješenje zadatka 3

▼ Prikaži rješenje

U brojniku su uvršteni bajtovi, a brzina je izražena u bit/s. Najprije treba pretvoriti $1500 \text{ B} \times 8 = 12\,000 \text{ bit}$.

$t_{sl} = 12\,000 / 100\,000\,000 = 0,00012 \text{ s} = 0,12 \text{ ms} = 120 \mu\text{s}$. Prvi rezultat je osam puta premalen.

8.4 Rješenje zadatka 4

▼ Prikaži rješenje

Uz tri sudionika svaki dobiva $18 / 3 = 6 \text{ Mbit/s}$. Količina $9 \text{ MB} \times 8 = 72 \text{ Mbit}$ šalje se za $72 / 6 = 12 \text{ s}$.

Uz četiri sudionika svaki dobiva $18 / 4 = 4,5 \text{ Mbit/s}$, pa je vrijeme $72 / 4,5 = 16 \text{ s}$. Prazno polje četvrtog sudionika u fiksnom rasporedu nije automatski dodijeljeno ostalima; rezultat ostaje 16 s dok se raspored ne promijeni.

8.5 Rješenje zadatka 5

▼ Prikaži rješenje

Za stalna uredska računala prikladna je **bakrena veza**, uz provjeru kabela, sučelja, duljine puta i tražene brzine. Za vezu zgrada uz jake elektromagnetske smetnje prikladna je **optika**, uz provjeru doseg a i kompatibilnosti vlakna i opreme. Za pokretne laptope prikladan je **bežični pristup**, uz provjeru pokrivanja i očekivanog broja korisnika.

Tvrdnja nije točna. Sam naziv medija ne jamči brzinu: odgovarajuću brzinu trebaju podržavati i uređaji na krajevima, a ostvareni prijenos mogu ograničavati i drugi dijelovi sustava.

8.6 Rješenje zadatka 6

▼ Prikaži rješenje

Izgubljena su tri od 25 blokova, odnosno $3 / 25 \times 100 = 12 \%$. Primljena su 22 bloka: $22 \times 800 = 17600 \text{ B}$. Nedostaje $3 \times 800 = 2400 \text{ B}$.

Dolazak bloka 25 ne potvrđuje primitak svih prethodnih blokova. Cijeli sadržaj nije primljen jer nedostaju blokovi 4, 12 i 19.

8.7 Rješenje zadatka 7

▼ Prikaži rješenje

Pri kašnjenju 0 ms očekujemo uobičajen RTT. Dodanih 20 ms na jednoj vezi povećava RTT za približno **40 ms**, a 60 ms za približno **120 ms**. Zahtjev i odgovor prolaze filtriranu vezu, svaki u svojem smjeru.

Očitavanja iz `ping 192.168.10.2 -c 5` uspoređujemo s tim predviđanjima, uz moguća odstupanja zbog izvođenja simulatora i opterećenja računala. Na kraju vraćamo kašnjenje na 0 i primjenjujemo promjenu.

8.8 Rješenje zadatka 8

▼ Prikaži rješenje

Koristimo `ping 192.168.10.2 -c 20`. Ako, primjerice, primimo 18 odgovora, neuspješne su dvije provjere, odnosno $2 / 20 \times 100 = 10 \%$. U odgovor unosimo vlastiti rezultat; ovaj broj služi samo kao primjer.

Student nije u pravu. Filtar slučajno odbacuje promet, pa ne određuje točan broj neuspješnih provjera u kratkom nizu. Djeluje na zahtjev i odgovor, zbog čega ni postavljena vrijednost gubitka nije isto što i opaženi udio neuspješnih ping provjera. Nakon pokusa gubitak vraćamo na 0, provjeravamo komunikaciju i na oba VPCS-a izvršavamo `save`. Ako niz nije završio svih 20 provjera, prvo otklanjamo problem prema uputi iz poglavlja 6.

8.9 Rješenje zadatka 9

▼ Prikaži rješenje

Ostvarena brzina je $48 / 12 = 4 \text{ MB/s}$, odnosno $4 \times 8 = 32 \text{ Mbit/s}$.

Iz tog mjerenja ne možemo zaključiti da je sučelje podešeno na 32 Mbit/s. Mjerali smo uspješno preuzeti korisni sadržaj tijekom određenog vremena, a ne nazivnu brzinu rada sučelja. Na trajanje mogu utjecati dodatni podaci, čekanje i ostala ograničenja prijenosa.

8.10 Rješenje zadatka 10

▼ Prikaži rješenje

Za 1000 B, odnosno 8000 bitova, na A slanje traje 0,8 ms, pa je zbroj $0,8 + 1 = 1,8 \text{ ms}$. Na B slanje traje 0,08 ms, pa je zbroj $0,08 + 5 = 5,08 \text{ ms}$. Za taj mali blok povoljnija je **A**.

Za 1 MB, odnosno 8 000 000 bitova, na A slanje traje 800 ms, pa je ukupno **801 ms**. Na B slanje traje 80 ms, pa je ukupno **85 ms**. Za veću količinu povoljnija je **B**. Manje vrijeme širenja može biti presudno za mali blok, a veća brzina slanja za veliku količinu.

8.11 Rješenje zadatka 11

▼ Prikaži rješenje

Količina je $24 \text{ MB} \times 8 = 192 \text{ Mbit}$. Iz odnosa $t_{sl} = L / R$ dobivamo potrebnu brzinu $R = L / t_{sl} = 192 / 6 = 32 \text{ Mbit/s}$.

Na vezi od 20 Mbit/s slanje traje $192 / 20 = 9,6 \text{ s}$, pa ne zadovoljava zahtjev. Na vezi od 40 Mbit/s traje $192 / 40 = 4,8 \text{ s}$, pa zadovoljava. Najmanja potrebna brzina u zadanom idealnom modelu je **32 Mbit/s**.

8.12 Rješenje zadatka 12

▼ Prikaži rješenje

Niz je **1110011110** i sadrži deset bitova. Trajanje je $10 \times 0,25 = 2,5 \text{ ms}$. Jedno bitno polje traje $0,00025 \text{ s}$, pa je brzina $1 / 0,00025 = 4000 \text{ bit/s}$.

Između susjednih polja razina se mijenja **tri puta**: nakon trećeg, petog i devetog polja. Uzastopni jednaki bitovi ne traže promjenu razine, ali svaki zauzima svoje vremensko polje.

8.13 Rješenje zadatka 13

▼ Prikaži rješenje

Prva skica prikazuje **ASK**, jer se mijenja amplituda. Druga prikazuje **FSK**, jer se mijenja frekvencija. Treća prikazuje **PSK**, jer se mijenja faza prema referentnom valu.

Iz opisa ne možemo odrediti konkretan niz bitova. Treba znati koja su signalna stanja dodijeljena bitovima 0 i 1 te redoslijed stanja u poljima.

8.14 Rješenje zadatka 14

▼ Prikaži rješenje

Prvi sustav koristi **TDM**, drugi **FDM**, a treći **WDM**.

Tvrdnja nije točna. Kod FDM-a zasebni frekvencijski pojasevi razdvajaju više tokova. Kod FSK-a promjenom frekvencije možemo predstavljati bitove jednog toka. Modulacija i multipleksiranje imaju različite uloge, iako se mogu koristiti zajedno.

8.15 Rješenje zadatka 15

▼ Prikaži rješenje

PC2 trenutačno ima adresu **192.168.10.3**, a student je provjeravao **192.168.10.2**. Izostanak odgovora s druge adrese ne dokazuje da PC2 ne radi. Provjera vlastite adrese **192.168.10.1** također ne potvrđuje put preko SW1 do PC2.

Za pokus na PC2 unesemo `ip 192.168.10.3/24` i provjerimo `show ip`. Iz PC1 izvršimo `ping 192.168.10.3 -c 5`. Nakon uspješne provjere na PC2 vratimo `ip 192.168.10.2/24`, a iz PC1 provjerimo `ping 192.168.10.2 -c 5`. Na PC2 izvršimo `save`; na PC1 također možemo spremiti postojeću konfiguraciju. Sve naredbe izvršavamo u VPCS konzolama, bez izmjene postavki fizičkog računala.