Tabelas de resultados

Consolidação das sete rodadas de 1000 quadros, conforme os resumos dos monitores seriais apresentados na conversa. Cada linha das tabelas soma 1000 quadros.

1. SUM8 - soma modular de 8 bits

Modo de ruído	OK	Corrompidos	Perdidos	Não detectados	Taxa de não detecção
0 - desligado	1000	0	0	0	Não se aplica
1 - um bit	478	522	0	0	0%
2 - dois bits	236	757	0	**7**	**0,9162%**
3 - rajada	46	954	0	0	0%

2. CRC8

Modo de ruído	OK	Corrompidos	Perdidos	Não detectados	Taxa de não detecção
1 - um bit	488	512	0	0	0%
2 - dois bits	260	740	0	0	0%
3 - rajada	35	965	0	0	0%

3. Cálculo da taxa de não detecção

A taxa considera somente os quadros em que houve erro, e não o total de quadros enviados.

Taxa = não detectados / (corrompidos + não detectados)

SUM8, modo 2: 7 / (757 + 7) = 7 / 764 = 0,009162... ≈ **0,9162%**.

No modo 0, não houve quadros com erro; por isso, a taxa não se aplica (denominador zero).

Observação sobre a comparação

O ajuste do RUÍDO mudou antes da última rodada de CRC8 com rajada. Estas tabelas preservam os resultados obtidos; a comparação final ainda depende da verificação de condições equivalentes entre as técnicas.