

Kiracı Yöneticisi Kullanım Kılavuzu

Ditto

July 17, 2026

CONTENTS

Kiracı Yöneticisi Kullanım Kılavuzu	
1. Giriş & Bu Kılavuz Hakkında	
2. Ditto Nedir? (Kiracı Bakışıyla)	
2.1 Ditto ne işe yarar?	
2.2 Kiracı = Organizasyon (bir mağaza zinciri)	
2.3 Cihaz = Yazıcı (Printer)	
2.4 Tetikleme → QR akışı	
2.5 Ön ödemeli kredi sistemi (Prepaid Credits)	
2.6 Kiracı içindeki roller (Owner / Admin / Member)	
3. Başlarken (Giriş ve Gezinme)	
Adım adım: Giriş yapma	
Giriş sonrası yönlendirme ve erişim kuralı	
Sol menü — “Çalışma Alanı (Workspace)” grubu	
Üst çubuk (Top bar)	
Çalışma alanı değiştirici (Workspace switcher)	
Hesap menüsü	
İpuçları	
4. Panel (Dashboard)	
Bu ekran ne işe yarar?	

Ekran neler var?

İpuçları

5. Mağazalar (Stores)

Bu ekran ne işe yarar?

Ekran neler var?

Adım adım: Mağaza ekleme (Add store)

Adım adım: Mağaza düzenleme (Edit store)

İpuçları

6. Mağaza Detayı ve Cihaz Yönetimi

Bu ekran ne işe yarar?

Ekran neler var?

Adım adım: Yazıcı sahiplenme (Claim printer)

Adım adım: Cihazı duraklatma/etkinleştirme

Cihaz Detayı (Device Detail)

Adım adım: Uzaktan komut gönderme

İpuçları

7. Marka (Branding)

Bu ekran ne işe yarar?

Ekran neler var?

Adım adım: Markayı düzenleme ve kaydetme

İpuçları

8. Cihaz Ayarları (Device Settings)

Bu ekran ne işe yarar?

Ekranda neler var?

Adım adım: Cihaz politikalarını ayarlama

İpuçları

9. Üyeler (Members)

Bu ekran ne işe yarar?

Ekranda neler var?

Adım adım: Üye davet etme

Adım adım: Rol değiştirme / üye kaldırma

İpuçları

10. Faturalandırma & Krediler (Billing)

Bu ekran ne işe yarar?

Ekranda neler var?

Adım adım: Kredi satın alma

İpuçları

11. API

Bu ekran ne işe yarar?

Ekranda neler var?

Adım adım: API anahtarı oluşturma

Adım adım: API anahtarını iptal etme

İpuçları

12. Etkinlik (Activity)

Bu ekran ne işe yarar?

Ekranda neler var?

İpuçları

13. Rozetler ve Terimler (Sözlük)

13.1 Cihaz durumu (Device status)

13.2 Mağaza durumu (rollup)

13.3 Roller (Owner / Admin / Member)

13.4 Sözlük (Terimler)

14. Sık Sorulanlar / Sorun Giderme

Kiracı Yöneticisi Kullanım Kılavuzu

Ditto Admin — Kiracı (Mağaza Zinciri) Yöneticisi Rehberi

1. Giriş & Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz, Ditto Admin uygulamasının **Kiracı (Tenant)** bölümünü kullanacak kişiler için hazırlanmıştır: bir mağaza zincirinin (kiracının) **sahibi (owner)**, **yöneticisi (admin)** veya **üyeleri (member)** olarak sisteme giren herkes. Ditto'yu daha önce hiç kullanmamış olduğunuzu varsayarak en temel kavramlardan başlar ve adım adım ilerler; hiçbir ön bilgi gerektirmez.

Ditto Admin uygulamasının arayüzü **İngilizce**'dir; bu kılavuz Türkçe yazılmış olsa da uygulamanın kendisi Türkçeleştirilmemiştir. Bu nedenle bir ekran adı, düğme veya alan adı ilk kez geçtiğinde, “**Türkçe karşılığı (İngilizce arayüz metni)**” biçiminde verilir — örneğin **Panel (Dashboard)**, **Mağazalar (Stores)**. Parantez içindeki İngilizce metin, ekranda aynen göreceğiniz metindir; parantezden önceki Türkçe kısım ise bunun açıklaması/çevirisidir.

Kılavuzu okurken şu sırayı izlemenizi öneririz: önce **kavramları** öğrenin (Ditto nedir, kiracı/mağaza/cihaz ne demek, tetikleme→QR akışı nasıl işler, kredi sistemi nasıl çalışır, kiracı içindeki roller nelerdir), ardından uygulamaya nasıl gireceğinizi ve ana gezinme yapısını keşfedin. Bu sıralama, ekranlarda gördüğünüz her düğme ve alanın “neden” orada olduğunu anlamamanızı kolaylaştırır.

2. Ditto Nedir? (Kiracı Bakışıyla)

2.1 DITTO NE İŞE YARAR?

Ditto, işletmelerin kağıt belge basmak yerine müşterilerine bir **QR kod** gösterebilmesini sağlayan bir sistemdir. Müşteri, yazıcının ekranındaki bu QR kodu telefonuyla tarar. Böylece kağıt kullanımına gerek kalmaz.

2.2 KIRACI = ORGANİZASYON (BİR MAĞAZA ZİNCİRİ)

Sizin firmanız, Ditto Admin içinde bir **organizasyon** olarak temsil edilir; bu kılavuzda buna **kiracı (tenant)** denir. Bir kiracı, tek bir mağazayı değil, tipik olarak **bir mağaza zincirinin tamamını** kapsar: birden çok mağaza, bu mağazalara bağlı cihazlar ve bu kiracıda çalışan kullanıcılar, hep aynı kiracının altında yer alır.

2.3 CİHAZ = YAZICI (PRINTER)

Ditto'da bahsedilen “cihaz (device)”, fiziksel bir **yazıcı** donanımdır. Bu donanım kağıda bir şey basmaz; ekranında müşteriye taranacak QR kodu gösterir.

2.4 TETİKLEME → QR AKIŞI

Bir cihazın müşteriye QR kod gösterebilmesi için şu akış izlenir:

1. Yetkilendirilmiş bir çağırıcı taraf (bir **API** çağırısı), belirli bir **URL**'nin QR kodunun gösterilmesi için cihazı **tetikler (trigger)**.
2. Bu tetikleme karşılığında kiracının kredi bakiyesinden **1 kredi rezerve edilir** (henüz kesin olarak düşülmez, sadece ayrılır).
3. Cihaz, komutu alır ve ekranında ilgili URL'nin QR kodunu gösterir.
4. Cihaz, işlemi tamamladığını bildirir (**ack**); bu bildirim **başarılı** olursa rezerve edilen kredi kalıcı olarak düşülür.

2.5 ÖN ÖDEMELİ KREDİ SİSTEMİ (PREPAID CREDITS)

Ditto, kullanım başına **ön ödemeli kredi** modeliyle ücretlendirilir: her **tetikleme**, kiracıya **1 krediye** mal olur. Krediler önce rezerve edilir, işlem başarıyla tamamlanınca (ack ile) kesin olarak düşülür.

2.6 KIRACI İÇİNDEKİ ROLLER (OWNER / ADMIN / MEMBER)

Bir kiracı içindeki her kullanıcının bir **rolü** vardır:

- **Sahip (Owner)** ve **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar kiracıyı **yönetebilir** — mağaza, cihaz, üye gibi kaynaklar üzerinde işlem yapabilirler.
- **Üye (Member)** rolündeki kullanıcılar **salt-okunur (read-only)** erişime sahiptir; yönetimsel işlem yapamazlar.

Yeni bir kullanıcı davet edildiğinde, davet yalnızca **Yönetici (Admin)** veya **Üye (Member)** rolüyle verilebilir; **Sahip (Owner)** rolü davet yoluyla atanamaz — bu rol korunur.

3. Başlarken (Giriş ve Gezinme)

Bu bölümde Ditto Admin'e kiracı kullanıcısı olarak nasıl giriş yapacağınızı, giriş sonrası nereye yönlendirileceğinizi, erişim kurallarını ve ana gezinme yapısını (sol menü, üst çubuk, çalışma alanı değiştirici, hesap menüsü) öğreneceksiniz.

ADIM ADIM: GİRİŞ YAPMA

1. Tarayıcınızda uygulamanın giriş sayfasına, yani `/login` adresine gidin.
2. **E-posta (Email)** alanına hesabınızın e-posta adresini girin.
3. **Şifre (Password)** alanına şifrenizi girin.
4. **Giriş yap (Sign in)** düğmesine tıklayın.

GİRİŞ SONRASI YÖNLENDİRME VE ERIŞİM KURALI

`/tenant` ile başlayan bölümün tamamı `requireTenant()` adlı bir kontrol ile korunur:

- Oturumu açık olmayan (giriş yapmamış) bir kullanıcı bu bölüme erişmeye çalışırsa `/login` sayfasına yönlendirilir.
- Başarılı bir girişten sonra, kiracı kullanıcısı otomatik olarak `/tenant` adresine iner; hesabı `platform_admin` olan bir kullanıcı ise `/admin` adresine yönlendirilir.
- Kullanıcının **aktif bir organizasyonu (aktif kiracısı)** yoksa, `/login` sayfasına yönlendirilir; bu kullanıcı aynı zamanda `platform_admin` ise `/admin` adresine yönlendirilir.

SOL MENÜ — “ÇALIŞMA ALANI (WORKSPACE)” GRUBU

Giriş yaptıktan sonra sol taraftaki gezinme menüsünde “Çalışma Alanı (Workspace)” adlı bir grup görürsünüz. Bu grup, aşağıdaki sırayla şu ekranları içerir:

1. **Panel (Dashboard)**
2. **Mağazalar (Stores)**
3. **Marka (Branding)**
4. **Cihaz Ayarları (Device Settings)**
5. **Üyeler (Members)**
6. **Faturalandırma (Billing)**
7. **API**
8. **Etkinlik (Activity)**

Bu ekranların her biri, kılavuzun ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

ÜST ÇUBUK (TOP BAR)

Panelin üst kısmında şu ortak kontroller bulunur:

- Sol tarafta, bulunduğunuz ekranı gösteren bir başlık: “**Workspace / {ekran adı}**” biçiminde.
- **Tema değiştirici (Theme toggle):** Açık/koyu tema arasında geçiş yapmanızı sağlar.

- **Hesap menüsü (Account menu):** Oturum açmış kullanıcının hesabına ilişkin bir açılır menü sunar (ayrıntılar aşağıda).

ÇALIŞMA ALANI DEĞİŞTİRİCİ (WORKSPACE SWITCHER)

Üst kısımda, aktif organizasyonunuzun adını ve ”**Kiracı Çalışma Alanı (Tenant Workspace)**” etiketini gösteren bir **çalışma alanı değiştirici (workspace switcher)** bulunur. Bu kontrole tıkladığınızda açılan menüde:

- Kullanıcının üye olduğu **tüm organizasyonlar**, adları ve o organizasyondaki rolüyle (owner/admin/member) birlikte listelenir; o an aktif olan organizasyonun yanında bir **onay işareti** görünür.
- Listedenden başka bir organizasyon seçildiğinde, `setActive()` çağrısıyla o organizasyon **aktif organizasyon** yapılır ve `/tenant` adresine yönlendirilirsiniz.
- Hesabınız aynı zamanda **platform_admin** ise, menüde ayrıca ”**Ditto Merkez / Süper Yönetici (Ditto HQ / Super Admin)**” adlı bir seçenek görünür; bu seçenek sizi `/admin` adresine götürür.

HESAP MENÜSÜ

Üst çubuktaki hesap menüsünü açtığınızda, kullanıcının **avatarı, adı ve rolü** görüntülenir. Menüde ayrıca şu öğeler bulunur: **Profil (Profile)**, **Ayarlar (Settings)**, bir **tema değiştirici (ThemeToggle)** ve **Çıkış yap (Sign out)**.

Önemli — işlevsiz menü öğeleri: Hesap menüsündeki **Profil (Profile)** ve **Ayarlar (Settings)** öğeleri **işlevsizdir** — bu öğelere tıklamanın herhangi bir etkisi yoktur, herhangi bir sayfa açılmaz. **Çıkış yap (Sign out)** öğesi ise gerçek bir oturum kapatma işlemi **çağırılmaz**; yalnızca sizi `/login` sayfasına yönlendirir.

İPUÇLARI

- Uygulamanın arayüzü İngilizce olduğu için, ekranlarda gördüğünüz metinleri bu kılavuzdaki “Türkçe karşılığı (İngilizce arayüz metni)” eşleşmelerinden takip edebilirsiniz.
- Birden fazla organizasyona üyeyseniz, hangi kiracı üzerinde işlem yaptığınızı her zaman üst kısımdaki **çalışma alanı değiştirici** üzerinden kontrol edin.
- Hesap menüsündeki **Profil (Profile)**, **Ayarlar (Settings)** ve **Çıkış yap (Sign out)** öğelerinin yukarıda açıklanan sınırlamalarını unutmayın; gerçek bir oturum kapatma için tarayıcınızın kendi araçlarına (örn. çerezleri temizleme) ihtiyaç duyabilirsiniz.

4. Panel (Dashboard)

BU EKRAN NE İŞE YARAR?

Giriş yaptıktan sonra kiracı kullanıcısı olarak indiğiniz ilk ekran, **Panel (Dashboard)** ekranıdır (adres: `/tenant`). Bu ekran, kiracınızın (mağaza zincirinizin) o günkü ve son 30 günkü **kağıtsız ödeme/QR akışı** performansını tek bakışta özetler: kaç aktivasyon yapıldığını ve kaç yazıcının çevrimiçi olduğunu gösterir. **Bu ekranda herhangi bir işlem yapılmaz** — yalnızca bilgi kartları bulunur; veri ekleyen, değiştiren veya silen hiçbir kontrol yoktur.

EKRANDA NELER VAR?

- **Başlık ve açıklama:** Üstte “**Welcome back, {adınız}**” biçiminde kişiselleştirilmiş bir karşıla-
ma başlığı ve altında “**Here’s how {kiracı adınız} is doing today.**” açıklaması yer alır.
- **Tarih çipi:** Başlığın yanında bir takvim ikonuyla birlikte **bugünün tarihi** görünür (örneğin
“**July 17, 2026**”); bu tarih, ekranı açtığınız güne göre gerçek zamanlı olarak güncellenir.
- **3 KPI (temel performans göstergesi) kartı:**
 - **Bugünkü aktivasyonlar (Activations today):** O güne ait aktivasyon sayısı. Kartta bir
de “**+6.4%**” delta (değişim) rozeti ve “**vs. yesterday**” (dünle karşılaştırma) ibaresi
görünür. **Önemli:** Bu **+6.4% değeri sabittir (hardcoded)** — gerçek bir “dünle
karşılaştırma” hesaplaması **değildir**, ekranı her açtığınızda aynı rakamı görürsünüz.
 - **Bu ayki aktivasyonlar (Activations this month):** O aya ait toplam aktivasyon sayısı.
Delta rozeti “**+12.1%**”, ibare “**vs. last month**” (geçen ayla karşılaştırma). **Önemli:** Bu
+12.1% değeri de sabittir (hardcoded), gerçek zamanlı bir hesap değildir.
 - **Aktif cihazlar (Active devices):** “**{çevrimiçi sayısı}/{toplam sayı}**” biçiminde gösterilir,
altında “**printers online now**” (şu anda çevrimiçi yazıcılar) ibaresi bulunur. Bu değer,
diğer ikisinin aksine **gerçek/canlı** bir sayıdır.
- **”Aktivasyonlar zaman içinde (Activations over time)” kartı:** Açıklaması “**Daily activa-
tions, last 30 days**” (son 30 günün günlük aktivasyonları); bir **alan grafiği (area chart)** ile
gösterilir.

İPUÇLARI

- Panel ekranındaki hiçbir kart veya sayı üzerinde düzenleme yapamazsınız; bu ekran salt bil-
gilendirme amaçlıdır. Mağaza eklemek/düzenlemek gibi işlemler için **Mağazalar (Stores)**
ekranına gidin (bkz. Bölüm 5).
- İki KPI kartındaki (Bugünkü/Bu ayki aktivasyonlar) yüzde delta değerlerinin **sabit (hardcod-
ed)** olduğunu unutmayın — bunları gerçek zamanlı veri gibi yorumlamayın. Sadece **Aktif ci-
hazlar KPI’ı** ve grafikteki sayılar gerçek veriye dayanır.

5. Mağazalar (Stores)

BU EKRAN NE İŞE YARAR?

Mağazalar (Stores) ekranı (adres: `/tenant/stores`), kiracınıza bağlı tüm **mağazaları** (**şubeleri**) bir tablo halinde listeler. Buradan mevcut mağazaların yazıcı/aktivasyon durumunu görebilir; **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeyseniz yeni mağaza ekleyebilir ve mevcut mağazaların bilgilerini düzenleyebilirsiniz. **Üye (Member)** rolündeki kullanıcılar bu ekranı yalnızca **salt-okunur (read-only)** olarak görür.

EKRANDA NELER VAR?

- **Başlık ve açıklama:** Başlık “**Stores**”; açıklama “**{n} branches · {çevrimiçi}/{toplam} printers online**” (n şube, çevrimiçi/toplam yazıcı sayısı) biçimindedir.
- **”Mağaza ekle (Add store)” düğmesi:** Ekranın sağ üst köşesinde yer alır ve **yalnızca Sahip (Owner)/Yönetici (Admin) rolündeki kullanıcılara görünür**; Üye (Member) rolündeki kullanıcılar bu düğmeyi görmez.
- **Mağaza tablosu**, şu sütunlardan oluşur:
 - **Mağaza (Store)** — mağaza adı (bir simge ve mağaza adına tıklanabilir bağlantıyla birlikte),
 - **Adres (Address)** — mağazanın adresi,
 - **Yazıcılar (Printers)** — “**{çevrimiçi}/{toplam}**” biçiminde, bir durum noktası (status dot) ile birlikte,
 - **Aktivasyonlar/ay (Activations (mo.))** — o ayki toplam aktivasyon sayısı,
 - **Durum (Status)** — bir **durum rozeti (status badge)**: **Çevrimiçi (Online)**, **Çevrimdışı (Offline)** veya **Duraklatılmış (Paused)**,
 - Son sütun, satıra özel **işlem (actions)** alanıdır.
- **Satır işlemleri:**
 - **Sahip (Owner)/Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için, satırın sonunda bir **kebab menüsü (:)** bulunur; bu menüde **”Mağazayı aç (Open store)”** ve **”Mağazayı düzenle (Edit store)”** seçenekleri yer alır.
 - **Üye (Member)** rolündeki kullanıcılar için bu kebab menüsü yerine, satıra tıklandığında mağaza detayına götüren basit bir ok/bağlantı görünür — yani üyeler mağaza bilgisini görüntüleyebilir ama **düzenleyemez**.

ADIM ADIM: MAĞAZA EKLEME (ADD STORE)

Bu adımlar yalnızca **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için geçerlidir.

1. **Mağazalar (Stores)** ekranında sağ üstteki **"Mağaza ekle (Add store)"** düğmesine tıklayın.
2. Açılan **"Mağaza ekle (Add store)"** diyalogunda ("Create a new branch. You can claim printers into it afterwards." — yeni bir şube oluşturun, ardından yazıcıları bu şubeye bağlayabilirsiniz), aşağıdaki alanları doldurun:
 - **Mağaza adı (Store name)** — **zorunlu** bir alandır (örnek yer tutucu metin: "e.g. Downtown Flagship"). Bu alan boş bırakılırsa **"Store name is required."** (mağaza adı zorunludur) hata mesajı alırsınız.
 - **Adres (Address)** — isteğe bağlıdır.
 - **Saat dilimi (Timezone)** — önceden seçili bir varsayılan değerle gelir; altında **"The store's local time zone."** (mağazanın yerel saat dilimi) açıklaması bulunur.
3. Vazgeçmek isterseniz **İptal (Cancel)** düğmesine tıklayın; kaydetmek için **"Mağaza ekle (Add store)"** düğmesine tıklayın (işlem sürerken düğme metni **"Adding..."** olarak değişir).
4. İşlem başarılı olursa, **"Store added"** başlıklı bir bildirim ile birlikte **"{mağaza adı} is ready for printers."** (mağaza yazıcıları için hazır) açıklaması görünür ve yeni mağaza tabloya eklenir.
5. Bu işlemi yapmaya yetkiniz yoksa (Üye/Member rolündeyseniz), **"You don't have permission to add stores."** (mağaza ekleme yetkiniz yok) hata mesajı alırsınız.

ADIM ADIM: MAĞAZA DÜZENLEME (EDIT STORE)

Bu adımlar yalnızca **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için geçerlidir.

1. **Mağazalar (Stores)** tablosunda düzenlemek istediğiniz mağazanın satırındaki kebab menüsünü (:) açın ve **"Mağazayı düzenle (Edit store)"** seçeneğine tıklayın.
2. Açılan **"Mağazayı düzenle (Edit store)"** diyalogunda ("Update this branch's details." — bu şubenin bilgilerini güncelleyin), **Mağaza adı (Store name)**, **Adres (Address)** ve **Saat dilimi (Timezone)** alanları mağazanın mevcut bilgileriyle önceden doldurulmuş olarak gelir; dilediğinizi değiştirin.
3. Vazgeçmek isterseniz **İptal (Cancel)** düğmesine tıklayın; kaydetmek için **"Değişiklikleri kaydet (Save changes)"** düğmesine tıklayın (işlem sürerken düğme metni **"Saving..."** olarak değişir).
4. İşlem başarılı olursa **"Store updated"** (mağaza güncellendi) bildirimi görünür ve tablo güncellenir.

İPUÇLARI

- **Üye (Member)** rolündeyseniz bu ekran sizin için tamamen **salt-okunur (read-only)**'dur: **"Mağaza ekle (Add store)"** düğmesini görmez, satırlarda **"Mağazayı düzenle (Edit store)"** seçeneğine erişemezsiniz; yalnızca mağaza detayına gidebilirsiniz.
- **Mağaza adı (Store name)** her iki diyalogda da **zorunlu** tek alandır; **Adres (Address)** boş bırakılabilir.
- **Saat dilimi (Timezone)** seçimi yalnızca kozmetik değildir — mağazanın aktivasyon istatistiklerini mağazanın yerel gününe göre doğru hesaplamak için kullanılır, bu nedenle mağazanın gerçek saat dilimini seçmeniz önerilir.

6. Mağaza Detayı ve Cihaz Yönetimi

BU EKRAN NE İŞE YARAR?

Mağaza detayı ekranı (adres: `/tenant/stores/{storeId}`), tek bir mağazanın (şubenin) ayrıntılı görünümüdür: o mağazadaki tüm **cihazları (yazıcıları)**, mağazaya özgü aktivasyon istatistiklerini ve zaman içi grafiğini bir arada gösterir. Bu ekran aynı zamanda yeni bir yazıcının mağazaya **sahiplenilmesi (claim)** ve mevcut yazıcıların **duraklatılıp etkinleştirilmesi** için giriş noktasıdır. **Sahip (Owner)** ve **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar burada yazıcı sahiplenebilir ve mağaza bilgilerini düzenleyebilir; **Üye (Member)** rolündeki kullanıcılar ekranı yalnızca **görüntüleyebilir**.

Bir mağazanın adına (Mağazalar tablosundan veya bir Panel döşemesinden) tıklayarak bu ekrana ulaşırsınız. Aradığınız mağaza kiracınıza ait değilse veya bulunamazsa, uygulama sizi bir **404 (bulunamadı)** sayfasına yönlendirir.

EKRANDA NELER VAR?

- **Geri bağlantısı:** Ekranın en üstünde **"Stores"** yazan bir bağlantı bulunur; bu bağlantı sizi **Mağazalar (Stores)** ekranına geri götürür.
- **Başlık:** Mağazanın adı, yanında mağazanın genel durumunu özetleyen bir **durum rozeti (status badge)** ile birlikte gösterilir — **Çevrimiçi (Online)**, **Çevrimdışı (Offline)** veya **Duraklatılmış (Paused)**. Bu rozet, mağazadaki cihazların **toplu (rollup)** durumunu yansıtır: en az bir cihaz çevrimiçiyse rozet **Çevrimiçi**, çevrimiçi cihaz yoksa ama duraklatılmış cihaz varsa **Duraklatılmış**, hiçbiri değilse **Çevrimdışı** görünür.
- **Sahip (Owner)/Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için başlığın yanında iki düğme daha bulunur: **Mağazayı düzenle (Edit store)** (bkz. Bölüm 5) ve **Yazıcı sahiplen (Claim printer)** (aşağıda anlatılır). Üye (Member) rolündeki kullanıcılar bu iki düğmeyi görmez.
- Başlığın altında bir harita pini ikonuyla birlikte mağazanın **adres**i yer alır.

- **KPI (temel performans göstergesi) satırı — 3 kart:**
 - **Cihazlar (Devices):** “{çevrimiçi}/{toplam}” biçiminde, altında “**online**” ibaresi.
 - **Bugünkü aktivasyonlar (Activations today).**
 - **Bu ayki aktivasyonlar (Activations this month):** bu kartta bir **delta (değişim) rozeti** ve “**vs last month**” (geçen ayla karşılaştırma) ibaresi bulunur. **Önemli:** Panel (Dashboard) ekranındaki delta değerlerinin aksine (bkz. Bölüm 4), buradaki delta **sabit değildir** — mağazanın gerçek geçen-ay verisiyle karşılaştırılarak hesaplanan **gerçek** bir yüzdedir.
- **”Aktivasyonlar zaman içinde (Activations over time)” kartı:** açıklaması “**Daily activations, last 30 days**” (son 30 günün günlük aktivasyonları); bir alan grafiği (area chart) ile gösterilir.
- **”Bu mağazadaki yazıcılar (Printers in this store)” bölümü:** mağazaya bağlı her cihaz için bir **cihaz kartı** gösteren bir ızgara (grid). Mağazada henüz cihaz yoksa “**No printers here yet**” (henüz buraya ait yazıcı yok) mesajı görünür; Sahip/Yönetici rolündeyseniz altında ayrıca “**Claim a printer with its pairing code to start issuing activations at this store.**” (bir yazıcıyı eşleştirme koduyla sahiplenerek bu mağazada aktivasyon üretmeye başlayın) açıklaması görünür.
- **”Sahiplenilmemiş yazıcılar (Unclaimed printers)” kartı:** yalnızca **Sahip (Owner)/Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılara ve yalnızca kiracınızda henüz bir mağazaya bağlanmamış (sahiplenilmemiş) cihaz varsa görünür. Kart, kaç cihazın sahiplenilmeyi beklediğini belirtir ve her cihaz için adını ve mono (eşit aralıklı) yazı tipiyle gösterilen **eşleştirme kodunu (pairing code)** listeler.

ADIM ADIM: YAZICI SAHIPLENME (CLAIM PRINTER)

Bu adımlar yalnızca **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için geçerlidir.

1. Mağaza detayı ekranında başlığın yanındaki **”Yazıcı sahiplen (Claim printer)”** düğmesine tıklayın.
2. Açılan **”Bir yazıcı sahiplen (Claim a printer)”** diyalogunda (“Enter the pairing code shown on the printer screen to bind it to this store.” — yazıcının ekranında görünen eşleştirme kodunu girerek onu bu mağazaya bağlayın), **Eşleştirme kodu (Pairing code)** alanına yazıcının ekranında gördüğünüz kodu girin. Bu alan **zorunludur**; girdiğiniz metin otomatik olarak **BÜYÜK HARFE** çevrilir ve yer tutucu biçimi “XXXX-XXXX” şeklindedir. Alanın altında **”Find it under Settings → Pairing on the device.”** (cihazda Settings → Pairing altında bulabilirsiniz) yardım metni bulunur.

3. Vazgeçmek isterseniz **İptal (Cancel)** düğmesine tıklayın; onaylamak için **"Yazıcı sahiplen (Claim printer)"** düğmesine tıklayın (işlem sürerken düğme metni **"Claiming..."** olarak değişir).
4. İşlem başarılı olursa diyalog, **"{cihaz adı} claimed"** başlığıyla birlikte **"It will activate automatically within a few seconds — watch the printer screen return to the home screen."** (birkaç saniye içinde otomatik olarak etkinleşecektir — yazıcı ekranının ana ekrana dönmesini izleyin) açıklamasını gösteren bir başarı görünümüne geçer.
5. Bu başarı görünümünde, katlanabilir bir **"Manuel kurulum (gelişmiş) (Manual setup (advanced))"** bölümü bulunur. Bu bölümü açtığınızda, o cihaza ait **tek seferlik (one-time)** bir **Cihaz anahtarı (Device key)** görürsünüz (mono yazı tipiyle, yanında bir **kopyala (copy)** düğmesiyle). Bu bölümün üstünde şu **kritik uyarı** yer alır: **"Only needed if the device doesn't activate on its own. This key is shown once and can't be retrieved later — for security, Ditto only keeps a hashed copy."** (Yalnızca cihaz kendiliğinden etkinleşmezse gerekir. Bu anahtar yalnızca bir kez gösterilir ve daha sonra tekrar alınamaz — güvenlik nedeniyle Ditto yalnızca anahtarın hash'lenmiş (özetlenmiş) bir kopyasını saklar.) **Bu anahtarı bu ekrandan ayrılmadan önce mutlaka kopyalayıp güvenli bir yere kaydedin; diyaloğu kapattıktan sonra bir daha görüntüleyemezsiniz.**
6. İşlemi bitirmek için **Bitti (Done)** düğmesine tıklayın.

Olası hata mesajları:

- **"No device found with that pairing code."** (bu eşleştirme koduyla eşleşen bir cihaz bulunamadı) — kod yanlış girilmiş veya cihaz mevcut değil.
- **"That device has already been claimed."** (bu cihaz zaten sahiplenilmiş).
- **"That device belongs to another account."** (bu cihaz başka bir hesaba ait).
- **"Enter a pairing code."** (bir eşleştirme kodu girin) — alan boş bırakılırsa.
- **"You don't have permission to claim devices."** (cihaz sahiplenme yetkiniz yok) — Üye (Member) rolünderken bu işlemi denerseniz.

ADIM ADIM: CİHAZI DURAKLATMA/ETKİNLEŞTİRME

1. **"Bu mağazadaki yazıcılar (Printers in this store)"** ızgarasında, durumunu değiştirmek istediğiniz cihazın kartını bulun. Kartın altında bir **anahtar (switch)** ve yanında cihazın o anki durumunu gösteren bir etiket bulunur: **Etkin (Active)**, **Duraklatıldı (Paused)** veya **Erişilemez (Unreachable)**.
2. Anahtarı açıp kapatarak cihazı **duraklatabilir** veya **yeniden etkinleştirebilirsiniz**. **Önemli:** Cihaz **çevrimdışı (Unreachable)** ise bu anahtar **devre dışıdır** — çevrimdışı bir cihazın durumu değiştirilemez.

3. İşlem başarılı olursa “{cihaz adı} resumed” (etkinleştirildiyse) veya “{cihaz adı} paused” (duraklatıldıysa) biçiminde bir bildirim görünür, açıklamasında da “{cihaz id} is now {durum}.” yazar.
4. İşlem başarısız olursa anahtar **eski durumuna geri döner (rollback)** ve “**Couldn’t update device**” (cihaz güncellenemedi) hata bildirimi görünür.

Aynı anahtar, aşağıda anlatılan **Cihaz Detayı** ekranındaki **Duraklat kontrolü** kartında da (farklı bir görünümle, Pause/Activate düğmesi olarak) karşınıza çıkar.

CIHAZ DETAYI (DEVICE DETAIL)

Bir cihaz kartına tıkladığınızda, o cihaza ait **Cihaz Detayı (Device Detail)** ekranına gidersiniz (adres: `/tenant/stores/{storeId}/{deviceId}`). Cihaz kiracınıza ait değilse uygulama bir **404** sayfası gösterir.

- **Geri bağlantısı:** mağazanın adını gösterir; tıklayınca mağaza detayına döner.
- **Başlık:** cihazın adı, altında “**Printer in {mağaza adı}**” (bu mağazadaki yazıcı) açıklaması.
- **2 KPI kartı:** Bugünkü aktivasyonlar (**Activations today**) ve Bu ayki aktivasyonlar (**Activations this month**).
- **”Cihaz bilgileri (Device details)” kartı:** dört alan listeler:
 - **Cihaz kimliği (Device ID)** — mono yazı tipiyle.
 - **IP adresi (IP address)** — mono yazı tipiyle.
 - **Bağlantı (Connection)** — Wi-Fi veya Ethernet.
 - **Ürün yazılımı (Firmware)** — “v{sürüm}” biçiminde; daha yeni bir sürüm mevcutsa yanında “→ v{en yeni sürüm} available” (v{en yeni sürüm} kullanılabilir) ibaresi eklenir.
- **Duraklat kontrolü kartı:** solda bir durum noktası ve o anki durumu (“**Çevrimiçi (Online)**”/”**Duraklatıldı (Paused)**”/”**Çevrimdışı (Offline)**” — cihaz kartındaki **Etkin (Active)**/Duraklatıldı (**Paused**)/Erişilemez (**Unreachable**) etiketinden farklı olarak, bu kartta cihazın durumu doğrudan gösterilir), altında durumu açıklayan bir alt metin: “**Accepting documents**” (belge kabul ediyor — çevrimiçiyken), “**Paused — not accepting documents**” (duraklatıldı — belge kabul etmiyor) veya “**Device is unreachable**” (cihaza ulaşamıyor — çevrimdışıyken). Sağda bir **Duraklat (Pause)**/Etkinleştir (**Activate**) düğmesi bulunur; bu düğme de cihaz çevrimdışıyken **devre dışıdır**.
- **”Bağlantı (Connectivity)” kartı:** üç satır listeler: **Son görülme (Last seen)**, **Mağaza (Store)** ve **Ürün yazılımı (Firmware)** (yalnızca sürüm numarası, güncelleme bilgisi olmadan).

ADIM ADIM: UZAKTAN KOMUT GÖNDERME

Cihaz Detayı ekranının altında ”**Uzaktan kontrol (Remote control)**” bölümü bulunur.

1. Şu 4 düğmeden birine tıklayın: **Yeniden başlat (Reboot)**, **Ayarları yenile (Refresh config)**, **Tanımla (Identify)** veya **Ürün yazılımını güncelle (Update firmware)**.
2. Komut gönderilir gönderilmez, düğmelerin altında “{komut türü} **queued — the device will pick it up on its next check-in.**” ({komut türü} kuyruğa alındı — cihaz bir sonraki bağlantı kontrolünde bunu alacak) biçiminde bir bilgi mesajı görünür. Komut, cihaza **anında** iletilmez; cihaz periyodik olarak sunucuya bağlanıp bekleyen komutları yokladığında (poll) uygulanır.
3. Bu işlem sırasında düğmeler geçici olarak **devre dışı** kalır (komut gönderilirken).
4. Bu bölümün altında, o cihaza daha önce gönderilmiş komutları listeleyen bir tablo bulunur; sütunları **Komut (Command)**, **Durum (Status)** ve **Kuyruğa alındı (Queued)** (tarih/saat) şeklindedir. **Önemli:** Bu tablodaki **Komut (Command)** ve **Durum (Status)** sütunlarındaki değerler **Türkçeleştirilmemiştir** — burada “reboot”, “refresh”, “identify”, “firmware-update” gibi ham (İngilizce, teknik) komut türü metinleri ve “pending”, “acked” gibi ham durum metinleri **olduğu gibi** görünür; kılavuzun diğer bölümlerindeki gibi kullanıcı dostu Türkçe etiketlere çevrilmemiştir.
5. Bu düğmelere Üye (Member) rolündeyken tıklarsanız komut kuyruğa alınmaz; mesaj alanında kısa bir **“Not allowed.”** (izin verilmiyor) hata mesajı görürsünüz.

İPUÇLARI

- Bu bölümdeki tüm **yönetimsel** işlemler — **Yazıcı sahiplen (Claim printer)**, **Mağazayı düzenle (Edit store)** ve **Uzaktan kontrol (Remote control)** komutları — yalnızca **Sahip (Owner)** ve **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için çalışır; Üye (Member) rolündeki kullanıcılar bu düğmeleri ya hiç görmez (Claim printer/Edit store) ya da tıklandığında bir izin hatası alır (Remote control).
- Buna karşılık, cihaz kartındaki ve Cihaz Detayı ekranındaki **Duraklat (Pause)/Etkinleştir (Activate)** anahtarını rolünüz ne olursa olsun kullanabilirsiniz — bu kontrol için herhangi bir rol kısıtlaması gözlenmemiştir; tek kısıtlama cihazın **çevrimdışı** olmamasıdır.
- **Cihaz anahtarını (Device key)** kaybederseniz geri getirilemez — Ditto yalnızca hash’lenmiş bir kopyasını saklar. Cihaz zaten kendiliğinden etkinleşeceği için bu anahtara normal şartlarda ihtiyacınız olmaz; yalnızca cihaz otomatik etkinleşmezse “Manuel kurulum (gelişmiş)” bölümünden bakmanız gerekir.
- Uzaktan gönderilen komutlar **anında** çalışmaz; cihaz bir sonraki bağlantı kontrolünde (check-in) komutu alıp uygular — bu nedenle bir komutun etkisini görmek biraz zaman alabilir.

- Komut geçmişi tablosundaki İngilizce ham `type` / `status` değerlerini yorumlarken şunu unutmayın: **"reboot"** = yeniden başlatma, **"refresh"** = ayarları yenileme, **"identify"** = tanımlama, **"firmware-update"** = ürün yazılımı güncelleme; durum olarak genellikle **"pending"** (bekliyor) veya **"acked"** (onaylandı) görürsünüz.

7. Marka (Branding)

BU EKRAN NE İŞE YARAR?

Marka (Branding) ekranı (adres: `/tenant/branding`) — başlığı **"Branding"**, açıklaması **"Customize how your printers look to customers. Changes preview live."** (yazıcılarınızın müşterilere nasıl görüldüğünü özelleştirin; değişiklikler canlı önizlenir) — kiracınızın yazıcı ekranlarındaki görünümü (vurgu rengi, tema renkleri, ekran içerikleri, personel PIN'i) tek bir "marka stüdyosu" arayüzünden düzenlemenizi sağlar. Yaptığınız her değişiklik sağ taraftaki canlı önizlemede anında görünür; kaydetmeden önce sonucu görebilirsiniz. **Sahip (Owner)** ve **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar bu ekranı düzenleyebilir; **Üye (Member)** rolündeki kullanıcılar için ekran **salt-okunur (view-only)**'dur — tüm alanlar devre dışı görünür ve üstte **"You have view-only access. Only owners and admins can edit branding."** (yalnızca görüntüleme erişiminiz var; markayı yalnızca sahipler ve yöneticiler düzenleyebilir) uyarısı bulunur.

EKRANDA NELER VAR?

Ekran iki ana sütuna ayrılır: solda düzenleme paneli, sağda **Canlı önizleme (Live preview)**.

Sol panel — akordeon (üç bölüm; sayfa açıldığında varsayılan olarak **"Screen"** bölümü açık gelir):

- **Marka (Brand) bölümü:**

- **Logo metni (Logo text)** — “**Logo text (preview fallback)**” alanı, yer tutucu metni “**Your brand**”. **Önemli** — bu alan yalnızca önizleme içindir, **KAYDEDİLMEZ**: buraya yazdığınız metin yalnızca sağdaki canlı önizlemede logo yerine geçen bir metin olarak görünür; **Markayı kaydet (Save branding)** düğmesine basarsanız bile bu değer kalıcı olarak saklanmaz ve sayfa yeniden yüklendiğinde (reload) **eski haline sıfırlanır**. Bu alanı yalnızca önizlemede nasıl görüneceğini test etmek için kullanın.
- **Vurgu rengi (Accent color)** — “**Accent color (hex)**” alanı: bir renk seçici (color picker) ve yanında hex kodunu doğrudan yazabileceğiniz bir metin alanı bulunur; geçersiz bir hex değeri girerseniz alanın kenarlığı **kırmızı** olur. Altında, tek tıkla seçilebilen **7 hazır renk (preset)** karesi sıralanır.
- **Gelişmiş tema (Advanced theme)**: “leave as-is for the default look” (varsayılan görünüm için olduğu gibi bırakın) notuyla birlikte üç ek renk alanı: **Arka plan (Background)**, **Metin (Text)** ve **Soluk metin (Muted text)** — her biri kendi renk seçicisi ve hex alanına sahiptir.
- **Ekran (Screen) bölümü**: Yazıcı ekranındaki nesneleri (logo, metin, ikon, görsel gibi) düzenlediğiniz alandır. Nesneleri **sürükleyerek taşıyabilir**, bir metin nesnesine **çift tıklayarak** içeriğini düzenleyebilirsiniz. Bir ikon veya görsel yüklemek isterseniz **yükleme (upload)** kontrolünü kullanın. **Sınır**: yüklediğiniz dosya **görsel (image) türünde** olmalı ve **2 MB’ın altında** olmalıdır; aksi halde sırasıyla “**Icon must be an image.**” (ikon bir görsel olmalı) / “**Icon must be under 2 MB.**” (ikon 2 MB’ın altında olmalı) ya da görsel nesneleri için “**Image must be an image file.**” / “**Image must be under 2 MB.**” hata mesajlarını alırsınız.
- **Güvenlik (Security) bölümü**: **Personel PIN’i (Staff PIN)** alanı — yalnızca rakam kabul eder, **en çok 6 hane** uzunluğundadır, yanındaki göz simgesiyle (Eye/EyeOff) PIN’i **göster/gizleyebilirsiniz**.

Sağ panel — Canlı önizleme (Live preview):

- Başlık “**Live preview**”, altında “**4” printer · 720 × 720 · 100% ≈ actual size**” (4 inç yazıcı · 720 × 720 · %100 ≈ gerçek boyut) açıklaması bulunur.
- **Önizleme (Preview)** düğmesi, o an seçili ekranı **tam ekran** bir diyalog içinde, düzenleme araçları olmadan (temiz biçimde) gösterir.

- **Ekran seçici (screen selector)** — açılır bir liste (dropdown) olarak, aşağıdaki **7 yazıcı ekranından** birini seçmenizi sağlar:
 1. **Boşta / hazır (Idle / ready)**
 2. **İşleniyor (Processing)**
 3. **Belge hazır (Document ready)**
 4. **Gönderildi ✓ (Sent ✓)**
 5. **Hata / çevrimdışı (Error / offline)**
 6. **Duraklatıldı (Paused)**
 7. **Kurulum / eşleştirme (Setup / pairing)**
- **Yakınlaştırma (Zoom) kaydırıcısı:** eksi/artı düğmeleriyle veya kaydırıcının kendisiyle önizlemeyi büyütüp küçültebilirsiniz; yanında o anki yüzde değeri (“{n}%”) görünür.
- Yalnızca **Idle / ready** ekranı seçiliyken önizlemenin altında “**Drag to arrange the idle screen — double-click any text to edit it. Swipe or use the arrows to switch screens.**” (Idle ekranını sürükleyerek düzenleyin — herhangi bir metne çift tıklayarak düzenleyin. Ekranlar arasında geçmek için kaydırın veya okları kullanın) ipucu metni; diğer ekranlarda “**Swipe or use the arrows to switch screens. The QR shown is illustrative.**” (Ekranlar arasında geçmek için kaydırın veya okları kullanın. Gösterilen QR temsilidir) metni görünür.

Kaydet çubuğu (sticky, ekranın altına yapışık): solda bir renkli nokta ve “**Unsaved changes**” (kaydedilmemiş değişiklikler) / “**All changes saved**” (tüm değişiklikler kaydedildi) durumu; sağda **Sıfırla (Reset)** ve **Markayı kaydet (Save branding)** düğmeleri (kaydetme sürerken “**Saving...**” yazar). Her iki düğme de değişiklik yoksa (dirty=false) devre dışıdır.

ADIM ADIM: MARKAYI DÜZENLEME VE KAYDETME

Bu adımlar yalnızca **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için geçerlidir; **Üye (Member)** rolündeyseniz tüm alanlar devre dışıdır.

1. Sol menüden **Marka (Branding)** ekranına gidin.
2. **Brand** bölümünde dilerseniz **Logo metni (Logo text)** alanını deneyin — **unutmayın, bu alan yalnızca önizleme içindir ve kaydedilmez**. Kalıcı olarak değiştirmek istediğiniz **Vurgu rengi (Accent color)**’ı hazır renklerden seçin veya hex kodunu doğrudan yazın; gerekirse **Advanced theme** altındaki Background/Text/Muted text renklerini de ayarlayın.
3. **Screen** bölümünü açıp yazıcı ekranındaki nesneleri sürükleyerek düzenleyin; bir metni değiştirmek için üzerine çift tıklayın. İkon veya görsel yüklerken dosyanızın **görsel formatında** ve **2 MB’ın altında** olduğundan emin olun.
4. **Security** bölümünde isterseniz **Personel PIN’i (Staff PIN)**’ni girin (en çok 6 hane); göz simgesiyle girdiğinizi doğrulayabilirsiniz.

5. Değişikliklerinizi sağdaki **Canlı önizleme (Live preview)** panelinden, gerekirse **Ekran seçici** ile farklı ekranlara geçerek ve **Önizleme (Preview)** düğmesiyle tam ekran kontrol edin.
6. Vazgeçmek isterseniz **Sıfırla (Reset)** düğmesine basarak tüm alanları son kaydedilmiş duruma döndürebilirsiniz.
7. Kaydetmek için **Markayı kaydet (Save branding)** düğmesine tıklayın.
 - **Vurgu rengi** alanına geçersiz bir hex değeri girilmişse “**Enter a valid hex color first.**” (önce geçerli bir hex renk girin) hatası alırsınız ve kayıt gerçekleşmez.
 - İşlem başarılı olursa “**Branding saved**” başlıklı bir bildirim ile birlikte “**Your printers will update on next sync.**” (yazıcılarınız bir sonraki senkronizasyonda güncellenecek) açıklaması görünür.
 - İşlem başarısız olursa “**Couldn’t save branding**” (marka kaydedilemedi) hata bildirimi, altında sunucudan gelen ayrıntılı hata mesajıyla birlikte görünür.
 - Bu işlemi yapmaya yetkiniz yoksa “**You don’t have permission to edit branding.**” (marka düzenleme yetkiniz yok) hatası alırsınız.

İPUÇLARI

- **Logo metni (Logo text)** alanının **kaydedilmediğini** unutmayın — sayfayı yenilediğinizde veya başka bir ekrana geçip geri döndüğünüzde bu alan sıfırlanır. Kalıcı bir marka adı/logo-su göstermek istiyorsanız **Screen** bölümündeki nesneleri (metin/logo/görsel) kullanın. Yayınlanmadan önce mutlaka önizleyip kontrol edin.
- İkon/görsel yüklerken **2 MB** sınırını ve **yalnızca görsel dosya** kuralını unutmayın; bu sınırın üzerindeki veya görsel olmayan bir dosya reddedilir.
- **Üye (Member)** rolündeyseniz bu ekranın tamamı salt-okunurdur; herhangi bir alanı düzenleyemez veya kaydedemezsiniz.
- Kaydettiğiniz değişiklikler yazıcılara **anında** yansımaz; yazıcılar bir sonraki senkronizasyonda (sync) yeni yapılandırmayı alır.

8. Cihaz Ayarları (Device Settings)

BU EKRAN NE İŞE YARAR?

Cihaz Ayarları (Device Settings) ekranı (adres: `/tenant/device-settings`) — başlığı “**Device Settings**”, açıklaması “**Policies applied to every device in your organization. Devices update automatically.**” (organizasyonunuzdaki her cihaza uygulanan politikalar; cihazlar otomatik olarak güncellenir) — kiracınıza bağlı **tüm cihazlar için ortak** olarak geçerli olan davranış ayarlarını (QR kodunun ne kadar süre ekranda kalacağı, ekran parlaklığı, ekran uykusu ve cihaz üzerindeki Ayarlar sayfasının PIN korumasını) tek bir yerden yönetmenizi

sağlar. Bu ayarlar mağaza veya cihaz bazında değil, **organizasyon genelinde** uygulanır. **Sahip (Owner)** ve **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar bu ekranı düzenleyebilir; **Üye (Member)** rolündeki kullanıcılar için ekran **salt-okunur (read-only)**'dur.

EKRANDA NELER VAR?

- **QR kodu görünürlük süresi (QR code visible for):** bir kaydırıcı (slider), **15–180 saniye** aralığında, **5'er saniyelik** adımlarla ayarlanır; yanında o anki değer "{n}s" biçiminde gösterilir. Altında **"How long the document QR code stays on screen before the device returns to idle (15–180s)."** (belge QR kodunun, cihaz boşta durumuna dönmenden önce ekranda ne kadar süre kalacağı) açıklaması bulunur.
- **Ekran parlaklığı (Screen brightness):** bir kaydırıcı, **%10–%100** aralığında, **%1'lik** adımlarla ayarlanır; yanında o anki değer "{n}%" biçiminde gösterilir.
- **Ekran uykusu (Screen sleep):** bir açma/kapama anahtarı (toggle). Altında **"Turn the display off after inactivity. The device stays online and wakes on touch or when a new document prints."** (hareketsizlik sonrası ekranı kapatır; cihaz çevrimiçi kalmaya devam eder ve dokunuşla veya yeni bir belge geldiğinde uyanır) açıklaması bulunur. Bu anahtar **açıkken**, altında ek olarak **Şu süre sonra uykuya geç (Sleep after)** başlıklı bir açılır liste (dropdown) belirir; seçenekleri şöyledir: **30 sn (30 seconds), 1 dk (1 minute), 2 dk (2 minutes), 5 dk (5 minutes), 10 dk (10 minutes), 15 dk (15 minutes), 30 dk (30 minutes), 60 dk (60 minutes)**.
- **Cihaz Ayarları PIN'i (Device Settings PIN):** cihazın kendi ekranındaki Ayarlar sayfasını korumak için kullanılan, **4 ile 12 hane arası** sayısal bir PIN alanıdır (şifre tipinde giriş; yer tutucu, PIN daha önce ayarlanmışsa **"Enter new PIN to change"**, ayarlanmamışsa **"Set a PIN"**). Halihazırda bir PIN ayarlıysa, alanın altında **PIN'i kaldır (Remove PIN — leave Settings page unlocked)** onay kutusu (checkbox) da görünür.
- **Kaydet çubuğu (sticky, ekranın altına yapışık):** solda bir renkli nokta ve durum metni — düzenleme yetkiniz yoksa **"Read only"** (salt okunur), varsa **"Unsaved changes"** (kaydedilmemiş değişiklikler) veya **"All changes saved"** (tüm değişiklikler kaydedildi); sağda **Sıfırla (Reset)** ve **Kaydet (Save)** düğmeleri (kaydetme sürerken **"Saving..."** yazar). Değişiklik yoksa veya yetkiniz yoksa her iki düğme de devre dışıdır.

ADIM ADIM: CİHAZ POLİTİKALARINI AYARLAMA

Bu adımlar yalnızca **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için geçerlidir; **Üye (Member)** rolünderse kaydet çubuğunda **"Read only"** görürsünüz ve alanları değiştiremezsiniz.

1. Sol menüden **Cihaz Ayarları (Device Settings)** ekranına gidin.

2. **QR kodu görünürlük süresi (QR code visible for)** kaydırıcısını **15–180 saniye** arasında, 5'er saniyelik adımlarla istediğiniz değere getirin.
3. **Ekran parlaklığı (Screen brightness)** kaydırıcısını **%10–%100** arasında, %1'lik adımlarla ayarlayın.
4. Gerekiyorsa **Ekran uykusu (Screen sleep)** anahtarını açın; açıldığında beliren **"Sleep after"** açılır listesinden bir süre seçin (30 sn (30 seconds) ile 60 dk (60 minutes) arasındaki seçeneklerden biri).
5. Cihazın kendi ekranındaki Ayarlar sayfasını korumak istiyorsanız **Cihaz Ayarları PIN'i (Device Settings PIN)** alanına **4 ile 12 hane arası** bir PIN girin. Zaten bir PIN ayarlıysa ve kaldırmak istiyorsanız **"Remove PIN (leave Settings page unlocked)"** onay kutusunu işaretleyin.
6. Vazgeçmek isterseniz **Sıfırla (Reset)** düğmesine basarak tüm alanları son kaydedilmiş duruma döndürebilirsiniz.
7. Kaydetmek için **Kaydet (Save)** düğmesine tıklayın.
 - Girdiğiniz PIN 4–12 hane kuralına uymuyorsa **"PIN must be 4–12 digits."** (PIN 4 ile 12 hane arasında olmalı) hatası alırsınız ve kayıt gerçekleşmez.
 - İşlem başarılı olursa **"Device settings saved. Devices will update on next check-in."** (cihaz ayarları kaydedildi; cihazlar bir sonraki bağlantı kontrolünde güncellenecek) başarı bildirimi görünür ve sayfa otomatik olarak yenilenir.
 - Bu işlemi yapmaya yetkiniz yoksa **"You don't have permission to edit device settings."** (cihaz ayarlarını düzenleme yetkiniz yok) hatası alırsınız.

İPUÇLARI

- Bu ekrandaki tüm ayarlar **organizasyon genelindedir** — belirli bir mağaza veya cihaz için ayrı bir değer ayarlayamazsınız; yaptığınız değişiklik kiracınıza bağlı **tüm cihazları** etkiler.
- Kaydettiğiniz ayarlar cihazlara **anında** yansımaz; her cihaz bir sonraki bağlantı kontrolünde (check-in) yeni ayarları alır.
- **Cihaz Ayarları PIN'i**ni kaldırırsanız, cihazın kendi ekranındaki Ayarlar sayfası **kilitsiz** hale gelir — bu sayfaya fiziksel erişimi olan herkes ayarlara ulaşabilir.
- **Üye (Member)** rolündeyseniz bu ekranın tamamı salt-okunurdur; kaydet çubuğunda her zaman **"Read only"** görürsünüz.

9. Üyeler (Members)

BU EKRAN NE İŞE YARAR?

Üyeler (Members) ekranı (adres: `/tenant/members`, başlığı “**Members**”) kiracınızda (organizasyonunuzda) çalışan kullanıcıları yönetmenizi sağlar: yeni bir kişiyi e-posta ile davet etmek, mevcut üyelerin **rolünü** değiştirmek, bir üyeyi kiracıdan çıkarmak ve bekleyen davetleri iptal etmek. **Sahip (Owner)** ve **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar bu ekranı yönetebilir; **Üye (Member)** rolündeki kullanıcılar için ekran tamamen **salt-okunur (read-only)**'dur — davet formunu ve hiçbir işlem düğmesini görmezler, yalnızca üye ve davet listelerini görüntüleyebilirler.

EKRANDA NELER VAR?

- **Başlık: “Members”** — bu ekranda ayrıca bir alt açıklama metni bulunmaz.
- **Davet formu** (yalnızca Sahip/Yönetici rolündeki kullanıcılara görünür):
 - **E-posta (Email)** alanı — **zorunlu**, yer tutucu metni “teammate@company.com”.
 - **Rol (Role)** açılır listesi (dropdown) — iki seçenek sunar: **Üye (Member)** (varsayılan seçili değer) ve **Yönetici (Admin)**. Bir davet yalnızca bu iki rolden biriyle verilebilir; **Sahip (Owner)** rolü davet yoluyla **hiçbir zaman** atanamaz.
 - **Davet et (Invite)** düğmesi — form gönderilirken (işlem sürerken) devre dışı kalır; düğme metni değişmez.
 - Form gönderiminde bir hata oluşursa (örn. geçersiz e-posta), formun altında kırmızı bir hata metni görünür: “**Enter a valid email.**” (geçerli bir e-posta girin).
 - **Önemli:** Davet başarıyla gönderildiğinde ekranda herhangi bir başarı bildirimi (toast) **görünmez** — yalnızca **E-posta (Email)** alanı otomatik olarak temizlenir. Davet e-postası alıcıya gönderilir ve yeni davet, aşağıda anlatılan “**Bekleyen davetler (Pending invitations)**” listesinde görünür.

- **Üyeler tablosu:** tablonun üstünde “**Members**” başlıklı bir bölüm başlığı bulunur (sayfa başlığıyla aynı metni tekrarlar). Tablonun kendisi ise **sütun başlığı satırı içermez** — her satırda sırasıyla şu bilgiler yer alır:
 - Üyenin **adı**,
 - Üyenin **e-postası**,
 - Üyenin **rolü** — **Önemli:** bu değer **Türkçeleştirilmemiştir**; ekranda ham (İngilizce) “**owner**”, “**admin**” veya “**member**” metni olduğu gibi görünür.
 - Sahip (Owner)/Yönetici (Admin) rolündeki kullanıcılar için, **owner olmayan** her satırın sonunda iki bağlantı-düğme bulunur: “**Yönetici yap (Make admin)**” (satırdaki kişi şu an üye ise) veya “**Üye yap (Make member)**” (satırdaki kişi şu an yönetici ise), ve yanında “**Kaldır (Remove)**” (kırmızı renkte). **Owner (sahip) rolündeki satırda bu iki düğme hiç görünmez** — bu, sahibin kazayla rolünün değiştirilmesini veya kiracıdan çıkarılmasını engelleyen bir korumadır. (Arka planda sunucu tarafında da aynı koruma vardır: bu işlemler owner’a zorlanmaya çalışılırsa sırasıyla “**Cannot remove the owner.**” (sahip kaldırılamaz) ve “**Cannot change the owner’s role.**” (sahibin rolü değiştirilemez) hatalarını döndürür.)
- **Bekleyen davetler (Pending invitations)** bölümü — yalnızca bekleyen en az bir davet varsa görünür. Bölüm başlığı “**Pending invitations**”. Tablo, üyeler tablosu gibi **sütun başlığı satırı içermez**; her satırda sırasıyla: davet edilen kişinin **e-postası**, verilen **rolü** (yine **Türkçeleştirilmemiş** ham “**admin**”/“**member**” metni) ve — yalnızca Sahip/ Yönetici rolündeki kullanıcılar için — bir “**İptal (Cancel)**” bağlantı- düğmesi (kırmızı renkte) yer alır.

ADIM ADIM: ÜYE DAVET ETME

Bu adımlar yalnızca **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için geçerlidir; **Üye (Member)** rolüdeyseniz davet formunu hiç görmezsiniz.

1. Sol menüden **Üyeler (Members)** ekranına gidin.
2. **E-posta (Email)** alanına davet etmek istediğiniz kişinin e-posta adresini girin.
3. **Rol (Role)** açılır listesinden **Üye (Member)** veya **Yönetici (Admin)** seçin (varsayılan **Üye (Member)**’dir).
4. **Davet et (Invite)** düğmesine tıklayın.
5. Girdiğiniz e-posta geçerli bir biçimde değilse “**Enter a valid email.**” hatası alırsınız ve davet gönderilmez.
6. İşlem başarılı olursa **E-posta (Email)** alanı otomatik olarak temizlenir (herhangi bir başarı bildirimi görünmez); davet edilen kişiye bir davet e-postası gider ve yeni davet “**Bekleyen davetler (Pending invitations)**” listesinde görünür.

ADIM ADIM: ROL DEĞİŞTİRME / ÜYE KALDIRMA

Bu adımlar yalnızca **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için geçerlidir; **owner** rolündeki satırlar için bu işlemlerin ikisi de kullanılamaz (düğmeler görünmez).

1. **Üyeler tablosunda**, rolünü değiştirmek veya kaldırmak istediğiniz **owner olmayan** üyenin satırını bulun.
2. Rolünü değiştirmek için **"Yönetici yap (Make admin)"** veya **"Üye yap (Make member)"** bağlantı-düğmesine tıklayın; değişiklik anında uygulanır — onay diyalogu veya başarı bildirimi çıkmaz, tablo doğrudan güncellenir.
3. Üyeyi kiracıdan çıkarmak için **"Kaldır (Remove)"** bağlantı-düğmesine tıklayın; kaldırma işlemi de anında uygulanır, onay diyalogu çıkmaz.
4. İşlem başarısız olursa, form alanının üstünde kırmızı bir hata metni görünür (örn. yetkiniz yoksa **"Not allowed."**).
5. Bekleyen bir daveti iptal etmek için, **"Bekleyen davetler (Pending invitations)"** listesindeki ilgili satırda **"İptal (Cancel)"** bağlantı-düğmesine tıklayın; davet anında iptal edilir ve listeden kaldırılır.

İPUÇLARI

- Üyeler ve bekleyen davetler tablolarının **sütun başlığı satırı yoktur**; her satırdaki bilgilerin sırasını (ad → e-posta → rol / e-posta → rol) takip ederek okuyun.
- Tablolardaki **rol (role)** değerleri ("owner"/"admin"/"member") **Türkçeleştirilmemiştir**; ham İngilizce metin olarak görünür — Bölüm 6'daki komut geçmiş tablosuna benzer bir istisnadır.
- Bu ekranda hiçbir işlem (davet gönderme, rol değiştirme, üye kaldırma, davet iptali) bir **onay diyalogu** göstermez ve çoğu başarılı işlem bir **başarı bildirimi (toast)** de göstermez — sonucu doğrudan tablonun güncellenmesinden anlarsınız.
- **Sahip (Owner)** rolü ne davetle verilebilir ne de sonradan değiştirilebilir/kaldırılabilir — bu rol her zaman korunur.
- **Üye (Member)** rolündeyseniz bu ekran sizin için tamamen salt-okunurdur: davet formunu göremez, hiçbir satırda işlem düğmesi göremezsiniz.

10. Faturalandırma & Krediler (Billing)

BU EKRAN NE İŞE YARAR?

Faturalandırma (Billing) ekranı (adres: `/tenant/billing` , başlığı “**Billing**”, açıklaması “**Manage your prepaid credit balance.**” — ön ödemeli kredi bakiyenizi yönetin) kiracınızın **kredi bakiyesini** görüntülemenizi, yeni kredi **satın almanızı** ve bu ayki kredi harcamasını **cihaz bazında** incelemenizi sağlar. Ditto’da faturalandırma tamamen **ön ödemeli krediye** dayanır: bu ekranda fatura (invoice), abonelik (subscription) veya kayıtlı ödeme yöntemi (payment method) gibi bir kavram **yoktur** — yalnızca bakiye, satın alma ve kullanım özeti bulunur. Sayfada herhangi bir rol kısıtlaması yoktur; **Sahip (Owner)**, **Yönetici (Admin)** ve **Üye (Member)** rolündeki tüm kullanıcılar bu ekranı aynı şekilde görür ve kredi satın alma dahil aynı işlemleri yapabilir.

Önemli — kredi satın alma bölümü hiç görünmeyebilir: Aşağıda anlatılan “**Krediler (Credits)**” bölümü, kurulumunuzda **Stripe yapılandırılmamışsa** ekranda **hiçbir şekilde görünmez** — ne başlığı ne de satın alma düğmeleri çıkar, herhangi bir uyarı ya da boş-durum mesajı da gösterilmez, bölüm sanki hiç yokmuş gibi tamamen atlanır. Bu, iki durumdan **herhangi biri** gerçekleştiğinde olur: (1) Stripe’ın herkese açık (yayın) anahtarı ortamda tanımlı değilse, **veya** (2) hiç kredi paketi (fiyatlandırılmış paket) yapılandırılmamışsa. Kurulumunuzda kredi satın alma düğmelerini göremiyorsanız, bu bir hata değildir — muhtemelen kurulumunuzda Stripe henüz etkinleştirilmemiştir; bu durumda krediler yalnızca platform tarafından manuel olarak tanımlanabilir (örn. kayıt sırasında verilen başlangıç kredileri).

EKRANDA NELER VAR?

- **Başlık ve açıklama:** “**Billing**” / “**Manage your prepaid credit balance.**”.

- **"Krediler (Credits)" bölümü** (Stripe yapılandırılmışsa ve en az bir kredi paketi varsa görünür; yukarıdaki notu bkz.):
 - **"Credits"** bölüm başlığı ve altında **Kullanılabilir (Available)**: etiketiyle birlikte güncel kredi bakiyeniz.
 - Yapılandırılan her kredi paketi için **{n} kredi satın al (Buy {n} credits)** düğmesi (örn. "Buy 100 credits") — paketteki kredi sayısı **{n}** yerine geçer. Bir satın alma işlemi sürerken tıklanan düğmenin metni geçici olarak **"Loading..."** olur ve diğer tüm paket düğmeleri devre dışı kalır.
 - Bir paket seçildiğinde düğmelerin yerini **"Purchasing {n} credits"** (satın alınmakta olan kredi miktarı) metni ve hemen altında Stripe'ın yerleşik (inline) ödeme formu alır: bir kart/ödeme bilgisi alanı, bir **Şimdi öde (Pay now)** düğmesi (işlem sürerken metni **"Processing..."** olur) ve altında küçük bir **"Vazgeç (Cancel)"** düğmesi (satın almadan vazgeçip paket seçim ekranına döner).
 - Ödeme başarılı olursa **sayfa otomatik olarak yeniden yüklenir** (herhangi bir başarı bildirimi/toast görünmez; güncel bakiyeyi yenilenen sayfada görürsünüz). Ödeme başarısız olursa, formun altında kırmızı bir hata metni görünür ve ödeme formunda kalırsınız.
- **"Bu ayki kredi kullanımı (Credit usage this month)" bölümü**:
 - Başlığın altında **Kullanılabilir {n} (Available {n})** yazar; eğer şu anda **rezerve edilmiş (tutulan)** krediniz varsa (bir tetikleme işlemi sonuçlanmayı beklerken), yanına **"Tutulan {n} (Held {n})"** eklenir — tutulan krediniz yoksa bu kısım hiç görünmez.
 - Bu ay hiç kredi harcaması yoksa: **"No credit usage this month."** (bu ay kredi kullanımı yok) metni görünür.
 - Aksi halde bir tablo görünür, sütunları **Cihaz (Device)**, **Kredi (Credits)** ve **Tetikleme (Triggers)**'dir:
 - **Cihaz (Device)** sütununda cihazın adı yazar; harcama hangi cihaza ait olduğu belirlenemiyorsa (örn. cihaz sonradan silinmiş olabilir) bu hücrede **"Unattributed"** (sahibi belirlenemeyen) yazar.
 - **Kredi (Credits)** sütunu o cihaz için bu ay harcanan toplam kredi miktarını gösterir; satırlar bu sütuna göre **çoktan aza** sıralanır.
 - **Tetikleme (Triggers)** sütunu o cihaz için bu ay yapılan tetikleme (trigger) sayısını gösterir.
 - Tablonun en altında kalın yazılmış bir **Toplam (Total)** satırı bulunur; bu satır tüm cihazlardaki toplam kredi harcamasını gösterir (Tetikleme sütunu bu satırda boştur).

ADIM ADIM: KREDİ SATIN ALMA

Bu adımlar yalnızca kurulumunuzda Stripe yapılandırılmışsa ve en az bir kredi paketi tanımlıysa geçerlidir; aksi halde ”**Krediler (Credits)**” bölümünü hiç göremezsiniz (yukarıdaki nota bakın).

1. Sol menüden **Faturalandırma (Billing)** ekranına gidin.
2. ”**Krediler (Credits)**” bölümünde, **Kullanılabilir (Available)**: etiketinin yanında güncel kredi bakiyenizi görün.
3. Satın almak istediğiniz paketin **{n} kredi satın al (Buy {n} credits)** düğmesine tıklayın (örn. “Buy 100 credits”).
4. Düğme kısa süreliğine **“Loading...”** gösterir, ardından yerini **“Purchasing {n} credits”** metni ve Stripe’ın yerleşik ödeme formuna bırakır.
5. Ödeme bilgilerinizi girin ve **Şimdi öde (Pay now)** düğmesine tıklayın (işlem sürerken düğme metni **“Processing...”** olur).
6. Ödeme başarılı olursa sayfa otomatik olarak yeniden yüklenir ve güncel bakiyeniz **Kullanılabilir (Available)**: etiketinin yanında görünür.
7. Ödeme sırasında bir hata oluşursa, formun altında kırmızı bir hata metni görünür; isterseniz **“Vazgeç (Cancel)”** düğmesiyle işlemi vazgeçip paket seçim ekranına dönebilirsiniz.

İPUÇLARI

- Kurulumunuzda kredi satın alma düğmelerini göremiyorsanız, bu bir arıza değildir: Stripe yapılandırılmamış veya hiç kredi paketi tanımlanmamış demektir (yukarıdaki nota bakın).
- Bu ekranda fatura (invoice), abonelik (subscription) ya da kayıtlı ödeme yöntemi (payment method) yönetimi **yoktur** — Ditto’da tek ödeme yolu ön ödemeli krediler satın almaktır.
- **“Bu ayki kredi kullanımı (Credit usage this month)”** tablosundaki **“Unattributed”** satırı, hangi cihaza ait olduğu belirlenemeyen bir harcamayı temsil eder; bunu bir hata olarak yorumlamayın.
- Satın alma dahil bu ekrandaki tüm işlemler için rol kısıtlaması yoktur; Sahip, Yönetici ve Üye rolündeki herkes aynı bakiyeyi görür ve kredi satın alabilir.
- **“Tutulan {n} (Held {n})”** ifadesi, henüz sonuçlanmamış (bekleyen) bir tetikleme işlemi için geçici olarak rezerve edilmiş krediyi gösterir; işlem sonuçlandığında (başarı ya da hata) bu tutar serbest kalır veya kesin olarak harcanır.

11. API

BU EKRAN NE İŞE YARAR?

API anahtarları (API keys) ekranı (adres: `/tenant/api`, başlığı “**API keys**”, açıklaması “**Read-only keys for the Ditto public API.**” — Ditto genel API’si için salt-okunur anahtarlar) kiracınız adına Ditto’nun genel (public) API’sine erişim için **API anahtarları (API keys)** oluşturma, listeleme ve iptal etme işlemleri yalnızca **Sahip (Owner)** ve **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılara açıktır; **Üye (Member)** rolündeki kullanıcılar bu ekranı **salt-okunur** olarak görür — anahtar listesini görebilirler ama “**API anahtarı oluştur (Create API key)**” düğmesini ve satırlardaki iptal işlemini göremezler.

Önemli — başlıktaki “Read-only” ifadesi yanıltıcıdır: Ekranın açıklaması “**Read-only keys**” (salt-okunur anahtarlar) dese de, bu **tam olarak doğru değildir**. Bir API anahtarına `devices:trigger` kapsamı (izni) verilirse, bu anahtar yalnızca veri **okumakla** kalmaz — gerçekten bir **cihazı tetikleyebilir** (`POST /api/v1/devices/{deviceId}/trigger` uç noktası üzerinden) ve bu işlem kiracınızın **kredi bakiyesinden kredi harcar**. Yani `devices:trigger` kapsamına sahip bir anahtar aslında bir **yazma (write)** eylemi gerçekleştirir ve gerçek para/kredi karşılığı olan bir işlemi tetikler — ekran başlığındaki “Read-only” (salt-okunur) ifadesiyle çelişir. Bu kapsamı hangi anahtarlara verdiğiniz dikkat edin.

EKRANDA NELER VAR?

- **Başlık ve açıklama:** “**API keys**” / “**Read-only keys for the Ditto public API.**”; yalnızca Sahip/Yönetici rolündeki kullanıcılar için sağ üstte bir “**API anahtarı oluştur (Create API key)**” düğmesi bulunur (Üye rolündeyseniz bu düğme hiç görünmez).
- “**API’yi kullanma (Using the API)**” kartı: API’yi nasıl çağıracağınızı özetler:
 - Temel URL (base URL): `/api/v1` (kod olarak, olduğu gibi kullanılır).
 - Kimlik doğrulama: her istekte `Authorization: Bearer <key>` başlığı (header) gönderilir (`<key>` yerine kendi API anahtarınızı yazarsınız).
 - Örnek uç noktalar (endpoints): `GET /usage` (kredi kullanım özeti) ve `POST /api/v1/devices/{deviceId}/trigger` (bir cihaz eylemini tetikler, örn. kendi barındırdığınız bir URL için QR kod gösterme).
 - Tam şema (schema) için bir bağlantı: `/api/v1/openapi.json`.

- **Anahtarlar tablosu**, sütunları **Ad (Name)**, **Anahtar (Key)**, **Son kullanım (Last used)** ve **Oluşturuldu (Created)**'dur:
 - **Ad (Name)**: anahtara verdiğiniz isim.
 - **Anahtar (Key)**: anahtarın tamamı **asla** yeniden gösterilmez; bu sütunda yalnızca anahtarın kısa bir **öneki** ve ardından **"..."** görünür (örn. `dk_live_ab12...`), gerçek anahtar değeri değil.
 - **Son kullanım (Last used)**: anahtarın en son kullanıldığı tarih, veya hiç kullanılmadıysa **Hiç (Never)**.
 - **Oluşturuldu (Created)**: anahtarın oluşturulduğu tarih.
 - Yalnızca Sahip/Yönetici rolündeki kullanıcılar için, her satırın sonunda bir çöp kutusu simgeli **İptal et (Revoke)** düğmesi bulunur (yalnızca simge, görünür metin yoktur; erişilebilirlik için gizli etiketi **"Revoke {ad}"** biçimindedir).
 - Hiç API anahtarı yoksa: **"No API keys yet."** (henüz API anahtarı yok) metni görünür.
- **"API anahtarı oluştur (Create API key)" diyalogu** (Sahip/Yönetici):
 - Başlık **"Create API key"**, açıklama **"Create an API key scoped to this organization. Choose its permissions below."** (bu organizasyona özel bir API anahtarı oluşturun; izinlerini aşağıdan seçin).
 - **Ad (Name)** alanı — **zorunlu**, en fazla 100 karakter, yer tutucu metni **"e.g. Analytics export"**.
 - **"İzinler (Permissions)"** bölümü — iki onay kutusu (checkbox) sunar, her ikisi de kod biçiminde (literal) gösterilir:
 - **usage: read** — varsayılan olarak **işaretlidir**.
 - **devices: trigger** — varsayılan olarak **işaretsizdir**; hemen altında bir uyarı metni bulunur: **"devices:trigger lets this key trigger devices and spend credits."** (devices:trigger bu anahtarın cihazları tetiklemesine ve kredi harcamasına izin verir).
 - Alt kısımda **"İptal (Cancel)"** ve **"Anahtar oluştur (Create key)"** düğmeleri (ikincisi işlem sürerken bir dönen simge ile birlikte **"Creating..."** gösterir).
 - Anahtar adı boş bırakılırsa (veya sunucu başka bir doğrulama hatası döndürürse) örneğin **"Key name is required."** (anahtar adı zorunlu) gibi bir hata mesajı görünür ve diyalog açık kalır.
 - Anahtar başarıyla oluşturulunca diyalog içeriği değişir: başlık **API anahtarı oluşturuldu (API key created)**, açıklama **"Copy it now — you won't be able to see it again."** (şimdi kopyalayın — bir daha göremeyeceksiniz) olur; altında anahtarın **tam değeri** kod biçiminde bir kutuda gösterilir, yanında bir kopyala simgesi düğmesi bulunur (kopyalandığında simge kısa süre bir onay işaretine döner ve **Panoya kopyalandı (Copied to clipboard)** bildirimi çıkar). En altta bir **"Tamam (Done)"** düğmesi diyalogu kapatır.

- **"API anahtarını iptal et (Revoke API key)" diyalogu** (Sahip/Yönetici, satırdaki çöp kutusu simgesine tıklanınca açılır):
 - Başlık **"Revoke API key"**, açıklama "{ad}" will stop working immediately. This can't be undone." (bu anahtar hemen çalışmayı durduracak; bu işlem geri alınamaz).
 - **"Vazgeç (Cancel)"** ve **"İptal et (Revoke)"** düğmeleri; ikincisi kırmızı (yıkıcı) renktedir ve işlem sürerken bir dönen simge ile birlikte **"Revoking..."** gösterir.
 - İşlem başarılı olunca diyalog kapanır, bir **Anahtar iptal edildi (Key revoked)** başarı bildirimi (toast) görünür ve anahtar listeden kaybolur.

ADIM ADIM: API ANAHTARI OLUŞTURMA

Bu adımlar yalnızca **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için geçerlidir.

1. Sol menüden **API anahtarları (API keys)** ekranına gidin.
2. Sağ üstteki **"API anahtarı oluştur (Create API key)"** düğmesine tıklayın.
3. Açılan diyalogda **Ad (Name)** alanına anahtar için tanımlayıcı bir isim girin (örn. "Analytics export"); bu alan zorunludur.
4. **"İzinler (Permissions)"** bölümünde hangi kapsamların (scope) bu anahtara verileceğini seçin: `usage: read` varsayılan olarak işaretlidir; anahtarın cihazları tetikleyip **kredi harcamasına** izin vermek istiyorsanız `devices: trigger` kutusunu da işaretleyin (bu izin varsayılan olarak kapalıdır ve dikkatli kullanılmalıdır).
5. **"Anahtar oluştur (Create key)"** düğmesine tıklayın.
6. Ad alanı boşsa veya başka bir doğrulama hatası olursa (örn. "Key name is required."), hatayı düzelterip tekrar deneyin.
7. Anahtar oluşturulunca, gösterilen **tam anahtar değerini** hemen kopyalayın (**"Copy it now — you won't be able to see it again."**) — kopyala simgesine tıklayarak panoya alabilirsiniz.
8. **"Tamam (Done)"** düğmesine tıklayarak diyalogu kapatın; yeni anahtar artık tabloda görünür (yalnızca öneki + "..." olarak; tam değeri bir daha gösterilmez).

ADIM ADIM: API ANAHTARINI IPTAL ETME

Bu adımlar yalnızca **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar için geçerlidir.

1. Sol menüden **API anahtarları (API keys)** ekranına gidin.
2. İptal etmek istediğiniz anahtarın satırında, sağ uçtaki çöp kutusu simgesine tıklayın.

3. Açılan diyalogda anahtar adının ve “bu işlem geri alınamaz” uyarısının doğru olduğunu kontrol edin.
4. “**İptal et (Revoke)**” düğmesine tıklayın (işlem sürerken düğme metni “**Revoking...**” olur).
5. İşlem tamamlanınca **Anahtar iptal edildi (Key revoked)** başarı bildirimi görünür ve anahtar listeden kaybolur; bu anahtarla yapılan API çağrıları **hemen** başarısız olmaya başlar.
6. Vazgeçmek isterseniz, işlemi onaylamadan “**Vazgeç (Cancel)**” düğmesine tıklayın; anahtar değişmeden kalır.

İPUÇLARI

- Ekran başlığındaki “Read-only” (salt-okunur) ifadesine güvenmeyin: `devices:trigger` kapsamı verilen bir anahtar hem cihaz tetikleyebilir hem de kredi harcayabilir — bu kapsamı yalnızca gerçekten cihaz tetiklemesi gereken entegrasyonlara verin.
- Bir anahtarın tam değerini yalnızca **oluşturulduğu anda** görebilirsiniz; kapattıktan sonra bir daha gösterilmez — kaybederseniz eski anahtarı iptal edip yenisini oluşturmanız gerekir.
- **Üye (Member)** rolündeyseniz bu ekranda hiçbir işlem yapamazsınız; yalnızca mevcut anahtarların listesini (Ad/Anahtar öneki/Son kullanım/ Oluşturuldu) görüntüleyebilirsiniz.
- Anahtarlar tablosundaki **Anahtar (Key)** sütununda gördüğünüz değer yalnızca bir **önektir**; güvenlik nedeniyle anahtarın tamamı hiçbir zaman yeniden görüntülenmez.
- API’nin tam şeması (tüm uç noktalar, parametreler ve yanıt biçimleri) için “**API’yi kullanma (Using the API)**” kartındaki `/api/v1/openapi.json` bağlantısını kullanın.

12. Etkinlik (Activity)

BU EKRAN NE İŞE YARAR?

Etkinlik (Activity) ekranı (adres: `/tenant/activity`, başlığı “**Activity**”) kiracınızda gerçekleşen önemli işlemlerin **kronolojik denetim günlüğünü (audit log)** gösterir — kim, ne zaman, hangi eylemi yaptı ve bu eylem hangi kayda uygulandı. Bu ekran tamamen **salt-okunurdur**; hiçbir düzenleme/silme kontrolü içermez ve **Sahip (Owner)**, **Yönetici (Admin)** ve **Üye (Member)** rolündeki tüm kullanıcılar aynı listeyi görür, rol kısıtlaması yoktur.

EKRANDA NELER VAR?

- **Başlık: “Activity”** — bu ekranda ayrıca bir alt açıklama metni bulunmaz.

- **Etkinlik tablosu**, sütunları **Ne zaman (When)**, **İşlem (Action)**, **Yapan (Actor)** ve **Hedef (Target)**'tir:
 - **Ne zaman (When)**: olayın ne kadar süre önce gerçekleştiğini gösteren görelî bir zaman ifadesi (örn. "3 hours ago" gibi; tam tarih değil).
 - **İşlem (Action)**: olayı açıklayan insan-okur bir etiket. **Önemli**: bu etiketler uygulama tarafından üretilen **İngilizce** metinlerdir ve **Türkçeleştirilmemiştir** — ekranda olduğu gibi İngilizce görünürler. Görebileceğiniz örnek etiketlerden bazıları: "**Store created**", "**Store updated**", "**Device claimed**", "**Device paused**", "**Device resumed**", "**Command sent to device**", "**Device went offline**", "**API key created**", "**API key revoked**", "**Branding updated**", "**Device settings updated**", "**Member invited**", "**Member added**", "**Member removed**", "**Member role changed**", "**Invitation canceled**", "**Credits purchased**" ve "**Credits granted**". (Bu listede yer almayan bir eylem türü için ekran, eylem adından otomatik türetilmiş genel bir etiket gösterir.)
 - **Yapan (Actor)**: eylemi gerçekleştiren kişi veya sistemin adı; eylemi yapan bir **kullanıcı değilse** (örn. bir cihaz veya otomatik bir sistem süreci ise), adın yanında küçük, büyük harfli bir rozet görünür — örn. "**device**" veya "**system**" (bu rozet metinleri de **Türkçeleştirilmemiştir**, olduğu gibi görünür). Eylemi bir kullanıcı yaptıysa herhangi bir rozet görünmez.
 - **Hedef (Target)**: eylemin uygulandığı kaydın kısa (mono/eş aralıklı yazı tipiyle gösterilen) kimliği; eylemin belirli bir hedefi yoksa bu hücrede tire ("—") görünür.
 - Hiç etkinlik kaydı yoksa: "**No activity yet.**" (henüz etkinlik yok) metni görünür.
- **Sayfalama (pagination)**: tablonun altında solda "**Page {p} of {n}**" (kaçıncı sayfada olduğunuzu ve toplam sayfa sayısını gösterir) yazar; sağda "**Önceki (Previous)**" ve "**Sonraki (Next)**" bağlantıları bulunur. İlk sayfadaysanız "**Önceki (Previous)**" tıklanamaz hale gelir (gri, bağlantı değildir); son sayfadaysanız aynı şekilde "**Sonraki (Next)**" tıklanamaz hale gelir. Sayfa numarası adres çubuğunda `?page={n}` sorgu parametresi olarak tutulur.

İPUÇLARI

- **İşlem (Action)** sütunundaki etiketler ve **Yapan (Actor)** sütunundaki rozet metinleri (device/system) **Türkçeleştirilmemiştir**; Bölüm 6'daki komut geçmişi tablosuna ve Bölüm 9'daki rol değerlerine benzer bir istisnadır.
- **Hedef (Target)** sütunundaki tire ("—") bir hata değildir; yalnızca o eylemin belirli bir kayda uygulanmadığını gösterir (örn. bazı organizasyon geneli ayar değişiklikleri).
- Bu ekranda arama veya filtreleme kontrolü yoktur; kayıtları yalnızca sayfa sayfa (**Önceki/Sonraki**) gezerek inceleyebilirsiniz.
- Rolünüz ne olursa olsun (Sahip/Yönetici/Üye) bu ekranı aynı şekilde görürsünüz; hiçbir işlem düğmesi veya düzenleme kontrolü hiçbir role görünmez.

13. Rozetler ve Terimler (Sözlük)

Bu bölüm, kılavuz boyunca karşınıza çıkan durum rozetlerini ve rolleri tek bir referans tablosunda toplar, ardından sık kullanılan terimleri kısaca tanımlar. Her rozetin/rolün nerede ve nasıl kullanıldığı önceki bölümlerde (özellikle Bölüm 2, 5, 6) ayrıntılı olarak anlatılmıştır; burada yalnızca hızlı bir başvuru kaynağı sunulur.

13.1 CİHAZ DURUMU (DEVICE STATUS)

Bu durum, **Cihaz Detayı** ekranındaki (Bölüm 6) Duraklat kontrolü kartında doğrudan gösterilir ve **Mağaza detayı**'ndaki (Bölüm 6) cihaz kartlarının altında **Etkin (Active)/Duraklatıldı (Paused)/Erişilemez (Unreachable)** etiketiyle farklı bir görünümde de karşınıza çıkar (bkz. Bölüm 6):

Değer	Renk	Anlamı
Çevrimiçi (Online)	Yeşil	Cihaza ulaşılabilir; belge (QR) kabul eder — tetiklemeye hazırdır.
Çevrimdışı (Offline)	Gri	Cihaza ulaşamıyor; duraklat/etkinleştir kontrolü devre dışıdır — “Device is offline and can’t be changed.” (cihaz çevrimdışı ve durumu değiştirilemez).
Duraklatıldı (Paused)	Amber (tuncu-sarı)	Cihaz çevrimiçidir ama kasıtlı olarak duraklatılmıştır — belge (QR) kabul etmez .

Öncelik kuralı: Bir cihaz hem duraklatılmış hem de uzun süredir görülmemiş olsa bile, gösterilen durum her zaman **Duraklatıldı (Paused)**'dır — duraklatma her koşulda önceliklidir; “Duraklatıldı” bir cihaz asla “Çevrimdışı” olarak görünmez.

13.2 MAĞAZA DURUMU (ROLLUP)

Mağazalar (Stores) tablosundaki (Bölüm 5) ve **Mağaza detayı** başlığındaki (Bölüm 6) durum rozeti, aynı üç değeri (**Çevrimiçi (Online)** / **Çevrimdışı (Offline)** / **Duraklatılmış (Paused)**) kullanır, ancak bu değer tek bir cihazın değil, mağazadaki **tüm cihazların toplu (rollup)** durumundan türetilir:

- Mağazadaki cihazlardan **en az biri çevrimiçiye**, mağaza rozeti **Çevrimiçi**'dir.
- Çevrimiçi cihaz **yoksa** ama **en az bir cihaz duraklatılmışsa**, mağaza rozeti **Duraklatılmış**'tir.
- Yukarıdaki iki durum da geçerli değilse (yani tüm cihazlar çevrimdışıysa veya mağazada hiç cihaz yoksa), mağaza rozeti **Çevrimdışı**'dir.

13.3 ROLLER (OWNER / ADMIN / MEMBER)

Rol	Yetkiler
Sahip (Owner)	Kiracıdaki tüm yönetsel işlemleri yapabilir. Bu rol silinemez ve davet/rol değiştirme yoluyla asla düşürülemez — sunucu tarafında da korunur (bkz. Bölüm 9).
Yönetici (Admin)	Sahip (Owner) ile aynı yönetsel yetkilere sahiptir: mağaza ekleme/düzenleme, yazıcı sahiplenme, marka/cihaz ayarlarını düzenleme, üye davet etme/rol değiştirme/kaldırma, API anahtarı oluşturma/iptal etme.
Üye (Member)	Çoğu ekranda salt-okunur (read-only) 'dur: mağaza ekleyemez/düzenleyemez, marka veya cihaz ayarlarını düzenleyemez, üye yönetemez, API anahtarı oluşturamaz/iptal edemez, uzaktan komut gönderemez. Aşağıdaki önemli istisnaya bakın.

Önemli istisna — Üye (Member) de cihazı duraklatabilir/etkinleştirebilir: “Üye (Member) rolü salt-okunurdur” kuralının **tek istisnası**, cihaz kartındaki ve Cihaz Detayı ekranındaki **Duraklat (Pause)/Etkinleştir (Activate)** kontrolüdür (bkz. Bölüm 6). Bu işlem **rol bazında kısıtlanmamıştır** — Üye (Member) rolündeki bir kullanıcı da, tıpkı Sahip (Owner) veya Yönetici (Admin) gibi, çevrimiçi bir cihazı duraklatabilir veya yeniden etkinleştirebilir. Buna karşılık aynı Üye, aynı ekranda **mağaza eklemek/düzenlemek, yazıcı sahiplenmek (Claim printer), marka veya cihaz ayarlarını düzenlemek, üye yönetmek** ya da **uzaktan komut göndermek** gibi diğer tüm işlemleri **yapamaz**. Tek kısıtlama, cihazın **çevrimdışı** olmamasıdır — çevrimdışı bir cihazın durumu hiçbir rol tarafından değiştirilemez (bkz. 15.1).

13.4 SÖZLÜK (TERİMLER)

- **Kiracı (Tenant / Organization):** Ditto Admin’de sizin firmanızı temsil eden organizasyon; tipik olarak bir mağaza zincirinin tamamını kapsar (bkz. Bölüm 2.2).
- **Mağaza (Store / Branch):** Kiracıya bağlı tek bir şube/lokasyon; kendi adresi, cihazları ve aktivasyon istatistikleri vardır (bkz. Bölüm 5).
- **Cihaz / Yazıcı (Device / Printer):** Müşteriye taranacak QR kodu ekranında gösteren fiziksel donanım; “cihaz” olarak anılsa da aslında bir yazıcıdır (bkz. Bölüm 2.3).
- **Tetikleme (Trigger):** Yetkilendirilmiş bir çağırın tarafın, bir cihazda belirli bir URL’nin QR kodunun gösterilmesini istediği **API isteğinin kendisi** — henüz tamamlanmamış olabilir (bkz. Bölüm 2.4).
- **Aktivasyon (Activation):** Bir tetiklemenin cihaz tarafından başarıyla işlenip müşteriye QR kodun gösterilmesiyle sonuçlanan **tamamlanmış ve sayılan** işlem; KPI kartlarında ve grafiklerde (“Activations today/this month”, vb.) gösterilen sayı budur. **Kısaca:** Tetikleme = istek, Aktivasyon = bu isteğin başarıyla tamamlanıp sayılan hâli.

- **Kredi (Credit — ön ödemeli/prepaid):** Ditto'nun ücretlendirme birimi; her tetikleme kiracının bakiyesinden 1 kredi rezerve eder, işlem başarıyla tamamlanınca (ack ile) bu kredi kesin olarak düşülür (bkz. Bölüm 2.5, Bölüm 10).
- **Eşleştirme kodu (Pairing code):** Sahiplenilmemiş bir cihazın ekranında görünen, o cihazı bir mağazaya bağlamak (claim) için kullanılan kod (bkz. Bölüm 6, Yazıcı sahiplenme).
- **Cihaz anahtarı (Device key):** Bir cihaz sahiplenildiğinde yalnızca **bir kez** gösterilen anahtar; Ditto yalnızca bunun hash'lenmiş bir kopyasını saklar, kaybedilirse tekrar görüntülenemez (bkz. Bölüm 6).
- **Ürün yazılımı (Firmware):** Cihazın çalıştırdığı, uzaktan güncellenebilen yazılım; Cihaz Detayı ekranında sürüm numarasıyla gösterilir (bkz. Bölüm 6).
- **Uzaktan komut (Remote command):** Cihaz Detayı ekranındaki "Uzaktan kontrol (Remote control)" bölümünden gönderilen (Reboot/Refresh config/Identify/Update firmware) komutlardan biri; cihaza anında değil, cihazın bir sonraki bağlantı kontrolünde (check-in) ulaşır (bkz. Bölüm 6).

14. Sık Sorulanlar / Sorun Giderme

Bir cihaz neden "Çevrimdışı (Offline)" görünüyor? Bir cihaz, ya hiç görülmemişse ya da son görülme zamanının üzerinden **15 dakikadan fazla** geçmişse "Çevrimdışı (Offline)" olarak gösterilir. Cihaz ayrıca **duraklatılmış (Paused)** durumdaysa, kaç dakikadır görülmediğine bakılmaksızın durum her zaman "Duraklatıldı (Paused)" olarak gösterilir — duraklatma her koşulda önceliklidir, "Duraklatıldı" bir cihaz asla "Çevrimdışı" görünmez (bkz. Bölüm 13.1).

Kredi nasıl satın alınır? Faturalandırma (Billing) ekranına gidin (Bölüm 10) ve "**Krediler (Credits)**" bölümündeki paketlerden birinin "**{n} kredi satın al (Buy {n} credits)**" düğmesine tıklayın. **Önemli:** Kurulumunuzda Stripe yapılandırılmamışsa veya hiç kredi paketi tanımlanmamışsa, bu satın alma bölümü ekranda **hiç görünmez** — bu bir hata değildir, bu durumda krediler yalnızca platform tarafından manuel olarak tanımlanabilir (bkz. Bölüm 10'deki "Önemli" notu).

Bir yazıcıyı nasıl eklerim? Yazıcılar **Mağazalar (Stores)** ekranından değil, ilgili mağazanın **Mağaza detayı** ekranından eklenir (Bölüm 6). **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeyseniz, mağaza detayında "**Yazıcı sahiplen (Claim printer)**" düğmesine tıklayın ve yazıcının kendi ekranında gördüğünüz **eşleştirme kodunu (pairing code)** girin. Cihaz birkaç saniye içinde otomatik olarak etkinleşir (bkz. Bölüm 6, "Adım adım: Yazıcı sahiplenme"). **Üye (Member)** rolündeyseniz bu düğmeyi göremezsiniz.

Markadaki logo metni neden kaydedilmiyor? Marka (Branding) ekranındaki **Logo metni (Logo text — “Logo text (preview fallback)”)** alanı, tasarım gereği **yalnızca sağdaki canlı önizleme içindir.** ”Markayı kaydet (Save branding)” düğmesine bassanız bile bu değer kalıcı olarak saklanmaz; sayfa yeniden yüklendiğinde eski haline sıfırlanır. Kalıcı bir marka adı/logosu göstermek için **Screen** bölümündeki nesneleri (metin/logo/görsel) kullanmanız gerekir (bkz. Bölüm 7).

API anahtarı “read-only” deniyor ama neden cihaz tetikleyip kredi harcayabiliyor? API anahtarları (API keys) ekranının açıklaması **“Read-only keys”** dese de, bu tam olarak doğru değildir: bir anahtara `devices:trigger` kapsamı (izni) verilirse, bu anahtar `POST /api/v1/devices/{deviceId}/trigger` uç noktası üzerinden gerçekten bir cihazı tetikleyebilir ve bu işlem kiracınızın **kredi bakiyesinden kredi harcar** — yani “salt-okunur” değil, gerçek bir **yazma (write)** eylemidir. Bu kapsamı yalnızca gerçekten cihaz tetiklemesi gereken entegrasyonlara verin (bkz. Bölüm 11’teki “Önemli” notu).

Bir üyeyi neden admin yapamıyorum / kaldıramıyorum? İki olası neden vardır: (1) Rol değiştirme ve kaldırma işlemlerini yalnızca **Sahip (Owner)** veya **Yönetici (Admin)** rolündeki kullanıcılar yapabilir — **Üye (Member)** rolüdeyseniz bu işlemleri hiç göremezsiniz. (2) Değiştirmeye/kaldırmaya çalıştığınız kişi **Sahip (Owner)** rolüdeyse, bu işlem **hiçbir zaman** yapılamaz — owner rolü hem davetle verilemez hem de sonradan değiştirilemez/kaldırılamaz; bu ekranda o satırda işlem düğmeleri hiç görünmez, sunucu tarafında da aynı koruma vardır (bkz. Bölüm 9).