Energy provider https://www.eso.lt
Document is printed from https://www.eso.lt/web/storage/public/uploads/2025/07/p1-duomenu-modelis.xlsx

OBIS kodas	Pavadinimas	1F standartinis	3F standartinis	CTVT standartinis	1F išplėstinis	3F išplėstinis	CTVT išplėstinis	1F maksimalus	3F maksimalus	CTVT maksimalus
0-0:1.0.0	Clock	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:1.8.0	Active energy import (+A)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:1.8.1	Active energy import (+A) rate 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:1.8.2	Active energy import (+A) rate 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:1.8.3	Active energy import (+A) rate 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:1.8.4	Active energy import (+A) rate 4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:2.8.0	Active energy export (−A)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:2.8.1	Active energy export (−A) rate 1								x	x
1-0:2.8.2	Active energy export (−A) rate 2								x	x
1-0:2.8.3	Active energy export (−A) rate 3								x	x
1-0:2.8.4	Active energy export (−A) rate 4								x	x
1-0:3.8.0	Reactive energy import (+R) (QI+QII)				x	x	x	x	x	x
1-0:3.8.1	Reactive energy (+R) rate 1								x	x
1-0:3.8.2	Reactive energy (+R) rate 2								x	x
1-0:3.8.3	Reactive energy (+R) rate 3								x	x
1-0:3.8.4	Reactive energy (+R) rate 4								x	x
1-0:4.8.0	Reactive energy export (-R) (QIII+QIV)				x	x	x	x	x	x
1-0:4.8.1	Reactive energy (-R) rate 1								x	x
1-0:4.8.2	Reactive energy (-R) rate 2								x	x
1-0:4.8.3	Reactive energy (-R) rate 3								x	x
1-0:4.8.4	Reactive energy (-R) rate 4								x	x
1-0:1.7.0	Instantaneous active import power (+A)	x	x	x	x	x	x			
1-0:2.7.0	Instantaneous active export power (-A)				x	x	x			
1-0:3.7.0	Instantaneous reactive import power (+R)				x	x	x			
1-0:4.7.0	Instantaneous reactive export power (-R)				x	x	x			
1-0:21.7.0	Instantaneous active import power (+A) in phase L1 [kW]	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:41.7.0	Instantaneous active import power (+A) in phase L2 [kW]		x	x		x	x		x	x
1-0:61.7.0	Instantaneous active import power (+A) in phase L3 [kW]		x	x		x	x		x	x
1-0:22.7.0	Instantaneous active export power (-A) in phase L1 [kW]				x	x	x	x	x	x
1-0:42.7.0	Instantaneous active export power (-A) in phase L2 [kW]					x	x		x	x
1-0:62.7.0	Instantaneous active export power (-A) in phase L3 [kW]					x	x		x	x
1-0:23.7.0	Instantaneous reactive import power (+R) in phase L1 [kvar]				x	x	x	x	x	x
1-0:43.7.0	Instantaneous reactive import power (+R) in phase L2 [kvar]					x	x		x	x
1-0:63.7.0	Instantaneous reactive import power (+R) in phase L3 [kvar]					x	x		x	x
1-0:24.7.0	Instantaneous reactive export power (-R) in phase L1 [kvar]				x	x	x	x	x	x
1-0:44.7.0	Instantaneous reactive export power (-R) in phase L2 [kvar]					x	x		x	x
1-0:64.7.0	Instantaneous reactive export power (-R) in phase L3 [kvar]					x	x		x	x
1-0:32.7.0	Instantaneous voltage L1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:32.24.0	Average voltage L1								x	x
1-0:31.7.0	Instantaneous current L1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:52.7.0	Instantaneous voltage L2		x	x		x	x		x	x
1-0:52.24.0	Average voltage L2								x	x
1-0:51.7.0	Instantaneous current L2		x	x		x	x		x	x
1-0:72.7.0	Instantaneous voltage L3		x	x		x	x		x	x
1-0:72.24.0	Average voltage L3								x	x
1-0:71.7.0	Instantaneous current L3		x	x		x	x		x	x
1-0:12.7.0	Instantaneous voltage (U) [V]								x	x
1-0:11.7.0	Instantaneous current [A]								x	x
1-0:91.7.0	Instantaneous current in neutral [A]								x	x
1-0:90.7.0	Instantaneous current (sum over all phases)								x	x
1-0:14.7.0	Instantaneous net frequency; any phase				x	x	x	x	x	x
1-0:15.7.0	Instantaneous active power (|+A|+|-A|)								x	x
1-0:9.7.0	Instantaneous apparent import power (+VA)								x	x
1-0:29.7.0	Instantaneous apparent import power (+VA) in phase L1								x	x
1-0:49.7.0	Instantaneous apparent import power (+VA) in phase L2								x	x
1-0:69.7.0	Instantaneous apparent import power (+VA) in phase L3								x	x
1-0:10.7.0	Instantaneous apparent export power (-VA)								x	x
1-0:30.7.0	Instantaneous apparent export power (-VA) in phase L1								x	x
1-0:50.7.0	Instantaneous apparent export power (-VA) in phase L2								x	x
1-0:70.7.0	Instantaneous apparent export power (-VA) in phase L3								x	x
1-0:1.24.0	Average Import Power (+A)								x	x
1-0:16.24.0	Average Net Power (|+A|-|-A|)								x	x
1-0:15.24.0	Average Total Power (|+A|+|-A|)								x	x

1-0:13.7.0	Instantaneous Power factor (+A/+VA)				x	x	x	x	x	x
1-0:33.7.0	Instantaneous power factor in phase L1				x	x	x	x	x	x
1-0:53.7.0	Instantaneous power factor in phase L2					x	x		x	x
1-0:73.7.0	Instantaneous power factor in phase L3					x	x		x	x
1-0:13.3.0	Minimum Power factor (+A/+VA)								x	x
1-0:0.8.2	Measurement Period 3 for Instantaneous values								x	x
1-0:1.4.0	Demand Register 1 - Active energy import (+A)								x	x
1-0:2.4.0	Demand Register 2 - Active energy export (−A)								x	x
1-0:3.4.0	Demand Register 3 - Reactive energy import (+R)								x	x
1-0:4.4.0	Demand Register 4 - Reactive energy export (-R)								x	x
1-0:9.4.0	Demand Register 5 - Apparent energy import (+VA)								x	x
1-0:10.4.0	Demand Register 6 - Apparent energy export (-VA)								x	x
0-0:96.7.21	Number of power failures in any phase	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:32.33.0	Duration of last voltage sag in phase L1								x	x
1-0:52.33.0	Duration of last voltage sag in phase L2								x	x
1-0:72.33.0	Duration of last voltage sag in phase L3								x	x
1-0:32.34.0	Magnitude of last voltage sag in phase L1								x	x
1-0:52.34.0	Magnitude of last voltage sag in phase L2								x	x
1-0:72.34.0	Magnitude of last voltage sag in phase L3								x	x
1-0:32.37.0	Duration of last voltage swell in phase L1								x	x
1-0:52.37.0	Duration of last voltage swell in phase L2								x	x
1-0:72.37.0	Duration of last voltage swell in phase L3								x	x
1-0:32.38.0	Magnitude of last voltage swell in phase L1								x	x
1-0:52.38.0	Magnitude of last voltage swell in phase L2								x	x
1-0:72.38.0	Magnitude of last voltage swell in phase L3								x	x
1-0:0.2.0	Active firmware identifier								x	x
1-0:0.2.8	Active firmware signature								x	x
1-1:0.2.0	Active firmware identifier 1								x	x
1-1:0.2.8	Active firmware signature 1								x	x
0-0:96.13.0	Consumer Message Text	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:32.32.0	Number of voltage sags in phase L1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:52.32.0	Number of voltage sags in phase L2		x	x		x	x		x	x
1-0:72.32.0	Number of voltage sags in phase L3		x	x		x	x		x	x
1-0:32.36.0	Number of voltage swells in phase L1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1-0:52.36.0	Number of voltage swells in phase L2		x	x		x	x		x	x
1-0:72.36.0	Number of voltage swells in phase L3		x	x		x	x		x	x
0-0:96.1.1	Equipment identifier	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Viso duomenų	16	26	26	27	45	45	23	96	96

Išmaniojo skaitiklio P1 sąsajos duomenų modeliai

OBIS	Measurement name	Trumpas aprašymas	Papildomas profilio išaiškinimas	Profiliai		
				Standartinis	Išplėstinis	Maksimalus *(rekomenduojamas tik pramoniniam naudojimui)*
0-0:1.0.0	Clock	Data ir laikas (YYMMDDhhmmssX)	X nurodomas metų laikas. Žiemos laikas žymimas (W), vasaros laikas (S)	x	x	x
1-0:1.8.0	Active energy import (+A)	Aktyviosios energijos vartojimas (kaupiamasis registras)	Registras, kuriame fiksuojamas ir nuolat kaupiamas vartotojo suvartotos aktyviosios elektros energijos kiekis.	x	x	x
1-0:1.8.1	Active energy import (+A) rate 1	Aktyviosios energijos vartojimas (1 tarifas) (kaupiamasis registras)	Registras, kuriame kaupiama informacija apie suvartotoą elektros energijos kiekį tam tikrame registre. Pvz. dienos metu suvartota energija bus fiksuojama 1 tarifo kaupiamajame registre, o nakties metu bus fiksuojama 2 tarifo kaupiamajame registre.	x	x	x
1-0:1.8.2	Active energy import (+A) rate 2	Aktyviosios energijos vartojimas (2 tarifas) (kaupiamasis registras)		x	x	x
1-0:1.8.3	Active energy import (+A) rate 3	Aktyviosios energijos vartojimas (3 tarifas) (kaupiamasis registras)		x	x	x
1-0:1.8.4	Active energy import (+A) rate 4	Aktyviosios energijos vartojimas (4 tarifas) (kaupiamasis registras)		x	x	x
1-0:2.8.0	Active energy export (−A)	Aktyviosiosios energijos generavimas (-A)	Registras, kuriame fiksuojamas ir nuolat kaupiamas vartotojo patiektas aktyviosios elektros energijos kiekis į tinklą.	x	x	x
1-0:2.8.1	Active energy export (−A) rate 1	Aktyviosios energijos generavimas (1 tarifas) (kaupiamasis registras)	Registras, kuriame kaupiama informacija apie generuojamą elektros energijos kiekį tam tikrame registre. Pvz. dienos metu sugeneruota energija bus fiksuojama 1 tarifo kaupiamajame registre, o nakties metu bus fiksuojama 2 tarifo kaupiamajame registre.			x (vienfaziams nėra)
1-0:2.8.2	Active energy export (−A) rate 2	Aktyviosios energijos generavimas (2 tarifas) (kaupiamasis registras)				x (vienfaziams nėra)
1-0:2.8.3	Active energy export (−A) rate 3	Aktyviosios energijos generavimas (3 tarifas) (kaupiamasis registras)				x (vienfaziams nėra)
1-0:2.8.4	Active energy export (−A) rate 4	Aktyviosios energijos generavimas (4 tarifas) (kaupiamasis registras)				x (vienfaziams nėra)
1-0:3.8.0	Reactive energy import (+R) (QI+QII)	Reaktyviosios energijos vartojimas (kaupiamasis registras)	Registras, kuriame fiksuojamas ir nuolat kaupiamas vartotojo suvartotas reaktyviosios elektros energijos kiekis.		x	x
1-0:3.8.1	Reactive energy (+R) rate 1	Reaktyviosios energijos vartojimas (1 tarifas) (kaupiamasis registras)	Registras, kuriame kaupiama informacija apie suvartototą reaktyvios elektros energijos kiekį tam tikrame registre. Pvz. dienos metu suvartota reaktyvioji energija bus fiksuojama 1 tarifo kaupiamajame registre, o nakties metu bus fiksuojama 2 tarifo kaupiamajame registre.			x
1-0:3.8.2	Reactive energy (+R) rate 2	Reaktyviosios energijos vartojimas (2 tarifas) (kaupiamasis registras)				x
1-0:3.8.3	Reactive energy (+R) rate 3	Reaktyviosios energijos vartojimas (3 tarifas) (kaupiamasis registras)				x
1-0:3.8.4	Reactive energy (+R) rate 4	Reaktyviosios energijos vartojimas (4 tarifas) (kaupiamasis registras)				x
1-0:4.8.0	Reactive energy export (-R) (QIII+QIV)	Reaktyviosios energijos generavimas (kaupiamasis registras)	Registras, kuriame fiksuojamas ir nuolat kaupiamas vartotojo sugeneruotas reaktyviosios elektros energijos kiekis į tinklą.		x	x
1-0:4.8.1	Reactive energy (-R) rate 1	Reaktyviosios energijos generavimas (1 tarifas) (kaupiamasis registras)	Registras, kuriame kaupiama informacija apie sugeneruotą reaktyviosios elektros energijos kiekį tam tikrame registre. Pvz. dienos metu sugeneruota reaktyvioji energija bus fiksuojama 1 tarifo kaupiamajame registre, o nakties metu bus fiksuojama 2 tarifo kaupiamajame registre.			x
1-0:4.8.2	Reactive energy (-R) rate 2	Reaktyviosios energijos generavimas (2 tarifas) (kaupiamasis registras)				x
1-0:4.8.3	Reactive energy (-R) rate 3	Reaktyviosios energijos generavimas (3 tarifas) (kaupiamasis registras)				x
1-0:4.8.4	Reactive energy (-R) rate 4	Reaktyviosios energijos generavimas (4 tarifas) (kaupiamasis registras)				x
1-0:1.7.0	Instantaneous active import power (+A)	Momentinė aktyvioji vartojama galia (+A)	Rodmuo, kuris parodo, kiek aktyviosios galios šiuo metu yra suvartojama vartotojo įrenginiuose. Ji išreiškiama kilovatais (kW) ir nuolat kinta priklausomai nuo veikiančių prietaisų ir jų galios poreikio.	x	x	
1-0:2.7.0	Instantaneous active export power (-A)	Momentinė aktyvioji generuojama galia (-A)	Rodmuo, kuris parodo, kiek aktyviosios galios šiuo metu generuoja vartotojo įrenginiai (pvz., saulės elektrinė) ir tiekia į elektros tinklą.		x	
1-0:3.7.0	Instantaneous reactive import power (+R)	Momentinė reaktyvioji vartojama galia (+R)	Rodmuo, kuris parodo, kiek reaktyviosios galios šiuo metu yra suvartojama vartotojo įrenginiuose. Ji išreiškiama kilovatais (kW) ir nuolat kinta priklausomai nuo veikiančių prietaisų ir jų galios poreikio.		x	
1-0:4.7.0	Instantaneous reactive export power (-R)	Momentinė reaktyvioji generuojama galia (-R)	Rodmuo, kuris parodo, kiek reaktyviosios galios šiuo metu generuoja vartotojo įrenginiai (pvz., saulės elektrinė) ir tiekia į elektros tinklą.		x	
1-0:21.7.0	Instantaneous active import power (+A) in phase L1 [kW]	Momentinė aktyvioji vartojama galia (1-a fazė)	Tai telegramos atidavimo metu užfiksuota aktyvioji galia, suvartojama pirmojoje fazėje, išreiškiama kilovatais (kW).	x	x	x
1-0:41.7.0	Instantaneous active import power (+A) in phase L2 [kW]	Momentinė aktyvioji vartojama galia (2-a fazė)		x	x	x
1-0:61.7.0	Instantaneous active import power (+A) in phase L3 [kW]	Momentinė aktyvioji vartojama galia (3-a fazė)		x	x	x
1-0:22.7.0	Instantaneous active export power (-A) in phase L1 [kW]	Momentinė aktyvioji generuojama galia (1-a fazė)			x	x
1-0:42.7.0	Instantaneous active export power (-A) in phase L2 [kW]	Momentinė aktyvioji generuojama galia (2-a fazė)			x	x
1-0:62.7.0	Instantaneous active export power (-A) in phase L3 [kW]	Momentinė aktyvioji generuojama galia (3-a fazė)			x	x
1-0:23.7.0	Instantaneous reactive import power (+R) in phase L1 [kvar]	Momentinė reaktyvioji vartojama galia (1-a fazė)	Tai telegramos atidavimo metu užfiksuota reaktyvioji galia, suvartojama pirmojoje fazėje, išreiškiama kilovatais (kW).		x	x
1-0:43.7.0	Instantaneous reactive import power (+R) in phase L2 [kvar]	Momentinė reaktyvioji vartojama galia (2-a fazė)			x	x
1-0:63.7.0	Instantaneous reactive import power (+R) in phase L3 [kvar]	Momentinė reaktyvioji vartojama galia (3-a fazė)			x	x
1-0:24.7.0	Instantaneous reactive export power (-R) in phase L1 [kvar]	Momentinė reaktyvioji generuojama galia (1-a fazė)			x	x
1-0:44.7.0	Instantaneous reactive export power (-R) in phase L2 [kvar]	Momentinė reaktyvioji generuojama galia (2-a fazė)			x	x
1-0:64.7.0	Instantaneous reactive export power (-R) in phase L3 [kvar]	Momentinė reaktyvioji generuojama galia (3-a fazė)			x	x
1-0:32.7.0	Instantaneous voltage L1	Momentinė įtampa (1-a fazė)	Rodmuo, kuris parodo elektros įtampos dydį pirmojoje fazėje. Ji matuojama voltais (V) ir kinta priklausomai nuo tinklo apkrovos bei kitų sąlygų.	x	x	x
1-0:32.24.0	Average voltage L1	Vidutinė įtampa (1-a fazė)	Rodmuo apskaičiuojama kas 600 s., nurodo paskutinio apskaičiuoto periodo reikšmę			x (vienfaziams nėra)
1-0:31.7.0	Instantaneous current L1	Momentinė srovė (1-a fazė)	Momentinė srovė pirmojoje fazėje, išreiškiama amperais (A), kuri kinta priklausomai nuo elektros vartojimo ar generavimo sąlygų.	x	x	x
1-0:52.7.0	Instantaneous voltage L2	Momentinė įtampa (2-a fazė)		x	x	x
1-0:52.24.0	Average voltage L2	Vidutinė įtampa (2-a fazė)	Rodmuo apskaičiuojama kas 600 s., nurodo paskutinio apskaičiuoto periodo reikšmę			x
1-0:51.7.0	Instantaneous current L2	Momentinė srovė (2-a fazė)	Momentinė srovė antroje fazėje, išreiškiama amperais (A), kuri kinta priklausomai nuo elektros vartojimo ar generavimo sąlygų.	x	x	x
1-0:72.7.0	Instantaneous voltage L3	Momentinė įtampa (3-a fazė)		x	x	x
1-0:72.24.0	Average voltage L3	Vidutinė įtampa (3-a fazė)	Rodmuo apskaičiuojama kas 600 s., nurodo paskutinio apskaičiuoto periodo reikšmę			x
1-0:71.7.0	Instantaneous current L3	Momentinė srovė (3-a fazė)	Momentinė srovė trečioje fazėje, išreiškiama amperais (A), kuri kinta priklausomai nuo elektros vartojimo ar generavimo sąlygų.	x	x	x

1-0:12.7.0	Instantaneous voltage (U) [V]	Momentinė įtampa (U) [V]	Nurodoma aukščiausia įtampa iš visų fazių.			x
1-0:11.7.0	Instantaneous current [A]	Momentinė srovė (maksimali reikšmė bet kuriuoje iš fazių)				x
1-0:91.7.0	Instantaneous current in neutral [A]	Momentinė srovė neutralėjė				x
1-0:90.7.0	Instantaneous current (sum over all phases)	Momentinė srovė (visų fazių suma)	Skaičiavimo pvz.:1.3+1.3+1.3=3.9A, rezultate pateikiamas tik sveikas skaičius 003*A			x
1-0:14.7.0	Instantaneous net frequency; any phase	Momentinis dažnis	Rodoma reikšmė turi vieną skaitmenį po kablelio (0), tačiau tikroji reikšmė vertinama iki kablelio.		x	x
1-0:15.7.0	Instantaneous active power (|+A|+|-A|)	Momentinė aktyvioji galia (|+A|+|-A|)	Rodmuo matuoja bendrą aktyviąją galią, susidedančią iš vartojamos (+A) ir generuojamos (-A) galios absoliučių reikšmių sumos.			x
1-0:9.7.0	Instantaneous apparent import power (+VA)	Momentinė pilnutinė vartojama galia (+VA)	Aktyviosios ir reaktyviosios galios vektorinė suma, kuri yra matuojamas volt-amperais (VA)			x
1-0:29.7.0	Instantaneous apparent import power (+VA) in phase L1	Momentinė pilnutinė vartojama galia (1-a fazė)				x
1-0:49.7.0	Instantaneous apparent import power (+VA) in phase L2	Momentinė pilnutinė vartojama galia (2-a fazė)				x
1-0:69.7.0	Instantaneous apparent import power (+VA) in phase L3	Momentinė pilnutinė vartojama galia (3-a fazė)				x
1-0:10.7.0	Instantaneous apparent export power (-VA)	Momentinė pilnutinė generuojama galia (-VA)	Aktyviosios ir reaktyviosios galios vektorinė suma, kuri yra matuojamas volt-amperais (VA)			x
1-0:30.7.0	Instantaneous apparent export power (-VA) in phase L1	Momentinė pilnutinė generuojama galia (1-a fazė)				x
1-0:50.7.0	Instantaneous apparent export power (-VA) in phase L2	Momentinė pilnutinė generuojama galia (2-a fazė)				x
1-0:70.7.0	Instantaneous apparent export power (-VA) in phase L3	Momentinė pilnutinė generuojama galia (3-a fazė)				x
1-0:1.24.0	Average Import Power (+A)	Vidutinė aktyvioji vartojama galia	Skaičiuojama 600 sek. Intervale. Atsinaujina kas 5s.			x
1-0:16.24.0	Average Net Power (|+A|-|-A|)	Vidutinė grynoji galia (vartojama - generuojama)	Skaičiuojama 600 sek. Intervale.			x
1-0:15.24.0	Average Total Power (|+A|+|-A|)	Vidutinė bendroji galia (vartojama + generuojama)	Skaičiuojama 600 sek. Intervale. Atsinaujina kas 5s.			x
1-0:13.7.0	Instantaneous Power factor (+A/+VA)	Momentinis galios faktorius (+A/+VA)	Galios koeficientas yra aktyviosios ir pilnutinės galios santykis ir rodo, kaip efektyviai naudojama elektros energija. Mažesnis koeficientas rodo didesnius energijos nuostolius. Galios koeficientas svyruoja nuo 0,5 iki 0,9.		x	x
1-0:33.7.0	Instantaneous power factor in phase L1	Momentinis galios faktorius (1-a fazė)			x	x
1-0:53.7.0	Instantaneous power factor in phase L2	Momentinis galios faktorius (2-a fazė)			x	x
1-0:73.7.0	Instantaneous power factor in phase L3	Momentinis galios faktorius (3-a fazė)			x	x
1-0:13.3.0	Minimum Power factor (+A/+VA)	Minimalus galios faktorius (+A/+VA)	Minimali galios faktoriaus reikšmė per 10min periodą.			x
1-0:0.8.2	Measurement Period 3 for Instantaneous values	Matavimo intervalas 3 momentinėms vertėms				x
1-0:1.4.0	Demand Register 1 - Active energy import (+A)	Užklausų Registras 1 - Aktyviosios energijos vartojimas (+A)	Einamo 900s intervalo (už praėjusį laiką) vidurkinė reikšmė, matuojama kW. Intervalai prasideda pagal skaitiklio laikrodį, kas 15 min (pvz. 00:00, 00:15, 00:30, 00:45))			x
1-0:2.4.0	Demand Register 2 - Active energy export (–A)	Užklausų Registras 2 - Aktyviosios energijos generavimas (–A)	Einamo 900s intervalo (už praėjusį laiką) vidurkinė reikšmė, matuojama kW. Intervalai prasideda pagal skaitiklio laikrodį, kas 15 min (pvz. 00:00, 00:15, 00:30, 00:45))			x
1-0:3.4.0	Demand Register 3 - Reactive energy import (+R)	Užklausų Registras 3 - Reaktyviosios energijos vartojimas (+R)	Einamo 900s intervalo (už praėjusį laiką) vidurkinė reikšmė, matuojama kW. Intervalai prasideda pagal skaitiklio laikrodį, kas 15 min (pvz. 00:00, 00:15, 00:30, 00:45))			x
1-0:4.4.0	Demand Register 4 - Reactive energy export (-R)	Užklausų Registras 4 - Reaktyviosios energijos generavimas (-R)	Einamo 900s intervalo (už praėjusį laiką) vidurkinė reikšmė, matuojama kW. Intervalai prasideda pagal skaitiklio laikrodį, kas 15 min (pvz. 00:00, 00:15, 00:30, 00:45))			x
1-0:9.4.0	Demand Register 5 - Apparent energy import (+VA)	Užklausų Registras 5 - Pilnosios energijos vartojimas (+VA)	Einamo 900s intervalo (už praėjusį laiką) vidurkinė reikšmė, matuojama kW. Intervalai prasideda pagal skaitiklio laikrodį, kas 15 min (pvz. 00:00, 00:15, 00:30, 00:45))			x
1-0:10.4.0	Demand Register 6 - Apparent energy export (-VA)	Užklausų Registras 6 - Pilnosios energijos generavimas (-VA)	Einamo 900s intervalo (už praėjusį laiką) vidurkinė reikšmė, matuojama kW. Intervalai prasideda pagal skaitiklio laikrodį, kas 15 min (pvz. 00:00, 00:15, 00:30, 00:45))			x
0-0:96.7.21	Number of power failures in any phase	Elektros energijos tiekimo sutrikimų skaičius bet kurioje fazėje	Sutrikimas fiksuojamas bet kurioje fazėje, jei įtampa nukrenta žemiau nei nustatyta riba (tiesioginio jungimo skaitikliams ~125V), tuomet OBIS kodo vertė padidėja vienetu.	x	x	x
1-0:32.33.0	Duration of last voltage sag in phase L1	Paskutinio įtampos sumažėjimo trukmė (1-a fazė)	Įtampai nukritus žemiau nustatytos ribos (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlikus ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) bus lygi trukmei sekundėmis nuo įtampos kryčio užfiksavimo pradžios (įskaitant 120s). Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.			x
1-0:52.33.0	Duration of last voltage sag in phase L2	Paskutinio įtampos sumažėjimo trukmė (2-a fazė)	Įtampai nukritus žemiau nustatytos ribos (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlikus ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) bus lygi trukmei sekundėmis nuo įtampos kryčio užfiksavimo pradžios (įskaitant 120s). Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.			x
1-0:72.33.0	Duration of last voltage sag in phase L3	Paskutinio įtampos sumažėjimo trukmė (3-a fazė)	Įtampai nukritus žemiau nustatytos ribos (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlikus ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) bus lygi trukmei sekundėmis nuo įtampos kryčio užfiksavimo pradžios (įskaitant 120s). Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.			x
1-0:32.34.0	Magnitude of last voltage sag in phase L1	Paskutinio įtampos sumažėjimo dydis (1-a fazė)	Įtampai nukritus žemiau nustatytos ribos (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlikus ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) bus įtampa voltais. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.			x
1-0:52.34.0	Magnitude of last voltage sag in phase L2	Paskutinio įtampos sumažėjimo dydis (2-a fazė)	Įtampai nukritus žemiau nustatytos ribos (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlikus ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) bus įtampa voltais. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.			x
1-0:72.34.0	Magnitude of last voltage sag in phase L3	Paskutinio įtampos sumažėjimo dydis (3-a fazė)	Įtampai nukritus žemiau nustatytos ribos (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlikus ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) bus įtampa voltais. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.			x
1-0:32.37.0	Duration of last voltage swell in phase L1	Paskutinio įtampos šuolio trukmė (1-a fazė)	Įtampai pakilus aukščiau nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlikus ilgiau nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) bus lygi trukmei sekundėmis nuo įtampos šuolio užfiksavimo pradžios (įskaitant 120s). Jei įtampa atsistato anksčiau nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.			x
1-0:52.37.0	Duration of last voltage swell in phase L2	Paskutinio įtampos šuolio trukmė (2-a fazė)	Įtampai pakilus aukščiau nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlikus ilgiau nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) bus lygi trukmei sekundėmis nuo įtampos šuolio užfiksavimo pradžios (įskaitant 120s). Jei įtampa atsistato anksčiau nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.			x

1-0:72.37.0	Duration of last voltage swell in phase L3	Paskutinio įtampos šuolio trukmė (3-a fazė)	Įtampai pakilus aukščiau nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlikus ilgiau nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) bus lygi trukmei sekundėmis nuo įtampos šuolio užfiksavimo pradžios (įskaitant 120s). Jei įtampa atsistato anksčiau nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.			x
1-0:32.38.0	Magnitude of last voltage swell in phase L1	Paskutinio įtampos šuolio dydis (1-a fazė)	Įtampai pakylus aukščiau, nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlieka ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), tuomet atsistačius įtampai, OBIS reikšmė bus įtampa voltais. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.)			x
1-0:52.38.0	Magnitude of last voltage swell in phase L2	Paskutinio įtampos šuolio dydis (2-a fazė)	Įtampai pakylus aukščiau, nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlieka ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), tuomet atsistačius įtampai, OBIS reikšmė bus įtampa voltais. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.)			x
1-0:72.38.0	Magnitude of last voltage swell in phase L3	Paskutinio įtampos šuolio dydis (3-a fazė)	Įtampai pakylus aukščiau, nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlieka ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), tuomet atsistačius įtampai, OBIS reikšmė bus įtampa voltais. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė neperrašoma.)			x
1-0:0.2.0	Active firmware identifier	Skaitiklio programinės įrangos versija				x
1-0:0.2.8	Active firmware signature	Skaitiklio programinės įrangos versijos konktrolinis raktas				x
1-1:0.2.0	Active firmware identifier 1	Skaitiklio programinės įrangos versija 1				x
1-1:0.2.8	Active firmware signature 1	Skaitiklio programinės įrangos versijos konktrolinis raktas 1				x
0-0:96.13.0	Consumer Message Text (encoded in hexadecimal numbers)	Žinutės vartotojui tekstas	Duomenų modelio techninis pavadinimas HEX formatu	x	x	x
1-0:32.32.0	Number of voltage sags in phase L1	Įtampos sumažėjimų skaičius (1-a fazė)	Įtampai nukritus žemiau, nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlieka ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) padidės vienetu. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė nekinta.)	x	x	x
1-0:52.32.0	Number of voltage sags in phase L2	Įtampos sumažėjimų skaičius (2-a fazė)	Įtampai nukritus žemiau, nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlieka ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) padidės vienetu. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė nekinta.)	x	x	x
1-0:72.32.0	Number of voltage sags in phase L3	Įtampos sumažėjimų skaičius (3-a fazė)	Įtampai nukritus žemiau, nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlieka ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) padidės vienetu. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė nekinta.)	x	x	x
1-0:32.36.0	Number of voltage swells in phase L1	Įtampos šuolių skaičius (1-a fazė)	Įtampai pakylus aukščiau, nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlieka ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) padidės vienetu. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė nekinta.	x	x	x
1-0:52.36.0	Number of voltage swells in phase L2	Įtampos šuolių skaičius (2-a fazė)	Įtampai pakylus aukščiau, nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlieka ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) padidės vienetu. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė nekinta.	x	x	x
1-0:72.36.0	Number of voltage swells in phase L3	Įtampos šuolių skaičius (3-a fazė)	Įtampai pakylus aukščiau, nei nustatyta riba (žr. linijos įtampą ir standartą) ir išlieka ilgiau, nei nustatyta laiko riba (120s), OBIS reikšmė (atsistačius įtampai) padidės vienetu. Jei įtampa atsistato anksčiau, nei nustatyta laiko riba, tuomet OBIS reikšmė nekinta.	x	x	x
0-0:96.1.1	Equipment identifier (meter number encoded in hexadecimal numbers)	Skaitiklio numeris	Pateikiamas HEX formatu	x	x	x

Standartinis

/ESO5\VMMmm

0-0:1.0.0(240214102015W)
1-0:1.8.0(000360.152*kWh)
1-0:1.8.1(000232.998*kWh)
1-0:1.8.2(000081.859*kWh)
1-0:1.8.3(000009.963*kWh)
1-0:1.8.4(000035.332*kWh)
1-0:2.8.0(000007.297*kWh)
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:32.7.0(234.2*V)
1-0:31.7.0(000*A)
1-0:52.7.0(235.4*V)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:72.7.0(233.3*V)
1-0:71.7.0(000*A)
0-0:96.7.21(00039)
0-0:96.13.0(73657450315F7374616E646172645F337068)
1-0:32.32.0(00001)
1-0:52.32.0(00001)
1-0:72.32.0(00001)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.1.1(383030343337303036323136313331323533393236343237303033336333638)
!37CB

Išplėstinis

/ESO5\VMMmm

0-0:1.0.0(240214101855W)
1-0:1.8.0(000360.152*kWh)
1-0:1.8.1(000232.998*kWh)
1-0:1.8.2(000081.859*kWh)
1-0:1.8.3(000009.963*kWh)
1-0:1.8.4(000035.332*kWh)
1-0:2.8.0(000007.296*kWh)
1-0:3.8.0(000014.422*kvarh)
1-0:4.8.0(000000.002*kvarh)
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:2.7.0(00.024*kW)
1-0:3.7.0(00.000*kvar)
1-0:4.7.0(00.000*kvar)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(00.024*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
1-0:23.7.0(00.000*kvar)
1-0:43.7.0(00.000*kvar)
1-0:63.7.0(00.000*kvar)
1-0:24.7.0(00.000*kvar)
1-0:44.7.0(00.000*kvar)
1-0:64.7.0(00.000*kvar)
1-0:32.7.0(234.0*V)
1-0:31.7.0(000*A)
1-0:52.7.0(235.6*V)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:72.7.0(233.9*V)
1-0:71.7.0(000*A)
1-0:14.7.0(49.0*Hz)
1-0:13.7.0(-1.000)
1-0:33.7.0(-0.910)
1-0:53.7.0(1.000)
1-0:73.7.0(1.000)
0-0:96.7.21(00039)
0-0:96.13.0(73657450315F657874656E6465645F337068)
1-0:32.32.0(00001)
1-0:52.32.0(00001)
1-0:72.32.0(00001)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.1.1(383030343337303036323136313331323533393236343237303033336333638)
!7773

Maksimalus

/ESO5\VMMmm

0-0:1.0.0(240214101735W)
1-0:1.8.0(000360.152*kWh)
1-0:1.8.1(000232.998*kWh)
1-0:1.8.2(000081.859*kWh)
1-0:1.8.3(000009.963*kWh)
1-0:1.8.4(000035.332*kWh)
1-0:2.8.0(000007.295*kWh)
1-0:2.8.1(000003.245*kWh)
1-0:2.8.2(000004.050*kWh)
1-0:2.8.3(000000.000*kWh)
1-0:2.8.4(000000.000*kWh)
1-0:3.8.0(000014.422*kvarh)
1-0:3.8.1(000010.607*kvarh)
1-0:3.8.2(000002.494*kvarh)
1-0:3.8.3(000000.294*kvarh)
1-0:3.8.4(000001.027*kvarh)
1-0:4.8.0(000000.002*kvarh)
1-0:4.8.1(000000.002*kvarh)
1-0:4.8.2(000000.000*kvarh)
1-0:4.8.3(000000.000*kvarh)
1-0:4.8.4(000000.000*kvarh)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(00.024*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
1-0:23.7.0(00.000*kvar)
1-0:43.7.0(00.000*kvar)
1-0:63.7.0(00.000*kvar)
1-0:24.7.0(00.000*kvar)
1-0:44.7.0(00.000*kvar)
1-0:64.7.0(00.000*kvar)
1-0:32.7.0(234.7*V)
1-0:32.24.0(234.6*V)
1-0:31.7.0(000*A)
1-0:52.7.0(235.6*V)
1-0:52.24.0(234.8*V)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:72.7.0(234.0*V)
1-0:72.24.0(233.9*V)
1-0:71.7.0(000*A)
1-0:12.7.0(235.6*V)
1-0:11.7.0(000*A)
1-0:91.7.0(000*A)
1-0:90.7.0(000*A)
1-0:14.7.0(50.0*Hz)
1-0:15.7.0(00.024*kW)
1-0:9.7.0(00.000*kVA)
1-0:29.7.0(00.000*kVA)
1-0:49.7.0(00.000*kVA)
1-0:69.7.0(00.000*kVA)
1-0:10.7.0(00.025*kVA)
1-0:30.7.0(00.025*kVA)
1-0:50.7.0(00.000*kVA)
1-0:70.7.0(00.000*kVA)
1-0:1.24.0(00.000*kW)
1-0:16.24.0(-00.024*kW)
1-0:15.24.0(00.008*kW)
1-0:13.7.0(-1.000)
1-0:33.7.0(-0.913)
1-0:53.7.0(1.000)
1-0:73.7.0(1.000)
1-0:13.3.0(0.000)
1-0:0.8.2(00900*s)
1-0:1.4.0(000000.000*kW)
1-0:2.4.0(000000.024*kW)
1-0:3.4.0(000000.000*kvar)
1-0:4.4.0(000000.000*kvar)
1-0:9.4.0(000000.000*kVA)
1-0:10.4.0(000000.024*kVA)
0-0:96.7.21(00039)
1-0:32.33.0(03042*s)
1-0:52.33.0(03042*s)
1-0:72.33.0(03042*s)
1-0:32.34.0(0000*V)
1-0:52.34.0(0000*V)
1-0:72.34.0(0000*V)
1-0:32.37.0(00000*s)
1-0:52.37.0(00000*s)
1-0:72.37.0(00000*s)
1-0:32.38.0(000*V)
1-0:52.38.0(000*V)
1-0:72.38.0(000*V)
1-0:0.2.0(02.21)
1-0:0.2.8(1EA43311)
1-1:0.2.0(02.13)
1-1:0.2.8(047C71F1)
0-0:96.13.0(73657450315F6D61785F337068)
1-0:32.32.0(00001)
1-0:52.32.0(00001)
1-0:72.32.0(00001)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.1.1(383030343337303036323136313331323533393236343237303033336333638)
!9A1F