
La recepción en diversidad

Guía detallada — el principio, elegir un receptor asociado, leer los indicadores

https://orsat.ddns.net



Dos receptores alejados no oyen los mismos desvanecimientos: ORSAT pasa en cada momento al mejor de los dos.

Esta guía explica por qué se desvanece una señal de onda corta, cómo un segundo receptor situado en otro lugar permite atravesar esos desvanecimientos y cómo usar paso a paso el panel «Recepción en diversidad» de ORSAT.

Versión española — Edición octubre 2026 — ORSAT 1.0
Función de recepción en diversidad desarrollada por **SV1BTL** para PhantomSDR-Plus, integrada y documentada por **F1NSK** para ORSAT.

Las capturas muestran la interfaz en francés; los nombres de los botones en el texto son los de la interfaz en español.

Índice

1. El problema: el QSB 3

1.1 Por qué se desvanece una señal 3

1.2 Lo que no puede hacer un solo receptor 3

2. La solución: escuchar en dos lugares 3

2.1 El principio 3

2.2 Por qué elegir y no sumar 4

2.3 Cómo decide ORSAT 4

3. El desfase entre los dos receptores 4

3.1 Por qué hay que alinear 4

3.2 Cómo lo mide 5

4. Usar el panel paso a paso 5

4.1 El panel 5

4.2 Iniciar 6

4.3 Durante la escucha 6

4.4 El estado en la barra del panel 6

4.5 Detalles técnicos 6

5. El receptor asociado recomendado 7

5.1 Lo que dicen las insignias 7

5.2 Cómo se calcula el consejo 7

6. Los receptores asociados propuestos 8

7. Lo que no hace la diversidad 8

8. Resolución de problemas 8

1. El problema: el QSB

1.1 Por qué se desvanece una señal

En onda corta, la señal de una estación lejana no le llega en línea recta: rebota en la **ionosfera**, una capa de la atmósfera que se mueve sin cesar. A menudo llega incluso por **varios trayectos a la vez**, ligeramente distintos. Esos trayectos se suman, unas veces reforzándose y otras anulándose.


Resultado: la señal **sube y baja** cada pocos segundos. Es el **QSB**, o desvanecimiento (en inglés *fading*). En el fondo de un desvanecimiento la estación puede desaparecer por completo durante uno o dos segundos, justo lo necesario para perder un indicativo o un reporte.

1.2 Lo que no puede hacer un solo receptor

Subir el volumen, cambiar de filtro o activar la reducción de ruido no cambia nada: cuando la señal se anula **en el lugar donde está la antena**, ya no queda nada que amplificar. El único remedio es escuchar **en otro lugar**.

2. La solución: escuchar en dos lugares

2.1 El principio



Dos receptores alejados reciben la misma estación por dos trayectos distintos. Sus desvanecimientos no coinciden: ORSAT sigue en cada momento al que mejor recibe.

Dos receptores separados por varios cientos de kilómetros reciben la misma estación por **dos trayectos ionosféricos distintos**. Sus desvanecimientos son **independientes**: cuando la señal cae en ORSAT, suele estar bien en el otro receptor, y al revés.

La recepción en diversidad conecta ORSAT a **un segundo receptor web situado en otro lugar**, en la **misma frecuencia**, y le hace oír en cada momento **el mejor de los dos**. Los huecos de uno los llena el otro: la estación sigue siendo legible donde, con un solo receptor, habría desaparecido.

> ***Consejo :*** *La ganancia se mide en* ***continuidad*** *más que en potencia: la diversidad no hace la señal más fuerte, evita que desaparezca.*

2.2 Por qué elegir y no sumar

Podría pensarse que sumar los dos sonidos daría un resultado aún mejor. En realidad, los dos trayectos no tienen la misma fase ni el mismo ligero desplazamiento de frecuencia: sumados, los dos sonidos dan una voz **hueca y metálica**, como dentro de un tubo. Para sumar limpiamente harían falta dos receptores sincronizados con un mismo reloj, algo imposible entre dos sitios unidos por Internet.

ORSAT **elige** por tanto entre los dos (se habla de *combinación por selección*). Al pasar de uno a otro hace un **fundido de 30 milisegundos**, demasiado corto para percibirse: no se oye ningún corte.

2.3 Cómo decide ORSAT

- Mide continuamente la **relación señal/ruido (SNR)** de los dos receptores.
- Solo conmuta si el otro receptor es **mejor en al menos 2,5 dB**, y solo si el receptor en curso se mantiene desde **al menos 0,4 segundos**. Así evita saltar de uno a otro en cada sílaba.
- Si el receptor en curso **se hunde** (menos de 6 dB durante medio segundo), conmuta sin esperar.
- Si el receptor remoto **deja de responder** durante 1,5 segundos, ORSAT vuelve enseguida a sí mismo. **La diversidad nunca corta el sonido**: en el peor de los casos oye ORSAT solo, como siempre.

3. El desfase entre los dos receptores

3.1 Por qué hay que alinear

El sonido del receptor remoto no le llega al mismo tiempo que el de ORSAT: cada receptor tiene sus propias memorias intermedias, y el trayecto por Internet añade su retardo. La diferencia suele estar entre unas décimas de segundo y 1,5 segundos, y puede llegar a 4 segundos.

Sin corrección, pasar de un receptor a otro haría **saltar o repetir** un trozo de frase. ORSAT debe pues medir primero ese desfase exacto.

3.2 Cómo lo mide

ORSAT compara el **ritmo del habla** de los dos sonidos: la sucesión de sílabas y silencios, que sigue siendo reconocible pese a los trayectos distintos y a la compresión del sonido. Busca el desfase que hace coincidir los dos ritmos.

- Empieza buscando en una ventana de **±1,5 segundos** (unos 9 segundos de escucha), que casi siempre basta, y luego amplía a **±4 segundos** si hace falta.
- Espera a que **dos medidas sucesivas coincidan** con 40 milisegundos de margen antes de declararse alineado.
- Una vez alineado, **vuelve a comprobar el desfase cada minuto**, porque los relojes de los dos sitios derivan muy lentamente.


Cuente pues **de 10 a 20 segundos** entre la pulsación de ▶ **Iniciar** y el momento en que la diversidad está operativa. Es necesario que **alguien hable** durante ese tiempo: en una portadora pura o una frecuencia vacía no hay ritmo que comparar.

> ***Consejo :*** *Una vez alineado, el sonido que oye lleva unos* ***0,3 segundos de retraso*** *respecto a ORSAT solo. Es el precio del margen que permite conmutar sin brusquedad; al escuchar, no se nota.*

4. Usar el panel paso a paso

4.1 El panel

El panel **Recepción en diversidad** está en la columna central, bajo la sintonía fina. Su barra dorada indica el estado en claro; haga clic en **Abrir** ▸ para desplegarlo.



La barra del panel, plegada: título, estado y botón Abrir.



El panel desplegado: los receptores asociados propuestos y el botón de inicio.

4.2 Iniciar

1. **Sintonice primero ORSAT** en la estación que quiere escuchar, en el modo correcto.
2. **Elija un receptor asociado** haciendo clic en su tarjeta: se rodea de oro. Preferiblemente el que lleva la insignia ★ **Recomendado** (sección 5).
3. Haga clic en el gran botón verde ▶ **Iniciar con…**.
4. Espere: el estado pasa de **Sincronizando…** a **En marcha** cuando la diversidad está operativa.

No hay nada que ajustar en el asociado. ORSAT lo coloca automáticamente en la misma frecuencia, modo y filtro, y lo sigue en cada cambio de sintonía.

Para detenerla, haga clic en ■ **Detener la diversidad**: vuelve al instante a ORSAT solo. Su navegador recuerda su último asociado para la próxima vez.

4.3 Durante la escucha

Bajo el botón, la parte **3. Escuche** muestra lo que ocurre:

- **Está escuchando: ORSAT** (en verde) o **el nombre del asociado** (en azul) — el receptor que oye en ese momento.
- **El estado en claro** — «Sincronizando los dos receptores…», luego «Sincronizado ✓ — se elige continuamente la mejor señal»; en rojo, «El receptor asociado no responde» con el motivo.
- **Dos barras de calidad de señal**, ORSAT y asociado, con su relación señal/ruido en dB; la barra verde es la del receptor elegido.
- **La parte del tiempo** pasada en el asociado y el **número de conmutaciones** desde el inicio.

4.4 El estado en la barra del panel

Estado	Significado
● Detenida (gris)	Diversidad detenida
● Sincronizando… (ámbar)	Conexión o alineación en curso
● En marcha, punto verde	Alineado, oye **ORSAT**
● En marcha, punto azul	Alineado, oye **el asociado**
● Error (rojo)	El asociado ya no responde: oye ORSAT solo

Escuchando una estación que fluctúa, verá el punto pasar de verde a azul al ritmo de los desvanecimientos: es la diversidad trabajando.

4.5 Detalles técnicos

Durante la escucha, ▸ **Detalles técnicos** despliega una tabla para los curiosos:

Indicador	Lo que dice
enlace	Estado de la conexión con el asociado (connecting, ready, closed, error) y el motivo de un corte
retardo	Desfase medido entre los dos sonidos, en segundos; «buscando» mientras no se encuentra
correlación	Parecido entre los dos sonidos una vez alineados: cuanto más alto, más segura la alineación
audio remoto	Cantidad de sonido recibido del asociado y su frecuencia de muestreo; «ninguno» indica que no envía nada

Indicador	Lo que dice
SNR ORSAT / SNR asociado	Relación señal/ruido de cada receptor, en dB, sobre la que se hace la elección
corrección	Corrección añadida a la SNR del asociado, ajustada por el sysop (ver sección 6)
conmutaciones	Número de pasos de un receptor a otro desde el inicio

Si aparece el mensaje **«Este receptor no recibe esta frecuencia»**, elija otro.

5. El receptor asociado recomendado

5.1 Lo que dicen las insignias

Cada tarjeta lleva una insignia que vale **para la banda que escucha**; cambia cuando cambia de banda.

Insignia	Significado
★ Recomendado en 40m	El mejor asociado ahora en esta banda
Posible · 41 %	Útil en parte: oye aproximadamente ese porcentaje de la zona que oye ORSAT
Poco útil en 40m	No oye las mismas estaciones que ORSAT en esta banda ahora
Fuera de línea	El receptor no responde; su tarjeta aparece atenuada

Pase el ratón sobre una insignia para leer la explicación completa. Sin insignia, el servidor aún no tiene consejo (al arrancar, o asociado sin locator conocido).

5.2 Cómo se calcula el consejo

Un buen asociado no es necesariamente el que recibe más fuerte: es el que oye **las mismas estaciones que ORSAT, por otro camino**. Un receptor que oye muy bien otra región no aporta nada.

- Cada 10 minutos, el servidor de ORSAT calcula, a partir de las **ionosondas** de todo el mundo (red KC2G), la zona que oye ORSAT en cada banda, hasta 3000 km.
- Hace el mismo cálculo **desde el locator de cada asociado**, y mide la parte de la zona de ORSAT que el asociado oye también: es el porcentaje de la insignia.
- Tiene en cuenta la **distancia** entre los dos receptores: a menos de 100 km sus desvanecimientos están ligados y la diversidad no sirve; a partir de 300 km son independientes.
- Comprueba también cada 10 minutos que cada asociado **responde**: un receptor fuera de línea nunca se recomienda.

Ejemplo: en 40 m de día, ORSAT oye sobre todo Francia, a menos de 900 km. Un asociado en Bélgica oye entonces otra zona y será «Poco útil»; por la tarde, cuando los 40 m se abren a larga distancia, vuelve a ser un excelente asociado.

Nota : *Este consejo se calcula aparte: nunca entra en el* ***índice de rendimiento*** *de ORSAT mostrado encima de la cascada.*

6. Los receptores asociados propuestos

Los asociados los **elige el sysop de ORSAT** en el panel de administración: receptores fiables, a buena distancia, cada uno con la **corrección de SNR** que equilibra la comparación (un receptor que comprime mucho su sonido parece más ruidoso de lo que es). No hay pues dirección que escribir ni ajuste que hacer.

Cada tarjeta indica la **bandera** del país, el **nombre** y el **indicativo** del receptor, su **lugar** y su **distancia** a ORSAT, su **locator** y su **acimut** desde ORSAT.

Algunos receptores (a menudo KiwiSDR) solo son accesibles por **http**, lo que un navegador rechaza desde una página segura https. En ese caso la conexión pasa automáticamente por el **servidor de ORSAT**, que hace de relé: no hay nada que hacer. El asociado ve entonces la dirección del servidor de ORSAT, no la suya.

7. Lo que no hace la diversidad

- **Solo alimenta el altavoz.** Los decodificadores (FT8, CW, RTTY…) siguen usando **ORSAT solo**: un cambio de receptor a mitad de intervalo haría fallar una decodificación que necesita un sonido continuo.
- **No sustituye a una buena antena.** Si ninguno de los dos receptores oye la estación, la diversidad no puede hacer nada.
- **No mezcla los dos sonidos**, salvo durante los fundidos de 30 ms (ver sección 2.2).
- **No puede alinearse con una señal sin modulación**: necesita una voz, Morse o cualquier señal que varíe en el tiempo.

8. Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Remedio
Se queda en «Sincronizando…»	Nadie habla, o el asociado no oye la estación	Espere una transmisión; pruebe el asociado recomendado
Estado «Error», «El receptor asociado no responde»	Receptor fuera de línea o completo	Elija otro asociado; evite las tarjetas «Fuera de línea»
audio remoto: ninguno	El asociado acepta la conexión pero no envía sonido	Pruebe otro asociado
«no recibe esta frecuencia»	El asociado no cubre esta banda	Elija otro asociado
Siempre en ORSAT, 0 conmutaciones	ORSAT es mejor ahora	Normal: la diversidad solo pasa al asociado si lo hace mejor
Conmutaciones constantes	Los dos receptores se equivalen	Sin molestia en la escucha
Una palabra repetida o saltada al conmutar	Alineación en reajuste	Se corrige sola en la siguiente comprobación (un minuto como máximo)
Ninguna insignia en las tarjetas	El servidor aún no ha calculado, o el asociado no tiene locator	Espere unos minutos; puede elegir igualmente sin insignia

> ***Consejo :*** *En caso de duda, haga clic en* ■ ***Detener la diversidad****: el sonido vuelve inmediatamente a ORSAT solo, sin ninguna consecuencia.*