

Warung Tom Yam POS

Panduan Pemilik Kafe / Café Owner Manual

Sistem Pengurusan Kafe & Restoran / Complete Operational Guide

Kandungan / Table of Contents

1. [Mula Guna / Getting Started](#1-mula-guna--getting-started)
2. [Skrin Utama — Table View](#2-skrin-utama--table-view)
3. [Pengurusan Kafe / Café Management](#3-pengurusan-kafe--café-management)
4. [Tetapan / Settings](#4-tetapan--settings)
5. [Peranti & Kakitangan / Devices & Staff](#5-peranti--kakitangan--devices--staff)
6. [Pembayaran / Payment](#6-pembayaran--payment)
7. [Laporan / Reports](#7-laporan--reports)
8. [Laci Tunai / Cash Drawer](#8-laci-tunai--cash-drawer)
9. [Backup & Restore](#9-backup--restore)
10. [Payment Monitor (Pemantau Pembayaran)](#10-payment-monitor)
11. [Payment Gateway (Gerbang Pembayaran)](#11-payment-gateway)
12. [Mode Operasi / Operating Modes](#12-mode-operasi--operating-modes)
13. [Penyelesaian Masalah / Troubleshooting](#13-penyelesaian-masalah--troubleshooting)

1. Mula Guna / Getting Started

Pemasangan Pertama / First-Time Setup

1. **Buka aplikasi** — skrin kebenaran (permission) akan muncul.
 - Benarkan **Location**, **Nearby Devices**, dan **Notifications**.
 - Tekan "Allow" untuk setiap kebenaran.
2. **Google Sign-In** (Cloud Mode sahaja)
 - Tekan "Sign in with Google" dan pilih akaun.
 - Jika anda sudah ada kafe, pilih dari senarai.
 - Jika kafe baru, tekan "Set up this café."

[!] **TESTING MODE:** Google Sign-In dan Google Drive masih dalam fasa ujian. Fungsi ini mungkin tidak stabil dan tertakluk kepada perubahan. Hanya akaun yang didaftarkan sebagai tester boleh menggunakannya buat masa ini.

3. **Pilih Mode** pada skrin Role Select:
 - **QR Ordering Mode** — untuk kafe yang guna pesanan QR pelanggan
 - **Wireless AP Mode** — LAN tanpa internet
 - **Kiosk Mode** — kaunter tanpa meja
4. **Setup Wizard** (jika kafe baru)

- Pilih Operating Mode (Cloud / LAN / Kiosk)
- Masukkan maklumat kafe (Nama Kafe, URL, dsb.)
- Tekan **Save**

Bahasa / Language

Tekan ikon **[Globe] (Globe)** di penjuru atas-kanan pada mana-mana skrin untuk tukar bahasa:

- BM (Bahasa Melayu)
- EN (English)
- 中文 (Chinese)
- தமிழ் (Tamil)
- ไทย (Thai)

Tema / Theme

Tekan ikon **[Palette] (Palette)** untuk pilih tema rupa:

- Bold, Edgy, Elegant, Luxury, Minimalist, Soft

2. Skrin Utama — Table View

Selepas login, anda akan nampak **grid meja** berwarna mengikut status:

Warna	Maksud
Hijau (Green)	MEJA KOSONG — sedia untuk pelanggan
Merah (Red)	SEDANG DIPESAN — ada pesanan aktif
Biru (Blue)	HANTAR KE DAPUR — pesanan sedang disediakan
Kuning (Yellow)	SEDIA — makanan sedia untuk diantar

Tindakan pada Meja

- Tap meja kosong → Buka lembaran buat pesanan baru
- Tap meja berisi → Buka butiran pesanan (bayar, tambah, hantar ke dapur)

Dashboard (Halaman Swipe Kiri)

Swipe kiri dari Table Grid untuk melihat ****Dashboard**** — papan pemuka prestasi kafe hari ini.

Kad KPI (5 kad di atas)

Kad	Maksud	Warna
Revenue	Jumlah pendapatan hari ini (RM)	Hijau
Orders	Bilangan pesanan hari ini (+ perbandingan semalam)	Biru
Avg	Purata nilai setiap pesanan (RM)	Ungu

Active	Pesanan aktif sekarang (belum dibayar)	Kuning
Cancelled	Bilangan + peratusan pesanan dibatalkan	Merah jika >10%, kelabu jika rendah

Carta

Carta	Apa yang Ditunjukkan
Hourly Revenue (garis)	Pendapatan mengikut jam — nampak waktu puncak
Daily Trend (garis)	Pendapatan harian beberapa hari lepas — nampak trend naik/turun
Payment Methods (donut)	Pecahan kaedah bayar (Cash vs QR vs Gateway) — nampak pilihan pelanggan
Best Sellers (bar)	Item paling laris hari ini — tahu apa yang popular

Cara Baca Dashboard

- **Revenue naik, Orders naik** → Hari yang baik, lebih ramai pelanggan
- **Revenue naik, Orders tetap** → Purata nilai pesanan meningkat (pelanggan pesan lebih banyak)
- **Active tinggi** → Banyak meja belum bayar — mungkin perlu tambah staff
- **Cancelled tinggi (>10%)** → Periksa stok atau sebab pembatalan
- **Hourly peak** → Tahu bila waktu paling sibuk untuk sediakan lebih banyak bahan

Butang-Butang Utama

Butang	Fungsi
+ (FAB kanan bawah)	Buat pesanan dine-in baru
[Calc] (FAB kiri bawah)	Kalkulator pantas
(...) (Overflow menu)	Buka menu navigasi penuh

Menu Overflow ((...))

[!] Memerlukan **PIN Lock** jika diaktifkan.

Item	Fungsi
Pending Kitchen Prints	Lihat cetakan yang belum dihantar
Recent Prints	Sejarah cetakan terkini
Café Management	Urus profil, menu, meja, QR
Devices & Staff	Urus peranti & jempukan kakitangan

Payment Monitor	Pemantau notifikasi e-wallet
Notification Listener	Toggle on/off (Switch)
Drawer	Buka skrin laci tunai
Reports	Laporan jualan
Backup	Export/Import data
Settings	Semua tetapan
Sign Out	Tutup sesi
Sign Out with Closing	Tutup sesi + laporan penutupan

3. Pengurusan Kafe / Café Management

Akses: **Menu (...)** → **Café Management**

3.1 Profil Kafe / Café Profile

Field/Button	Keterangan
Nama Kafe (text field)	Nama yang dipaparkan di resit & website
Logo (Pick Logo / Change Logo)	Muat naik logo kafe (format gambar)
Capture Location (button)	Ambil koordinat GPS lokasi kafe
Radius (number field)	Jarak maksimum staff boleh check-in (meter)
Timezone	Zon masa dipaparkan (auto-detect)
Payment QR (Upload/Replace/Remove)	QR kod pembayaran e-wallet untuk dipaparkan
Menu Preset (Load Preset)	Muatkan template menu siap pakai
Cancel / Save (bottom bar)	Batal atau simpan perubahan

3.1.1 Muat Naik Logo Kafe / Uploading Café Logo

Logo kafe dipaparkan di **tiga tempat**:

- Pada **resit cetakan** (bahagian atas resit termal)
- Pada **kad QR meja** (jika mod Logo dipilih semasa generate QR)
- Pada **menu digital pelanggan** (website QR ordering)

Langkah:

1. Buka **Café Management** → **Café Profile**
2. Tekan butang "**Pick Logo**" (atau **"Change Logo"** jika sudah ada)
3. Pilih gambar dari galeri peranti anda
4. Preview logo dipaparkan — pastikan ia jelas pada saiz kecil

5. Tekan **Save** di bar bawah untuk simpan

[i] Tips untuk logo resit:

- Gunakan gambar **hitam-putih atau kontras tinggi** — pencetak termal tidak mencetak warna

- Saiz disyorkan: **300×300 piksel** minimum

- Logo akan dicrop ke bentuk segi empat sama (square) secara automatik

- Format: JPG atau PNG

[i] Nota: Logo yang sama digunakan untuk resit DAN kad QR meja. Jika anda mahu logo berbeza pada QR meja, gunakan mod "Text" (nama kafe sahaja) pada Generate Table QR.

3.1.2 Logo pada Kad QR Meja vs Resit

Lokasi	Sumber Logo	Bagaimana Tukar
Resit cetakan	Logo dari Café Profile	Tukar di Café Profile → Pick Logo → Save
Kad QR Meja	Logo dari Café Profile ATAU teks nama kafe	Pilih mod pada skrin Generate Table QR
Menu pelanggan online	Logo dari Café Profile	Sama — tukar di Café Profile

3.2 Pengurusan Menu / Menu Management

Akses: Café Management → Menu Management

3.2.1 Membuat Kategori Baru / Creating a New Category

1. Tekan ikon **(New Folder)** di top bar
2. Masukkan nama kategori (cth: "NASI", "MINUMAN", "UDANG/SOTONG")
3. Tekan **OK**
4. Kategori baru muncul sebagai tab baru

3.2.2 Menetapkan Printer Route untuk Kategori / Setting Kitchen Slip Route

Setiap kategori mempunyai **Kitchen Slip Route** yang menentukan pencetak mana yang mencetak item kategori tersebut. Ini membolehkan anda menghalakan pesanan makanan ke dapur dan minuman ke bar.

1. **Long-press (tekan lama)** pada tab kategori
2. Pilih **Edit** dari menu popup
3. Dalam dialog Category Editor:
 - Masukkan nama paparan dalam pelbagai bahasa:
 - English
 - Bahasa Melayu
 - 中文 (Chinese)

- தமிழ் (Tamil)
 - ไทย (Thai)
 - Pilih **Kitchen Slip Route**:
 - **Food** — Item dalam kategori ini dicetak pada slip dapur MAKANAN
 - **Beverage** — Item dalam kategori ini dicetak pada slip dapur MINUMAN
4. Tekan **Save**

[i] Contoh Setup:

- Kategori "NASI", "LAUK", "GORENG" → Route: **Food** → dicetak di pencetak dapur

- Kategori "MINUMAN", "AIS", "PANAS" → Route: **Beverage** → dicetak di pencetak bar

[i] **Nota:** Jika anda hanya ada satu pencetak dapur, kedua-dua route (Food & Beverage) akan dicetak di pencetak yang sama. Route hanya bermakna jika anda ada dua pencetak berasingan.

3.2.3 Mengubah Susunan Kategori / Reordering Categories

1. Tekan ikon  (**Reorder**) di top bar
2. Gunakan butang atas/bawah untuk susun semula kategori
3. Susunan ini menentukan urutan tab pada skrin pesanan

3.2.4 Menyusun Item dalam Kategori / Sorting Items

1. Tekan ikon **Sort** di top bar
2. Pilih **Auto-sort** (susun automatik A-Z) atau susun manual dengan butang atas/bawah

3.2.5 Padam Kategori / Deleting a Category

1. **Long-press (tekan lama)** pada tab kategori
2. Pilih **Delete**
3. [!] Semua item dalam kategori tersebut akan tiada kategori

3.2.6 Menambah Item Menu Baru / Adding a New Menu Item

1. Pilih tab kategori yang dikehendaki
2. Tekan **+** (FAB) atau ikon Add di top bar
3. Isi borang item:

Langkah 1 — Pilih Kategori:

- Pilih kategori dari senarai
- Atau tekan "New category" untuk buat kategori baru terus

Langkah 2 — Isi Maklumat Item:

Field	Keterangan	Wajib?
Category	Kategori utama item (sudah dipilih)	[OK]
Also show in (FilterChips)	Papar item ini dalam kategori tambahan juga. Cth: "Nasi Goreng Udang" dalam NASI dan UDANG	Tidak
Code	Kod ringkas (untuk carian pantas)	Tidak

Name BM	Nama dalam Bahasa Melayu	[OK]
+ Bahasa Lain (expandable)	Tambah nama dalam EN, 中文, Tamil, Thai	Tidak

Pricing Mode (Mod Harga):

Mode	Bilakah Guna	Apa yang Diisi
Single Price (Harga Tunggal)	Item dengan satu saiz/harga sahaja	Masukkan harga (cth: RM 8.00)
Multiple Price (Pelbagai Harga)	Item dengan saiz S/M/L	Masukkan 3 harga: Small, Medium, Large
Market Price (Harga Pasaran)	Harga berubah setiap hari (cth: ikan, udang)	Tiada harga diisi — ditanya setiap hari

Contoh Multiple Price:

Small (S): RM 3.00 ← Teh Ais kecil
 Medium (M): RM 4.50 ← Teh Ais sederhana
 Large (L): RM 6.00 ← Teh Ais besar

Toggles Tambahan:

Toggle	Fungsi
Do not translate (Switch)	Nama item tidak akan diterjemah ke bahasa lain (cth: nama unik/brand)
Ask me daily (Switch)	Popup akan tanya setiap hari sama ada item ini tersedia hari ini

Gambar Item:

- Tekan butang gambar untuk muat naik foto item
 - Gambar ini dipapar pada menu digital pelanggan (QR ordering)
4. Tekan **Save**

3.2.7 Mengedit Item Menu / Editing a Menu Item

1. Pada senarai item, **swipe kiri** pada item
2. Tekan ikon **Edit** (pensel)
3. Ubah mana-mana field yang perlu
4. Tekan **Save**

3.2.8 Memadam Item Menu / Deleting a Menu Item

1. **Swipe kiri** pada item
2. Tekan ikon **Delete** (sampah merah)
3. Sahkan pemadaman dalam dialog

3.2.9 Toggle Ketersediaan Item / Toggle Item Availability

- Setiap item mempunyai **Switch** di sebelah kanan
- **ON** = tersedia hari ini (dipapar pada menu)
- **OFF** = tidak tersedia (tersembunyi dari pelanggan, kelabu pada admin)

[i] Berguna untuk item yang habis stok hari ini — matikan tanpa perlu padam.

3.2.10 Contoh Setup Menu Warung / Example Warung Menu Setup

```
[Folder] NASI (Route: Food)
  ■■■ Nasi Putih      RM 2.00 (Single Price)
  ■■■ Nasi Goreng     RM 8.00 (Single Price)
  ■■■ Nasi Lemak      RM 6.00 / 8.00 / 10.00 (Multiple: S/M/L)

[Folder] LAUK (Route: Food)
  ■■■ Ayam Goreng     RM 5.00 (Single Price)
  ■■■ Ikan Bakar      Market Price (ditanya setiap hari)
  ■■■ Udang Masak Lemak Market Price

[Folder] MINUMAN (Route: Beverage)
  ■■■ Teh Ais         RM 3.00 / 4.50 / 6.00 (S/M/L)
  ■■■ Kopi O          RM 2.50 (Single Price)
  ■■■ Air Suam        RM 0.00 (Single Price, percuma)
```

3.3 Pengurusan Meja / Tables Management

Hanya ada dalam Table Service mode (tiada dalam Kiosk)

Akses: Café Management → Tables Management

3.3.1 Menambah Meja Baru / Adding a New Table

1. Dalam field **Label**, masukkan nama/label meja (cth: "Meja 1", "VIP", "Luar")
2. Tekan **Add**
3. Meja ditambah dengan ID automatik (T0001, T0002, ...)

[i] ID meja dijana automatik dan tidak boleh ditukar. Label adalah nama yang dipaparkan.

Had: Maksimum meja bergantung pada pelan (lihat kaunter meja semasa di skrin).

3.3.2 Menambah Slot Take-Out (Tapaw)

1. Di bahagian **Take-out**, tekan ****Add Take-out****
2. Slot take-out dipapar berasingan dari meja dine-in
3. Gunakan untuk pelanggan yang bawa pulang — tidak perlu QR meja

3.3.3 Mengedit Label Meja / Renaming a Table

1. Tekan ikon **[Edit] (Edit/Pensel)** di sebelah kanan meja
2. Field label bertukar boleh diedit (inline)
3. Ubah nama, kemudian tekan **Save**
4. Atau tekan **Cancel** untuk batal

3.3.4 Memadam Meja / Deleting a Table

1. Tekan ikon **[Del] (Sampah merah)** di sebelah kanan meja
2. Meja dipadam serta-merta

[!] **Amaran:** Jangan padam meja yang masih ada pesanan aktif. Selesaikan pesanan terlebih dahulu.

3.3.5 Maklumat Dipapar per Meja

Info	Keterangan
Label	Nama meja (boleh diedit)
ID	Kod unik automatik (T0001, dsb.) — tidak boleh diubah

3.3.6 Contoh Setup Meja Warung

Dine-In (12 meja):
 T0001 — "Meja 1"
 T0002 — "Meja 2"
 ...
 T0010 — "Meja 10"
 T0011 — "VIP 1"
 T0012 — "VIP 2"

Take-Out (3 slot):
 TW001 — "Tapaw 1"
 TW002 — "Tapaw 2"
 TW003 — "Tapaw 3"

3.4 Generate Table QR (Cetak Kad QR Meja)

Hanya ada jika web ordering aktif (Cloud Mode dengan website)

Akses: Café Management → Generate Table QR

Menjana kad QR meja dalam format PDF (A6 per kad, 4 kad per halaman A4) untuk dicetak dan diletak di setiap meja. Pelanggan scan QR ini untuk pesan sendiri tanpa menunggu staff.

3.4.1 Langkah Menjana QR Meja

1. Buka **Café Management** → **Generate Table QR**
2. **Pilih header kad** (apa yang terpapar di atas QR pada setiap kad):
 - **Text** — Nama kafe (dari Settings) dicetak sebagai teks
 - **Logo** — Logo kafe (dari Café Profile) dicetak sebagai gambar
3. **Pilih meja** — tandakan checkbox (■) pada meja yang dikehendaki:
 - Paparan: label meja + ID
 - Jumlah dipilih dipapar: "(3/12 selected)"
 - Anda boleh pilih semua atau hanya meja tertentu
4. Tekan butang **"Generate PDF"**
5. Tunggu sehingga PDF siap dijana
6. Selepas siap:
 - Tekan **"Share"** (ikon di top bar atau butang bawah) untuk:
 - Hantar ke pencetak (Print)
 - Simpan ke Files
 - Kongsi via WhatsApp/email
 - Atau tekan **"Generate New PDF"** untuk jana semula dengan pilihan berbeza

3.4.2 Format Kad QR

Setiap kad mengandungi:



3.4.3 Tips Cetakan

- **Kertas:** Gunakan kertas A4 biasa atau kertas sticker
- **Pencetak:** Mana-mana pencetak yang disambungkan ke peranti (Bluetooth/WiFi/USB)
- **Laminate:** Disyorkan laminate kad selepas cetak supaya tahan lama
- **Letak di meja:** Guna acrylic stand atau tampal terus di meja
- **Jika meja ditambah:** Jana semula PDF untuk meja baru sahaja (pilih hanya meja baru)

3.5 Payment Gateway Settings

Hanya ada dalam Cloud Mode

Lihat Bahagian [11. Payment Gateway](#11-payment-gateway).

4. Tetapan / Settings

Akses: Menu (...) → Settings

4.1 Staff Permissions

Toggle	Fungsi
Staff can send to kitchen	Benarkan staff hantar pesanan ke dapur
Staff can take payment	Benarkan staff terima pembayaran

4.2 Default Language

Dropdown	Siapa guna
Admin language	Bahasa skrin admin
Ordering language	Bahasa skrin staff
Customer language (Cloud)	Bahasa menu pelanggan online
Printer language	Bahasa pada resit/slip dapur

4.3 Customer Order (Cloud sahaja)

Field/Toggle	Fungsi
Auto-print to kitchen (Switch)	Pesanan pelanggan terus ke dapur, atau tahan dulu
Hold before kitchen (Chip: 10s/15s/30s/60s)	Berapa lama tahan sebelum hantar
Today's Special (text field)	Teks promosi hari ini pada menu pelanggan

4.4 Reports

Field	Fungsi
Business Day Start (dropdown, jam)	Bila hari perniagaan mula (cth: 8 AM)
Business Day End (dropdown, jam)	Bila hari perniagaan tamat (cth: 11 PM)

4.5 Security

Item	Fungsi
PIN Lock (Switch)	Kunci skrin admin dengan PIN
Change PIN (button)	Tukar PIN sedia ada
Unlink Device (button)	Putuskan peranti dari kafe ini

4.6 Printing & Hardware

Item	Destinasi
Printers	Urus pencetak (Bluetooth/Sunmi/USB/Network)
Devices & Hardware	Paparan pelanggan (Customer Display)
Cash Drawer	Tetapan laci tunai → Skrin Cash Drawer Settings
Background Setup	Tetapan Keep-Alive (cegah Android bunuh app)
Show print status (Switch)	Papar status cetakan pada skrin

4.7 Alert Sound

Item	Fungsi
Current sound (label + Choose button)	Pilih bunyi notifikasi pesanan baru
Volume (Slider 0–100%)	Laraskan kelantangan bunyi
Test (button)	Cuba dengar bunyi pilihan

4.8 Screen

Toggle	Fungsi
Fullscreen (Switch)	Sorok system bar (mod kiosk penuh)

4.9 Ambient / Screensaver

Item	Fungsi
Enable (Switch)	Aktifkan screensaver auto
Start After (FilterChips)	Masa idle sebelum aktif (1/2/3/5/10 min)
Guest-visible screen (Switch)	Papar info berguna untuk pelanggan semasa ambient

4.10 About

Button	Fungsi
Open Source Licenses	Lihat lesen perisian sumber terbuka

5. Peranti & Kakitangan / Devices & Staff

Akses: Menu (...) → Devices & Staff

5.1 Staff Invitation (QR Ordering Mode)

Item	Fungsi
QR Code (paparan)	Tunjukkan pada peranti staff baru untuk scan
Share (button)	Kongsi pautan jemputan melalui WhatsApp/dll
Regenerate (button)	Buat kod jemputan baru (batal yang lama)
LAN Address	Alamat WiFi untuk join LAN

5.2 Secondary Admin (Cloud sahaja, Main Admin sahaja)

Item	Fungsi
Add Secondary Admin (button)	Jana QR jemputan admin kedua
Add Operator (button)	Jana QR jemputan operator (RAZStudio)
QR + Share + Regenerate	Sama seperti Staff Invitation

5.3 Owner Recovery Key (Cloud sahaja)

Button	Fungsi
Show Owner Recovery QR	Papar QR kunci pemulihan pemilik (30 saat)

[!] **PENTING:** Simpan screenshot QR ini di tempat selamat. Ia diperlukan jika anda hilang akses kepada peranti utama.

5.4 Connected Devices

Setiap peranti disambungkan dipaparkan sebagai kad:

Tindakan	Fungsi
Approve	Luluskan peranti baru
Reject	Tolak peranti baru
Revoke	Batalkan akses peranti sedia ada
Force Check-Out	Paksa check-out staff yang lupa
Rename	Tukar nama peranti
Promote to Main	Naikkan taraf ke Admin Utama

6. Pembayaran / Payment

6.1 Aliran Pembayaran Biasa

1. Tap meja yang berisi pesanan
2. Pada **Order Detail Sheet**, tekan butang bayar:
 - **Pay Cash** — Masukkan jumlah diberi, kira baki (numpad kalkulator)
 - **Pay QR** — Paparkan QR untuk pelanggan scan (e-wallet)
 - **Pay [Gateway]** — Pembayaran melalui gateway (Touch 'n Go, DuitNow, dll)
3. Resit dicetak (jika pencetak disambungkan)
4. Meja bertukar hijau semula

6.2 Split Payment (Bayar Berasingan)

1. Tap meja → Order Detail Sheet
2. Tekan **Split Payment**
3. Pilih item yang dibayar oleh pelanggan pertama
4. Pilih kaedah bayar (Cash/QR/Gateway)
5. Ulangi untuk pelanggan seterusnya
6. Baki terakhir dibayar seperti biasa

6.3 Hantar ke Dapur / Send to Kitchen

- Selepas pesanan dibuat, tekan "**Send to Kitchen**"
- Slip dapur dicetak automatik (jika auto-print diaktifkan)

- Status bertukar ke SENT_TO_KITCHEN

6.4 Batal Pesanan / Cancel Order

- Pada Order Detail Sheet, tekan **Cancel Order**
- Masukkan sebab pembatalan
- Pesanan ditandakan CANCELLED (tidak boleh dibayar lagi)

7. Laporan / Reports

Akses: Menu (...) → Reports

7.1 Tempoh / Period

Pilihan (FilterChip)	Maksud
Today	Hari ini
This Week	Minggu ini
This Month	Bulan ini
Custom	Pilih tarikh mula & akhir (date picker)

7.2 Kad Laporan

Kad	Kandungan
Summary	Jumlah pesanan, jumlah kasar, purata pesanan
Payment Split	Pecahan Cash vs QR vs Gateway
Per-Table	Jumlah per meja
Best Sellers	Item paling laris (keseluruhan)
Top per Category	Item teratas setiap kategori
Cancelled Orders	Ringkasan pesanan dibatalkan
Cash Drawer Openings	Kekerapan buka laci

7.3 Tindakan

Button	Fungsi
Export PDF	Muat turun laporan sebagai PDF
Bill History (ikon top bar)	Lihat sejarah bil individu

8. Laci Tunai / Cash Drawer

8.1 Tetapan Laci / Cash Drawer Settings

Akses: Settings → Cash Drawer

Item	Fungsi
Enable cash drawer (Switch)	Aktifkan/nyahaktifkan tendangan fizikal laci
Kick through (senarai radio)	Pilih pencetak mana yang buka laci
Cash Drawer PIN (Set/Change)	Tetapkan PIN untuk buka laci manual

[i] **Nota:** Mematikan laci TIDAK menghentikan rekod tunai. Setiap jualan tunai, float, dan cash-out tetap dicatat — hanya tendangan fizikal yang ditamatkan.

8.2 Skrin Laci Tunai / Drawer Screen

Akses: Menu (...) → Drawer

Item	Fungsi
Expected Balance (paparan RM)	Jumlah tunai dijangka dalam laci
Opening Float (numpad + Save)	Masukkan tunai permulaan hari
Cash Out (button)	Keluarkan tunai → Numpad + PIN + "Take out"
Audit Trail	Senarai semua event laci (buka, tutup, jualan, cash out)

9. Backup & Restore

Akses: Menu (...) → Backup

9.1 Export

Button	Fungsi
Export	Jana fail backup (.json)
Share	Kongsi fail backup melalui WhatsApp/email/dll

9.2 Import

Step	Keterangan
1. "Select Backup File"	Pilih fail .json dari storan
2. Preview	Lihat versi, tarikh, bilangan item

3. "Restore"	Pulihkan data ([!]) data sedia ada akan dipadam)
--------------	--

9.3 Google Drive (Cloud sahaja)

[!] **TESTING MODE:** Integrasi Google Drive masih dalam fasa ujian. Hanya akaun tester berdaftar boleh menggunakan fungsi ini. Fungsi mungkin berubah atau tidak tersedia pada masa hadapan.

Button	Fungsi
Save to Google Drive	Simpan bundle kafe ke Drive
Remove	Padam bundle dari Drive (perlu pengesahan)

10. Payment Monitor

[!] **ALPHA:** Payment Monitor / Notification Listener masih dalam fasa alpha. Fungsi ini sedang diuji dan mungkin tidak berfungsi sepenuhnya pada semua peranti. Gunakan dengan berhati-hati dan jangan bergantung sepenuhnya kepadanya untuk pengesahan pembayaran.

Akses: Menu (...) → Payment Monitor

Pemantau notifikasi e-wallet yang secara automatik padankan pembayaran masuk dengan pesanan aktif.

10.1 Permission Status

Item	Fungsi
Notification Access (status)	Mesti dibenarkan untuk berfungsi
"Open Notification Settings"	Buka tetapan sistem Android
Battery Optimization (status)	Harus dinyahaktifkan
"Disable Battery Optimization"	Minta bypass dari Android

10.2 Schedule

Listener aktif hanya semasa waktu perniagaan (ikut Business Day Start/End dari Settings).

10.3 Listener Settings

Item	Fungsi
Enable Payment Listener (Switch)	Aktifkan/matikan listener
Monitored Apps (Checkboxes)	Pilih e-wallet yang dipantau
— Touch 'n Go	[v]/[x]

— GrabPay	[v]/[x]
— Boost	[v]/[x]
— ShopeePay	[v]/[x]
— MAE by Maybank	[v]/[x]
— CIMB Clicks	[v]/[x]
Auto-start on boot (Switch)	Mula sendiri bila peranti restart

10.4 Alert Settings

Toggle	Fungsi
Sound (Switch)	Bunyi bila bayaran ditangkap
Vibration (Switch)	Getar bila bayaran ditangkap
Toast Notification (Switch)	Papar popup ringkas

10.5 Recent Payments

Senarai pembayaran yang ditangkap — setiap kad menunjukkan:

- Jumlah (RM)
- Aplikasi wallet
- Penghantar (jika ada)
- Masa
- Status padanan: **MATCHED** (hijau), ****AMBIGUOUS**** (kuning), ****UNMATCHED**** (kelabu)

11. Payment Gateway

Akses: Café Management → Payment Gateway Settings

Hanya tersedia dalam Cloud Mode

11.1 Pilih Provider

Bar scroll FilterChips — tap provider yang digunakan (cth: Touch 'n Go, DuitNow).

11.2 Credential Fields

Field	Keterangan
Bergantung pada provider	Masukkan Merchant ID, Secret Key, dll
Medan rahsia (●●●)	Tidak dipaparkan selepas disimpan
Placeholder "already set"	Bermaksud kunci sudah tersimpan di server

11.3 Toggles

Toggle	Fungsi
Sandbox mode (Switch)	Mod ujian (OFF = production, perlu pengesahan)
Enabled (Switch)	Aktifkan/matikan provider ini

11.4 Payment Channels

Setiap kaedah bayar mempunyai Switch sendiri:

- Toggle ON/OFF mengikut kaedah yang diterima di kafe anda

11.5 Simpan

Tekan **Save** selepas selesai konfigurasi.

12. Mode Operasi / Operating Modes

12.1 Cloud Mode (QR Ordering)

- Memerlukan internet
- Pelanggan boleh scan QR meja untuk pesan sendiri
- Pelbagai peranti boleh disambungkan
- Semua data di cloud (Supabase)
- Menyokong Payment Gateway

12.2 LAN Mode (Wireless AP)

- Tanpa internet — WiFi tempatan sahaja
- Satu peranti jadi Host, yang lain Join
- Data tersimpan di peranti Host
- **Host this café** → Paparkan QR pairing
- **Join this café** → Scan QR untuk join

12.3 Kiosk Mode

- Satu peranti sahaja
- Tanpa meja — pesanan bernombor (running number)
- Sesuai untuk kaunter/food truck
- Bayar terus selepas pesan

Tukar Mode

1. Menu utama → **Setup Wizard** (footer pada RoleSelectScreen)
2. Pilih mode baru
3. Isi maklumat diperlukan
4. Tekan **Save**

[!] Menukar mode boleh menjejaskan data sedia ada. Buat backup terlebih dahulu.

13. Penyelesaian Masalah / Troubleshooting

App terhenti / Force close

- Pastikan kebenaran (permissions) semua dibenarkan
- Pastikan Storage mencukupi
- Cuba: Settings → Apps → Warung Tom Yam → Clear Cache

Pencetak tidak berfungsi

- Periksa sambungan Bluetooth/USB
- Pastikan pencetak dipilih dalam Settings → Printers
- Cuba "Test Print" di skrin Printers

Pesanan tidak sampai ke dapur

- Periksa pencetak dapur disambungkan
- Periksa tetapan "Auto-print to kitchen" (Settings → Customer Order)
- Pastikan slip route kategori betul (Menu Management → Edit Category)

Staff tidak boleh check-in

- Periksa GPS peranti staff dihidupkan
- Periksa radius dalam Café Profile mencukupi
- Pastikan "Capture Location" telah dilakukan pada peranti admin

Laci tunai tidak buka

- Periksa "Enable cash drawer" (Switch) dalam Cash Drawer Settings
- Periksa pencetak yang disambungkan menyokong cash drawer
- Pastikan pencetak dipilih dalam "Kick through"

Payment Monitor tidak menangkap bayaran

- Buka Settings → Notification Access → benarkan app ini
- Matikan Battery Optimization untuk app ini
- Pastikan app e-wallet yang betul dicentang dalam Monitored Apps
- Pastikan waktu semasa dalam Business Hours

Split payment gagal

- Ini biasanya berlaku jika "Auto-print to kitchen" dimatikan
- Pesanan mesti berstatus SENT_TO_KITCHEN sebelum boleh dibayar
- Pastikan pesanan telah dihantar ke dapur sebelum cuba split

Kehilangan akses admin

- Gunakan **Owner Recovery QR** (jika ada screenshot)
- Scan QR tersebut pada peranti baru
- Atau hubungi sokongan RAZStudio

Nota Penting / Important Notes

1. **Simpan Owner Recovery QR** — ini satu-satunya cara untuk pulihkan akses jika peranti hilang

2. **Backup berkala** — Export backup setiap minggu minimum
3. **PIN Lock** — Aktifkan untuk halang akses tanpa kebenaran ke Settings
4. **Cash Drawer PIN** — Tetapkan untuk halang pekerja buka laci sewenang-wenangnya
5. **WiFi stabil** — Untuk Cloud Mode, pastikan sambungan internet sentiasa stabil
6. **Kemas kini app** — Sentiasa guna versi terkini untuk perbaikan dan ciri baru

Status Ciri / Feature Status

Ciri	Status	Nota
Google Sign-In	[TEST] Testing	Hanya akaun tester berdaftar
Google Drive Backup	[TEST] Testing	Hanya akaun tester berdaftar
Payment Monitor / Notification Listener	[ALPHA] Alpha	Masih dalam pembangunan awal, mungkin tidak stabil
Payment Listener Cloud Sync (FullQR)	[TEST] Testing	Lihat Fasa Ujian di bawah
Semua ciri lain	[OK] Production	Stabil dan sedia digunakan

Fasa Ujian: Payment Listener Cloud Sync (Mod FullQR)

Payment Notification Listener kini menyokong **penyampaian cloud** dalam mod FullQR Cloud. Ini membolehkan peranti Secondary Admin menangkap notifikasi e-wallet dan menghantar ke peranti Main Admin untuk padanan automatik dengan pesanan aktif.

Bagaimana Ia Berfungsi (Pipeline Hujung-ke-Hujung)

Secondary Admin (cth: Infinix)

1. Jalankan Notification Listener
2. Tangkap notifikasi pembayaran bank/e-wallet
3. Masukkan ke Room DB tempatan
4. Serta-merta panggil broadcastCloud()
5. POST JSON ke /api/payment-alerts (Supabase Edge Function)

Supabase Edge Function

- Terima mana-mana token Admin (ADMIN atau ADMIN_SECONDARY)
- Masukkan tangkapan ke jadual payment_alerts dengan source_device_id
- Hanya role = ADMIN boleh ambil (GET) alerts

Main Admin (cth: D3 Mini terminal POS)

- Gelung poll dalam RealtimeService panggil pollCapturedPayments()
- Ambil baris baru sejak lastSeenPaymentTimestamp
- Untuk setiap baris, panggil paymentAlertHandler.handlePaymentAlert(...)
- Cetuskan toast, bunyi, getaran (ikut tetapan Payment Monitor)
- Padanan automatik jumlah pembayaran dengan pesanan aktif

Pelan Ujian

1. Pasangkan semula peranti Secondary Admin (cth: Infinix) melalui Devices & Staff
2. Aktifkan **Notification Listener** dalam menu overflow
3. Cetuskan notifikasi pembayaran sebenar (cth: Touch 'n Go, GrabPay)

4. Dalam ~10 saat, peranti Main Admin sepatutnya:

- Poll dan ambil alert yang dihantar
- Padanan automatik dengan pesanan aktif
- Papar toast/bunyi/getaran (jika diaktifkan dalam tetapan Payment Monitor)

Diagnostik (Jika Gagal)

Pada Main Admin (D3 Mini) - jalankan:

```
adb logcat -s "PaymentAlertPoll" "RealtimeService"
```

Cari: **Forwarded payment auto-matched** atau **Payment alert poll**

Pada Secondary Admin (Infinix) - jalankan:

```
adb logcat -s "PaymentBroadcast" "NotificationListener"
```

Cari: **Forwarded payment alert** atau **broadcastCloud success**

Keperluan untuk Ciri Ini

- Mod Operasi: **Cloud (FullQR)**
- Peranti Main Admin: berjalan dan telah login
- Peranti Secondary Admin: dipasangkan, diluluskan, Notification Listener diaktifkan
- Kedua-dua peranti: disambungkan ke internet
- Migrasi Supabase jadual **payment_alerts** mesti telah dijalankan

Dokumen ini dijana berdasarkan kod sumber aplikasi Warung Tom Yam POS v1.0.

Untuk sokongan teknikal, hubungi RAZStudio.