

Brazo Robótico con Arduino UNO Q

Documentación Técnica del Proyecto

Sesión 2026-05-06

Brazo Robótico con Arduino UNO Q

Descripción General

Hardware

Cableado

Mapeo de Servos (pendiente de confirmación)

Arquitectura Software

Flujo de Datos

Cinemática Inversa (IK)

Stack Tecnológico del Proyecto

Servicios en Qualcomm Linux

Instalación y Despliegue

Errores y Soluciones

Estado del Proyecto

Árbol del Proyecto

Brazo Robótico con Arduino UNO Q

Descripción General

Mano robótica con 5 dedos accionados por servomotores Tower Pro MG996R, controlada por una arquitectura de doble placa: Arduino UNO Q + Arduino Mega 2560. El sistema copia en tiempo real los movimientos de una mano humana detectados mediante cámara usando MediaPipe.js.

Hardware

Componente	Modelo	Función
Placa principal	Arduino UNO Q (ABX00162)	Control central, WiFi, servidor web, IA
Placa secundaria	Arduino Mega 2560	Control directo de servos (PWM)
Servos ×5	Tower Pro MG996R	Accionamiento de dedos
Shield	MEGA Sensor Shield V2.0	Distribución de señales y alimentación
Fuente	Switching 5V / 10A+	Alimentación de servos y Mega

Arduino UNO Q — Especificaciones

Característica	Valor
MPU	Qualcomm Dragonwing QRB2210 (4×Cortex-A53 @ 2GHz)
MCU	STM32U585 (Cortex-M33 @ 160-MHz)
RAM	2 GB
SO	Debian Linux + Zephyr OS
PWM pins	6 (D3, D5, D6, D9, D10, D11)
I/O voltaje	

Característica	Valor
	3.3V lógica, 5V tolerante (excepto A0/A1)
Conectividad	WiFi 5 dual-band, Bluetooth 5.1, USB-C
LED Matrix	12×8 LEDs rojos
Software	Arduino App Lab (ambos chips) / Arduino IDE 2.0+ (solo MCU)

MG996R — Especificaciones

Característica	Valor
Torque	9.4 kg·cm (4.8V) / 11 kg·cm (6V)
Velocidad	0.17 seg/60° (4.8V)
Ángulo	0° a 180°
Señal PWM	50 Hz, pulso 1–2 ms
Voltaje	4.8V – 7.2V
Corriente	≈2.5A por servo bajo carga

Cableado

UNO Q GND — Mega GND
 UNO Q D1 (TX) — Mega D15 (RX3)
 UNO Q D0 (RX) — Mega D14 (TX3)

ADVERTENCIAS:


- Los servos NUNCA se alimentan desde el pin 5V del UNO Q. Usar fuente externa.
- El GND de la fuente externa debe estar conectado al GND común.
- La señal PWM del UNO Q es 3.3V; los MG996R la aceptan (umbral TTL ≈2.5V).

Mapeo de Servos (pendiente de confirmación)

Servo	Dedo	Pin Mega	Pin UNO Q PWM
0	Pulgar	?	D3

Servo	Dedo	Pin Mega	Pin UNO Q PWM
1	Índice	?	D5
2	Corazón	?	D6
3	Anular	?	D9
4	Meñique	?	D10

Arquitectura Software



Protocolo Serial UNO Q → Mega

- **Baudrate:** 115200
- **Formato:** M<servo_idx> <angle>\n
- **Ejemplo:** M0 90\n → servo 0 a 90 grados

Comunicación Qualcomm ↔ STM32 (descubierto)

Componente	Detalle
UART física	/dev/ttyHS1 (Qualcomm) = LPUART1 (STM32U585) @ 115200 baud
Arduino Serial	Serial = Router Bridge (RPC), Serial2 = acceso directo a LPUART1
Router	arduino-router.service, socket Unix /var/run/arduino- router.sock
GPIO control	37=Reset STM32, 70=Ready, 38=Toggle shutdown

Componente	Detalle
Fix reset	Drop-in systemd vaciando ExecS-topPost y ExecStartPre

LED Matrix — Indicador de dedos

La matriz LED 12×8 del UNO Q se controla con **ArduinoGraphics** (fuente Font_5x7 real, sin mapeo de bits manual):

Dedos levanta-dos	Display	Implementación
0 (tracking / puño)	😊 Smiley	<code>22 × matrix.point(x,y)</code>
1 a 5	Número (1-5)	<code>matrix.text("5", 3, 0)</code> con Font_5x7

El sketch STM32 parsea los comandos `M<x> <angle>`, cuenta dedos con `servo_angle[i] < umbral`, y refresca la matriz.

Umbrales por dedo (calibrados para el hardware real):

Dedo	Umbral “abierto”
Pulgar (servo 0)	< 145°
Índice, Corazón, Anular, Meñique	< 50°

Anti-parpadeo: 400ms de histéresis antes de cambiar el display.

Flujo de Datos

1. Cámara captura mano humana (móvil, PC o webcam)
2. MediaPipe.js detecta 21 landmarks (x, y, z) en el navegador
3. Filtro EMA ($\alpha=0.3$) suaviza los landmarks para eliminar jitter
4. WebSocket envía coordenadas al servidor Flask
5. IK Engine convierte landmarks → ángulos de 5 servos
6. Comandos viajan: Flask → /dev/ttyHS1 → STM32 Serial2 → Serial1 (D0/D1) → Mega Serial3
7. Mega interpola suavemente (rampa 1°/12ms) los ángulos actuales hacia los target
8. Servos MG996R replican la posición de los dedos

Control de Movimiento Suave

Capa	Ubicación	Función
EMA	Navegador (JS)	Suaviza landmarks, elimina temblor
Deadband	Servidor (Python)	Ignora cambios < 5°
Interpolación	Mega (Arduino)	Rampa 1°/12ms hacia target

Cinemática Inversa (IK)

Landmarks de MediaPipe

0: WRIST	5: INDEX_MCP	9: MIDDLE_MCP	13:
RING_MCP	17: PINKY_MCP		
1: THUMB_CMC	6: INDEX_PIP	10: MIDDLE_PIP	14:
RING_PIP	18: PINKY_PIP		
2: THUMB_MCP	7: INDEX_DIP	11: MIDDLE_DIP	15:
RING_DIP	19: PINKY_DIP		
3: THUMB_IP	8: INDEX_TIP	12: MIDDLE_TIP	16:
RING_TIP	20: PINKY_TIP		
4: THUMB_TIP			

Algoritmo (v2 — mejorado con investigación de repos GitHub)

Pulgar: Comparación del eje X (tip vs IP) — enfoque usado por el 90% de los repositorios. Si $\text{thumb_tip.x} < \text{thumb_ip.x} \rightarrow$ cerrado ($\approx 170^\circ$), si no $\rightarrow$ abierto ($\approx 30^\circ$).

4 dedos largos: Ángulo 3D en PIP entre vectores MCP $\rightarrow$ PIP y PIP $\rightarrow$ TIP.
 $\text{flexion_3d} = \text{angle_between_3d}(\text{TIP-PIP}, \text{MCP-PIP})$
 $\text{raw} = (180 - \text{flexion_3d}) \times 0.85$
 $\text{servo} = \text{lerp}(\text{raw}, \text{finger_calib}[\text{open}], \text{finger_calib}[\text{closed}])$

Parámetros de estabilidad

Parámetro	Valor	Origen
EMA α	0.25	Consenso HCI
Dead zone dedos	8°	logandul/Robot-Hand

Parámetro	Valor	Origen
Dead zone pulgar	12°	(mayor rango)
Rate limiting	5°/frame	Múltiples repos
Estabilidad	3 frames	Ihebzaouali
Sensibilidad	85%	Ajuste empírico
Send interval	30ms	Sweet spot

Calibración por dedo

Dedo	Open (servo)	Closed (servo)
Pulgar	40°	160°
Índice	0°	170°
Corazón	0°	170°
Anular	0°	170°
Meñique	0°	170°

Mejora: buffer estático (skill Embedded Firmware Engineer)

Siguiendo las reglas de la skill **Embedded Firmware Engineer** del Agency Agents:

Regla	Aplicación
“Never use dynamic allocation after init”	String cmd_value → char cmd_buffer[8] estático
“Always check bounds”	cmd_pos < 7 antes de escribir en buffer
“Avoid global mutable state unsynchronized”	servo_angle[] accedido solo en loop (no ISR)

Skills instaladas en el proyecto (.opencode/agents/): 70, incluyendo Embedded Firmware Engineer, Code Reviewer, Technical Writer, Software Architect, Document Generator.

Stack Tecnológico del Proyecto

Capa	Tecnología	Archivo
Frontend	HTML5 + MediaPipe.js + Three.js + Chart.js + WebSocket	qualcomm/static/index.html
Backend	Python3 + Flask + Flask-Sock	qualcomm/server.py
IK Engine	Python3 + math (vectores 3D)	qualcomm/server.py (integrado)
STM32 Bridge	Arduino C++ + ArduinoGraphics + LED Matrix	stm32_sketch/bridge/bridge.ino
Mega Servos	Arduino C++ + Servo.h	mega_sketch/servos/mega_servos.ino
WiFi AP	hostapd + dnsmasq	qualcomm/wifi_ap_setup.sh
PDF	Pandoc + WeasyPrint	docs/

Funcionalidades del frontend

Funcionalidad	Tecnología	Estado
Tracking de mano	MediaPipe.js WASM	✓
Indicadores de servos	HTML + CSS Grid	✓
Mano 3D	Three.js (carga asíncrona)	✓
Gráfica de ángulos	Chart.js (carga asíncrona)	✓
Grabación	JSON → descarga	✓
Reproducción	Carga JSON o memoria	✓
Glassmorphism	CSS backdrop-filter	✓

Dependencias Python

- Flask $\geq$ 3.0
- Flask-Sock $\geq$ 0.7
- pyserial $\geq$ 3.5
- numpy $\geq$ 1.24
- waitress $\geq$ 3.0 (fallback WSGI)

Servicios en Qualcomm Linux

Servicio	Función
arduino-router.service	Comunicación con STM32U585 vía /dev/ttyHS1
arduino-router-serial.service	Proxy SOCAT: ttyGS0 → TCP:7500 (monitor)
arduino-app-cli.service	CLI para App Lab
robot-hand.service	Servidor Flask (auto-arranque al boot)

Comunicación Qualcomm ↔ STM32

- **UART física:** /dev/ttyHS1 @ 115200 baud
- **Gestor:** arduino-router → socket Unix /var/run/arduino-router.sock
- **STM32-usart:** driver registrado (major 237)
- **GPIO control:** gpioset -c /dev/gpiochip1 37=0 (reset STM32), 70=1 (ready)

Instalación y Despliegue

En Qualcomm Linux

```
# Dependencias sistema
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y python3-pip hostapd dnsmasq

# Dependencias Python
pip3 install --break-system-packages flask flask-sock pyserial
numpy waitress

# WiFi AP (alternativo, para modo standalone)
sudo tee /etc/hostapd/hostapd.conf << EOF
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=RobotHand
hw_mode=g
channel=6
wpa=2
wpa_passphrase=robot2026
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
EOF
```

```
# Copiar archivos del proyecto
scp -r qualcomm/ arduino@<IP>:~/

# Iniciar servidor (manual)
cd ~/qualcomm && python3 server.py &

# Servicio systemd (auto-arranque)
mkdir -p ~/.config/systemd/user/
# Crear ~/.config/systemd/user/robot-hand.service
systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable robot-hand.service
systemctl --user start robot-hand.service
```

En Arduino Mega 2560

1. Conectar por USB al PC
2. Abrir Arduino IDE
3. Cargar mega_sketch/servos/mega_servos.ino
4. Seleccionar placa: Arduino Mega 2560
5. Upload

En STM32U585 (UNO Q)

1. Conectar UNO Q por USB-C al PC
2. Abrir Arduino App Lab
3. Seleccionar target: MCU (STM32U585)
4. Cargar stm32_sketch/bridge/bridge.ino
5. Upload

Errores y Soluciones

Error 1: UNO Q no detectado por USB

Síntoma: Placa encendida pero lsusb no muestra dispositivo.

Causa: Cable USB sin datos (power-only).

Solución: Usar cable USB-C a USB-C con datos.

Error 2: Permisos USB (udev)

Síntoma: App Lab detecta pero no puede hacer provisioning.

Causa: /dev/bus/usb/002/00X pertenece a root:root.

Solución: Regla udev para VID 2341 / PID 0078:

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2341", ATTR{idProduct}=="0078",  
MODE="0666"
```

Archivo: /etc/udev/rules.d/99-arduino-uno-q.rules

Error 3: /dev/ttyACM0 Permission denied

Causa: Usuario en grupo dip, no dialout.

Solución: `sudo usermod -a -G dialout $USER`

Error 4: pip “externally-managed-environment”

Síntoma: `pip3 install` falla en Debian 13.

Solución: Usar `pip3 install --break-system-packages <paquete>`

Error 5: Cámara bloqueada en HTTP

Síntoma: `getUserMedia()` no pide permisos.

Causa: Navegadores solo permiten cámara en HTTPS o localhost.

Solución: Añadir certificado SSL autofirmado al servidor Flask.

Error 6: Servidor Flask muere al cerrar SSH

Causa: Proceso background se mata al terminar la sesión SSH.

Solución: Usar servicio `systemd (robot-hand.service)` con `linger` habilitado.

Error 7: Dedos demasiado sensibles

Síntoma: Ángulos de servos saltan de 0 a 100% al mínimo movimiento.

Causa: `FINGER_SCALE` demasiado bajo (0.55).

Solución: Usar escala 1:1 (`180 - flexion`), deadband 5°, EMA $\alpha=0.3$.

Error 8: Thumb tracking no responde

Síntoma: El pulgar no rastrea bien, se queda clavado.

Causa 1: Fórmula de abducción invertida.

Causa 2: Depende de la orientación de la mano respecto a la cámara.

Solución: Usar $(95 - abduction) \times 2.25$ con debug logging. Pendiente calibración final.

Estado del Proyecto

Completado (2026-05-06)

- ☒ Documentación técnica del proyecto
- ☒ Conexión y provisioning del UNO Q
- ☒ Reglas udev para permisos USB
- ☒ Acceso SSH al Qualcomm Linux
- ☒ Instalación de dependencias Python
- ☒ Servidor Flask HTTPS con WebSocket
- ☒ Interfaz web con MediaPipe.js + tracking de mano
- ☒ Motor de cinemática inversa (IK)
- ☒ Control de movimiento suave (EMA + deadband + interpolación)
- ☒ Sketch STM32U585 bridge con control LED matrix
- ☒ Sketch Arduino Mega con interpolación de servos
- ☒ Servicio systemd para auto-arranque Flask
- ☒ Configuración WiFi dual (Xiaomi + Feophone)
- ☒ Soporte SSL/TLS con certificado autofirmado

Pendiente (para 2026-05-07)

- ☐ Cableado físico UNO Q ↔ Mega (3 cables dupont)
- ☐ Identificar mapeo de 5 servos a pines del Mega
- ☐ Subir sketch STM32 bridge via App Lab (target MCU)
- ☐

- ☐ Subir sketch Mega servos via Arduino IDE
- ☐ Prueba de comunicación manual (M0 90 → servo se mueve)
- ☐ Activar tracking real → servos copian mano
- ☐ Calibrar sensibilidad y ángulos por dedo
- ☐ Calibrar pulgar con mano real
- ☐ Generar PDF final de documentación

Árbol del Proyecto

```

BrazoRobotico/
├── docs/
│   ├── brazo-robotico.md           # Documentación técnica (este
│   └── errores-soluciones.md       # Bitácora de errores
│       └── brazo-robotico.pdf      # PDF generado
├── stm32_sketch/
│   └── bridge/
│       └── bridge.ino              # Puente UART + LED Matrix
│                                   (STM32U585)
├── mega_sketch/
│   └── servos/
│       └── mega_servos.ino         # Control servos con
│                                   interpolación (Mega 2560)
├── qualcomm/
│   ├── server.py                  # Flask HTTPS + WebSocket + IK
│   ├── ik_engine.py               # Motor de cinemática inversa
│   └── wifi_ap_setup.sh            # Configuración WiFi AP
├── "RobotHand"
│   ├── requirements.txt            # Dependencias Python
│   ├── cert.pem                   # Certificado SSL
│   ├── key.pem                    # Clave privada SSL
│   └── static/
│       └── index.html              # Interfaz web + MediaPipe.js
└── README.md

```

Documento generado el 6 de mayo de 2026. Proyecto Brazo Robótico — Arduino UNO Q.