# SCHLENKER 36/10 - PULSANTIERA VOLANTE

Architettura cablaggio | REV03 | 11/11/2026

## PULSANTIERA -> CONNETTORE -> QUADRO

Riferimento della bozza: Omron A4EG-BM2B041. Destinazioni da schema REV D.

Numeri contatti da schema; corrispondenza con i pin reali da verificare in continuita.

| PULSANTIERA A4EG | CONNETTORE | QUADRO - DESTINAZIONE |
|---|---|---|
| 1: Enable CH1 - lato A | PIN 1 | Pilz test pulse T0<br>Foglio 21 |
| 2: Enable CH1 - lato B | PIN 2 | Pilz X1: I12<br>Ritorno abilitazione CH1 |
| 3: Enable CH2 - lato A | PIN 3 | Pilz test pulse T1<br>Foglio 21 |
| 4: Enable CH2 - lato B | PIN 4 | Pilz X1: I13<br>Ritorno abilitazione CH2 |
| 5: Pulsante A - alimentazione | PIN 5 | +24 VDC da CB22<br>Foglio 31 |
| 6: Pulsante A - uscita | PIN 6 | Morsetto quadro DI14<br>Siemens DI14 - terminale 17 |
| 7: Pulsante B - alimentazione | PIN 7 | +24 VDC da CB22<br>Foglio 31 |
| 8: Pulsante B - uscita | PIN 8 | Morsetto quadro DI15<br>Siemens DI15 - terminale 18 |
| | PIN 9-10: RISERVA | Non collegati nella bozza |

PE giallo/verde — Carcassa connettore — Barra PE quadro

## ABILITATORE A TRE POSIZIONI

| | |
|---|---|
| Rilasciata | CH1/CH2 aperti - movimento inibito |
| Posizione intermedia | CH1/CH2 chiusi - consenso possibile |
| Premuta a fondo | CH1/CH2 aperti - movimento inibito |

## VERIFICHE RESIDUE - SEPARATE DALLE DESTINAZIONI QUADRO

Verificare modello installato e continuita contatti 1-8 / pin 1-8 a circuito disalimentato.
Mantenere separati T0 e T1: non sostituirli con +24 V fisso e non ponticellare i canali.
Verificare configurazione Pilz e associazione software dei pulsanti A/B. Nessun %I dedotto.
DI14/DI15 sono ingressi Siemens, distinti da I12/I13 Pilz. PE non e il comune 0 V.
Documento aggiornato da schema; non costituisce verifica fisica o collaudo della sicurezza.

Fonte: schema elettrico REV D, fogli 21 e 31. Nessun download o azionamento.