GS1 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I0	FILO 2 | RITORNO CH1	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I1	FILO 4 | RITORNO CH2	32 — Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS2 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I2	FILO 2 | RITORNO CH1	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I3	FILO 4 | RITORNO CH2	32 — Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS3 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I4	FILO 2 | RITORNO CH1	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I5	FILO 4 | RITORNO CH2	32 — Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS4 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I6	FILO 2 | RITORNO CH1	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I7	FILO 4 | RITORNO CH2	32 — Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS5 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I8	FILO 2 | RITORNO CH1	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I9	FILO 4 | RITORNO CH2	32 — Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS6 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I10	FILO 2 | RITORNO CH1	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I11	FILO 4 | RITORNO CH2	32 — Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS7 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

QUADRO / PILZ		PSEN me1S/1AR - 570001
a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21 — Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a4.I12	FILO 2 | RITORNO CH1	22 — Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31 — Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a4.I13	FILO 4 | RITORNO CH2	32 — Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1 — Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2 — Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS8 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a4 - PNOZ m EF 16DI

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21	Morsetto 21 CONTATTO 21-22
a4.I14	FILO 2 | RITORNO CH1	22	Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31	Morsetto 31 CONTATTO 31-32
a4.I15	FILO 4 | RITORNO CH2	32	Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1	Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2	Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS9 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a5 - PNOZ m EF 8DI4DO

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21	Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a5.I0	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22	Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31	Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a5.I1	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32	Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1	Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2	Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS10 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a5 - PNOZ m EF 8DI4DO

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1	21	Morsetto 21 CONTATTO 21-22
a5.I2	FILO 2 | RITORNO CH1	22	Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2	31	Morsetto 31 CONTATTO 31-32
a5.I3	FILO 4 | RITORNO CH2	32	Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA	E1	Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA	E2	Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

GS11 | COLLEGAMENTO SENSORE PORTA

Cavo dedicato 12 fili: 1-6 utilizzati, 7-12 isolati singolarmente alle due estremita

QUADRO / PILZ

a5 - PNOZ m EF 8DI4DO

PSEN me1S/1AR - 570001

Vista 3D illustrativa; morsetti ingranditi sotto.

Seguire le sigle incise, non la posizione nel disegno.

a1: T2 / M22	FILO 1 | ANDATA CH1 →	21	Morsetto 21 — CONTATTO 21-22
a5.I4	FILO 2 | RITORNO CH1 ←	22	Morsetto 22
a1: T3 / M23	FILO 3 | ANDATA CH2 →	31	Morsetto 31 — CONTATTO 31-32
a5.I5	FILO 4 | RITORNO CH2 ←	32	Morsetto 32
SBLOCCO COMANDATO — Partenza fisica da confermare	FILO 5 | ALIMENTAZIONE BOBINA →	E1	Morsetto E1
BARRA 0 VDC	FILO 6 | RITORNO BOBINA ←	E2	Morsetto E2

Filo 5: +24 V di sblocco controllato, non +24 V permanente. Filo 6: E2 alla barra 0 V.

PARTENZA FILO 5 NON RILASCIATA AL CABLAGGIO

REV D foglio 23: riferimenti O50-O53 da riconciliare con progetto PILZ e variante del sensore.

12-11-2026 | Mapping documentale esistente, non validazione fisica. Nessuna modifica al programma PILZ.

Colori = funzioni, non colori dei fili. T2/T3 = test pulse; E1/E2 non vanno collegati agli ingressi safety.

11 PORTE | RIEPILOGO COLLEGAMENTI

Stessa numerazione dei sei fili su ogni cavo - ingressi diversi per ogni porta

Porta	Filo 2 / morsetto 22	Filo 4 / morsetto 32
GS1	a4.I0	a4.I1
GS2	a4.I2	a4.I3
GS3	a4.I4	a4.I5
GS4	a4.I6	a4.I7
GS5	a4.I8	a4.I9
GS6	a4.I10	a4.I11
GS7	a4.I12	a4.I13
GS8	a4.I14	a4.I15
GS9	a5.I0	a5.I1
GS10	a5.I2	a5.I3
GS11	a5.I4	a5.I5

Tutti i cavi: filo 1 = T2 > 21; filo 3 = T3 > 31; filo 6 = E2 > 0 V.

Filo 5 = comando di sblocco > E1: partenza da riconciliare con REV D foglio 23, O50-O53.

Fili 7-12: riserva isolata. Nessun ponte fra i canali. Non riutilizzare la numerazione degli E-stop.

FONTI E STATO DEL DOCUMENTO

Numerazione: SENSORI_PORTE_12_FILI_PUNTO_PUNTO_V2_DRAFT; schema precedente a 8 fili superato.

Ingressi: PILZ_11_DOOR_3D_WIRING_AND_CABLE_SCHEDULE e architettura con foto dei dispositivi.

Prodotto: www.pilz.com/en-INT/eshop/product/570001. Disegno 3D illustrativo, non vista di montaggio.

Questo documento rende leggibile il mapping esistente; il collegamento completo non e ancora rilasciato.

REV D conserva GS12 e PSEN me1M/1AR; foto e baseline: 11 porte, me1S/1AR. Conflitto da risolvere.