

Aura Hub G2 – Detaylı Kullanıcı Kılavuzu

NovaHome • Belge No: UM-AURA-G2-TR • Sürüm 2.1 • Ocak 2026

1. Genel Bakış

Aura Hub G2, evinizdeki akıllı cihazları tek bir merkezden yönetmenizi sağlayan bir akıllı ev köprüsüdür (hub). Farklı kablosuz protokolleri tek noktada birleştirerek; ampuller, sensörler, prizler, termostatlar ve kameralar gibi cihazların birlikte çalışmasını sağlar. Tüm yönetim, Aura Home mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Bu kılavuz, hub'ın günlük kullanımına ilişkin tüm özellikleri ayrıntılı olarak açıklar.

Hub, yerel ağınızda bir koordinatör olarak çalışır. Bu sayede internet bağlantısı geçici olarak kesilse bile, daha önce hub üzerinde tanımlanmış yerel otomasyonlar çalışmaya devam eder. Bulut tabanlı özellikler (uzaktan erişim, yapay zekâ senaryoları, olay geçmiş senkronizasyonu) ise yalnızca internet bağlantısı mevcutken kullanılabilir.

2. Uygulama Arayüzü

Aura Home uygulaması beş ana sekmeden oluşur. Aşağıdaki tablo her sekmenin işlevini özetler:

Sekme	İşlevi
Genel Bakış	Evin anlık durumu, etkin senaryolar ve favori cihazların hızlı kontrolü.
Cihazlar	Bağlı tüm cihazların listesi, oda bazlı gruplama ve cihaz ayarları.
Senaryolar	Otomasyonların oluşturulması, düzenlenmesi ve elle çalıştırılması.
Geçmiş	Olay kayıtları ve cihaz etkinlik günlüğü (saklama süresi plana bağlıdır).
Ayarlar	Hesap, abonelik, aile paylaşımı, bildirim ve hub yönetimi.

3. Desteklenen Cihaz Türleri ve Bağlantı

Aura Hub G2; Zigbee 3.0, Thread ve Bluetooth 5.2 protokollerini doğrudan destekler; Wi-Fi tabanlı cihazlar ise aynı ağ üzerinden entegre edilir. Bir hub'a aynı anda en fazla 64 cihaz bağlanabilir. Aşağıdaki tablo, yaygın cihaz türleri ve önerilen bağlantı yöntemlerini gösterir:

Cihaz Türü	Önerilen Protokol	Notlar
Akıllı ampul	Zigbee 3.0 / Thread	Grup hâlinde kontrol edilebilir.
Hareket sensörü	Zigbee 3.0	Otomasyon tetikleyicisi olarak kullanılır.
Kapı/pencere sensörü	Zigbee 3.0	Düşük pil durumunda uyarı verir.
Akıllı priz	Zigbee 3.0 / Wi-Fi	Enerji izlemeyi destekleyen modeller mevcuttur.
Termostat	Thread	Programlı ısıtma senaryolarıyla uyumludur.
Güvenlik kamerası	Wi-Fi	5 GHz ağ önerilir; yüksek bant genişliği gerektirir.
Giyilebilir / yakın cihaz	Bluetooth 5.2	Yalnızca hub menziline yakinken bağlanır.

Cihaz eklemek için Aura Home uygulamasında Cihaz Ekle menüsünü açın, cihaz türünü seçin ve ekrandaki adımları izleyin. Cihaz hub menziline dışındaysa veya pili zayıfsa, ekleme sırasında bir hata kodu görüntülenebilir; bu durumda hata kodları belgesindeki çözümlere başvurun.

4. Otomasyon ve Senaryolar

Bir otomasyon (senaryo) üç bileşenden oluşur: tetikleyici (otomasyonu başlatan olay), koşul (isteğe bağlı; yalnızca belirli durumlarda çalışmasını sağlar) ve eylem (gerçekleştirilecek işlem). Tetikleyici türleri aşağıdaki gibidir:

Tetikleyici	Açıklama	Örnek
Zaman tabanlı	Belirli bir saatte ya da gün doğumu/batımında.	Her gün 22:30'da tüm ışıkları kapat.
Cihaz durumu	Bir sensör veya cihaz durum değiştirdiğinde.	Hareket algılandığında koridoru aydınlat.
Konum (geofence)	Bir kullanıcı eve girdiğinde/çıktığında.	Son kişi evden çıkınca termostatı kıs.
Manuel	Kullanıcı tarafından elle başlatılır.	'İyi geceler' senaryosunu çalıştır.

Bir senaryoya birden çok eylem eklenebilir ve eylemler sıralı olarak çalıştırılır. Koşullar (örneğin 'yalnızca hava karardıysa' veya 'yalnızca biri evdeyse') gereksiz tetiklenmeleri önler.

5. Yapay Zekâ Senaryoları (Yalnızca Pro)

Pro abonelik planında, hub kullanım alışkanlıklarınızı analiz ederek otomasyon önerileri sunar. Örneğin her akşam belirli bir saatte ışıkları kıştığınızı fark ederse, bunu otomatik bir senaryo olarak önerebilir. Yapay zekâ senaryoları yalnızca öneri niteliğindedir; onaylamadığınız sürece etkinleştirilmez. Bu özellik Ücretsiz ve Plus planlarında bulunmaz.

6. Aile Paylaşımı ve Kullanıcı Roller

Evinizi birden fazla kişiyle yönetebilirsiniz. Her kullanıcıya bir rol atanır ve roller farklı yetki düzeylerine sahiptir:

Rol	Yetkiler
Sahip (Owner)	Tüm yetkiler; abonelik ve faturalandırma yönetimi, hub silme.
Yönetici (Admin)	Cihaz ekleme/çıkarma, senaryo oluşturma, kullanıcı davet etme.
Üye (Member)	Cihazları kontrol etme ve mevcut senaryoları çalıştırma.
Misafir (Guest)	Sınırlı ve süreli erişim; yalnızca izin verilen cihazlar.

Bir eve eklenebilecek kullanıcı sayısı abonelik planına bağlıdır: Ücretsiz planda en fazla 2 kullanıcı, Plus planında en fazla 5 kullanıcı, Pro planında ise sınırsız kullanıcı desteklenir.

7. Bildirimler

Hub; cihaz durum değişiklikleri, otomasyon tetiklenmeleri, düşük pil uyarıları ve güvenlik olayları için anlık bildirim gönderebilir. Bildirim türlerini Ayarlar > Bildirimler menüsünden ayrı ayrı açıp kapatabilirsiniz. Bildirim almıyorsanız, işletim sistemi düzeyinde uygulama bildirim

izinlerinin açık olduğundan emin olun.

8. Enerji İzleme

Enerji izlemeyi destekleyen akıllı prizlerle, cihazlarınızın anlık ve geçmiş enerji tüketimini görüntüleyebilirsiniz. Geçmiş verilerin ne kadar süre saklanacağı abonelik planınızdaki olay geçmiş süresiyle aynıdır: Ücretsiz planda 24 saat, Plus planında 30 gün, Pro planında 90 gün.

9. Yedekleme ve Geri Yükleme

Hub yapılandırmanız (cihaz listesi, odalar ve senaryolar) düzenli olarak buluta yedeklenir. Hub'ı sıfırlamanız veya değiştirmeniz gerektiğinde, bu yedekten geri yükleme yaparak tüm kurulumunuzu yeniden oluşturabilirsiniz. Yedekleme yalnızca internet bağlantısı mevcutken gerçekleştirilir.

10. Bakım, Güncelleme ve Sıfırlama

Ürün yazılımı (firmware) güncellemeleri otomatik olarak indirilir ve kurulur. Güncelleme sırasında hub'ın durum LED'i ilgili güncelleme rengini gösterir; bu sırada cihazın gücünü kesmemeniz önemlidir, aksi hâlde güncelleme başarısız olabilir.

Hub'ı fabrika ayarlarına döndürmek için, cihazın arkasındaki sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun. Fabrika sıfırlaması; tüm cihaz eşleştirmelerini, senaryoları ve yerel ayarları siler. Bu işlem geri alınamaz; sıfırlama öncesinde bir yedeğinizin bulunduğundan emin olun.

11. Odalar ve Cihaz Grupları

Cihazlarınızı odalara atayarak evinizin dijital bir haritasını oluşturabilirsiniz. Bir odaya atanan tüm cihazlar tek dokunuşla birlikte kontrol edilebilir; örneğin 'Salon' odasındaki tüm ışıkları aynı anda kapatabilirsiniz. Odalardan bağımsız olarak, farklı odalardaki cihazları bir araya getiren özel gruplar (ör. 'Tüm dış mekân aydınlatması') da tanımlayabilirsiniz. Gruplar, otomasyon eylemlerinde tek bir hedef olarak kullanılabilirdiğinden senaryoları büyük ölçüde sadeleştirir.

Bir cihazı taşımak veya yeniden adlandırmak için Cihazlar sekmesinde ilgili cihazı seçip ayarlarını açın. Cihazların anlamlı adlarla ve doğru odalarla eşleştirilmesi, hem manuel kontrolü hem de sesli komutların doğruluğunu artırır.

12. Sesli Kontrol ve Üçüncü Taraf Entegrasyonları

Aura Home, popüler sesli asistanlarla entegre çalışabilir. Entegrasyonu Ayarlar > Entegrasyonlar menüsünden etkinleştirdikten sonra, cihazlarınızı ve senaryolarınızı sesli komutlarla kontrol edebilirsiniz. Sesli komutların doğru çalışması için cihaz adlarının kısa, ayırt edici ve telaffuzu kolay olması önerilir. Üçüncü taraf entegrasyonları yalnızca siz açıkça etkinleştirdiğinizde kurulur ve istediğiniz zaman kaldırılabilir.

13. Gizlilik Modu ve Kamera Yönetimi

Güvenlik kameraları bağladıysanız, Gizlilik Modu özelliğini kullanarak belirli zaman aralıklarında veya evde olduğunuzda kamera kaydını otomatik olarak duraklatabilirsiniz. Bu mod, bir otomasyon koşuluna bağlanabilir; örneğin 'son kişi eve girdiğinde kameraları duraklat' gibi bir senaryo tanımlayabilirsiniz. Kamera akışları, yalnızca yetkili kullanıcılar

tarafından ve şifreli bağlantı üzerinden görüntülenebilir.

14. Sık Kullanılan Senaryo Örnekleri

Aşağıdaki örnekler, otomasyonların pratikte nasıl kurgulanabileceğini gösterir:

- Sabah rutini: Hafta içi 07:00'de yatak odası ışıklarını kademeli olarak aç ve termostatı 22 °C'ye ayarla.
- Evden çıkış: Son kullanıcı geofence sınırından çıktığında tüm ışıkları kapat, termostatı kıs ve güvenlik sensörlerini etkinleştir.
- Hareket aydınlatması: Hava karardıktan sonra koridorda hareket algılanırsa ışığı %40 parlaklıkta yak ve 3 dakika sonra söndür.
- Açık pencere uyarısı: Termostat ısıtma yaparken bir pencere sensörü 'açık' durumuna geçerse bildirim gönder.
- İyi geceler: Manuel olarak çalıştırıldığında tüm ışıkları söndür, kapı sensörlerini etkinleştir ve sessize al.

15. Bağlantı Sağlığı ve En İyi Uygulamalar

Kararlı bir akıllı ev ağı için hub'ı evin merkezî bir noktasına, metal yüzeylerden ve büyük elektronik cihazlardan uzağa yerleştirin. Prize takılı Zigbee cihazları sinyal tekrarlayıcı görevi gördüğünden, geniş evlerde bunlar menzili belirgin biçimde artırır. Bağlı cihaz sayısı arttıkça ağın sağlıklı kalması için cihazları dengeli biçimde dağıtmak faydalıdır.

Belirti	Olası Neden	Öneri
Cihaz gecikmeli yanıt veriyor	Menzil zayıf veya ağ yoğun	Hub'a yaklaştırın, tekrarlayıcı ekleyin.
Sensör çevrimdışı oluyor	Zayıf pil	Pili değiştirin.
Genel yavaşlama	Cihaz sayısı sınıra yakın	Kullanılmayan cihazları kaldırın, hub'ı yeniden başlatın.

16. Terimler Sözlüğü

Terim	Açıklama
Hub	Akıllı cihazları tek merkezden yöneten köprü cihazı.
Senaryo / Otomasyon	Tetikleyici, koşul ve eylemlerden oluşan kural dizisi.
Geofence	Coğrafi sınır; konuma bağlı otomasyonları tetikler.
Eşleştirme (Pairing)	Yeni bir cihazı hub'a tanııtma işlemi.
Firmware	Cihazın üzerinde çalışan gömülü yazılım.

Sorunuz çözülmezse, Aura Home uygulamasındaki Yardım > Destek menüsünden NovaHome destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.