

Aura Hub G2 — Sorun Giderme ve Sık Sorulan Sorular

NovaHome • Belge No: FAQ-AURA-G2-TR • Sürüm 1.4 • Ocak 2026

Bu belge, Aura Hub G2 kullanımında en sık karşılaşılan sorunları ve çözüm adımlarını kategoriler hâlinde sunar. Bir hata kodu görüyorsanız, ayrıntılı çözümler için hata kodları belgesine de bakabilirsiniz.

Bağlantı Sorunları

Hub Wi-Fi ağına bağlanmıyor

Öncelikle hub'ın durum LED'ini kontrol edin; LED'in rengi sorunun kaynağı hakkında ipucu verir. Wi-Fi parolasının doğru girildiğinden emin olun; yanlış parola durumunda uygulamada bir kimlik doğrulama hatası görüntülenir. Aura Hub G2 hem 2.4 GHz hem 5 GHz ağları desteklediğinden, yoğun ağlarda 2.4 GHz bandını denemek bağlantıyı stabilize edebilir. Modeminizi yeniden başlatmak da sıklıkla işe yarar.

Hub çevrimdışı görünüyor

Hub uygulamada 'çevrimdışı' olarak görünüyorsa, internet bağlantınızı ve modemini çalışır durumda olduğunu kontrol edin. Durum LED'i internet bağlantısının olmadığını gösteriyorsa, sorun ağ tarafındadır. Bulut senkronizasyonu geçici olarak başarısız oluyorsa, birkaç dakika bekleyip yeniden deneyin; sorun sürerse NovaHome hizmet durumu sayfasını kontrol edin.

Cihaz Ekleme ve Bağlantı Sorunları

Yeni cihaz bulunamıyor

Ekleme istediğiniz cihazın eşleştirme (pairing) modunda olduğundan emin olun. Zigbee veya Thread cihazları hub'ın menzili dışındaysa algılanmayabilir; cihazı hub'a en fazla 2 metre yaklaştırın. Pille çalışan sensörlerde zayıf pil, eşleştirmeyi engelleyebilir; gerekiyorsa pili değiştirin.

Cihaz sık sık bağlantısını kaybediyor

Sık kopmalar genellikle menzil veya parazit kaynaklıdır. Cihaz ile hub arasında kalın duvarlar veya metal yüzeyler varsa sinyal zayıflayabilir. Zigbee ağında, prize takılı cihazlar (ör. akıllı prizler) sinyal tekrarlayıcı görevi görerek menzili genişletir. Bağlı cihaz sayısı 64 sınırına yaklaştığında da kararlılık düşebilir.

Otomasyon Sorunları

Senaryo çalışmıyor

Senaryonun etkin olduğundan ve tetikleyicisinin doğru tanımlandığından emin olun. Bir koşul eklediyseniz (ör. 'yalnızca hava karardığında'), o koşul sağlanmadığında senaryo çalışmaz. Cihaz durumu tetikleyicilerinde, ilgili sensörün çevrimiçi ve şarjlı olduğunu kontrol edin.

Zaman tabanlı otomasyon yanlış saatte çalışıyor

Bu durum genellikle yanlış saat dilimi ayarından kaynaklanır. Ayarlar menüsünden evinizin saat diliminin doğru seçildiğinden emin olun. Gün doğumu/batımı tetikleyicileri, konum bilginize göre hesaplanır; konum izni kapalıysa bu tetikleyiciler beklenenden farklı çalışabilir.

Uygulama Sorunları

Uygulama açılmıyor veya donuyor

Uygulamanın güncel sürümde olduğundan emin olun. Sorun sürerse uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açın; gerekirse kaldırıp yeniden kurun. Hesap verileriniz bulutta saklandığından, yeniden kurulum kurulumunuzu etkilemez.

Bildirim gelmiyor

İşletim sistemi ayarlarından Aura Home uygulamasının bildirim izinlerinin açık olduğunu doğrulayın. Ardından uygulama içinde Ayarlar > Bildirimler menüsünden ilgili bildirim türünün etkin olduğundan emin olun.

Hesap ve Abonelik

Planımı nasıl yükseltirim?

Ayarlar > Abonelik menüsünden planınızı istediğiniz zaman yükseltebilirsiniz. Yükseltme anında etkinleşir ve yeni planın özellikleri hemen kullanılabilir hâle gelir.

Cihazı iade edebilir miyim?

Donanım iadeleri, satın alma tarihinden itibaren belirli bir süre içinde kabul edilir. İade ve garanti koşullarının tam ayrıntıları için abonelik ve iade politikası belgesine bakın.

Performans

Hub yavaşladı veya yanıt vermiyor

Çok sayıda cihaz ve karmaşık senaryolar hub'ı yorabilir; bağlı cihaz sayısı 64 üst sınırına yakınsa performans düşebilir. Hub aşırı ısınırsa bir aşırı ısınma hatası verir ve geçici olarak yavaşlayabilir; böyle bir durumda cihazı kapatıp soğumasını bekleyin ve havalandırması iyi bir yere yerleştirin. Düzenli yeniden başlatma, bellek kaynaklı yavaşlamaları giderir.

Genel Sık Sorulan Sorular

İnternet yokken hub çalışır mı?

Evet, kısmen. Hub üzerinde tanımlı yerel otomasyonlar internet olmadan da çalışmaya devam eder. Ancak uzaktan erişim, yapay zekâ senaryoları, bulut yedekleme ve olay geçmiş i senkronizasyonu gibi bulut tabanlı özellikler yalnızca internet bağlantısı varken kullanılabilir.

Birden fazla hub kullanabilir miyim?

Evet. Aynı hesaba bağlanabilecek hub sayısı abonelik planınıza bağlıdır. Ücretsiz plan tek hub'ı desteklerken, üst planlar birden fazla hub'a izin verir.

Verilerim nerede saklanıyor?

Hesap ve kullanım verileriniz NovaHome bulut altyapısında saklanır. Hangi verilerin toplandığı, ne kadar süre saklandığı ve haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi için gizlilik ve veri politikası belgesine bakın.

Güvenlik Kamerası Sorunları

Kamera görüntüsü açılmıyor veya donuyor

Kameralar yüksek bant genişliği gerektirir; mümkünse 5 GHz Wi-Fi ağına bağlanın. Görüntü sık donuyorsa, kamera ile yönlendirici arasındaki mesafeyi ve ağ yoğunluğunu kontrol edin. Aynı anda çok sayıda canlı yayın açmak, gecikmeye yol açabilir.

Gece görüşü çalışmıyor

Gece görüşünün cihaz ayarlarından etkin olduğundan emin olun. Kameranin önündeki cam veya yansıtıcı yüzeyler, kızılötesi aydınlatmayı geri yansıtarak görüntüyü bozabilir; kamerayı bu tür yüzeylerden uzağa konumlandırın.

Sensör ve Pil Sorunları

Sensör 'düşük pil' uyarısı veriyor

Pille çalışan sensörler, pil seviyesi belirli bir eşiğin altına indiğinde uyarı gönderir. Pili en kısa sürede değiştirin; düşük pil, sensörün tetikleyici olarak güvenilir biçimde çalışmasını engelleyebilir. Pil değişiminden sonra sensörün yeniden eşleştirilmesi gerekmez.

Sensör tetiklendiği hâlde otomasyon çalışmıyor

Bu durumda önce sensörün çevrimiçi ve şarjlı olduğunu doğrulayın. Ardından ilgili senaryonun etkin olduğunu ve eklediğiniz koşulların (ör. saat aralığı, ev durumu) o anda sağlandığını kontrol edin.

Çoklu Hub ve Senkronizasyon

İkinci hub'ı nasıl eklerim?

Aynı hesaba ek bir hub eklemek için, planınızın birden fazla hub'ı desteklediğinden emin olun ve yeni hub'ı ilk kurulumdaki adımlarla eşleştirin. Her hub kendi cihaz grubunu yönetir; senaryolar hub'lar arası çalışacak şekilde tanımlanabilir.

Hub'lar arası ayarlar senkronize olmuyor

Senkronizasyon bulut üzerinden gerçekleştiğinden, internet bağlantısının her iki hub'da da etkin olduğundan emin olun. Geçici senkronizasyon hataları genellikle kısa süre içinde kendiliğinden düzelir.

Konum (Geofence) Sorunları

Eve gelince/çıkınca otomasyon tetiklenmiyor

Geofence otomasyonları konum iznine bağlıdır. İlgili kullanıcının telefonunda Aura Home için konum izninin 'her zaman' olarak verildiğinden emin olun. Pil tasarrufu modları, arka planda konum takibini sınırlandırarak tetiklenmeyi geciktirebilir.

Hesap Yönetimi

Parolamı unuttum

Giriş ekranındaki 'Parolamı unuttum' bağlantısını kullanarak hesabınıza kayıtlı e-posta adresine sıfırlama bağlantısı gönderebilirsiniz.

Hesabımı veya verilerimi nasıl silerim?

Hesap ve veri silme taleplerinizi uygulamadaki Ayarlar > Gizlilik menüsünden iletebilirsiniz. Silme sonrası verilerin ne kadar sürede kaldırılacağı gizlilik ve veri politikası belgesinde

açıklanmıştır.

Evi başka birine devredebilir miyim?

Evet. Sahip (Owner) rolü, Ayarlar > Aile Paylaşımı menüsünden başka bir yöneticiye devredilebilir. Devir sonrası abonelik ve faturalandırma yetkisi yeni sahibe geçer.

Hızlı Çözüm Kontrol Listesi

Çoğu sorun, aşağıdaki adımlarla hızlıca çözülebilir:

- Hub'ın durum LED'ini kontrol edin ve anlamını LED göstergeleri kartından doğrulayın.
- Uygulamada bir hata kodu görüyorsanız, hata kodları belgesindeki çözümü uygulayın.
- İnternet ve Wi-Fi bağlantınızı kontrol edin; gerekirse modemi yeniden başlatın.
- Sorun süren cihazı hub'a yaklaştırın ve pilini kontrol edin.
- Uygulamanın ve hub firmware'inin güncel olduğundan emin olun.
- Gerekirse hub'ı yeniden başlatın; bu, bellek kaynaklı sorunların çoğunu giderir.