XPT2046详解：
https://blog.csdn.net/qlexcel/article/details/107285016?ops_request_misc=%25257B%252522request%25255Fid%252522%25253A%25252216104499211678025744670 2%252522%25252C%252522scm%252522%25253A%25252220140713.130102334..%252522%25257D&request_id=161044992116780257446702&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~top_click~default-1-107285016.pc_search_result_no_baidu_js&utm_term=XPT2046

魔女科技

2.8寸 触摸显示屏

版本说明 ======

V2.2
2021-01-14
增加FPC座使用提示

V2.1
2021-01-12
XPT2046修改封装-引脚长圆形
XPT2046引脚7、8空置
XPT2046取消11脚外部上拉电阻
XPT2046增加15脚上拉电阻
LCD排线11脚，接地改悬空
LEDK增加22R限流电阻
S8050增加下拉电阻，使屏默认关闭

V2.0
2020-12-28
增加MCU屏FPC接口

V1.0 (已停售)
2020-10-14
完善初版履铜

引脚编号	引脚名称	功能说明
1	DB0	LCD 数据信号线
2	DB1	LCD 数据信号线
3	DB2	LCD 数据信号线
4	DB3	LCD 数据信号线
5	GND	地
6	VDDI	I/O 口电压（+2.8V~+3.3V）
7	CSX	片选信号，低电平有效
8	DCX	指令/数据选择端，L:指令，H:数据
9	WRX	LCD 写控制端
10	RDX	LCD 读控制端
11	NC	悬空
12	X+	触摸屏信号线
13	Y+	触摸屏信号线
14	X-	触摸屏信号线
15	Y-	触摸屏信号线
16	LEDA	背光 LED 正极
17	LEDK1	背光 LED 负极
18	LEDK2	背光 LED 负极
19	LEDK3	背光 LED 负极
20	LEDK4	背光 LED 负极
21	NC/FMARK	悬空
22	DB4	LCD 数据信号线
23	DB5	LCD 数据信号线
24	DB6	LCD 数据信号线
25	DB10	LCD 数据信号线
26	DB11	LCD 数据信号线
27	DB12	LCD 数据信号线
28	DB13	LCD 数据信号线
29	DB14	LCD 数据信号线
30	DB15	LCD 数据信号线
31	RESX	复位信号线
32	VCI	模拟电路电源（+2.8V~+3.3V）
33	VDDI	I/O 口电压（+2.8V~+3.3V）
34	GND	地
35	DB5	LCD 数据信号线
36	DB6	LCD 数据信号线
37	DB7	LCD 数据信号线

原屏驱动ILI9341引脚解释



裸屏软排线接口



预留5V背光引脚
Flash字库CS引脚

兼容原子哥MCU屏接口

2x17P-2.54排针接口



兼容原子哥MCU屏接口

32P-FPC接口



预留字库焊盘-W25Q128



触摸控制-XPT046

M3预留固定孔