INSYCOM

Actividades, checklist y preguntas frecuentes

Instructor: **Facundo Ponce**

El reclamo no empieza con el cliente

Actividad: diseñá tu checklist

En cinco minutos cada participante redacta verificaciones para sus instalaciones. Compartir dos o tres propuestas. Comparar contra los controles de seguridad, acceso, configuración, servicio, experiencia y documentación. No marcar casillas sin medir.

Checklist adaptable

- [ ] Alimentación y montaje seguros.
- [ ] Cableado, conectores y recorrido inspeccionados.
- [ ] Señal o potencia dentro de criterios del operador.
- [ ] Equipo identificado y ubicación registrada.
- [ ] Configuración y autorización verificadas.
- [ ] Ethernet, gateway, DNS y navegación comprobados.
- [ ] Velocidad medida con dispositivo y conexión adecuados.
- [ ] Cobertura Wi-Fi revisada en áreas acordadas.
- [ ] Cliente informado de recomendaciones y decisiones.
- [ ] Anomalías documentadas y escaladas.

Preguntas frecuentes

¿Más potencia TX siempre mejora Wireless? No. Puede saturar el receptor remoto y aumentar interferencias; seguir parámetros de ingeniería.

¿Por qué señal local y remota difieren? Son dos enlaces de recepción con potencias, ganancias y condiciones diferentes.

¿Un AP visible en Discovery demuestra capacidad disponible? No; es solo un indicio de presencia, no medición completa de carga.

¿PON encendida significa Internet? No. Registro óptico y servicio provisionado son etapas distintas.

¿Qué hago con ONT en –23 dBm? Aplicar criterio del operador; en este curso, informar y revisar aunque esté online.

¿Qué significa 5 dB entre NAP y ONT? Pérdida del último tramo a investigar, comparando misma longitud de onda.

¿Siempre se instala roseta? No; depende del operador, pero la fibra debe quedar protegida.

¿Un Speedtest por Wi-Fi certifica el plan? No por sí solo; depende de equipo, banda, interferencias y servidor.

¿Cablear la TV es obligatorio? No. Recomendar Ethernet cuando sea viable, explicar beneficios y respetar elección del cliente.

¿Si no tengo OTDR o microscopio no puedo diagnosticar? Sí se puede avanzar con inspección, medidor de potencia, pruebas y escalamiento, reconociendo limitaciones.

¿Qué hago si no puedo resolver una anomalía? Registrar mediciones y pedir soporte con evidencia.

Preguntas finales para Zoom

1. ¿Qué revisarías antes de modificar el TX de una CPE?
2. ¿Qué diferencia hay entre dBm y dB?
3. ¿Qué significa que una ONT tenga potencia pero no registre?
4. ¿Cómo separarías una falla del ISP de una mala cobertura Wi-Fi?
5. ¿Qué dato registrarías para que el próximo técnico no empiece de cero?

Nota del instructor

Curso introductorio y transversal. Las referencias de potencia, distancias, radios y capacidad son ejemplos y deben contrastarse con manuales, normas y criterios de cada operadora.