

قائمة التحقق الذاتي لجودة النموذج

دليل البدء السريع من LUA BIM LABS - المسار 4
بطاقة إتمام المسار - اليوم 28

إطار الجودة رباعي المجالات

يتم التحقق من جودة النموذج عبر أربعة مجالات. أكمل جميع الفحوصات العشرين قبل تسليم أي نموذج MEP.

المجال 1: الهندسة

- [V] جميع العناصر موضوعة على الارتفاعات الصحيحة باستخدام الإزاحات الرقمية - وليس التقدير البصري
- [V] لا توجد عناصر عائمة في الفراغ، أو مدفونة في بلاطة، أو موضوعة خارج الشبكة
- [V] جميع مجاري الهواء والأنابيب ذات أحجام صالحة ومؤكدة (وليس افتراضية أو تقريبية)
- [V] المعدات موضوعة في الموضع الصحيح بالنسبة لشبكات العناصر الإنشائية
- [V] لا توجد عناصر مكررة في نفس الموقع (تحقق عبر إدارة < مراجعة التحذيرات)

المجال 2: البيانات / المعاملات

- [V] جميع العناصر لها قيمة Mark فريدة - لا فراغات ولا تكرار
- [V] جميع العناصر مسندة إلى نظام مسمى (لا توجد أنظمة "افتراضية" أو غير مسماة)
- [V] المعاملات المطلوبة مملوءة: الحجم، المستوى، اسم النظام، المادة/المواصفات
- [V] تسميات المعدات تطابق الرسم التصميمي أو جدول المعدات
- [V] اسم الملف يتبع اصطلاح التسمية الخاص بـ BEP للمشروع

المجال 3: توصيلات الأنظمة

- [V] جميع نهايات مجاري الهواء والأنابيب متصلة - لا توجد موصلات مفتوحة
- [V] متصفح الأنظمة لا يظهر أي أنظمة غير مسندة أو "غير مسماة"
- [V] المعدات (AHU، مضخة، لوحة) متصلة بمجاري الهواء أو الأنابيب المرتبطة بها
- [V] التصريف بالجاذبية مصمم بالميل المطلوب (وليس مسطحا) - عادة 1:50 للصرف
- [V] مدقق الأنظمة يظهر صفر أخطاء لكل نظام نشط

المجال 4: جاهزية التنسيق

- [V] جميع النماذج المرتبطة محملة ومحدثة (وليس روابط مقطوعة)
- [V] تم تأكيد الإحداثيات المشتركة - النموذج متوافق مع القاعدة المعمارية
- [V] تم تنظيف النموذج من العائلات والأنواع غير المستخدمة (ملف < تنظيف غير المستخدم)
- [V] تم مراجعة تحذيرات Revit - تم حل التحذيرات الحرجة أو توثيقها
- [V] تمت مزامنة الملف مع النموذج المركزي قبل التسليم

جدول التحقق الذاتي لمستوى تطور النموذج (LOD)

تم فحص التصادم	الشماعات/الدعامات مضمنة	المعاملات مملوءة	الهندسة مؤكدة	LOD
لا	لا	دنيا	تقريبية	LOD 200
اختياري	لا	الحقول الأساسية مملوءة	دقيقة	LOD 300
نعم - مطلوب	نعم	المجموعة الكاملة مطلوبة	دقيقة	LOD 350
نعم	نعم (تفصيلية)	الحقول بما فيها الشركة المصنعة	تفاصيل تصنيعية	LOD 400
غير قابل للتطبيق - سجل	كما تم التركيب	جميع الحقول + التحقق الميداني	كما تم التركيب	LOD 500

مرجع سريع: الأخطاء الشائعة التي يجب فحصها

أين يتم الفحص		الخطأ
متصفح الأنظمة - العناصر غير المستضافة		موصلات مفتوحة
لوحة الخصائص -> تصنيف النظام		نوع نظام خاطئ
عرض الجدول، الفرز حسب حقل Mark		فارغ Mark
علامة التبويب إدارة -> مراجعة التحذيرات		عدد التحذيرات
ملف < تنظيف غير المستخدم؛ التحقق من حجم ملف RVT		حجم ملف كبير

مرجع تعليمي فقط - وليس مواصفات مشروع أو إرشادات للامتثال للكود.