

TK2000 - MAPA DE CARACTERES E LIGAÇÕES DO TECLADO E JOY

U5 74LS04	U17 74LS244	JOYSTICK	CONECTOR CURTO	RESULTADO												
	8	6	1			DIR	ESQ	DESCE		ESPAÇO	SOBE		CONTROL	RETURN	SHIFT	ESPAÇO
12			2		REPEAT											
	11		3			6	5	Y		T	H	G		N	B	T
	6		4			7	4	U		R	J	F		M	V	R
	13		5			8	3	I		E	K	D		,	C	E
	17		6			9	2	O		W	L	S		. = FIRE DIR	X	W
	2		7			0	1	P		Q	:	A		?	Z	Q
	17	2	8			9	2	Q		W	L	S		FIRE ESQ		W
				RESET												
CONECTOR LARGO				9	10	11	12	13	14	15 / 21	16	17	18	19	20	21 / 15
JOYSTICK						9	7	8			5			1		
DIODO OU RESISTENCIA INTERMEDIARIA				R27		D6	D9	D7	TERRA	D4	D5	D3	D1	D8	D10	
U24	74LS273				1	2	6	19		15	5	9		16	12	
U36	74LS259												12			
U29	PROCESSADOR 6502			40												

SEQUENCIA DE TESTES DA MATRIZ DO TECLADO	
Fio no pino 11, e a outra ponta em 1, 3, 4, 5, 6, 7	DIR 6 7 8 9 0
Fio no pino 12, e a outra ponta em 1, 3, 4, 5, 6, 7	ESQ 5 4 3 2 1
Fio no pino 13, e a outra ponta em 1, 3, 4, 5, 6, 7	DES Y U I O P
Fio no pino 15, e a outra ponta em 3, 4, 5, 6, 7	ESP T R E W Q
Fio no pino 16, e a outra ponta em 1, 3, 4, 5, 6, 7	SOB H J K L :
Fio no pino 17, e a outra ponta em 3, 4, 5, 6, 7	G F D S A
Fio no pino 19, e a outra ponta em 1, 3, 4, 5, 6, 7	RET N M , . ?
Fio no pino 20, e a outra ponta em 1, 3, 4, 5, 6, 7	SHIFT B V C X Z

@loinhadomoises

MAPA DOS PINOS DO JOYSTICK							
CONECTOR TECLADO			19	16	13	12	1
	Tipo	Pinos	1	5	7	8	9
8	Comum Botão Fire	2	Ponto (Fire	L	2	0	9
1	Comum Direcional (Seta	6	RETURN	SOBE	ESQUERDA	DESCE	DIREITA