ER高田馬場計画 1階・2階 電灯動力盤（L-1・P-1・L-2・P-2） 見積依頼仕様

- 物件名：（仮称）ECORICH高田馬場 II （東京都新宿区高田馬場3-4-15）
- 根拠図面：E-05 盤結線図、E-03 幹線系統図、E-07 幹線動力弱電設備 1階・2階平面図（2025/09/05 確定図）
- 用途：1階・2階 店舗（飲食店）テナント用。動力は電化厨房用。

共通仕様

- 鋼板製 露出型
- 既製盤にブレーカーを組み込む（テナント二次側の分岐はテナント工事）
- 子メーターなし（計量は屋上の L-M盤・P-M盤で行う）

1階 電灯盤「L-1」（1φ3W 200/100V）

項目	仕様
電源	L-M盤より CVT22
主幹	MCB 3P 100AF/100AT（中性線欠相保護付き）
仮設電源ブレーカー（誘導灯）	CB 2P1E 20A
仮設電源ブレーカー（一般電源・非常照明）	CB 2P1E 20A
容量	20kVA

1階 動力盤「P-1」（3φ3W 200V）

項目	仕様
電源	P-M盤より CVT22
主幹	MCB 3P 100AF/100AT
容量	30.0kVA（電化厨房用）
形式	既製開閉器盤

2階 電灯盤「L-2」（1φ3W 200/100V）

項目	仕様
電源	L-M盤より CVT38
主幹	MCB 3P 225AF/125AT（中性線欠相保護付き）
仮設電源ブレーカー（誘導灯）	CB 2P1E 20A
仮設電源ブレーカー（一般電源・非常照明）	CB 2P1E 20A
容量	25kVA

2階 動力盤「P-2」（3φ3W 200V）

項目	仕様
電源	P-M盤より CVT22
主幹	MCB 3P 100AF/100AT
容量	30.0kVA（電化厨房用）
形式	既製開閉器盤

既製品の選定（日東工業 開閉器盤 KE・KN シリーズ、屋内IP2XD、粉体塗装）

盤	ベース品番	標準の搭載ブレーカー	寸法 W×H×D	標準価格（税別）	変更内容
P-1	KN-101J	NE103A 3P 100A×1	300×400×120	50,500円	なし（標準品そのまま）
P-2	KN-101J	NE103A 3P 100A×1	300×400×120	50,500円	なし（標準品そのまま）
L-1	KN-101J	NE103A 3P 100A×1	300×400×120	50,500円	主幹を NE108NA 3P 100A（単3中性線欠相保護付）に容量変更、2P1E 20A×2 を追加
L-2	KN-201J	NE223 3P 200A×1	400×500×160	102,000円	主幹を NE228NA 3P 125A（単3中性線欠相保護付）に容量変更、2P1E 20A×2 を追加

- 色はクリーム（2.5Y9/1）かライトベージュ（5Y7/1）を指定する。
- L-1・L-2 は、仮設電源ブレーカー2個を主幹の一次側に追加するため、標準品そのままでは対応できない。日東工業に容量変更とブレーカー追加を問い合わせる。L-1 は箱に入らなければ一回り大きい箱にする。
- 価格は日東工業 N-TEC 掲載の標準価格。最新価格は問屋（新明電材）見積で確認する。
- 出典：https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C1603-C1593-S5463 （KE・KN 引込開閉器盤）、https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C872-C868-S3413 （NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ）

自社組立の場合の部材選定（日東工業、価格は標準価格・税別）

盤	キャビネット	主幹ブレーカー	仮設電源ブレーカー	合計（定価）
L-1	B12-45（400×500×120、木製基板、23,500円）	NE108NA 3P 100A（単3中性線欠相保護付、22,000円）	NE52A 2P 20A×2（6,650円×2）	58,800円

盤	キャビネット	主幹ブレーカー	仮設電源ブレーカー	合計（定価）
L-2	B16-46（400×600×160、木製基板、37,500円）	NE228NA 3P 125A（単3中性線欠相保護付、45,000円）	NE52A 2P 20A×2（6,650円×2）	95,800円
P-1	B12-34（300×400×120、木製基板、18,000円）	NE103A 3P 100A（17,500円）	なし	35,500円
P-2	B12-34（300×400×120、木製基板、18,000円）	NE103A 3P 100A（17,500円）	なし	35,500円

- キャビネットは屋内用・露出形・鋼板製（IP2XD）。色はクリームかライトベージュを指定する。
- 仮設電源ブレーカーは、日東工業の表面形に 2P1E がないため、2P2E の NE52A 2P 20A で代用する（100V回路で使える）。
- 仮設電源ブレーカー2個は主幹の一次側から取る。誘導灯は L1-N、一般電源・非常照明は L2-N から取り、相を分ける。主幹の端子に2本締めはせず、端子台などで分ける。
- L-2 は CVT38 を曲げるスペースと 225AF ブレーカーの奥行を見て、フカサ160 で高さ600 の箱にした。
- 出典：https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C683-C611-C613-S2244 （B フカサ120）、https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C683-C611-C613-S2246 （B フカサ160）、https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C872-C868-S3395 （NE 経済形）

注意事項

- L-1・L-2 の仮設電源ブレーカー2個は、図面どおり主幹の一次側から分岐する。テナントが主幹を切っても、誘導灯と非常照明の電源が切れないようにするため。
- 中性線欠相保護付きは、図面に記載がないため追加した推奨仕様。
- P-2 の主幹 100AF/100AT は、P-M盤側の P-2 分岐を 100AF/100AT に変更した内容と合っている。
- 外形寸法・端子サイズは承認図で提出のこと。