Rapport de métré (par plans) — S-1902

Généré le 2026-10-17 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E101	127	10
E102	58	8
E103	6	1
E104	115	8
E105	33	7
E106	2	1
E201	106	9
E202	57	3
E203	69	10
E204	63	4
Total	**636**	**30**

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
BOITE JONCTION	services	9
BOITIER C	alarme	4
DETECTEUR FUMEE	alarme	10
DETECTEUR MOUVEMENT	commande	3
ENCASTRE	eclairage	79
ENCASTRE URGENCE	eclairage	10
ENSEIGNE SORTIE Z6	urgence	3
GACHE	intrusion	3
HP ENCASTRE PLAFOND	alarme	1
INT SIMPLE	commande	10
LECTEUR CARTE	intrusion	5
LED 1X4	eclairage	33
LED 2X2	eclairage	90
LED 4PI	eclairage	2
LUMINAIRE A1	eclairage	11
LUMINAIRE C1	eclairage	12
LUMINAIRE C1_1	eclairage	6
LUMINAIRE C1_3	eclairage	15
LUMINAIRE E	eclairage	3
MONUMENT PLANCHER	services	7
MOTEUR MONOPHASE	mecanique	9
MOTEUR TRIPHASE	mecanique	9
PANNEAU ANNONCIATEUR	alarme	1

PRISE DDFT	prise	49
PRISE DOUBLE 15A	prise	95
PRISE USB	prise	20
SORTIE DATA	telecom	120
SORTIE TV	telecom	4
STATION MANUELLE	alarme	4
THERMOSTAT	chauffage	9

E101

Libellé	Ce plan	Tous les plans
BOITE JONCTION	4	9
BOITIER C	1	4
GACHE	3	3
LECTEUR CARTE	3	5
MONUMENT PLANCHER	1	7
PRISE DDFT	23	49
PRISE DOUBLE 15A	48	95
SORTIE DATA	36	120
SORTIE TV	1	4
THERMOSTAT	7	9

E102

Libellé	Ce plan	Tous les plans
BOITE JONCTION	1	9
LED 1X4	1	33
MONUMENT PLANCHER	3	7
MOTEUR TRIPHASE	5	9
PRISE DDFT	4	49
PRISE DOUBLE 15A	22	95
SORTIE DATA	19	120
SORTIE TV	3	4

E103

Libellé	Ce plan	Tous les plans
MOTEUR MONOPHASE	6	9

E104

Libellé	Ce plan	Tous les plans
BOITE JONCTION	2	9
LECTEUR CARTE	2	5
LED 4PI	1	2
PRISE DDFT	20	49
PRISE DOUBLE 15A	23	95
PRISE USB	20	20

SORTIE DATA	45	120
THERMOSTAT	2	9

E105

Libellé	Ce plan	Tous les plans
LED 4PI	1	2
MONUMENT PLANCHER	3	7
MOTEUR MONOPHASE	3	9
MOTEUR TRIPHASE	2	9
PRISE DDFT	2	49
PRISE DOUBLE 15A	2	95
SORTIE DATA	20	120

E106

Libellé	Ce plan	Tous les plans
MOTEUR TRIPHASE	2	9

E201

Libellé	Ce plan	Tous les plans
BOITE JONCTION	2	9
BOITIER C	3	4
DETECTEUR FUMEE	5	10
DETECTEUR MOUVEMENT	3	3
ENCASTRE	28	79
INT SIMPLE	5	10
LED 1X4	11	33
LED 2X2	45	90
STATION MANUELLE	4	4

E202

Libellé	Ce plan	Tous les plans
ENCASTRE	35	79
HP ENCASTRE PLAFOND	1	1
LED 1X4	21	33

E203

Libellé	Ce plan	Tous les plans
DETECTEUR FUMEE	5	10
ENCASTRE URGENCE	9	10
ENSEIGNE SORTIE Z6	2	3
INT SIMPLE	5	10
LUMINAIRE A1	11	11
LUMINAIRE C1	12	12

LUMINAIRE C1_1	6	6
LUMINAIRE C1_3	15	15
LUMINAIRE E	3	3
PANNEAU ANNONCIATEUR	1	1

E204

Libellé	Ce plan	Tous les plans
ENCASTRE	16	79
ENCASTRE URGENCE	1	10
ENSEIGNE SORTIE Z6	1	3
LED 2X2	45	90

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
BOITE JONCTION	services	BOITE DE JONCTION	E-001 légende ; bloc S107
BOITIER C	alarme	BOITIER « C » (hors légende — R-006 TEST-E201)	E-001 légende ; bloc S218
DETECTEUR FUMEE	alarme	DÉTECTEUR DE FUMÉE	E-001 légende ; bloc S146
DETECTEUR MOUVEMENT	commande	DETECTEUR DE MOUVEMENT	E-001 légende ; bloc S313
ENCASTRE	eclairage	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ	E-001 légende ; bloc S014
ENCASTRE URGENCE	eclairage	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ SUR CIRCUIT D'URGENCE PP-U1 (quart noir)	E-001 légende ; instances manuelles
ENSEIGNE SORTIE Z6	urgence	ENSEIGNE DE SORTIE DE TYPE PICTOGRAMME Z6 (Stanpro RMSOWH-UDC — tableau E-008)	E-001 légende ; instances manuelles
GACHE	intrusion	GÂCHE ÉLECTRIQUE	E-001 légende ; bloc S290
HP ENCASTRE PLAFOND	alarme	HAUT-PARLEUR ENCASTRÉ AU PLAFOND	E-001 légende ; bloc S321
INT SIMPLE	commande	INTERRUPTEUR À 3 VOIES	E-001 légende ; bloc S098
LECTEUR CARTE	intrusion	LECTEUR DE CARTE	E-001 légende ; bloc S219
LED 1X4	eclairage	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 'x4'	E-001 légende ; bloc S035
LED 2X2	eclairage	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 2'x2' LED	E-001 légende ; bloc S024
LED 4PI	eclairage	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 4' LED	E-001 légende ; bloc S316
LUMINAIRE A1	eclairage	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE 'x4' — type A1	E-001 légende ; bloc S147
LUMINAIRE C1	eclairage	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE (barre C1 / C1_1 / C1_3 — type lu sur l'étiquette) — type C1	E-001 légende ; bloc S150
LUMINAIRE C1_1	eclairage	Luminaire type C1_1 (tableau E-008)	E203 étiquettes
LUMINAIRE C1_3	eclairage	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE (barre C1 / C1_1 / C1_3 — type lu sur l'étiquette) — type C1_3	E-001 légende ; bloc S044

LUMINAIRE E	eclairage	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ — type E	E-001 légende ; bloc S014
MONUMENT PLANCHER	services	MONUMENT PLANCHER SURFACE, TYPE HUBBELL S1PT / POKE THROUGH	E-001 légende ; bloc S128
MOTEUR MONOPHASE	mecanique	MOTEUR MONOPHASÉ, PUISSANCE SELON LES INDICATIONS	E-001 légende ; bloc S102
MOTEUR TRIPHASE	mecanique	MOTEUR TRIPHASÉ, PUISSANCE SELON LES INDICATIONS	E-001 légende ; bloc S104
PANNEAU ANNONCIATEUR	alarme	PANNEAU ANNONCIATEUR	E-001 légende ; bloc S328
PRISE DDFT	prise	PRISE DOUBLE DDFT (moitié pleine)	E-001 légende ; bloc S158
PRISE DOUBLE 15A	prise	PRISE DE COURANT DOUBLE 15A- 120V	E-001 légende ; bloc S020
PRISE USB	prise	PRISE DE COURANT DOUBLE 15A- 120V TYPE Leviton Decora USB	E-001 légende ; bloc S051
SORTIE DATA	telecom	SORTIE INFORMATIQUE/AUDIO	E-001 légende ; bloc S006
SORTIE TV	telecom	SORTIE DE CÂBLODISTRIBUTION AU MUR	E-001 légende ; bloc S293
STATION MANUELLE	alarme	STATION MANUELLE	E-001 légende ; bloc S319
THERMOSTAT	chauffage	THERMOSTAT	E-001 légende ; bloc S323

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1902 Bibliothèque Georgette-Lepage (SP-GTER-26-0080, HF experts-conseils 26-29)

Entrée : P-D Électricité_2026-09-22.pdf, 21 feuilles A1 vectorielles. Méthode : blocs vectoriels (R-001). 636 occurrences, 30 familles.

feuille	occurrences
E101	127
E102	58
E103	6
E104	115
E105	33
E106	2
E201	106
E202	57
E203	69
E204	63

famille	total	portées
BOITE JONCTION	9	CONSERVER 5, ENLEVER 2, INSTALLER 2
BOITIER C	4	ENLEVER 2, CONSERVER 2
DETECTEUR FUMEE	10	CONSERVER 6, INSTALLER 2, RELOCALISER 1, ENLEVER 1
DETECTEUR MOUVEMENT	3	CONSERVER 2, ENLEVER 1
ENCASTRE	79	CONSERVER 49, ENLEVER 26, RELOCALISER 4

ENCASTRE URGENCE	10	CONSERVER 10
ENSEIGNE SORTIE Z6	3	INSTALLER 3
GACHE	3	CONSERVER 3
HP ENCASTRE PLAFOND	1	ENLEVER 1
INT SIMPLE	10	INSTALLER 5, CONSERVER 4, ENLEVER 1
LECTEUR CARTE	5	CONSERVER 3, INSTALLER 2
LED 1X4	33	CONSERVER 27, ENLEVER 6
LED 2X2	90	CONSERVER 82, ENLEVER 8
LED 4PI	2	CONSERVER 2
LUMINAIRE A1	11	INSTALLER 11
LUMINAIRE C1	12	INSTALLER 12
LUMINAIRE C1_1	6	INSTALLER 6
LUMINAIRE C1_3	15	INSTALLER 15
LUMINAIRE E	3	INSTALLER 3
MONUMENT PLANCHER	7	ENLEVER 3, INSTALLER 3, CONSERVER 1
MOTEUR MONOPHASE	9	RELOCALISER 6, INSTALLER 3
MOTEUR TRIPHASE	9	CONSERVER 5, INSTALLER 4
PANNEAU ANNONCIATEUR	1	INSTALLER 1
PRISE DDFT	49	CONSERVER 22, INSTALLER 22, ENLEVER 4, RELOCALISER 1
PRISE DOUBLE 15A	95	CONSERVER 55, INSTALLER 25, RELOCALISER 8, ENLEVER 7
PRISE USB	20	INSTALLER 20
SORTIE DATA	120	INSTALLER 65, CONSERVER 35, ENLEVER 17, RELOCALISER 3
SORTIE TV	4	CONSERVER 4
STATION MANUELLE	4	CONSERVER 4
THERMOSTAT	9	CONSERVER 7, INSTALLER 2

Modèle : Claude Fable 5.1 (session interactive, route « session = agent »). Outils : prepare.py, blocs_vectoriels.py, blocs_vignettes.py, blocs_vers_releve.py, controle_qualite.py.

STATUT : relevé automatique à VÉRIFIER sur les planches de contrôle avant chiffrage.

Réserves

Réserves — relevé par blocs vectoriels (blocs_vectoriels.py → blocs_vers_releve.py)

R-001 — Méthode

Chaque symbole est un bloc CAO ; les blocs de même signature (invariante à la position, la rotation et l'échelle, lettre contenue incluse) sont étiquetés une fois (`blocs-familles.csv`, planches `signatures-NN.png`), puis chaque instance devient une occurrence au centre exact du bloc, avec sa boîte tournée. Validé sur E-201 contre le relevé vérifié TEST-E201 : 116/121 repères retrouvés à ≤ 5 pt, précision par signature 34/34, 17/17, 11/11.

R-002 — Portée

E.A.E → ENLEVER, E.A.R → RELOCALISER, E.A.C → CONSERVER lus à ≤ 14 pt du bloc ; sans étiquette : CONSERVER sur une feuille EXISTANT/DÉMOLITION, INSTALLER sur une feuille NOUVEAU — sauf luminaire sans lettre de type sur feuille NOUVEAU (existant dessiné pour contexte → CONSERVER). À confirmer famille par famille sur les planches de contrôle.

R-003 — Luminaires typés (E-203/E-204)

L'unité est l'ÉTIQUETTE (A1, C1, C1_1, C1_3, E) : une rangée linéaire « C1 + C1_1 » = 2 modules. E-203 : A1 11, C1 12, C1_1 6, C1_3 15 = tableau E-008 et relevé d'éclairage du 2026-10-07. LUMINAIRE E : 3 étiquettes sur bloc (l'estimation en compte 4) — à trancher au zoom.

R-004 — Étiquettes de type sans bloc à ≤ 12 pt (écartées, cartouche/notes probables)

- E203 : « E » à (1717, 967)
- E203 : « E » à (1717, 967)

R-005 — Pictogrammes (instances manuelles, `blocs-instances.csv`)

Enseignes Z6 (3, tracé pointillé : confirmer neuf — E-008 en liste 3), détecteurs de fumée (3 existants pointillés + neufs pleins), encastrés sur circuit d'urgence PP-U1 (quart noir). Les pictogrammes ont des signatures uniques (courbes, remplissages), ils ne se regroupent pas automatiquement.

Q12 — familles par type sur une même ligne de légende (justification)

L05 (encastré) → ENCASTRE (existant), ENCASTRE URGENCE (quart noir, circuit PP-U1) et LUMINAIRE E (type E du tableau E-008) ; L07 ('x4) → LED 1X4 (existant) et LUMINAIRE A1 (type A1 neuf) ; S16 (prise double 15 A) → PRISE DOUBLE 15A et PRISE USB (symbole « USB » distinct). Une famille par type de luminaire est voulue : le chiffrage est par type (E-008), pas par symbole (règle R7 : nommer comme la légende/le tableau).

R-007 — Prises (cercles vectoriels, feuilles E-10x)

Détectées au niveau de la partie (cercle fermé 3,3–5 pt, trait ≥ 0,35 pt) parce que deux prises côte à côte ou une prise collée à une sortie data fusionnent en un seul bloc. PRISE DDFT = cercle contenant une partie remplie (légende : demi-cercle plein = DDFT ; barre pleine = M.A.L.T. isolée — les deux variantes tombent ici dans PRISE DDFT, à départager au zoom) ; PRISE DOUBLE 15A = cercle traversé d'au moins un trait (15 A et 20 A non distingués : le crochet 20 A est un petit trait à côté du cercle, à vérifier sur les planches). Comptoir/standard non distingués (même cercle, trait de comptoir à côté).

R-006 — Hors relevé

Sorties data : triangle plein ≤ 6,5 pt seulement (les grandes flèches sont des renvois de circuit). Cercles nus, bulles d'axes, numéros de locaux, mobilier : ignorés. Longueurs de conduits/filage : hors relevé (estimation du 2026-10-08). Panneaux E-501/E-502, schémas E-006/E-007 : non relevés (tableaux).