Rapport de métré (par plans) — TEST-E201

Généré le 2026-10-15 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E201	121	19
Total	**121**	**19**

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
ACCUMULATEUR	secours	1
BOITE JONCTION	distribution	2
BOITIER C	autre	4
CERCLE SANS ETIQUETTE	luminaire	2
DETECTEUR FUMEE	alarme	5
DETECTEUR MOUVEMENT	commande	3
ENCASTRE	luminaire	28
ENSEIGNE SORTIE MUR	secours	5
ENSEIGNE SORTIE PLAFOND	secours	2
HP ENCASTRE PLAFOND	alarme	2
INT 3 VOIES	commande	5
INT MAITRES	commande	1
INT SIMPLE	commande	2
LED 1X4	luminaire	6
LED 2X2	luminaire	45
PANNEAU ANNONCIATEUR	alarme	1
PIEZO STROBE	alarme	2
RAIL ECLAIRAGE	luminaire	2
STATION MANUELLE	alarme	3

E201

Libellé	Ce plan	Tous les plans
ACCUMULATEUR	1	1
BOITE JONCTION	2	2
BOITIER C	4	4
CERCLE SANS ETIQUETTE	2	2
DETECTEUR FUMEE	5	5
DETECTEUR MOUVEMENT	3	3
ENCASTRE	28	28
ENSEIGNE SORTIE MUR	5	5
ENSEIGNE SORTIE PLAFOND	2	2

HP ENCASTRE PLAFOND	2	2
INT 3 VOIES	5	5
INT MAITRES	1	1
INT SIMPLE	2	2
LED 1X4	6	6
LED 2X2	45	45
PANNEAU ANNONCIATEUR	1	1
PIEZO STROBE	2	2
RAIL ECLAIRAGE	2	2
STATION MANUELLE	3	3

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
ACCUMULATEUR	secours	Rectangle + - (R-009).	E-001 legende ; E-201 plan
BOITE JONCTION	distribution	Carre X en tete de rail.	E-001 legende ; E-201 plan
BOITIER C	autre	C dans carre, hors legende.	E-001 legende ; E-201 plan
CERCLE SANS ETIQUETTE	luminaire	Cercle simple ~8 pt sans etiquette ni circuit (R-005).	E-001 legende ; E-201 plan
DETECTEUR FUMEE	alarme	Cercle coupe en diagonale, moitie noire (A04). 5 au plan ; aucun avertisseur 3/4 noir (A03) — tranche au zoom x20 sur legende et plan (R-004).	E-001 legende ; E-201 plan
DETECTEUR MOUVEMENT	commande	Ovale DM.	E-001 legende ; E-201 plan
ENCASTRE	luminaire	Cercle + croix. Variante pleine = PP-U1 (urgence) : en designation.	E-001 legende ; E-201 plan
ENSEIGNE SORTIE MUR	secours	Cercle X mi-noir sur tige.	E-001 legende ; E-201 plan
ENSEIGNE SORTIE PLAFOND	secours	Cercle X mi-noir avec fleche, sans tige.	E-001 legende ; E-201 plan
HP ENCASTRE PLAFOND	alarme	Cercle avec carre.	E-001 legende ; E-201 plan
INT 3 VOIES	commande	$ avec 3 ; lettre de zone en designation.	E-001 legende ; E-201 plan
INT MAITRES	commande	$ dans un carre + bulle 1 ; note specifique 1 : a relocaliser.	E-001 legende ; E-201 plan
INT SIMPLE	commande	$ seul.	E-001 legende ; E-201 plan
LED 1X4	luminaire	Rectangle a diagonale ; variante mi-noire = PP-U1 (urgence) en designation.	E-001 legende ; E-201 plan
LED 2X2	luminaire	Carre a diagonale. Variante mi-noire = alimente par PP-U1 (urgence) : en designation.	E-001 legende ; E-201 plan
PANNEAU ANNONCIATEUR	alarme	ANN dans carre ; E.A.R.	E-001 legende ; E-201 plan
PIEZO STROBE	alarme	F dans carre avec rayons.	E-001 legende ; E-201 plan
RAIL ECLAIRAGE	luminaire	Rail courbe avec tetes orientables ; 1 repere par rail, nb de tetes en designation (R-008).	E-001 legende ; E-201 plan
STATION MANUELLE	alarme	F dans carre.	E-001 legende ; E-201 plan

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — E-201 « ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE — EXISTANT/DÉMOLITION — REZ-DE-CHAUSSÉE »

Projet : Technologie RFID — Bibliothèque Georgette-Lepage, Brossard — SP-GTER-26-0080 (HF experts-conseils, dossier 26-29) **Feuilles** : E-001 (légende et liste de plans, rôle `legende`), E-201 (plan, échelle 1:100, émission 01 2026-09-16 « émis pour appel d'offre ») **Entrée** : 2 pages PNG (7946 × 5613 px) converties en PDF A1 raster — aucune couche texte, relevé 100 % visuel. **Dossier de travail** : `OUTBOX/TEST-E201/travail`

1. Méthode

1. Classement : E-001 `legende`, E-201 `plan` (feuille existant/démolition ; zones grises hors portée, R-002).
2. Légende d'abord : les sections ÉCLAIRAGE, ALARME INCENDIE, ÉCLAIRAGE D'URGENCE de E-001 lues au zoom et transcrites dans `legende.csv` (42 lignes, 20 comptées, 22 absentes avec zone vérifiée).
3. Appareils répétitifs (2'×2', encastrés) : appariement de gabarit sur le raster (OpenCV), puis lecture de chaque étiquette sur des planches de vignettes (72 vignettes) pour `designation` et `portee` (R-003).
4. Autres appareils : grille de 30 zooms de 170 × 130 pt (règles graduées) sur toute la zone blanche ; coordonnées interpolées entre graduations, centre du symbole.
5. Contrôle : `controle_qualite.py` → conforme.

2. Totaux E-201 (121 repères, 19 familles)

Code	Famille	Conserver	Enlever	Relocaliser	À préciser	Total
L2	Appareil d'éclairage 2'×2' LED (dont 7 sur PP-U1)	37	8			45
EN	Appareil d'éclairage encastré (cercle + croix, dont 6 sur PP-U1)	9	19			28
EC	Cercle simple sans étiquette (R-005)				2	2
LX	Appareil d'éclairage 'x4' (dont 3 sur PP-U1)		6			6
RL	Rail d'éclairage (5 + 3 têtes, R-008)		2			2
I3	Interrupteur à 3 voies	4	1			5
IS	Interrupteur simple	2				2
DM	Détecteur de mouvement	2	1			3
IM	Interrupteurs maîtres — note 1 (R-007)			1		1
BC	Boîtier « C » hors légende (R-006)	3	1			4
EM	Enseigne de sortie au mur	4	1			5
EP	Enseigne de sortie au plafond	2				2
AC	Accumulateur (R-009)	1				1
SM	Station manuelle	3				3
PZ	Piezo combiné à un strobe	2				2
DF	Détecteur de fumée (R-004, 5 après vérification)	4		1		5
HP	Haut-parleur encastré au plafond	2				2
ANN	Panneau annonciateur			1		1
BJ	Boîte de jonction (tête de rail)		2			2
	Total	**75**	**41**	**3**	**2**	**121**

Circuits lus en `designation` : PP-2 3/5/6, PP-U1 2/7, P-2 39/41 ; zones (h,i)/(j,k)/(n)/(Mf)/(Ma).

3. Contrôles

- Décompte croisé 2'×2' : 44 appariements + 1 lecture manuelle = 45 ; 3 faux candidats écartés au zoom.
- Encastrés : 28 appariements, aucun doublon à < 4 pt ; 6 pleins (PP-U1) confirmés par mesure d'anneau et par l'étiquette PP-U1 lue sur la vignette.
- Chaque label des occurrences existe dans `nomenclature.csv` ; chaque famille cite sa ligne de légende.
- Aucune coordonnée sur grille mentale (Q10) : positions issues des centroïdes raster ou interpolées.

4. Ce qui n'a pas pu être relevé

- Neuf : sur E-203 (non fournie). Luminaires des zones grises : hors portée (R-002).
- Longueurs des rails : estimées depuis 1:100, à métrer (R-008).
- Détecteurs de fumée : 5 × A04 confirmés au zoom ×20 après vérification indépendante (R-004, R-012).
- Aucun devis, addenda ni référence d'estimateur : vérification incomplète au sens du critère d'acceptation.

5. Outils et modèle

Session interactive (route « session = agent », CLAUDE.md §Agents), modèle **Claude Fable 5.1** (observé dans le contexte système). `prepare.py`, `zoom.py` (≈ 50 zooms), OpenCV (appariement de gabarit), `controle_qualite.py`. `traits.py` inutilisable (entrée raster).

STATUT : relevé complet de l'existant/démolition de E-201 ; À VÉRIFIER pour R-004, R-005, R-006, R-009.

Réserves

Réserves — E-201 (Bibliothèque Georgette-Lepage, SP-GTER-26-0080)

Dossier de travail : `OUTBOX/TEST-E201/travail`. Entrée : deux pages PNG (E-001 légende, E-201 plan) converties en PDF raster A1 (841 × 594 mm = 2383,9 × 1683,8 pt, image 7946 × 5613 px). Aucune couche texte : tout le relevé est visuel.

R-001 — Feuille EXISTANT/DÉMOLITION : tout est existant, la portée vient des étiquettes

Cartouche E-201 : « ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE — EXISTANT/DÉMOLITION — REZ-DE-CHAUSSÉE ». Note générale 1 : « sauf indications contraires, tous les équipements sont existants à conserver ». Portées appliquées : `CONSERVER` par défaut, `ENLEVER` quand l'étiquette E.A.E est lue à côté du symbole, `RELOCALISER` pour E.A.R (abréviations de E-001). Aucun appareil neuf sur cette feuille ; le neuf est sur E-203 (non fournie). `materiel` porte EXISTANT (règle R11).

R-002 — Zones grises non relevées

Les zones grisées (bibliothèque adultes 115, salle d'animation 108, secteur jeunesse 118, moitié sud) sont hors portée : aucun appareil n'y est dessiné en noir. Zone relevée : x 300-1270 / y 150-990 pt (bureaux 110.x, hall 107, réception 110.18, corridor 110.12, aide au lecteur 116, escaliers, ascenseur).

R-003 — Luminaires 2'×2' : 45 appariés par gabarit raster, 1 ajouté à la main

44 carrés à diagonale trouvés par appariement de gabarit (score ≥ 0,81) sur le raster, 1 ajouté après balayage (réception des marchandises, 1026 ; 370 — texte superposé). Les 3 candidats à score 0,55-0,56 ont été vérifiés au zoom : vides (pas de symbole). Les 28 encastrés (cercle + croix) : 28 appariés (score ≥ 0,74), classés pleins/vides par mesure de l'anneau (noir < 120 → PP-U1). Étiquettes (PP-2 3, PP-U1 2, (h,i)/(j,k)/(n)/(Mf)/(Ma), E.A.E) lues une à une sur 3 planches de 25 vignettes.

R-004 — Détecteurs de fumée : les 5 petits cercles sont la ligne A04, pas A03

Première lecture : 4 « avertisseurs 120 V CO » (A03, 3/4 noir) + 1 « détecteur de fumée » (A04, 1/2 noir), d'après le pourcentage de noir mesuré sur le raster. **Corrigé** après vérification indépendante : au zoom ×20, les 5 symboles sont identiques — cercle coupé en diagonale, moitié noire — et la légende E-001 montre A03 = 3/4 noir (quart blanc en haut à gauche), A04 = coupé en diagonale. La mesure de noir était polluée par le trait de mur qui traverse 4 des 5 symboles. Résultat : 5 × DÉTECTEUR DE FUMÉE (I01), dont 1 E.A.R (882 ; 704) ; aucun avertisseur 120 V sur E-201. Leçon : à 4,6 pt, une proportion de noir ne distingue pas deux lignes de légende ; comparer la forme au zoom.

R-005 — Deux cercles simples sans étiquette (905 ; 656) et (1083 ; 575)

Cercles noirs ~8 pt dans le corridor, sans PP ni circuit ni E.A.E. La légende L04 « appareil d'éclairage encastré » est un cercle simple, mais tous les autres encastrés de la feuille portent une croix et une étiquette. Relevés sous « CERCLE SANS ETIQUETTE », portée `A PRECISER`. À trancher : luminaire ou symbole architectural.

R-006 — Boîtier « C » (4 occurrences) hors légende

Carré portant « C », toujours près d'une porte (1143 ; 334), (1109 ; 367), (1017 ; 542), (582 ; 816 — E.A.E). Absent des légendes E-001 (ni ÉLECTRICITÉ, ni ALARME INCENDIE/INTRUSION, ni SERVICES). Relevé sous « BOITIER C », famille `autre`, matériel suffixé (hors legende). À identifier (contact de porte ? bouton de sortie ?).

R-007 — Interrupteurs maîtres (note spécifique 1)

Symbole « $ » dans un carré avec bulle 1 et E.A.R à (1003 ; 552). Note spécifique 1 : « Interrupteurs maîtres, à relocaliser. Tout l'éclairage de la zone principale du hall est commandé à partir de ce panneau. Système de dénomination : Ma (Main a). » Relevé 1 repère `RELOCALISER`, hors légende. Les suffixes (Ma)/(Mf) des encastrés renvoient à ce système.

R-008 — Rails d'éclairage : quantité = 2 rails, têtes en désignation

Deux rails courbes (P-2 39 : 5 têtes, ~125 pt ≈ 4,4 m à 1:100 ; P-2 41 : 3 têtes, ~55 pt ≈ 1,9 m), tous deux E.A.E. Longueur estimée depuis l'échelle 1:100 du cartouche (1 pt = 0,0353 m) : **à métrer** avant chiffrage. Boîte de jonction (carré X) en tête de chaque rail relevée séparément (S01).

R-009 — Accumulateur (476 ; 610) sans étiquette

Rectangle « + – » avec un petit cercle accolé, à l'entrée du bureau 110.5. Relevé sous U04 « ACCUMULATEUR », `CONSERVER` (aucune mention E.A.E lue). Le petit cercle pourrait indiquer un phare : à confirmer.

R-010 — Lignes de légende absentes

L02 (rectangle sans description), L03 réglette 4', L08 gradateur, L09 mural, L10/L11 réglettes murales, L13 (hachuré, sans description), L15 347 V, L17 daylight, A02, A05, A07, A08, A10-A13, U03, U05-U10 : cherchées sur toute la zone blanche, aucune occurrence. Les sections SERVICES, DISTRIBUTION, CHAUFFAGE, FORCE MOTRICE de E-001 ne s'appliquent pas à une feuille d'éclairage/alarme (seule S01 boîte de jonction y figure).

R-012 — Vérification indépendante (12:30)

Un second agent, sans accès aux CSV ni au journal, a compté la feuille à l'aveugle (16 vignettes + légende) puis audité le rendu : **0 écart de quantité** famille par famille (121/121, portées comprises), 0 omission, 0 faux positif ; 4 familles (R-004, corrigé), 3 décalages sûrs + 2 probables (I05-01, I05-02, M08-01, M10-01, M13-02 : corrigés par lecture au ×12/×14), 4 doutes conservés (M01-01 accumulateur seul ou « 1 phare » ; M12-01 enseigne au bord de la zone grise ; M05-01/02 cercles sans étiquette, architecture probable). Rapport : `RAPPORT-VERIFICATEUR.md`.

R-011 — Limites du relevé

- Entrée raster (PNG), pas le PDF vectoriel : `traits.py` inutilisable, coordonnées lues sur les règles des zooms

(précision ≈ ±1 pt) et par centroïde raster pour les appariements.
- Aucun devis ni addenda fourni : colonne `modele` = EXISTANT CONSERVE - MODELE NON INDIQUE.
- Aucune référence d'estimateur : critère d'acceptation à l'étape 1 (identification à l'aveugle), **vérification incomplète**.
- Modèle exécutant ce relevé : Claude Fable 5.1 (session interactive, route « session = agent » de CLAUDE.md).