



NOTES SPÉCIFIQUES

GÉNÉRALITÉS :

LES NOTES GÉNÉRALES SONT COMPLÉMENTAIRES À CE PLAN.

TOUS LES CONDUITS RIGIDES "EMT" OU PVC DESTINÉS À L'ALIMENTATION DE SERVICES INFORMATIQUES DONT IL EST QUESTION DANS LES NOTES CI-BASSES DOIVENT :

- ÊTRE MUNIS DE FICELLE DE TIRAGE BIEN IDENTIFIÉES AUX DEUX EXTRÉMITÉS.
- ÊTRE MUNIS DE BAGUES DE TERMINAISON AUX DEUX EXTRÉMITÉS.
- SE PROLONGER DANS L'ENTRE-PLAFOND JUSQU'À UN ENDOIT FACILEMENT ACCESSIBLE (IE : AU-DESSUS D'UNE TUILE ACOUSTIQUE).

LE RÉSEAU DE CONDUITS CI-HAUT DÉCRIT EST RÉALISÉ PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN MAIS LE CÂBLAGE INFORMATIQUE ET SÉCURITÉ EST RÉALISÉ PAR UN SOUS-TRAITANT MANDATÉ PAR LA SAQ.

TOUS LES CONDUITS RIGIDES "EMT" OU PVC DESTINÉS À ALIMENTATION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DONT IL EST QUESTION DANS LES NOTES CI-BASSES DOIVENT :

- SE TERMINER, DANS L'ENTRE-PLAFOND, PAR UNE BOÎTE DE JONCTION SITUÉE À UN ENDOIT FACILEMENT ACCESSIBLE (IE : AU-DESSUS D'UNE TUILE ACOUSTIQUE).

SEULEMENT SI LA STRUCTURE DU PLAFOND RESTE APPARENTE, L'ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN DOIT INSTALLER UN RÉSEAU COMPLET DE CONDUITS RIGIDES "EMT" POUR LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE, INFORMATIQUE, TÉLÉPHONIQUE ET SÉCURITÉ, À PARTIR DES SOURCES D'ALIMENTATION JUSQU'ÀUX ENDOITS INDQUÉS AU PLAN OU DE TELS SERVICES SONT REQUIS (BUREAUX, COMPTOIR-CAISSES, ETC). MUNIS LES CONDUITS DE BOÎTES ET DE FICELLES DE TIRAGE.

SI UN RÉSEAU COMPLET DE CONDUITS RIGIDES N'EST PAS PRÉVU POUR LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, AU MINIMUM, L'ÉLECTRICIEN INSTALLERA DES BOÎTES DE JONCTION DANS L'ENTRE-PLAFOND AU DESSUS DES PANNEAUX DE DISTRIBUTION AVEC UN RÉSEAU DE CONDUITS RIGIDES ENTRE LES DEUX. LES RACCORDS DU CÂBLAGE "BX" DE TOUS LES CIRCUITS S'EFFECTUERONT DANS CES BOÎTES DE JONCTION.

NOTES SPÉCIFIQUES :

[NOTE 1] : CONDUIT RIGIDE EN PVC 1 1/2" Ø (SAUF INDICATION CONTRAIRE AU PLAN). SOUS LA DALLE, CE CONDUIT MONTE DANS UN MUR À PROXIMITÉ JUSQU'À UNE BOÎTE DE JONCTION DANS L'ENTREPLAFOND. LORSQUE LE PLAFOND EST OUVERT, PROLONGER LE CONDUIT JUSQUE DANS L'ENTRÉPÔT. À L'AUTRE EXTRÉMITÉ, IL EST RELIÉ À UNE BOÎTE DE JONCTION FIXÉE À PLAT SUR LA DALLE POUR LE RACCORDEMENT DES SERVICES ÉLECTRIQUES REQUIS AUX COMPTOIRS CAISSES, OU ENCORE, IL SE DIRIGE VERS DES PRISES ÉLECTRIQUES AU SOL.

[NOTE 2] : CONDUIT RIGIDE EN PVC 1" Ø, SOUS LA DALLE, CE CONDUIT MONTE DANS UN MUR À PROXIMITÉ JUSQUE DANS L'ENTREPLAFOND. LORSQUE LE PLAFOND EST OUVERT, PROLONGER LE CONDUIT JUSQUE DANS L'ENTRÉPÔT. À L'AUTRE EXTRÉMITÉ, LE CONDUIT SORTIRA DE 1" AU-DESSUS DE LA DALLE, (POUR CÂBLAGE INFORMATIQUE, TÉLÉPHONE ET DATA PAR D'AUTRES).

[NOTE 3] : CONDUIT RIGIDE DE 3/4" Ø RACCORDE À UNE BOÎTE DE SORTIE MURALE 2 X 3 ET MONTANT DANS L'ENTRE-PLAFOND. LORSQUE PLAFOND OUVERT, PROLONGE LE CONDUIT DU BUREAU JUSQUE DANS L'ENTRÉPÔT.

[NOTE 4] : 2 CONDUITS RIGIDES DE 2" AVEC BAGUES DE FINITION, DÉBUTANT À 115" DU PLANCHER ET SE TERMINANT DANS L'ENTRE-PLAFOND.

NOTES - PROTECTION IGNIFUGE

FOURNIR ET INSTALLER UNE PROTECTION IGNIFUGE AUTOUR DES BOÎTES DE JONCTION ENCASTRÉES T/Q CP 617 DE HILTI OU AUTRE PRODUIT ÉQUIVALENT DANS LES DIVISIONS (MURS, PLANCHERS, PLAFONDS) ISOLÉS ET PROTÉGÉS CONTRE LE FEU (LUMINAIRES, INTERRUPTEURS, PRISES ÉLECTRIQUES, ÉCLAIRAGE D'URGENCE, APPARELS DE CHAUFFAGE, ETC.). VEUILLEZ-VOUS RÉFÉRER AUX PLANS D'ARCHITECTURES.

RELEVÉ E200 - MATÉRIEL

62 repères / 14 luminaires / câbles adhésives
0 non identifiés - 0 identifications à révalider (*)
RES 62 : modèles non précisés / portées à confirmer - voir bordereau page 2

BC	BOÎTE DE SORTIE CARRÉE (DATA/ALARME, À CONFIRMER)	1 / R1
BH	BOÎTE H BLEUE (À CONFIRMER)	1 / R1
BX	BOÎTE DE SORTIE BX À 24" (RACCORDEMENT MOBILIER)	4 / R4
HQ	EQUIPEMENT HQ (EMBASE) MAGENTA	1 / R1
MOT	MOTEUR OU VENTILATEUR À RACCORDER (SYMBÔLE VIOLET)	2 / R2
PD	PRISE DE COURANT DUPLEX 15A NEUVE (N)	17 / R17
PH	PRISE DUPLEX DEM-PLAINE NEUVE (20A OU D'OPT SELON LÉGENDE)	15 / R15
R	RELAIS BASSE TENSION 24V (R)	4 / R4
SE	SERPENTIN ÉLECTRIQUE DE CHAUFFAGE (SE-01 / SE-02)	2 / R2
SM	DEMARREUR / SM (RECTANGLE MAGENTA)	1 / R1
T	THERMOSTAT (T) NEUF	5 / R5
TL	PRISE 30A VERROUILLABLE (TL) NEUVE	1 / R1
TRI	SORTIE TRIANGLE VERTE (TELEPHONE/DATA OU ALARME)	7 / R7
VAV	BOÎTE VAV À RACCORDER	1 / R1

RES = repère source, modèle, position ou portée. * = identification à révalider.
Quarantes = repères de cette feuille; les renvois ne s'additionnent pas.
Modèles, prescriptions et sources : bordereau page 2.