One-Hot Encoding by Ispection:



Estados	Codificación One-Hot
- A	000001
- B	000010
- C	000100
- D	001000
- E	010000
- F	100000

Lógica del siguiente estado (utilizando inspección):

NA = A.PUSHED + D.LOKED + F.WAITDONE

NB = A.(PUSHED . (tecla == 7)) + B.PUSHED

NC = B(PUSHED . (tecla == 8)) + C. PUSHED

ND = C.(PUSHED . (tecla == 9)) + D.LOKED

NE = B(PUSHED . (tecla == 7)) + C(PUSHED .(tecla ==8)) + D . (PUSHED. tecla ==9)+E.ERROR

NF = E. ECNT3 + F. WAITDONE

Lógica de Salida:

CLRCNTR = D.LOCKED + F. WAITDONE

CLRTIMER = E.ECNT3

INC = A. PUSHED.(tecla ==7) + B . PUSHED.(tecla == 8) + C PUSHED.(tecla == 9)

UNLOCK = C . PUSHED .(tecla ==9)

ERROR = B. PUSHED.(tecla ≠ 8) + C PUSHED.(tecla ≠ 9) + D. PUSHED.(tecla ≠ 9)