



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM TP E TC DE MEDIÇÃO EM LINHA VIVA	POP 75	00	1 / 4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de correção de ponto quente TP e TC de medição nos setores de 13,8kV e 34,5kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de correção de ponto quente TP e TC de medição nos setores de 13,8kV e 34,5kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado/ Eletricista	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: _____ Milton Roberto / Fernando Lino	Aprovado para uso: _____ Juliana Borges
_____ Data	_____ Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM TP E TC DE MEDIÇÃO EM LINHA VIVA	POP 75	00	2 / 4

			isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 - Posicionar o caminhão SKY para execução da tarefa, e aterrar o mesmo para execução do serviço/ ou andaime isolado para a execução das tarefas.	Motorista/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 - Realizar a instalação do detector de falta de tensão/ detector de tensão.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de bastão ou luvas e mangas isolantes.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Realizar coberturas das partes energizadas	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de luvas, mangas e coberturas isoladas.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM TP E TC DE MEDIÇÃO EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 75	00	3 / 4

3.9 – Realizar a desconexão do equipamento	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 – Identificar o ponto quente, fazer limpeza, reaperto, lubrificação e regulagem/ substituições das conexões danificadas.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Realizar a conexão do equipamento.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 - Realizar retirada das coberturas das partes energizadas.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento. Rompimento de cabos.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de luvas, mangas e coberturas isoladas.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM TP E TC DE MEDIÇÃO EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 75	00	4 / 4

3.13 – Realizar retirada do caminhão SKY/ andaime isolado.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal.	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário do caminhão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM TP E TC DE MEDIÇÃO EM LINHA VIVA	POP 75	00	5 / 4

Quando da execução do aterramento temporário do caminhão proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário do caminhão

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário do caminhão.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:12:14

Status: Assinado

Documento: POP 75 - Correção De Ponto Quente No TP E TC De Medição 13,8kV E 34,5kV.Pdf

Número: e6671d95-94c6-4906-836a-473a68603b88

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:11:30

Hash do documento original (SHA256):

533f88254883c8b60c594e61b91d2bcbd9ba1324847974a281837b72b1971e18



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:12:13

Token: 6f7ad7ea-2112-4d93-88ac-7b7ec10d4610

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e6671d95-94c6-4906-836a-473a68603b88, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign e6671d95-94c6-4906-836a-473a68603b88. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.