libsyncv4l2 接口说明书

文档版本号：V1.0

☑ 受控本

☐ 非受控本

编制 何雨阳 日期 20211106 .

审核 _____ 日期 _____ .

会签 _____ 日期 _____ .

批准 _____ 日期 _____ .

苏州天准科技股份有限公司

文档修订履历

版本号	更改标识	更改说明	实施日期	更改人
V1.0	全文	创建	2021/11/06	何雨阳

注解：
版本号命名规则：“V”+“大版本号”+“.”+“小版本号”，如 V1.0

目录

一、接口说明 4
初始化 4
反初始化 4
打开视频通道 4
关闭视频通道 4
设置数据回调 5
开始采图 5
停止采图 5
二、实现流程 5
三、示例代码 6

一、接口说明

初始化

方法	int SYNCUV4L2_Init(SYNCV4L2_TSyncPara *pPara)
参数说明	pPara：触发参数，其中包括模式、协议版本、主从设备、触发设备、初始触发信号等；
功能说明	初始化；
返回值	成功返回 0；失败返回-1；

反初始化

方法	int SYNCUV4L2_Release()；
参数说明	无；
功能说明	反初始化；
返回值	成功返回 0；失败返回-1；

打开视频通道

方法	int SYNCUV4L2_OpenCamera(int nChan, SYNCV4L2_TCameraPara *pPara)；
参数说明	nChan：通道号； pPara： 相机参数，其中包括相机分辨率、相机设备名、触发频率、触发脉宽、触发偏移等；
功能说明	打开视频通道；
返回值	成功返回 0，失败返回-1；

关闭视频通道

方法	int SYNCV4L2_CloseCamera(int nChan);
参数说明	nChan：通道号；
功能说明	关闭指定通道的视频通道
返回值	成功返回 0，失败返回-1；

设置数据回调

方法	int SYNCV4L2_SetDataCallback(int nChan,PSYNCV4L2_DataCallback pCb,void *pUserData) ;
参数说明	nChan：通道号； pCb ： 回调函数； pUserData ： 用户数据；
功能说明	设置数据回调；
返回值	成功返回 0，失败返回-1；

开始采图

方法	int SYNCV4L2_Start();
参数说明	无
功能说明	相机采图的总开关；
返回值	成功返回 0，失败返回-1；

停止采图

方法	int SYNCV4L2_Stop();
参数说明	无
功能说明	相机采图的总开关；
返回值	成功返回 0，失败返回-1；

二、实现流程

```
//init
SYNCUV4L2_Init ();

//open camera
for(int chan = 0; chan < MAX_CHAN_NUM;chan ++){
        SYNCUV4L2_OpenCamera(…);
        SYNCV4L2_SetDataCallback(…);
}

//start
SYNCV4L2_Start();

while(1)pause()

//close chan
for(int chan = 0; chan < MAX_CHAN_NUM;chan ++){
```

```
        SYNCUV4L2_CloseCamera(…);
}

//stop
SYNCV4L2_Stop();

//release
SYNCV4L2_Realse()
```

三、示例代码

见 02_jpeg_encode_demo/src/main.cpp