

Tipo de Instrucción	Estándar	MC88110	MC68000
Transferencia	MOVE .R1,.R2 $.R2 \leftarrow .R1$	or r2,r1,r1 $r2 \leftarrow r1$	MOVE.L D1,D2 $D2 \leftarrow D1$
	ST .R1,/var $\text{mem}(\text{var}) \leftarrow .R1$	LEA(r20,var) $r20 \leftarrow \text{dir}(\text{var})$ st r1,r20,r0 $\text{mem}(r20) \leftarrow r1$	MOVE.L D1,VAR $\text{mem}(\text{var}) \leftarrow D1$
	LD .R1,/var $.R1 \leftarrow \text{mem}(\text{var})$	LEA(r20,var) $r20 \leftarrow \text{dir}(\text{var})$ ld r1,r20,r0 $r1 \leftarrow \text{mem}(r20)$	MOVE.L VAR,D1 $D1 \leftarrow \text{mem}(\text{var})$
	MOVE /V1,/V2 $\text{mem}(V2) \leftarrow \text{mem}(V1)$	LEA(r20,V1) $r20 \leftarrow \text{dir}(V1)$ ld.hu r20,r20,r0 $r20 \leftarrow \text{mem}(r20)$ LEA(r21,V2) $r21 \leftarrow \text{dir}(V2)$ st.h r20,r21,r0 $\text{mem}(r21) \leftarrow r20$	MOVE.W V1,V2 $\text{mem}(V2) \leftarrow \text{mem}(V1)$
	MOVE.B .R1,/V2 $\text{mem}(V2) \leftarrow R1_{7-0}$	LEA(r20,V1) $r20 \leftarrow \text{dir}(V2)$ st.b r1,r20,r0 $\text{mem}(r20) \leftarrow r1_{7-0}$	MOVE.B D1,V2 $\text{mem}(V2) \leftarrow D1_{7-0}$
	PUSH .R2 $\text{mem}(--SP) \leftarrow R2$	PUSH(r2) $r30 \leftarrow r30-4$ $\text{mem}(r30) \leftarrow r2$	MOVE.L D1,-(A7) $A7 \leftarrow A7-4$ $\text{mem}(A7) \leftarrow D1$
	POP .R2 $R2 \leftarrow \text{mem}(SP++)$	POP(r2) $r2 \leftarrow \text{mem}(r30)$ $r30 \leftarrow r30+4$	MOVE.L (A7)+,D1 $D1 \leftarrow \text{mem}(A7)$ $A7 \leftarrow A7+4$
Aritméticas	ADD .R1,.R2 $R1 \leftarrow R1 + R2$	add r1,r1,r2 $r1 \leftarrow r1+r2$	ADD D2,D1 $D1 \leftarrow D1+D2$
	ADD .R1,#4 $R1 \leftarrow R1 + 4$	add r1,r1,4 $r1 \leftarrow r1+4$	ADD #4,D1 $D1 \leftarrow D1+4$
	ADD [.R1],[.R2] $\text{mem}(R1) \leftarrow \text{mem}(R1) + \text{mem}(R2)$	ld r7,r1,r0 $r7 \leftarrow \text{mem}(r1)$ ld r8,r2,r0 $r8 \leftarrow \text{mem}(r2)$ add r7,r7,r8 $r7 \leftarrow r7+r8$ st r7,r2,r0 $\text{mem}(r2) \leftarrow r7$	ADD (A2),(A1) $\text{mem}(A1) \leftarrow \text{mem}(A1)+\text{mem}(A2)$
Bifurcación	BR /ETIQ $PC \leftarrow \text{dir}(\text{ETIQ})$	br ETIQ $PC \leftarrow \text{dir}(\text{ETIQ})$	BRA ETIQ $PC \leftarrow \text{dir}(\text{ETIQ})$
	BR [.R1] $PC \leftarrow R1$	jmp (r1) $PC \leftarrow r1$	JMP (A1) $PC \leftarrow A1$
	CALL /ETIQ Salva dir. retorno	bsr ETIQ $r1 \leftarrow PC$	BSR ETIQ $A7 \leftarrow A7 - 4$ $\text{mem}(A7) \leftarrow PC$ $PC \leftarrow \text{dir}(\text{ETIQ})$
	RET Recupera dir. retorno	jmp (r1) $PC \leftarrow r1$	RTS $PC \leftarrow \text{mem}(A7)$ $A7 \leftarrow A7 + 4$
	BZ /ETIQ Si $Z = 1$ $PC \leftarrow \text{dir}(\text{ETIQ})$	—————	BEQ ETIQ ^a Si $Z = 1$ $PC \leftarrow \text{dir}(\text{ETIQ})$

^aTodas las condiciones de salto están especificadas en la pág. 10 del manual

Tipo de Instrucción	Estándar	MC88110	MC68000
Bit	BSET.I #3,.R1 $R1_3 \leftarrow 1$	set r1,r1,1<3> $r1_3 \leftarrow 1$	BSET #3,D1 $D1_3 \leftarrow 1$
	BCLR.I #5,.R1 $R1_5 \leftarrow 0$	clr r1,r1,1<5> $r1_5 \leftarrow 0$	BCLR #5,D1 $D1_5 \leftarrow 0$
	BTST.I #0,.R1 $Z \leftarrow \overline{R1_0}$	—————	BTST #0,D1 $Z \leftarrow \overline{D1_0}$
Comparación y bifurcación	CMP .R1,.R2 Pregunta si dos	cmp r5,r1,r2 Pregunta si dos	CMP D1,D2 Pregunta si dos
	BNZ ETIQ regs. no son iguales	bb1 ne,r5,etiq regs. no son iguales	BNE ETIQ regs. no son iguales
	CMP .R1,#0 Pregunta si R1 es	cmp r5,r1,0 Pregunta si r1 es	CMP #0,D1 Pregunta si D1 es
	BZ ETIQ cero	bb1 eq,r5,etiq cero	BEQ ETIQ cero

Pseudoinstrucciones

Estándar	MC88110	MC68000
ORG Define el origen del código	org	org
EQU Define una constante	—	EQU
RES Reserva espacio en memoria	res 200	DS.B 200
DATA Inicializa un espacio en memoria	data	DC
	data 43, 44, 0x45	DC 43, 44, \$45
	data "arquitectura"	DC.B 'arquitectura'