

=====
京都堂通訊協定 (1.0.0 版)
=====

[change log]
1.0.0 [2026/06/29]
--建立文件
=====

[前言]

注意事項

- 1.本系統 WebSocket 連線時間上限為 1 小時(雲端平台的限制), 逾時將斷線, 程式需自動重新連線及登入。
 - 2.斷線重連時, Retry 的頻率請勿過高(兩次之間要 wait), 否則會被雲端平台認定為攻擊。
 - 3.收到的回覆封包, 有包含文件未描述之欄位, 請直接忽略即可。
(因為現行指令有些欄位, 京都堂並不需使用, 故不在文件中贅述)
- =====

以下為通訊協定及連線步驟：

1.使用 WebSocket 連接 "叫叫我系統"

系統網址如下：

wss://cmb-caller-frontend-410240967190.asia-east1.run.app
=====

2.group_login : (帳密: kyoto/98889888)

使用 "group_login" 指令登入, 取得叫號機列表(門市列表)

傳送：

```
{
  "action": "group_login",          // 動作指令
  "vendor_id": "tawe",              // 叫號機廠商 id
  "group_id": "kyoto",             // 群組 id
  "password": "ckmIISDHcao8Xq/l8cM4bMj4n1s57+jNBCG54XIthwg=", // 群組密碼
                                     (密碼需加密, 先進行 sha256, 再轉成 base64)
  "uuid": "8c4530b1-8747-4b19-8da7-3f853f8712f3", // 封包識別碼 (由傳送方產生, 收到回覆
                                                    時方便識別)
}
```

回覆：

```
{
  "action": "group_login",          // 動作指令
  "vendor_id": "tawe",              // 叫號機廠商 id
  "group_id": "kyoto",             // 群組 id
  "caller_list": {"a0125": {}, "a012j": {}, ...}, // 叫號機列表
                                     (格式: {caller_id1: {}, caller_id2: {}, ...}) ({}詳見[備註1])
  "result": "OK",                  // 動作結果 ("OK"/"Fail, <error code>:<error
text>")
  "uuid": "8c4530b1-8747-4b19-8da7-3f853f8712f3", // 封包識別碼
}
```

Fail 錯誤碼：

001:format error	// 格式錯誤
005:disconnected from the center	// 與中央 server 斷線
201:group not found	// 群組不存在
202:wrong password	// 密碼錯誤
009:other,<error text>	// 其他

[備註1]

caller object 格式

```
{
```

```
"shop_name": "台北京都堂中醫診所-一診", // 店家名稱 (門市/診別)
"password": "ckmIISDHcao8Xq/l8cM4bMj4n1s57+jNBCG54XIthwg=" // 登入密碼 (加密型式)
}
=====
```

3.login :

每個 caller_id 需各自建立 WebSocket 連線。(網址同上, 請見第 1 點)

使用 caller_id 登入之後, 即可 "接收叫號通知" 及 "執行指令"

傳送 :

```
{
  "action": "login", // 動作指令
  "vendor_id": "tawe", // 叫號機廠商 id
  "caller_id": "a0125", // 叫號機 id
  "password": "ckmIISDHcao8Xq/l8cM4bMj4n1s57+jNBCG54XIthwg=", // 登入密碼
  (密碼需加密, 先進行 sha256, 再轉成 base64)
  "uuid": "8c4530b1-8747-4b19-8da7-3f853f8712f3", // 封包識別碼
}
```

回覆 :

```
{
  "action": "login", // 動作指令
  "vendor_id": "tawe", // 叫號機廠商 id
  "caller_id": "a0125", // 叫號機 id
  "result": "OK", // 動作結果 ("OK"/"Fail, <error code>:<error
text>")
  "call_num": "16", // 目前叫號
  "prev_num": 15, // 上次號碼
  "change_time": 1766260801088, // 最後跳號時間
  "online_status": true, // 在線狀態
  "support_set_params": {}, // 可設定參數(含參數目前內容)({}詳見[備註 2])
  "uuid": "8c4530b1-8747-4b19-8da7-3f853f8712f3", // 封包識別碼
}
```

Fail 錯誤碼 :

```
001:format error // 格式錯誤
002:caller not found // 叫號機不存在
005:disconnected from the center // 與中央 server 斷線
051:wrong password // 密碼錯誤
009:other,<error text> // 其他
```

[備註 2]

可設定參數(含參數目前內容)

```
{
  "shop_name": "台北京都堂中醫診所-一診", // 店家名稱 (門市/診別)
  "caller_notes": "就診流程提醒:...", // 叫號須知
  "password": "ckmIISDHcao8Xq...", // 登入密碼 (密碼需加密, 先進行 sha256, 再轉
成 base64)
  "early_call": 8 // 提早幾號通知
}
=====
```

4.call_number :

登入之後, 當叫號時, 會接收到 "叫號通知", 如下 :

```
{
  "action": "call_number", // 動作指令
  "vendor_id": "tawe", // 叫號機廠商 id
  "caller_id": "a0125", // 叫號機 id
  "result": "OK", // 動作結果 ("OK"才表示有效叫號, 若不是"OK"請忽略)
  "call_num": 16, // 目前號碼
}
```

```

    "prev_num": 15,                // 上次號碼
    "change_time": 1766260801088, // 最後跳號時間
    "online_status": true,         // 在線狀態
    "uuid": "8c4530b1-8747-4b19-8da7-3f853f8712f3", // 封包識別碼
}
=====

```

5.get_num_info :

使用 get_num_info 指令可主動取得當下叫號狀態

傳送：

```

{
    "action": "get_num_info",      // 動作指令
    "vendor_id": "tawe",          // 叫號機廠商 id
    "caller_id": "a0125",         // 叫號機 id
    "uuid": "8c4530b1-8747-4b19-8da7-3f853f8712f3", // 封包識別碼
}

```

回覆：

```

{
    "action": "get_num_info",      // 動作指令
    "vendor_id": "tawe",          // 叫號機廠商 id
    "caller_id": "a0125",         // 叫號機 id
    "result": "OK",               // 動作結果 ("OK"/"Fail, <error code>:<error
text>")
    "call_num": "16",             // 目前叫號
    "prev_num": 15,               // 上次號碼
    "change_time": 1766260801088, // 最後跳號時間
    "online_status": true,        // 在線狀態
    "support_set_params": {},      // 可設定參數(含參數目前內容)({}詳見[備註 2])
    "uuid": "8c4530b1-8747-4b19-8da7-3f853f8712f3", // 封包識別碼
}

```

Fail 錯誤碼：

```

001:format error                // 格式錯誤
002:caller not found            // 叫號機不存在
004:not logged in               // 尚未登入
005:disconnected from the center // 與中央 server 斷線
006:illegal caller_id          // caller_id 錯誤 (與登入的 caller_id 不同)
009:other,<error text>         // 其他
=====

```

6.set_params :

使用 set_params 指令可修改參數設定

傳送：

```

{
    "action": "set_params",        // 動作指令
    "vendor_id": "tawe",          // 叫號機廠商 id
    "caller_id": "a0125",         // 叫號機 id
    "params": {},                 // 參數項目 ({}內容詳見[備註 3]) (只需傳送有變動的參
數)
    "uuid": "8c4530b1-8747-4b19-8da7-3f853f8712f3", // 封包識別碼
}

```

回覆：

```

{
    "action": "set_params",        // 動作指令
    "vendor_id": "tawe",          // 叫號機廠商 id
    "caller_id": "a0125",         // 叫號機 id
    "params": {},                 // 參數項目 (只回傳設定成功的參數)
}

```

```

    "result": "OK", // 動作結果 ("OK"/"Fail, <error code>:<error
text>")
    "uuid": "8c4530b1-8747-4b19-8da7-3f853f8712f3", // 封包識別碼
}

```

Fail 錯誤碼：

```

001:format error // 格式錯誤
002:caller not found // 叫號機不存在
003:not support // 不支援參數設定功能
004:not logged in // 尚未登入
005:disconnected from the center // 與中央 server 斷線
006:illegal caller_id // caller_id 錯誤 (與登入的 caller_id 不同)
161:param not support (參數名稱) // 參數不支援設定
162:param format error (參數名稱) // 參數格式錯誤
163:failed to set params // 參數設定失敗
164:failed to set some params // 部分參數設定失敗 (只回傳設定成功的參數)
009:other,<error text> // 其他

```

[備註 3]

參數項目

```

{
    "shop_name": "台北京都堂中醫診所-一診", // 店家名稱 (門市/診別)
    "caller_notes": "就診流程提醒：...", // 叫號須知
    "password": "ckmIISDHcao8Xq...", // 登入密碼 (密碼需加密, 先進行 sha256, 再轉
成 base64)
    "early_call": 8 // 提早幾號通知
}

```

=====