



1	2	3	4	5	6	7	8
P05-R3 / 01 ZASILANIE LOKALNE							




3V3_DAQ pochodzi z 5VA_P05 (U12). R3: 3V3_I0 nie wchodzi na P05 (LV05.3 usunięty).

R1: 1R / 1W. C1: 220u / 16V (1.10). C3: efektywnie >=1uF przy 3.3V; R2 rozładowuje szynę lokalna.




The diagram shows a horizontal green line representing a common ground or reference plane. Four capacitors, labeled C19, C20, C21, and C22, are connected in parallel to this line. Each capacitor is represented by two parallel horizontal lines (plates) connected to the green line. The value '100n' is indicated next to each capacitor symbol.



C19 przy U8	C20 przy U9	C21 przy U10	C22 przy U11
ZŁACZA	ADC	DIG	

	Plik: ZLACZA.kicad_sch	Plik: ADC.kicad_sch	Plik: DIG.kicad_sch	
E	TAPS	READY	AUX_IN	E



8-channel AD7606B; format S1 (2/3, level 3, S1-S2); schematic only, hardware not tested
Prototype / schematic + PCB review
 Sheet: /
 File: P05.kicad_sch

Title: EGRLab P05 DAQ		
Size: A3	Date: 2026-10-01	Rev: P05-R3
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/9


J_BP1 (slot S1) i J_BP2 (slot S2): katowe obudowane IDC na krawedzi A, tasma do P12. Pin 1 od strony mniejszego x.

J_BP2: DAQ na tych samych pinach co P03 R6 J_BP2. Piny 16 i 20 GND (rezerwa); 3V3_IO nie wchodzi na P05.


J_BP1
J_BP1 / IDC 2x5



J_BP2
J_BP2 / IDC 2x10



J4
TAPS / PTH



J4 TAPS: 50mm AWG24, 5 par, lutowane w PTH przy brzegu x=0 (S1: przewodem, nie przez P12).

Rezystory 300k (motor) / 100k (sensor) pozostaja w adapterach AT/AL1/AL2 przy zrodle sygnalu.

OS[2:0]=111; SER=1; WR10=1. RESET11: pełny reset >=3us. BUSY14 przechodzi przez U11B. Referencja ADC wewnętrzna. C12/C13: 22uF/25V 1210 X7R, efektywnie >=10uF; 36/39 osobne 1uF. Nie zwierac pinow 36/39. Wyjścia DOUTB/C/D i FRSTDATA pozostają NC. Serial DB0..6/12..15 = GND.	8-channel AD7606B; format S1 (2/3, level 3, S1-S2); schematic only, hardware not tested Prototype / schematic + PCB review Sheet: /ADC/ File: ADC.kicad_sch Title: EGRLab P05 DAQ Size: A3 Date: 2026-10-01 Rev: P05-R3 KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 3/9
---	--


Referencja ADC wewnętrzna. C12/C13: 22uF/25V 1210 X7R, efektywnie >=10uF; 36/39 osobne 1uF.							Prototype / schematic + PCB review Sheet: /ADC/ File: ADC.kicad_sch			
Nie zwierać pinów 36/39. Wyjścia DOUTB/C/D i FRSTDATA pozostają NC. Serial DB0..6/12..15 = GND.							Title: EGRLab P05 DAQ			
							Size: A3		Date: 2026-10-01	Rev: P05-R3
							KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/9	

Nie zwierać pinów 36/39. Wyjścia DOUTB/C/D i FRSTDATA pozostają NC. Serial DB0..6/12..15 = GND.


Size: A3	Date: 2026-10-01	Rev: P05-R3
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/9

OS[2:0]=111; SER=1; WR10=1. RESET11: pełny reset >=3us. BUSY14 przechodzi przez U11B. Referencja ADC wewnętrzna. C12/C13: 22uF/25V 1210 X7R, efektywnie >=10uF; 36/39 osobne 1uF. Nie zwierac pinow 36/39. Wyjścia DOUTB/C/D i FRSTDATA pozostają NC. Serial DB0..6/12..15 = GND.	8-channel AD7606B; format S1 (2/3, level 3, S1-S2); schematic only, hardware not tested Prototype / schematic + PCB review Sheet: /ADC/ File: ADC.kicad_sch Title: EGRLab P05 DAQ Size: A3 Date: 2026-10-01 Rev: P05-R3 KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 3/9
---	---

loff chroni wylaczona domene. U11A: OE_N=CS; wspolna linia MISO nie jest stale napedzana.




TAP: sygnał już za rezystorem w adapterze. Nie podłączać surowego motoru do J4!



K1/K2/K3 NO: otwarte bez zasilania. Złączenie tylko MEAS_EN & DAQ_OK; nie zależy od ARM.

CH1/2: dolna gałąź 100k. CH3/4/5: bez 100k do masy (pomiar czujnika). Filtry COG 220p.




TBD62083: COM=5V_SYS, wejścia 2..8 do GND. Pary 1/18 i cewki 1/8: diody lokalnie.


Okno nominalne 5VA: 4.800..5.186V (R5 6.04k, R7 5.11k). Tolerancje i VOS: verification/electrical-checks.json.

U2 REF5025IDR (klasa wysoka 0.05%, 3ppm/K). R3: przy oknie 10 ppm/K AIDR mieszalby sie z zapasem 1.6 mV; zostaje IDR (decyzja 29.09).





DAQ_OK: napiecia poprawne; nie jest potwierdzeniem sprawnosci ADC ani kalibracji.




CH6: terminacja zera; prad z MCP3201 na P06/P07 jest osobnym pomiarem. Nie dodawac shunta do CH6.



CH7 VBAT_SENSE (akumulator auta z P02 R4 przez P12, J_BP1.10): 499k/100k, nominalny mnoznik 6.0898; kalibracja offsetu i gain obowiazkowa.



SW1 E-Switch 100 DP M6 (katowy, dzwignia przez panel): HI = 2-1 + 5-4 (bocznik R35 do GND), LO = 2-3 + 5-6 (pin 6 wolny). Przelaczac bez napiecia; po zmianie profil AUX.













TP1..TP5 tylko przy U1 (krok 11 ODBIOR, przed skreceniem stosu): REF/REGCAP nie wychodza na listwe B (szum w referencji ADC).



J_SV1 (slot S1, x=10..43): zasilania i analog. J_SV2 (slot S2, x=63.5..96.5): sygnały DAQ. GND na pierwszym i ostatnim pinie, na J_SV1 także 3 i 7 (szyny obok GND, VBAT_SENSE między GND).

Kazdy kolek przez rezystor przy wezle: 1k szyny/logika, 4.7k VBAT_SENSE, 10k wezly wysokoimpedancyjne. Numeracja zawsze od pinu 1.

J_SV1
J_SV1 SERWIS 1x13



J_SV2
J_SV2 SERWIS 1x13

