





J_BP1 (slot S1) i J_BP2 (slot S2): katowe obudowane IDC na krawedzi A, tasma do P12. Pin 1 od strony mniejszego x.

J_BP2: DAQ na tych samych pinach co P03 R6 J_BP2. Piny 16 i 20 GND (rezerwa); 3V3_IO nie wchodzi na P05.


J_BP1
J_BP1 / IDC 2x5



J_BP2
J_BP2 / IDC 2x10



J4
TAPS / PTH



J4 TAPS: 50mm AWG24, 5 par, lutowane w PTH przy brzegu x=0 (S1: przewodem, nie przez P12).

Rezystory 300k (motor) / 100k (sensor) pozostaja w adapterach AT/AL1/AL2 przy zrodle sygnalu.

OS[2:0]=111; SER=1; WR10=1. RESET11: pełny reset >=3us. BUSY14 przechodzi przez U11B. Referencja ADC wewnętrzna. C12/C13: 22uF/25V 1210 X7R, efektywnie >=10uF; 36/39 osobne 1uF. Nie zwierac pinow 36/39. Wyjscia DOUTB/C/D i FRSTDATA pozostaja NC. Serial DB0..6/12..15 = GND.	8-channel AD7606B; format S1 (2/3, level 3, S1-S2); schematic only, hardware not tested Prototype / schematic + PCB review Sheet: /ADC/ File: ADC.kicad_sch Title: EGRLab P05 DAQ Size: A3 Date: 2026-10-01 Rev: P05-R3 KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 3/9
--	---


Referencja ADC wewnętrzna. C12/C13: 22uF/25V 1210 X7R, efektywnie >=10uF; 36/39 osobne 1uF.							Prototype / schematic + PCB review Sheet: /ADC/ File: ADC.kicad_sch			
Nie zwierac pinow 36/39. Wyjscia DOUTB/C/D i FRSTDATA pozostaja NC. Serial DB0..6/12..15 = GND.							Title: EGRLab P05 DAQ			
							Size: A3		Date: 2026-10-01	Rev: P05-R3
							KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/9	

Nie zwierać pinów 36/39. Wyjścia DOUTB/C/D i FRSTDATA pozostają NC. Serial DB0..6/12..15 = GND.


Size: A3	Date: 2026-10-01	Rev: P05-R3
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/9

OS[2:0]=111; SER=1; WR10=1. RESET11: pełny reset >=3us. BUSY14 przechodzi przez U11B. Referencja ADC wewnętrzna. C12/C13: 22uF/25V 1210 X7R, efektywnie >=10uF; 36/39 osobne 1uF. Nie zwierac pinow 36/39. Wyjscia DOUTB/C/D i FRSTDATA pozostaja NC. Serial DB0..6/12..15 = GND.	8-channel AD7606B; format S1 (2/3, level 3, S1-S2); schematic only, hardware not tested Prototype / schematic + PCB review Sheet: /ADC/ File: ADC.kicad_sch Title: EGRLab P05 DAQ Size: A3 Date: 2026-10-01 Rev: P05-R3 KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 3/9
--	---

loff chroni wylaczona domene. U11A: OE_N=CS; wspolna linia MISO nie jest stale napedzana.




TAP: sygnał już za rezystorem w adapterze. Nie podłączać surowego motoru do J4!



K1/K2/K3 NO: otwarte bez zasilania. Złączenie tylko MEAS_EN & DAQ_OK; nie zależy od ARM.

CH1/2: dolna gałąź 100k. CH3/4/5: bez 100k do masy (pomiar czujnika). Filtry COG 220p.




TBD62083: COM=5V_SYS, wejścia 2..8 do GND. Pary 1/18 i cewki 1/8: diody lokalnie.

8-channel AD7606B; format S1 (2/3, level 3, S1-S2); schematic only, hardware not tested		
Prototype / schematic + PCB review		
Sheet: /TAPS/		
File: TAPS.kicad_sch		
Title: EGRLab P05 DAQ		
Size: A3	Date: 2026-10-01	Rev: P05-R3
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/9


Okno nominalne 5VA: 4.800..5.186V (R5 6.04k, R7 5.11k). Tolerancje i VOS: verification/electrical-checks.json.

U2 REF5025IDR (klasa wysoka 0.05%, 3ppm/K). R3: przy oknie 10 ppm/K AIDR mieszilby sie z zapasem 1.6 mV; zostaje IDR (decyzja 29.09).





DAQ_OK: napiecia poprawne; nie jest potwierdzeniem sprawnosci ADC ani kalibracji.




CH6: terminacja zera; prad z MCP3201 na P06/P07 jest osobnym pomiarem. Nie dodawac shunta do CH6.




CH7 VBAT_SENSE (akumulator auta z P02 R4 przez P12, J_BP1.10): 499k/100k, nominalny mnoznik 6.0898; kalibracja offsetu i gain obowiazkowa.



SW1 E-Switch 100 DP M6 (katowy, dzwignia przez panel): HI = 2-1 + 5-4 (bocznik R35 do GND), LO = 2-3 + 5-6 (pin 6 wolny). Przelaczac bez napiecia; po zmianie profil AUX.













TP1..TP5 tylko przy U1 (krok 11 ODBIOR, przed skreceniem stosu): REF/REGCAP nie wychodza na listwe B (szum w referencji ADC).



J_SV1 (slot S1, x=10..43): zasilania i analog. J_SV2 (slot S2, x=63.5..96.5): sygnały DAQ. GND na pierwszym i ostatnim pinie, na J_SV1 także 3 i 7 (szyny obok GND, VBAT_SENSE między GND).

Kazdy kolek przez rezystor przy wezle: 1k szyny/logika, 4.7k VBAT_SENSE, 10k wezly wysokoimpedancyjne. Numeracja zawsze od pinu 1.

J_SV1
J_SV1 SERWIS 1x13



J_SV2
J_SV2 SERWIS 1x13

