

Ödev 6 (Random Sayılar)

Yayınlanma Tarihi: 01.12.2025

Son Gönderim Tarihi: **07.12.2025 Saat: 23:55**

Aşağıdaki kurallara göre N adet **ondalıklı** elemanın bitsel olarak gösterimini içeren gerekli işlemleri yerine getiriniz.

1. Sayılara ait 0 ve 1 değerleri rastgele üretilecektir.
2. Her bir sayı 5 bitten oluşacaktır. $X+Y=5$ olmak üzere; bu sayıların X biti tam kısmı, Y biti de ondalık kısmı olacaktır.
3. Her bir bit dizinin bir elemanında tutulacaktır.
4. Her bir ikili sayı diziliminde Y değerleri rastgele belirlenecektir. $0 < Y < 4$
5. Her bir sayıdaki 0 ve 1 bit sayı adetleri arasındaki fark 1 olmak **zorundadır**. Bu kriteri sağlayacak şekilde rastgele sayılar üretiniz. Örnekte 1. Sayıda 3 tane 1, 2 tane 0 bit vardır. $3-2=1$
5. Her bir sayı öncesinde sayının index değeri dizi içerisine yazılacaktır.
6. Üretilen tüm bitsel ifadeleri yan yana gösteriniz.
7. En son üretilen sayıların 10luk sistemde karşılıklarını ekrana yazınız.

N=4 ise;

1	0	1	1	0	1	2	0	1	1	1	0	3	0	0	1	0	1	4	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sırasıyla Y değerleri (Sarı ile işaretlidir)

1. Sayı için 2;
2. Sayı için 3;
3. Sayı için 1;
4. Sayı için 3

1. Sayısının 10luk sistem karşılığı; 3.25'tir.
2. Sayısının 10luk sistem karşılığı; 1.75'tir.

Ödevinizi **ÖğrenciNumarası_Ad_Soyad** ismiyle **.cpp** ya da **.c** uzantılı olarak isimlendirerek sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Not: Kopya olması durumunda ödeviniz **-75P** olarak notlandırılacaktır.

Format dışı gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başarılar Dilerim.
Doç. Dr. İsmail Koç