

TESTE 2

Nome:

Nº Aluno:

Duração Total do Teste: 1 hora

Sem consulta

7 de junho, 2023

Deve assinalar a resposta correta, circundando-a. Se precisar de alterar alguma resposta deve riscá-la e circundar a nova resposta. As respostas incorretas serão penalizadas.

1. Qual das instruções NÃO coloca a zero o conteúdo do registo AX?

- a. or AX, 0
- b. and AX, 0
- c. mov AX, 0
- d. xor AX, AX

2. Existindo o seguinte array com o nome "arr" declarado em memória:

```
arr    db    1AH, 1BH, 1CH, 1DH
```

Qual o modo correto para se aceder ao valor do segundo elemento?

- a. LEA SI, arr
MOV BL, [SI+1]
- b. MOV AX, arr[1]
- c. MOV AL, arr+2
- d. Nenhuma das opções está correta

3. Sabendo que pretende somar o valor presente na variável var1 (byte) ao valor na variável var2(byte), indique qual a opção possível:

- a. mov AL, var1
add BX, var2
add BX, AL
- b. mov AL, var1
mov BL, var2
xor AH, AH
xor BH, BH
add BX, AX
- c. mov AH, 0
mov AL, var1
add AL, var2
add AH, 0
- d. mov AL, var1
mov BL, var2
add AL, BL
adc AL, 0

4. Sabendo que pretende multiplicar 350 por 2 indique qual a opção possível:
- mov BX, 350
mul BX, 2
 - mov AX, 350
mov BL, 2
mul BL
 - mov AX, 350
mov BX, 2
mul BX
 - mov AL, 350
mul AL, 2
5. Tendo em consideração o excerto de *Codeview* e o programa abaixo (do qual foram omitidos alguns valores). Responda às restantes perguntas:

DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Fra...

File	Edit	Search	un	Data	Options	Calls	Windows	Help
[5] memory1 b 0x0602:0x0000								
0602:0000	10 F8 00 02		00 00 A0 40 01	00 00 A0 40 01				
0602:000D	02 03 03 03	03 03 E8 29 03 B9 FF FF A1	00 00 A0 40 01					
0602:001A	92 28 A3 F4 01 E8 28 03 06 8E 06 F2 01	00 00 A0 40 01						
0602:0027	26 8B 16 2C 00 E8 10 03 B9 FF 7F A1 94	00 00 A0 40 01						
[3] source1 CS:IP								
0601:0000	B80206	MOV	AX, 0602					
0601:0003	8ED8	MOV	DS, AX					
0601:0005	B44C	MOV	AH, 4C					

```
.8086
.model small
.stack 2048

dados segment para 'data'
var1 db 16
var2 sbyte 
var3 dw 512
var4 dd 64
var5 real4 5.0
var6 byte 1,2, 5 dup(3)
dados ends

codigo segment para 'code'
main proc
assume cs:codigo, ds:dados
mov ax,dados
mov ds,ax
mov ah,4Ch
int 21h
main endp
codigo ends
end main
```

- Qual o valor em decimal do terceiro elemento de var6:
 - 2
 - 7
 - 3
 - 5
- Qual o valor em decimal de var2:
 - 248
 - 8
 - 248
 - 8

- III. Var4 no Codeview (sequência que aparece na zona omitida na janela de memória) terá a representação de:
- a) 20 00 00 00
 - b) 00 00 00 20
 - c) 40 00 00 00
 - d) 00 00 00 04
- IV. Qual a representação de var5 na norma IEEE 754:
- a) 40 A0 00 00
 - b) 00 00 0A 04
 - c) 04 A0 00 00
 - d) 00 00 A0 40
- V. Qual o conteúdo do endereço 0601h:0012h:
- a) 03_(H)
 - b) 00_(H)
 - c) 10_(H)
 - d) Não é possível representar
- VI. Qual o tipo de variável de var1:
- a) Double binary
 - b) Bit
 - c) Byte
 - d) Double byte