

Brother HL-1200 - Guia interno de diagnostico e resolucao

Procedimento para falhas de USB, impressora offline, fila de impressao, atolamento, alimentacao de papel, toner, drum e qualidade de impressao.

Fabricante	Brother
Modelo	HL-1200
Categoria	Impressoras
Codigo de referencia	IMP-BR-BR
Versao	1.0 - 20/08/2026

Objetivo: fornecer uma sequencia de diagnostico reproduzivel para suporte interno. O documento complementa, mas nao substitui, o manual oficial do fabricante.

Regra operacional: se houver risco eletrico, odor de queimado, calor anormal, dano fisico, ruido mecanico forte ou necessidade de desmontagem alem do procedimento do fabricante, interrompa o uso e encaminhe o equipamento para manutencao/Sick.

Diagnostico rapido

Sintoma	Primeiro teste	Direcao provavel
Nao aparece no Windows	Trocar cabo e porta; verificar USB/PnP	Cabo, porta USB, enumeracao ou hardware
Offline	Reconectar USB, reiniciar impressora e PC	Conexao, fila ou driver
No Paper / nao puxa folha	Recarregar papel e observar se o rolete tenta puxar	Papel, rolete, sensor ou caminho de alimentacao
Jam Inside / Jam Tray	Remover papel sem rasgar; revisar caminho	Atolamento ou alimentacao
Toner/Drum LED	Confirmar encaixe e consumivel	Toner, drum, corona ou contagem de vida

Comandos uteis no Windows

<code>Get-Printer Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto</code>
<code>Get-PrintJob -PrinterName "NOME DA IMPRESSORA"</code>
<code>Get-PnpDevice -PresentOnly Where-Object { \$_.Class -eq "USB" -or \$_.Class -eq "PrintQueue" } Format-Table Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto</code>
<code>pnputil /scan-devices</code>

1. Triagem inicial

1. Confirmar que a HL-1200 liga e que os LEDs indicam estado conhecido.
2. Remover trabalhos presos na fila antes de reinstalar qualquer driver.
3. Testar outro cabo USB e outra porta USB diretamente no notebook, sem hub.
4. Se possivel, testar a impressora em outro computador.
5. Somente depois da triagem fisica, revisar driver e fila do Windows.

A Brother lista entre os problemas frequentes da HL-1200: Replace Toner, Replace Drum, Jam Inside, Offline/Paused, No Paper, Print Unable, erros de cartucho, problemas via USB e qualidade de impressao.

2. Impressora nao reconhecida por USB / Codigo 43

Quando o Windows mostra "Falha na solicitacao de descritor de dispositivo USB", "Unknown USB Device" ou IDs genericos, o problema ocorre antes do driver de impressao: o Windows nao conseguiu obter corretamente o descritor USB do dispositivo.

1. Desligar a impressora e desconectar o USB.
2. Trocar o cabo USB por um cabo conhecido como funcional.
3. Usar outra porta fisica do computador, preferencialmente sem adaptadores.
4. Executar a varredura PnP e verificar o InstanceId do dispositivo.
5. Se o erro persistir, testar a HL-1200 em outro computador.
6. Se a mesma HL-1200 falhar em mais de um computador com cabos bons, considerar falha da porta USB/placa da impressora.
7. Se outras impressoras tambem falharem somente naquele notebook, investigar controlador/porta USB do notebook antes de condenar a impressora.

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object {$_.Class -eq "USB"} | Format-Table  
Status,FriendlyName,InstanceId -Auto
```

Nao use reinstalacao repetida de driver como primeira acao quando o dispositivo sequer enumera corretamente no USB. Driver de impressora nao corrige falha de descritor USB.

3. Offline, fila presa ou nao imprime via USB

1. Desconectar e reconectar o USB.
2. Desligar e ligar a impressora.
3. Reiniciar o computador se a fila permanecer presa.
4. Confirmar no Windows que a HL-1200 correta esta como impressora selecionada.
5. Excluir trabalhos em erro e testar uma pagina simples.
6. Se necessario, remover e reinstalar o driver Brother somente apos confirmar que o USB esta sendo reconhecido.

A orientacao oficial da Brother para estado Offline inclui reconectar o USB, reiniciar a impressora e reiniciar o computador.

4. Nao puxa papel / No Paper / atolamento

1. Retirar o papel e alinhar uma pequena pilha seca e sem dobras.
2. Recolocar o papel sem exceder a capacidade e ajustar as guias.
3. Se houver atolamento, aguardar as partes internas quentes esfriarem antes de tocar no caminho do papel.
4. Remover o papel no sentido do percurso, evitando rasgar.
5. Retirar o conjunto toner/drum apenas quando necessario e recoloca-lo corretamente.
6. Se o rolete gira mas nao consegue puxar uma folha conhecida como boa, limpar/inspecionar o rolete de alimentacao e considerar desgaste mecanico.

Se houver ruido mecanico anormal, cheiro de queimado, papel rasgando repetidamente ou atolamento imediato em toda tentativa, interromper o uso e encaminhar para manutencao.

5. Toner, drum e qualidade

- Reencaixar corretamente toner e drum quando houver Cartridge Error.
- Limpar o fio corona conforme o procedimento do fabricante quando houver falhas de qualidade associadas ao drum.
- Nao tocar a superficie fotossensivel do drum com os dedos.
- Antes de condenar o equipamento por impressao fraca, testar outro toner conhecido como funcional e papel seco.

6. Criterio para Sick / substituicao

- Falha de USB reproduzida em mais de um computador e com mais de um cabo funcional.
- Falha mecanica de alimentacao persistente apos limpeza e teste com papel adequado.
- Erro de aquecimento/service call recorrente.
- Ruido mecanico, odor de queimado ou dano fisico.
- Qualidade inaceitavel persistente com toner/drum conhecidos como funcionais.

Registro minimo para chamado

Campo	O que registrar
Sintoma	Descricao curta e objetiva do que ocorreu.
Teste local	Pagina de teste/configuracao funcionou?
Conexao	USB, Ethernet ou Wi-Fi; porta/cabo testados.
Windows	Nome da fila, driver, PortName e PrinterStatus.
PnP/USB	FriendlyName e InstanceId quando aplicavel.
Teste cruzado	Outro cabo, outra porta, outro computador ou outro equipamento.
Resultado	Resolvido, monitorar, manutencao ou Sick.

Fontes

As fontes abaixo foram usadas para validar sintomas, procedimentos e limites. Casos internos do suporte foram usados apenas para definir a ordem de diagnostico e os testes cruzados.

Fonte	Uso neste documento
https://support.brother.com/g/b/faqlist.aspx?c=us_ot&lang=en&prod=hl1200_us_as&tabid=2	Catalogo oficial de FAQs e problemas recorrentes da HL-1200.
https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=us_ot&faqid=faq0003032_005&lang=en&pfs=1&prod=hl1200_us_as	Procedimento oficial para estado Offline.
https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=mx&faqid=faq0000308_022&ftype3=1968&lang=es&ot=us_ot&prod=hl1200_us_as	Procedimento de atolamento interno.
https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-hardware/drivers/usbcon/usb-device-descriptors	Referencia Microsoft sobre descritores USB e IDs de hardware.

Controle de revisao: ao alterar um procedimento, registrar a nova versao, data, motivo e responsavel pela validacao antes de substituir o arquivo publicado no gerenciadorEstoque.